

Submission **Fabrikstrasse 5, 6330 Cham (Papieri-Areal) Kalanderbau**

Auftrags Nummer 26088

Dokument 24-294.001
LV BKP23_Original

Bauherr Cham Swiss Properties AG
Fabrikstrasse 5
CH-6330 Cham

Projektleiter
Telefon

GU/TU/BM

Projektleiter
Telefon

Architekt DUPLEX architekten AG
Architekturbüro
Forchstrasse 58
CH-8008 Zürich

Projektleiter
Telefon +41 44 275 20 80

Projektverfasser Thomas Lüem Partner AG
Blegistrasse 3
CH-6340 Baar

Projektleiter
Telefon +41 41 763 32 80

Eingabeort Thomas Lüem Partner AG
Blegistrasse 3
CH-6340 Baar

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Grundlage Definition Leistungsumfang Handling Fee Die Aufwendungen sind so zu kalkulieren, wie wenn die Leistungen direkt im Auftrag bezogen werden. Allfällige untenstehende Aufwendungen sind in den vorgesehenen Positionen im Leistungsverzeichnis einzurechnen. Der Leistungsumfang und die Preise der Lieferanten sind den jeweiligen Rahmenverträgen zu entnehmen und einzurechnen. Die Rahmenverträge sind hinsichtlich Leistungsumfang, Konditionen, Bedingungen, etc. vollumfänglich zu übernehmen. Folgende Leistungen müssen im Angebot enthalten sein: - Sämtliche Besprechungen und Koordination mit den Lieferanten - Sämtliche Abklärungen mit Lieferanten bezüglich Funktionsweise, Schulung der Produkte, Einbau, etc. - Sicherstellung der Leistungen gemäss Rahmenvertrag - Sicherstellung der Qualität, allfällige Korrekturleistungen zur Sicherstellung der Qualität: - Material Abruf, abladen, kontrollieren, sortieren - Allfällige Funktionsprüfungen auf dem Bau oder im Werk - Lagerkosten, Lagerhaltung, Zwischenlagerung (Bsp. Rohbaumaterial und Einzelteile) - Falls notwendig Apparate im eigenen Lager einlagern und auf Baustell transportieren - Material zuordnen und vertragen in die entsprechenden Räumlichkeiten - Entsorgung Verpackungsmaterial - Kontrollieren & Sicherstellung von Retouren und Gutschriften - Rücksendung von falschem Material - Mehraufwendungen aufgrund Teillieferungen - Mehraufwendungen aufgrund verspäteter Lieferung (Bsp. Beschleunigungsmassnahmen) - Lieferungsänderungen bei bereits unterzeichneten Apparatelisten - Lieferung zusätzlicher, fehlender oder defekten Materialien - Kosten für vorgezogene Recyclinggebühren - Montage-Risiko bei Defekten Lieferungen, Mehraufwendungen - Betreuung der Käuferschaft (beispielsweise Bemusterung) - Änderungen durch Käuferwünsche - Aufwendungen für Bemusterungen in allfällig verschiedenen Ausführungsvarianten - Sämtliche Werkstatt-, Detail-, Montage-, Ausstattungspläne für Bemusterung und Montage: - Einfordern und Zurverfügungstellung von technischen Unterlagen - Mehrmalige Montageaufwendungen. (z.B. bei Musteranlagen) - Kontrolle der Lieferanten-Rechnungen ü Einhaltung Konditionen Rahmenvertrag - Aufwendungen für Inbetriebnahme & Abnahme							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%	
	Bereichen Wohnungen-/ Gebäude etc. müssen in den Einheitspreisen eingerechnet sein. Es werden keine Mehrkosten akzeptiert-/ respektive geleistet. Küchen-Oberbau-/ WC-/ Dusche-/ Bad-Beleuchtungen Lieferungen-/ Montagen der Oberbauleuchten in den Küchen erfolgt durch den Küchenbauer-/ Lieferant bauseits.Lieferungen-/ Montagen der Spiegelschränke in den DU-/ Bad erfolgt durch den Sanitär. Nicht druckfeste Isolationen (Fassaden-/ Storen) In den Aussen-Bereichen Fassaden-/ Decken werden "nicht druckfeste Aussen-Isolationen montiert. Die notwendigen Mehraufwendungen für die Installationen der Storen-/ Markisen-/ Leuchten etc. müssen in den Einheitspreisen eigerechnet werden. Es werden keine Mehrkosten akzeptiert-/ respektive geleistet. Umschlag-/ Parkplätze Es werden seitens Bauherrschaft keine Parkplätze für die Unternehmungen zur Verfügung gestellt. Jeder Unternehmer ist selber für die Abstellung-/ Umschlag-/ Materiallieferungen mit seinen Fahrzeugen etc. verantwortlich. Vorbehalt Bauherrschaft Die Bauherrschaft behält sich das Recht vor, alle Lieferungen aus der Offerte zu entnehmen und direkt zu liefern. Die Eingabeofferten sind vom Unternehmer komplett auszuweisen und beizulegen zu diesem Angebot-/ Offerte. Die Bauherrschaft kann auch einzelne Lose-/ Bereiche aus dem Angebot-/ Offerte nehmen und andere Varianten vorschlagen, die dann durch den Unternehmer zu Werkvertrags-Konditionen offeriert resp. neu gerechnet werden müssen. Submissionserstellung Diese Submission wurde mit der Kalkulationshilfe Steiger 2026 erstellt. Es gelten die Ausmassregeln dieser Ausgabe. Falls die Auslegung nicht eindeutig ist, gilt die Version des Erstellers der Originalversion-/ Submission. Submissions-Los-Aufteilung Los A:23 6 1/2 Zi-Wohnung (C01.05-TE207/OG1-OG2) Los B:23 5 1/2 Zi-Wohnung (A02.03-TE214/OG2) Los C:23 4 1/2 Zi-Wohnung (B02.01-TE215/OG2) Los D:23 3 1/2 Zi-Wohnung (A02.01-TE212/OG2) Los E:23 2 1/2 Zi-Wohnung (B03.03-TE224/OG3) Los F:23 1 1/2 Zi-Wohnung (B03.05-TE226/OG3) Los G:23 Büro-/ Coworking (B02.02-TE114/OG2) Los H:23 Weitere Los I:23 Hobbyraum (CEG.06-TE106/EG-ZG) Los J:23 Hobbyraum (C02.02-TE115/OG2) Los K:23 Atelier (CEG.02-TE101/EG-ZG) Los L:23 Weitere Los M:23 Gewerbe (DEG.02-TE103/EG-ZG) Los N:23 Gewerbe (CEG.09-TE109/EG-ZG) Los O:23 Gewerbe (AEZ.01-TE111/ZG)								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%	
	Los P:23 Café (CEG.11-TE116/EG-ZG) Los Q:23 Bürofläche (CEG.10-TE110/EG-ZG) Los R:23 Allgemein (Übergeordnet aller Lose) Los S:23 Allgemein (BEZ-6.0500-TE002) Los T:23 Allgemein (AEZ-6.0500-TE003) Los U:23 Allgemein (C01-6.0500-TE004) Los V:23 Allgemein (DEG-6.0500-TE005) Offerteingabe Die Offerte muss auf Datenträger ELDA-/ PDF (inkl. Preise) an Thomas Lüem Partner AG eingereicht werden. Qualitätssicherungsplan (QSP) des Unternehmers Dem Angebot muss ein QSP beigelegt werden, welcher über folgende Punkte Auskunft gibt: - Die vorgesehenen Massnahmen zur Einhaltung der vorgeschriebenen Anforderungen (Qualität, Termine und Kontrollen) - Die Korrekturmassnahmen bei Nichteinhalten der vorgeschriebenen Anforderungen - Ergänzende Qualitätskontrollen - Das Sicherheits- und Alarmsystem auf der Baustelle Leistungen Elektroingenieur Vom Projektverfasser werden die SIA Teilleistungen Phase 3-5 ausgeführt und vom Bauherr direkt honoriert. Leistungen Unternehmer Vom Unternehmer werden die SIA Teilleistungen Phase 52 (TBC) in Zusammenarbeit mit dem Elektroingenieur, oder auch direkt durch den Unternehmer selber ausgeführt. Dies ist vom Unternehmer bei der Preisgestaltung in die Einheitspreise einzurechnen für die nachfolgenden aufgeführten Arbeiten wie: - Nachführungen Ausführungsunterlagen - Ausführungsdetails erstellen und mit Architekt-/ Bauleitung etc. besprechen - Technische Abklärungen, Unterlagen einfordern, abklären etc. - Bemusterungen der Materialien, Anlagen-/ Beleuchtungskörper etc. - An allen Besprechungen, Bausitzungen etc. teilnehmen bis Bauende inkl. Übergabe - Kostenkontrolle Monatlich erstellen inkl. Abgabe an Elektroplaner. - Anpassungen der HVE-/ UVE Schemas, Legenden (Wohnungen) etc. in CAD-/ Papier Form für die Abgabe an die Bauherrschaft und Elektroplaner, inkl. allen notwendigen Abklärungen-/ Schnittstellenbearbeitungen mit Lieferanten etc. - Erstellungen Prinzipschemas von Eigen-/ Fremdanlagen inkl. allen dafür notwendigen Abklärungen-/ Schnittstellenbearbeitungen mit Lieferanten etc. - Bereitstellung eines Projektleiters über die ganze Bauzeit. Regie und Budgetpositionen Die Abrechnung der Regie- sowie Budgetposten erfolgt nach effektivem Aufwand aufgrund unterzeichneten Regierapporten oder im Nachmass zu den gleichen Konditionen und Rabattsätzen wie der Hauptauftrag.								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Regiearbeiten können nur geltend gemacht werden sofern sie von der Bauleitung und Fachbauleitung (wöchentlich) vorher schriftlich und unterschrieben bestellt worden sind. Allgemeine Informationen Alle nachfolgenden aufgelisteten Aufwendungen etc. sind in den Einheitspreisen einzurechnen-/ zu einkalkulieren. (Sofern nicht als sep. Position in dieser Submission-/ Offerte erwähnt-/ aufgeführt) Das Projekt "Um-/ Ausbau Kalanderbau Papieri in 6330 Cham" darf nur mit erfahrenem Fachpersonal ausgeführt werden aufgrund der Komplexität dieses Projektes. Bedingt durch die terminliche Situation muss eventuell mit Nacht-/ Wochenend Arbeiten während der ganzen Bauzeit gerechnet werden. Umschaltungen müssen vorgängig mit der Bauleitung-/ Bauherrschaft-/ Werken etc. abgeklärt und mit Angabe der Umschaltzeiten schriftlich angekündigt werden. Die Schnittstellen der Ausführungsunterlagen zwischen den Elektrounternehmern (Teil-Lose) müssen vorab überprüft und allenfalls angepasst und ergänzt werden inkl. Benachrichtigung und Abgabe an den Elektroingenieur. Diese Mehraufwendungen müssen in den Einheitspreisen vollumfänglich eingerechnet sein. Es werden keine Regierapporte akzeptiert resp. vergütet. Alle Arbeiten müssen durch den Projekt- und QS-Leiter permanent vor Ort überwacht werden. Die Eingangs erläuterten Projekt- und Rahmenbedingungen sind durch den Unternehmer-/ Lieferant vollumfänglich einzuhalten und in die Einheitspreise einzurechnen. Unterbrechungen Trassen bei Brandschutzwänden und Decken sind in den Einheitspreisen einzurechnen. Sämtliche Elektro-Komponenten (eigene oder auch bauseitige Lieferungen etc.) müssen vor Baubeginn mit der Bauleitung bzw. Bauherrschaft bemustert werden. Sämtliche für die Ausführung der elektrotechnischen Installationen notwendigen Zuschnitte (Rohre, Kabeltrassen, Wand-Decken-Stützen, Installations- und Leuchtenkanäle etc.) und deren Nachbehandlungen, müssen durch den Elektrounternehmer							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	eingerechnet werden. Regieleistungen sowie Wochenend-/ und Nachtzuschläge werden nicht akzeptiert. Sämtliche notwendigen und/oder von der Bauleitung angeordneten Spezialeinsätze wie Nacht- und Wochenendarbeiten-/ Einsatz von Spezialequippen etc. sind in den Einheitspreisen bzw. im Gesamtangebot vollumfänglich einzurechnen. Sollte es trotzdem zusätzliche-/ ausserordentliche (und nur ausschliesslich von der Bauleitung in Auftrag gegebene) Regiearbeiten ergeben, so sind diese vorzeitig und vor Beginn der Arbeiten der Bauleitung gemeldet und begründet bekannt zu geben. Regierapporte sind wöchentlich der Bauleitung vorzulegen. Nachträglich eingereichte Rapporte werden nicht berücksichtigt und nicht angenommen. Kernbohrungen-/ Abdichtungen in das-/ aus dem Gebäude werden durch den Baumeister bauseits erstellt. Die Mithilfe seitens Unternehmer müssen in den Einheitspreisen eingerechnet werden. Sämtliches Installationsmaterial muss halogenfrei sein und ist in den Einheitspreisen einzurechnen auch wenn diese in den Einheitspreisen nicht ausgeschrieben! (sofern auf dem Markt erhältlich) - Kabel und Drähte sind FE05 Cca einzusetzen - Verteilungen (ME-Schränke-/ Verteiler) inkl. Verkabelungen und Apparate (intern) - Abdeckungen - Installationsapparate-/ Material (Allgemein) - Kabelkanäle-/ Kabel-/ Gittertrassen - etc. Die Materiallieferung muss schriftlich ausgewiesen und der Bauherrschaft abgegeben werden. Der Unternehmer garantiert vorbehaltlos die Realisierung einer vollfunktionsfähigen-/ integralen vernetzten Anlage inkl. Berücksichtigung							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	der technischen und baulichen Schnittstellen zu sämtlichen Fremdgewerken gemäss Ausschreibung. Allfällige durch den Unternehmer später angemeldeten Nachtrags- und oder Regieleistungen werden durch die Bauherrschaft nicht akzeptiert. Anlageteile die in der Ausschreibung nicht explizit erwähnt worden sind, jedoch für eine vollfunktionsfähige Anlage notwendig sind, müssen durch den Unternehmer vollumfänglich lückenlos im Angebot einkalkuliert werden. Allfällige durch den Unternehmer später angemeldete Nachtrags- und oder Regieleistungen werden durch die Bauherrschaft nicht akzeptiert. Der Unternehmer garantiert, dass alle vordefinierten Produkte gemäss Vorgabe Ausschreibungsprojekt und Bauherrschaft vollumfänglich im Angebot einkalkuliert bzw. realisiert werden. Die Extrafahrten für Arbeiten unter einem halben Tag (Geltungsbereich "Alle Lose" etc.) müssen vollumfänglich in den Einheitspreisen eingerechnet werden. Die Höhenzuschläge sowie mehrmaliges Besteigen der Gerüste-/ Scherenbühnen inklusive Mieten-/ Auf- und Abbau-/ Hin- und Rückfahrten-/ Versicherungen etc. müssen in den Einheitspreisen eingerechnet sein. (Für die Montagehöhen ab 3.50m) Allfällige Sicherheitsvorrichtungen zur Erstellung von Elektroinstallationen etc. sind vollumfänglich in den Einheitspreisen einzurechnen. Sämtliche Apparate-/ Installationen etc. sind dauerhaft zu Beschriften gemäss Vorgaben Bauherrschaft-/ Planung. Sämtliche Meilensteine und Fertigstellungstermine gemäss Bauterminplänen-/ Programme etc. müssen durch den Unternehmer eingehalten werden und in den Einheitspreisen eingerechnet werden. Allfällige durch die Bauherrschaft ausgelösten Projektänderungen müssen zu den gleichen Konditionen wie im Werkvertrag offeriert werden. Der Unternehmer nimmt bei allen Baukontrollen des Elektroingenieurs teil. Diese Mehraufwendungen müssen durch den Unternehmer in den Einheitspreisen eingerechnet werden.							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Es ist eine Schraubenkontrolle bei sämtlichen Grob-/ Haupt-/ und Unterverteilungen (HLKSE) inkl. Angaben von unterschriebenen Protokollen mit allen aufgeführten Anlagen vor den Einschaltungen deren durchzuführen. Diese Mehraufwendungen müssen durch den Unternehmer in den Einheitspreisen eingerechnet werden. Teilnahmen an sämtlichen Abnahmen und Integralen Tests etc. müssen in den Einheitspreisen durch den Unternehmer eingerechnet werden. Vor den Inbetriebnahmen der elektrischen Installationen etc. sind baubegleitende Erstprüfungen nach NIV Art. 24 durchzuführen. Mehrlängen der kompletten Installationen Stark-/ Schwachstrom gegenüber den ausgeschriebenen Positionen in dieser Submission-/ Offerte und den App.-/ Installationsplänen etc. müssen für dieses Gebäude vom Unternehmer eingerechnet-/ respektive einkalkuliert werden. Aussenbereich (Kabel) Es dürfen Allgemein nur Kabel verwendet werden welche für den Aussenbereich tauglich sind. Für die Mehraufwendungen-/ Lieferungen-/ Arten der Installationen-/ Detailabklärungen-/ Besprechungen mit Bauleitungen-/ Extra-Fahrten etc. ist der Unternehmer verantwortlich und muss in den Einheitspreisen eingerechnet-/ einkalkuliert werden. Gebäude-/ Wohnungen Die Aussen-Wände (zum Teil Innen-Wände) in allen Wohnungen-/ Gebäude (OG3-DA) werden komplett in Holz-/ Hohlwand-/ Gipsbauweise-/ Beton etc. ausgeführt. Die El.-Installationen müssen in Zusammenarbeit mit dem Holz-/ Gips-/ Elementbauer ausgeführt werden. Diesbezüglich ist in die Ausführungsphase die Schnittstellen zu definieren. Diese Mehraufwendungen-/ Spez.-Materiallieferungen für diese Bauweise gemäss Werkvorschriften NIN-NIV müssen in den Einheitspreisen eingerechnet werden-/ sein. Es werden keine Mehrkosten akzeptiert-/ respektive geleistet. Planbeilagen Dieser Ausschreibung liegen die Ausschreibungspläne Elektro vor. Mit diesen Plänen kann sich der Unternehmer über den Aufwand der Arbeiten vertraut machen. Auf spätere Forderungen vom Elektrounternehmer betreffend Bauart-/ Standort-/ Installationsmöglichkeiten-/ ausgeschriebenen Mengen und Art von Material etc. wird nicht eingegangen. Der Unternehmer hat von den genannten Informationen Kenntnis genommen, hat die Submission des Ingenieurs geprüft und ist einverstanden. <u>Ort / Datum Stempel / Unterschrift</u>							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	A:23 6 1/2 Zi-Wohnung (C01.05-TE207/OG1-OG2)							
	A:231 Starkstrom-Apparate							
	A:231.2 UVE							
	Whg.-Verteiler							
	(OG1):							
1	AP-Verteiler 2x5							
	1 Mediafeld m Steckdose mehrfach							
	1 Feld Starkstrom 5x12 Mod							
	5 FI-LS-Schalter LN 13/16A 30mA							
	1 FI-LS-Schalter 3LN 13/16A 30mA							
	2 LS-Schalter 3LN 13/16A							
	1 Hauptschalter 4P 25A							
	Legende	*	109 843 00	1	Stk			
2	FI-LS-Schalter 13/16A 30mA LN	*	109 906 00	6	Stk			
3	FI-LS-Schalter 13/16A 30mA 3LN	*	109 916 00	1	Stk			
4	Schrittschalter 16A 1S							
	elektron	*	109 907 00	1	Stk			
	KNX:							
	Ausbauten der KNX-Komponenten							
	siehe unter BKP A:237.11							
	Allgemein:							
5	Rangierkanal Is -110x150 RK -0.5m							
	Profilhalter Endplatten							
	Ausschnitte		12 217 00	1	Stk			
	Ganzer Verteiler gemäss Beschrieb							
	geliefert-/ Betriebsfertig montiert auf							
	Klemmen verdrahtet-/ beschriftet-/							
	ausgeprüft etc. Die Fertigung muss							
	den örtlichen Werkvorschriften NIN/NIV							
	entsprechen-/ in sauberem Zustand							
	abgegeben werden. Anpassungen							
	der Legenden-/ Schema etc.							
	Pauschal ; Betriebsbereit ; Komplet							
	Total: A:231.2 UVE							
	Total: A:231 Starkstrom-Apparate							
	A:232 Starkstrom-Installationen							
	A:232.1 Erdung							
	A:232.13 Innerer Blitzschutz							
	Whg.-Verteiler OG1							
	(Optional):							
6	Blitz- + Überspannungsschutz 4L MFH	*	109 772 00	1	Stk		(.....)	
7	REG-Überspannungsableiter 4-adrig							
	erdpotenzialfrei							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
7	TTC-6P-4-24DC-PT-I *	808 637	24	1	Stk		(.....)	
8	Überspannungsableiter Telekommunikation Zwischenstecker RJ45/Direktanschluss DT-TELE-RJ45 *	808 661	24	1	Stk		(.....)	
Total: A:232.13 Innerer Blitzschutz							(.....)	
Total: A:232.1 Erdung							(.....)	
A:232.3 Installations-Systeme								
Inst.-Kanäle (OG1):								
9	Kanal Is hf LFH 150x60 Formstücke/RA Ausschnitte	2 299	00	5	m			
10	Trennwand Is hf LFH 60 S-Dosen (OG1/OG2):	128 829	00	5	m			
11	UP-Schlaufdose 250x180x120 650°C m Deckel	155 190	30	2	Stk		(.....)	
Total: A:232.3 Installations-Systeme							 (.....)	
A:232.4 Haupt-/ Steigleitungen								
A:232.41 UVE								
Whg.-Verteiler (OG1): Ab UV-Allgemein C01/OG1								
12	Anschluss Zuleitung SK -5x6 *	109 701	00	1	Stk			
13	Zuleitung SK /m -5x6 Rohrinstallation	109 501	00	7	m			
14	Zuleitung SK /m -5x6 in Trasse/Kanäle/Rohre	109 601	00	60	m			
Total: A:232.41 UVE								
Total: A:232.4 Haupt-/ Steigleitungen								
A:232.5 Lichtinstallationen								
A:232.51 Wohnung-/ Sitzplatz								
A:232.51.1 OG1								
Zuleitung:								
15	Zuleitung -3x2.5 m Abzweigdose -5m Decke UP/HD *	117 300	00	1	Stk			
16	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -5m Decke UP/HD *	117 310	00	1	Stk			
Schaltstellen:								

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
17	MP Doppelschalter m Steckdose Gr 1	*	119 028	00	1	Stk			
18	MP Doppelschalter/-taster	*	119 030	00	2	Stk			
19	MP Drehdimmer universal	*	119 080	00	1	Stk			
20	MP Doppelschalter Licht + Vent o Verzögerungen	*	119 070	00	2	Stk		(.....)	
21	Schalter/Taster -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 050	00	3	Stk			
22	w Schalter/Taster in Schaltstelle Wand UP	*	117 060	00	3	Stk			
23	Schalter m Steckdose -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 070	00	2	Stk			
24	Schalter/Taster nass -10m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	118 051	00	1	Stk			
	Steckdosen:								
25	Steckdose in Schaltstelle Wand UP	*	117 064	00	1	Stk			
26	Steckdose mehrfach in Schaltstelle Wand UP	*	112 006	00	1	Stk			
27	Steckdose 1fach -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 150	00	2	Stk			
28	Steckdose mehrfach -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 160	00	4	Stk			
29	Steckdose nass -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	118 150	00	1	Stk			
30	NUP-Steckdose IP21 T13		997 798	48	-1	Stk			
31	NUP-Steckdose IP21 3xT13		997 796	48	1	Stk			
32	Bodendose EFH 230V + Leerrohre Installation enthält: 1 Bodendose (L+M) 1 Steckdose mehrfach (L+M) 2 Leerrohre -M25	*	122 202	00	1	Stk			
	Inst.-/ Montage								
	Leuchten:								
33	M+A Wand-/Deckenleuchte dekorativ -5-teilig	*	12 473	20	4	Stk			
34	M+A Pendelleuchte 3-4 Bef 3-4 Einzelseilaufhängungen	*	900 060	20	1	Stk			
35	Lampenstelle vorbereiten m Steckklemmen	*	12 471	09	2	Stk			
36	Abschlussrosette Ø 98x5		7 505	10	2	Stk			
37	Wandlampenstelle -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP/AP		117 210	00	3	Stk			
38	Deckenlampenstelle -5m Leitung: Decke HD		117 200	00	4	Stk			
	Lieferungen-/ Montagen								
	Oberbauleuchten erfolgt durch den Küchenbauer								
	Bauseits:								

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
39	Steckdose mehrfach Leitung: Decke UP Wand UP	*	112 101	00	1	Stk			
	ABL-Ventilatoren (Optional):								
40	M+A+FK Ventilator Bad/WC	*	12 090	20	2	Stk		(.....)	
41	Wandlampenstelle -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP/AP		117 210	00	2	Stk		(.....)	
	Total: A:232.51.1 OG1							 (.....)	
	A:232.51.2 OG2								
	Zuleitung:								
42	Zuleitung -3x2.5 m Abzweigdose -10m Decke UP/HD	*	117 301	00	3	Stk			
43	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -10m Decke UP/HD	*	117 311	00	1	Stk			
44	Zuleitung -3x2.5 /Stock UP		117 340	00	3	Stk			
45	Zuleitung -5x2.5 /Stock UP		117 341	00	1	Stk			
	Schaltstellen:								
46	MP Doppelschalter/-taster	*	119 030	00	7	Stk			
47	MP Doppelschalter Licht + Vent o Verzögerungen	*	119 070	00	3	Stk		(.....)	
48	Schalter/Taster -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 050	00	3	Stk			
49	w Schalter/Taster in Schaltstelle Wand UP	*	117 060	00	1	Stk			
50	Schalter m Steckdose -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 070	00	9	Stk			
	Steckdosen:								
51	Steckdose mehrfach -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 160	00	10	Stk			
	Inst.-/ Montage								
	Leuchten:								
52	M+A Wand-/Deckenleuchte dekorativ -5-teilig	*	12 473	20	4	Stk			
53	A Spiegelschrank	*	12 460	09	2	Stk			
54	Lampenstelle vorbereiten m Steckklemmen	*	12 471	09	8	Stk			
55	Abschlussrosette Ø 98x5		7 505	10	8	Stk			
56	Wandlampenstelle -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP/AP		117 210	00	3	Stk			
57	Deckenlampenstelle -5m Leitung: Decke HD		117 200	00	11	Stk			
	ABL-Ventilatoren (Optional):								
58	M+A+FK Ventilator Bad/WC	*	12 090	20	3	Stk		(.....)	
59	Wandlampenstelle -5m								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
59	Leitung: Decke UP/HD Wand UP/AP	117 210	00	3	Stk		(.....)	
	Total: A:232.51.2 OG2						(.....)	
	Total: A:232.51 Wohnung-/ Sitzplatz						(.....)	
	Total: A:232.5 Lichtinstallationen						(.....)	
	A:232.6 Kraftinstallationen							
	A:232.61 Küche							
	Installation							
	(OG1):							
	Rechaud							
	Backofen							
	GWA							
	Kühlschrank							
60	A+FK Haushaltgerät -5x2.5 Direktanschluss	*	115 202	71	2 Stk			
61	A+FK Haushaltgerät -3x2.5 L+M Kabel + Stecker	*	115 205	71	1 Stk			
62	A+FK Haushaltgerät steckerfertig		115 200	71	1 Stk			
63	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke UP/HD Wand UP/AP		122 111	00	2 Stk			
64	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke UP/HD Wand UP	*	122 001	00	2 Stk			
	Total: A:232.61 Küche							
	A:232.62 WM-/ TU							
	Installation							
	(OG2):							
65	A+FK Haushaltgerät steckerfertig		115 200	71	2 Stk			
66	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -10m Schalter/Steckdose Decke UP/HD Wand UP	*	122 002	00	2 Stk			
67	Zuleitung -3x2.5 /Stock UP		117 340	00	2 Stk			
	Total: A:232.62 WM-/ TU							
	A:232.63 Beschattung							
	Storen							
	(OG1):							
	Bedienung KNX siehe unter BKP A:237.13							

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
68	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295	00	2	Stk			
69	Storen-Ltg m Kupplung -10m Decke UP/HD	*	117 091	00	2	Stk			
	Markise (OG1):								
70	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295	00	1	Stk		(.....)	
71	Storen-Ltg m Kupplung -10m Decke UP/HD	*	117 091	00	1	Stk		(.....)	
	Storen (OG2): Bedienung KNX siehe unter BKP A:237.13								
72	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295	00	5	Stk			
73	Storen-Ltg m Kupplung -10m Decke UP/HD	*	117 091	00	3	Stk			
74	Storen-Ltg m Kupplung -15m Decke UP/HD	*	117 092	00	2	Stk			
75	Zuleitung -5x2.5 /Stock UP		117 341	00	5	Stk			
	Total: A:232.63 Beschattung							 (.....)	
	Total: A:232.6 Kraftinstallationen							 (.....)	
	A:232.7 HLKS								
	A:232.71 Heizung								
	Bodenheizverteiler (OG1/OG2):								
76	EB-Klemmleiste -6 Zonen EV 230 H/K PL 310x90x65		539 004	24	2	Stk			
77	NAP-Schlaufdose hf 80x80x45 650°C m Nippel		2 524	20	2	Stk			
78	Klemme 1L 4		157 010	100	6	Stk			
79	Beschriftungsband -20 Z		8 911	24	2	Stk			
80	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m Decke UP/HD Wand UP/AP		122 101	00	1	Stk			
81	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -10m Decke UP/HD Wand UP/AP		122 102	00	1	Stk			
82	Kabel FE05 Cca hf 3x1.5		106 002	70	2	Stk			
83	Kabel FE05 Cca hf 3x1.5		106 002	71	2	Stk			
84	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2	*	405 854	024	12	Stk			
85	Kabel Td 2x0.75		3 071	70	12	Stk			
86	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
86	TSA/K 24.2/TSA/K 230.2	405 854	100	12	Stk		(.....)	
87	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre *	145 700	00	1	Stk			
88	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -10m in Trasse/Kanäle/Rohre *	145 701	00	1	Stk			
89	Leerrohr -M25 Einzughilfe -5m Decke UP	122 980	00	2	Stk			
90	Leerrohr -M25 Einzughilfe /Stock UP Freecooling (H/K):	122 904	00	1	Stk			
91	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -60m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 586	00	1	Stk		(.....)	
92	Kabel FE05 Cca hf 5x2.5	106 016	70	1	Stk		(.....)	
93	Kabel FE05 Cca hf 5x2.5	106 016	71	1	Stk		(.....)	
94	Leerrohr -M25 Einzughilfe -5m Decke UP	122 980	00	1	Stk		(.....)	
	Messungen (OG1/OG2):							
95	A+FK 1 Wasser-/Wärmezähler *	109 920	00	4	Stk			
96	Wasser-/Wärmemessungsleitung /m Rohrinstallation	102 200	00	20	m			
97	Wasser-/Wärmemessungsleitung /m in Trasse/Kanäle/Rohre	103 200	00	4	m			
	Total: A:232.71 Heizung						 (.....)	
	A:232.72 Lüftung							
	Installation (OG1): Bedienung KNX siehe unter BKP A:237.13							
98	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -10m Schalter/Steckdose Decke UP/HD Wand AP *	121 002	00	1	Stk			
99	Starkstrom-Ltg -3x2.5 /Stock UP/AP	116 425	00	1	Stk			
100	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre *	145 703	00	1	Stk			
101	Leerrohr -M25 Einzughilfe -10m Decke UP	122 981	00	1	Stk			
102	Leerrohr -M25 Einzughilfe /Stock UP	122 904	00	1	Stk			
	Total: A:232.72 Lüftung							
	A:232.74 Sanitär							
	Handtuchradiatoren (OG2):							
103	Leerrohr -M25 -5m							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
103	EK Blindabdeckung Einzughilfe Decke UP Wand UP	122 900	00	1	Stk			
104	Leerrohr -M25 Einzughilfe /Stock UP DU-WC (OG1/OG2):	122 904	00	1	Stk			
105	Leerrohr -M25 -5m EK Blindabdeckung Einzughilfe Decke UP Wand UP	122 900	00	3	Stk			
106	Leerrohr -M25 Einzughilfe /Stock UP	122 904	00	2	Stk			
	Total: A:232.74 Sanitär							
	Total: A:232.7 HLKS						(.....)	
	Total: A:232 Starkstrom-Installationen						(.....)	
	A:233 Leuchten-/ Lampen Wohnungen (OG1/OG2): Lieferungen-/ Montage je Zimmer eine prov. Fassung während der Bauzeit							
107	Baustellenfassung *	238 690	00	10	Stk			
	Total: A:233 Leuchten-/ Lampen							
	A:236 Schwachstrom-Installationen A:236.3 Multimedia A:236.32 Erschliessung Whg.-Verteiler (OG1): Ab BEP (BEG.00.01)							
108	Zuleitung MMV FTTH -60m Dose OTO 2xLC duplex 4 Fasern gespleisst Bezeichnungen Messungen o Rohrinstantion *	132 594	00	1	Stk			
109	Zuleitung MMV FTTH /w 10m in Trasse/Kanäle/Rohre	132 496	00	1	Stk			
110	OTDR-Messung FTTH /Faser eins 2 Wellenlängen Vorlauf Messprotokoll	103 980	09	4	Stk			
111	MP für die ODTR Messungen bei 3 Wellenlängen Pauschal Netto P	10398001	00	4	Stk			P
112	Leerrohr -M25 Einzughilfe -5m Decke UP	122 980	00	1	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
113	Leerrohr -M25 Einzughilfe /Stock UP	122 904	00	4	Stk			
	Total: A:236.32 Erschliessung							
	A:236.33 MMV							
	Whg.-Verteiler							
	(OG1):							
114	Multimedia-Verteilung EB in Mediafeld							
	-4 Anschlussmodule RJ45							
	-4 Patchkabel							
	1 T+T-Dose							
	o TV-Verteilung							
	o Aktivkomponenten	*	132 569	00	1	Stk		
115	Ausbau Verteiler /w Multimediodose							
	1 Anschlussmodul RJ45							
	1 Patchkabel	132 597	00	-2	Stk			
116	Patchkabel SM -3m LCAPC-LCAPC							
	duplex hf	103 541	100	1	Stk			
	Total: A:236.33 MMV							
	A:236.34 Anschlussdosen							
	Installation							
	(OG1/OG2):							
117	Multimedia-Ltg Gr 1 1xRJ45/u + 1xLC							
	Dose -Kat 6/FTTH	*	132 340	00	1	Stk		
118	Multimedia-Ltg Gr 1 1xRJ45/u							
	Dose -Kat 6	*	132 313	00	1	Stk		
	Total: A:236.34 Anschlussdosen							
	Total: A:236.3 Multimedia							
	A:236.5 Kommunikation							
	A:236.51 VGSA							
	Installation							
	(OG1):							
119	Inst Video-Innensprechstelle MFH							
	UP-Sprechstelle Farbdisplay							
	Anteil Steigzone							
	Anteil Ruftaster							
	Etagentaster	*	132 292	00	1	Stk		
120	Kabel G51 Dca hf 4x2x0.8		102 524	60	10	m		
121	Kabel G51 Dca hf 4x2x0.8		102 524	64	2	m		
122	Minder-/ Mehrpreis VGSA - Fabrikat							
	Koch AG mit Ausführung Cloud wie							
	Typ-/ Artikel VTC42 gegenüberSteig-							
	ger-Position 132292							
	Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal	P	PB001	00	1	St		P
	Anbindung Cloud:							
123	Fach-Spezialist		90 128	09	0.5	h		

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Total: A:236.51 VGSA							
	Total: A:236.5 Kommunikation							
	Total: A:236 Schwachstrom-Installationen							
	A:237 Gebäudeautomation							
	A:237.1 KNX							
	Allgemein:							
	Die Lieferungen-/ Programmierungen							
	der KNX-Komponenten etc. erfolgt							
	durch den Systemintegrator bauseits							
	A:237.11 UVE							
	Whg.-Verteiler							
124	Pauschalpreis für den Einbau und das Verdrahten der unten aufgeführten KNX Komponenten in der Unterverteilung. Pauschalpreis Netto	P	2371101	00	1 Stk			P
	(OG1):							
125	REG-Spannungsversorgung Diagnose 640mA kurzschlussfest m Drossel SV/S 30.640.5.1	*	405 409	024	1 Stk		(.....)	
126	Überspannungsschutz-Klemme US/E 1	*	405 515	024	1 Stk		(.....)	
127	REG-Schaltnetzteil 24VDC 2.5A CP-D 24/2.5	*	405 502	024	1 Stk		(.....)	
128	REG-IP-Router o Progr IPR/S 3.5.1	*	405 507	024	1 Stk		(.....)	
129	REG-Bridge Gira F1 Kopplung 2 autarke KNX Systeme o Progr	*	405 491	024	1 Stk		(.....)	
130	REG-Linien-/Bereichskoppler o Progr LK/S 4.3	*	405 403	024	1 Stk		(.....)	
131	REG-Jalousiesteuerbaustein o Progr JSB/S 1.1	*	405 510	024	1 Stk		(.....)	
132	REG-Schnittstelle V2 KNX/Feller App o Progr 36141-00.REG	*	405 509	024	1 Stk		(.....)	
133	REG-Binäreingang 16xKontaktabfrage Handbedienung Zustandsanzeige o Progr BE/S 16.20.3.2	*	405 496	024	1 Stk		(.....)	
134	REG-Heizungsaktor m Regelung 6fach 24/230V Handbedienung Zustandsanzeige o Progr TYMS646R	*	405 862	024	2 Stk		(.....)	
135	REG-Jalousieaktor 9x2.5A 230V Lokal- + Gruppenbedienung Handbedienung 2/3 Endschalter o Progr JAX-9	*	405 467	024	1 Stk		(.....)	

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Total: A:237.11 UVE							 (.....)	
	A:237.12 Hauptkabel								
	Whg.-Verteiler								
	(OG1):								
	Ab UV-Allgemein C01/OG1								
136	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m Decke UP/HD	*	145 470	00	1	Stk			
137	MP Zuleitung KNX/Bus m Wanddose Wand UP		145 877	00	1	Stk			
138	Zuleitung KNX/Bus /Stock UP		145 280	00	1	Stk			
139	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -60m in Trasse/Kanäle/Rohre		145 717	00	1	Stk			
	Total: A:237.12 Hauptkabel								
	A:237.13 Schaltstellen								
	Installation								
	(OG1):								
140	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m Decke UP/HD	*	145 470	00	1	Stk			
141	Zuleitung KNX/Bus /Stock UP		145 280	00	1	Stk			
142	UP-KNX-Glastaster II Smart 6fach Temperaturfühler o Progr	*	405 440	048	3	Stk			
143	UP-KNX-Taster LED 2 Tasten 2fach-Bedienung Papiereinlage Temperaturfühler o Progr	*	323 311	048	1	Stk			
144	KNX-/Bus-Ltg EK Gr 1 -5m o Apparat Decke UP/HD Wand UP/AP		145 750	00	4	Stk			
	Installation								
	(OG2):								
145	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m Decke UP/HD	*	145 470	00	2	Stk			
146	Zuleitung KNX/Bus /Stock UP		145 280	00	1	Stk			
147	UP-KNX-Glastaster II Smart 6fach Temperaturfühler o Progr	*	405 440	048	7	Stk			
148	UP-KNX-Taster LED 2 Tasten 2fach-Bedienung Papiereinlage Temperaturfühler o Progr	*	323 311	048	5	Stk			
149	KNX-/Bus-Ltg EK Gr 1 -5m o Apparat Decke UP/HD Wand UP/AP		145 750	00	8	Stk			
150	w EK Gr 1 o Apparat		145 765	00	4	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Total: A:237.13 Schaltstellen							
	Total: A:237.1 KNX						 (.....)	
	Total: A:237 Gebäudeautomation						 (.....)	
	A:239 Übriges							
	Allgemein:							
151	MP Schallschutz Boden-Ltg -6.5 Zi-Whg Rohrpolster aufstehende Rohre	239 074	00	1	Stk			
152	MP Schallschutz Decken-Ltg -6.5 Zi-Whg Rohre nur von oben	239 084	00	1	Stk			
	Höhenzuschlag:							
153	Von den aufgeführten Installationen sind ca. 20% Höhenzuschlag berech- tigt ; für die 6 1/2 Zi-Whg. ; C01.05 TE207 ; OG1/OG2 ; Pauschal	P	PB002	00	1	St		P
	Holz-/ Elementbau:							
154	Für Abklärungen-/ Besprechungen-/ Begehungen vor Ort etc. mit Fach- planer-/ Architekt-/ Bauleitung-/ Koor- dination mit Holz-/ Gips-/ Element- bauer etc. für die 6 1/2 Zi-Whg. OG1- OG2 ; C01.05-TE207 ist vom Unter- nehmer ein Pauschalpreis anzuge- ben-/ einzusetzen.	P	PB003	00	1	St		P
155	Für den MP "Lieferungen-/ Installatio- nen" von Spezial Einlasskästen-/ Roh- re etc. der Holz-/ Gips-/ Elemente-/ Betoneinlagen gegenüber den aufge- führten Positionen ist vom Unterneh- mer für die 6 1/2 Zi-Whg. OG1-OG2 C01.05-TE207 ein Pauschalpreis an- zugeben-/ einzusetzen.	P	PB004	00	1	St		P
	Total: A:239 Übriges							
	Total: A:23 6 1/2 Zi-Wohnung (C01.05-TE207/OG1-OG2)						 (.....)	
	B:23 5 1/2 Zi-Wohnung (A02.03-TE214/OG2)							
	B:231 Starkstrom-Apparate							
	B:231.2 UVE							
	Whg.-Verteiler:							
156	AP-Verteiler 2x5 1 Mediafeld m Steckdose mehrfach 1 Feld Starkstrom 5x12 Mod 5 FI-LS-Schalter LN 13/16A 30mA 1 FI-LS-Schalter 3LN 13/16A 30mA							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
156	2 LS-Schalter 3LN 13/16A 1 Hauptschalter 4P 25A Legende	* 109 843	00	1	Stk			
157	FI-LS-Schalter 13/16A 30mA LN	* 109 906	00	4	Stk			
158	FI-LS-Schalter 13/16A 30mA 3LN	* 109 916	00	1	Stk			
159	Schrittschalter 16A 1S elektron	* 109 907	00	1	Stk		(.....)	
	KNX: Ausbauten der KNX-Komponenten siehe unter BKP B:237.11 Allgemein:							
160	Rangierkanal Is -110x150 RK -0.5m Profilhalter Endplatten Ausschnitte	12 217	00	1	Stk			
	Ganzer Verteiler gemäss Beschrieb geliefert-/ Betriebsfertig montiert auf Klemmen verdrahtet-/ beschriftet-/ ausgeprüft etc. Die Fertigung muss den örtlichen Werkvorschriften NIN/NIV entsprechen-/ in sauberem Zustand abgegeben werden. Anpassungen der Legenden-/ Schema etc. Pauschal ; Betriebsbereit ; Komplett							
	Total: B:231.2 UVE						 (.....)	
	Total: B:231 Starkstrom-Apparate						 (.....)	
	B:232 Starkstrom-Installationen							
	B:232.1 Erdung							
	B:232.13 Innerer Blitzschutz							
	Whg.-Verteiler (Optional):							
161	Blitz- + Überspannungsschutz 4L MFH	* 109 772	00	1	Stk		(.....)	
162	REG-Überspannungsableiter 4-adrig erdpotenzialfrei TTC-6P-4-24DC-PT-I	* 808 637	24	1	Stk		(.....)	
163	Überspannungsableiter Telekommunikation Zwischenstecker RJ45/Direktanschluss DT-TELE-RJ45	* 808 661	24	1	Stk		(.....)	
	Total: B:232.13 Innerer Blitzschutz						 (.....)	
	Total: B:232.1 Erdung						 (.....)	
	B:232.3 Installations-Systeme							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Inst.-Kanäle:							
164	Kanal Is hf LFH 150x60 Formstücke/RA Ausschnitte	2 299	00	5 m				
165	Trennwand Is hf LFH 60	128 829	00	5 m				
	S-Dosen:							
166	UP-Schlaufdose 250x180x120 650°C m Deckel	155 190	30	1 Stk		(.....)		
	Total: B:232.3 Installations-Systeme					 (.....)		
	B:232.4 Haupt-/ Steigleitungen							
	B:232.41 UVE							
	Whg.-Verteiler:							
	Ab UV-Allgemein AEZ.00.01/ZG							
167	Anschluss Zuleitung SK -5x6 *	109 701	00	1 Stk				
168	Zuleitung SK /m -5x6 Rohrinstallation	109 501	00	20 m				
169	Zuleitung SK /m -5x6 in Trasse/Kanäle/Rohre	109 601	00	10 m				
	Total: B:232.41 UVE							
	Total: B:232.4 Haupt-/ Steigleitungen							
	B:232.5 Lichtinstallationen							
	B:232.51 Wohnung-/ Sitzplatz							
	Zuleitung:							
170	Zuleitung -3x2.5 m Abzweigdose -10m Decke UP/HD *	117 301	00	4 Stk				
171	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -10m Decke UP/HD *	117 311	00	1 Stk				
	Schaltstellen:							
172	MP Doppelschalter m Steckdose Gr 1 *	119 028	00	2 Stk				
173	MP Doppelschalter/-taster *	119 030	00	9 Stk				
174	MP Drehdimmer universal *	119 080	00	1 Stk				
175	MP Doppelschalter Licht + Vent o Verzögerungen *	119 070	00	2 Stk		(.....)		
176	Schalter/Taster -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP *	117 050	00	4 Stk				
177	w Schalter/Taster in Schaltstelle Wand UP *	117 060	00	2 Stk				
178	Schalter m Steckdose -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP *	117 070	00	6 Stk				
179	Schalter/Taster nass -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP *	118 050	00	1 Stk				
	Steckdosen:							

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
180	Steckdose mehrfach in Schaltstelle Wand UP	*	112 006	00	1	Stk			
181	Steckdose 1fach -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 150	00	1	Stk			
182	Steckdose mehrfach -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 160	00	15	Stk			
183	Steckdose nass -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	118 150	00	1	Stk			
184	NUP-Steckdose IP21 T13		997 798	48	-1	Stk			
185	NUP-Steckdose IP21 3xT13		997 796	48	1	Stk			
	Inst.-/ Montage Leuchten:								
186	M+A Wand-/Deckenleuchte dekorativ -5-teilig	*	12 473	20	6	Stk			
187	M+A Pendelleuchte 3-4 Bef 3-4 Einzelseilaufhängungen	*	900 060	20	1	Stk			
188	A Spiegelschrank	*	12 460	09	2	Stk			
189	Lampenstelle vorbereiten m Steckklemmen	*	12 471	09	7	Stk			
190	Abschlussrosette Ø 98x5		7 505	10	7	Stk			
191	Wandlampenstelle -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP/AP		117 210	00	4	Stk			
192	Deckenlampenstelle -5m Leitung: Decke HD		117 200	00	12	Stk			
	Lieferungen-/ Montagen Oberbauleuchten erfolgt durch den Küchenbauer Bauseits:								
193	Steckdose mehrfach Leitung: Decke UP Wand UP ABL-Ventilatoren (Optional):	*	112 101	00	1	Stk			
194	M+A+FK Ventilator Bad/WC	*	12 090	20	2	Stk		(.....)	
195	Wandlampenstelle -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP/AP		117 210	00	2	Stk		(.....)	
	Total: B:232.51 Wohnung-/ Sitzplatz							 (.....)	
	Total: B:232.5 Lichtinstallationen							 (.....)	
	B:232.6 Kraftinstallationen								
	B:232.61 Küche								
	Installation: Rechaud Backofen								

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	GWA Kühlschrank								
196	A+FK Haushaltgerät -5x2.5 Direktanschluss	*	115 202	71	2	Stk			
197	A+FK Haushaltgerät -3x2.5 L+M Kabel + Stecker	*	115 205	71	1	Stk			
198	A+FK Haushaltgerät steckerfertig		115 200	71	1	Stk			
199	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -10m Decke UP/HD Wand UP/AP		122 112	00	2	Stk			
200	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -10m Schalter/Steckdose Decke UP/HD Wand UP	*	122 002	00	2	Stk			
	Total: B:232.61 Küche								
	B:232.62 WM-/ TU								
	Installation:								
201	A+FK Haushaltgerät steckerfertig		115 200	71	2	Stk			
202	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -10m Schalter/Steckdose Decke UP/HD Wand UP	*	122 002	00	2	Stk			
	Total: B:232.62 WM-/ TU								
	B:232.63 Beschattung								
	Storen:								
	Bedienung KNX siehe unter BKP B:237.13								
203	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295	00	14	Stk			
204	Storen-Ltg m Kupplung -10m Decke UP/HD	*	117 091	00	8	Stk			
205	Storen-Ltg m Kupplung -15m Decke UP/HD	*	117 092	00	6	Stk			
206	Zuleitung -5x2.5 /Stock UP		117 341	00	14	Stk			
	Markise:								
207	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295	00	1	Stk		(.....)	
208	Storen-Ltg m Kupplung -15m Decke UP/HD	*	117 092	00	1	Stk		(.....)	
	Total: B:232.63 Beschattung							 (.....)	
	Total: B:232.6 Kraftinstallationen							 (.....)	
	B:232.7 HLKS								
	B:232.71 Heizung								
	Bodenheizverteiler:								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
209	EB-Klemmleiste -6 Zonen EV 230 H/K PL 310x90x65	539 004	24	1	Stk			
210	NAP-Schlaufdose hf 80x80x45 650°C m Nippel	2 524	20	1	Stk			
211	Klemme 1L 4	157 010	100	3	Stk			
212	Beschriftungsband -20 Z	8 911	24	1	Stk			
213	Zuleitung -3x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 500	00	1	Stk			
214	Kabel FE05 Cca hf 3x2.5	106 014	70	1	Stk			
215	Kabel FE05 Cca hf 3x2.5	106 014	71	1	Stk			
216	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2	405 854	024	6	Stk			
217	Kabel Td 2x0.75	3 071	70	6	Stk			
218	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 700	00	1	Stk			
219	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2	405 854	100	6	Stk		(.....)	
	Freecooling (H/K):							
220	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -75m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 587	00	1	Stk		(.....)	
221	Kabel FE05 Cca hf 5x2.5	106 016	70	1	Stk		(.....)	
222	Kabel FE05 Cca hf 5x2.5	106 016	71	1	Stk		(.....)	
223	Leerrohr -M25 Einzughilfe -10m Decke UP	122 981	00	1	Stk		(.....)	
	Messungen:							
224	A+FK 1 Wasser-/Wärmezähler	109 920	00	3	Stk			
225	Wasser-/Wärmemessungsleitung /m Rohrinstallation	102 200	00	20	m			
226	Wasser-/Wärmemessungsleitung /m in Trasse/Kanäle/Rohre	103 200	00	3	m			
	Total: B:232.71 Heizung						 (.....)	
	B:232.72 Lüftung							
	Installation:							
	Bedienung KNX siehe unter BKP B:237.13							
227	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -10m Schalter/Steckdose Decke UP/HD Wand AP	121 002	00	1	Stk			
228	Starkstrom-Ltg -3x2.5 /Stock UP/AP	116 425	00	1	Stk			
229	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 703	00	1	Stk			
230	Leerrohr -M25 Einzughilfe -10m Decke UP	122 981	00	1	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
231	Leerrohr -M25 Einzughilfe /Stock UP	122 904	00	1	Stk			
	Total: B:232.72 Lüftung							
	B:232.74 Sanitär							
	Handtuchradiatoren:							
232	Leerrohr -M25 -10m EK Blindabdeckung Einzughilfe Decke UP Wand UP	122 901	00	1	Stk			
	DU-WC:							
233	Leerrohr -M25 -10m EK Blindabdeckung Einzughilfe Decke UP Wand UP	122 901	00	2	Stk			
	Total: B:232.74 Sanitär							
	Total: B:232.7 HLKS						(.....)	
	Total: B:232 Starkstrom-Installationen						(.....)	
	B:233 Leuchten-/ Lampen							
	Wohnung:							
	Lieferungen-/ Montage je Zimmer							
	eine prov. Fassung während der							
	Bauzeit							
234	Baustellenfassung *	238 690	00	6	Stk			
	Total: B:233 Leuchten-/ Lampen							
	B:236 Schwachstrom-Installationen							
	B:236.3 Multimedia							
	B:236.32 Erschliessung							
	Whg.-Verteiler:							
	Ab BEP (BEG.00.01)							
235	Zuleitung MMV FTTH -60m Dose OTO 2xLC duplex 4 Fasern gespleisst Bezeichnungen Messungen o Rohrinstitution *	132 594	00	1	Stk			
236	Zuleitung MMV FTTH /w 10m in Trasse/Kanäle/Rohre	132 496	00	1	Stk			
237	OTDR-Messung FTTH /Faser eins 2 Wellenlängen Vorlauf Messprotokoll	103 980	09	4	Stk			
238	MP für die ODTR Messungen bei 3 Wellenlängen Pauschal Netto P	10398001	00	4	Stk			P
239	Leerrohr -M25 Einzughilfe -10m							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
239	Decke UP	122 981	00	1	Stk			
240	Leerrohr -M25 Einzughilfe /Stock UP	122 904	00	6	Stk			
	Total: B:236.32 Erschliessung							
	B:236.33 MMV							
	Whg.-Verteiler:							
241	Multimedia-Verteilung EB in Mediafeld -4 Anschlussmodule RJ45 -4 Patchkabel 1 T+T-Dose o TV-Verteilung o Aktivkomponenten	*	132 569	00	1	Stk		
242	Ausbau Verteiler /w Multimediodose 1 Anschlussmodul RJ45 1 Patchkabel		132 597	00	-3	Stk		
243	Patchkabel SM -3m LCAPC-LCAPC duplex hf		103 541	100	1	Stk		
	Total: B:236.33 MMV							
	B:236.34 Anschlussdosen							
	Installation:							
244	Multimedia-Ltg Gr 1 1xRJ45/u + 1xLC Dose -Kat 6/FTTH	*	132 340	00	1	Stk		
	Total: B:236.34 Anschlussdosen							
	Total: B:236.3 Multimedia							
	B:236.5 Kommunikation							
	B:236.51 VGSA							
	Installation:							
245	Inst Video-Innensprechstelle MFH UP-Sprechstelle Farbdisplay Anteil Steigzone Anteil Ruftaster Etagentaster	*	132 292	00	1	Stk		
246	Kabel G51 Dca hf 4x2x0.8		102 524	60	10	m		
247	Kabel G51 Dca hf 4x2x0.8		102 524	64	2	m		
248	Minder-/ Mehrpreis VGSA - Fabrikat Koch AG mit Ausführung Cloud wie Typ-/ Artikel VTC42 gegenüberStei- ger-Position 132292 Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal	P	PB001	00	1	St		P
	Anbindung Cloud:							
249	Fach-Spezialist		90 128	09	0.5	h		
	Total: B:236.51 VGSA							
	Total: B:236.5 Kommunikation							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
Total: B:236 Schwachstrom-Installationen								
B:237 Gebäudeautomation								
B:237.1 KNX								
Allgemein:								
Die Lieferungen-/ Programmierungen								
der KNX-Komponenten etc. erfolgt								
durch den Systemintegrator bauseits								
B:237.11 UVE								
Whg.-Verteiler:								
250	Pauschalpreis für den Einbau und das Verdrahten der unten aufgeführten KNX Komponenten in der Unterverteilung. Pauschalpreis Netto	P	2371101 00	1	Stk			P
251	REG-Spannungsversorgung Diagnose 640mA kurzschlussfest m Drossel SV/S 30.640.5.1	*	405 409 024	1	Stk		(.....)	
252	Überspannungsschutz-Klemme US/E 1	*	405 515 024	1	Stk		(.....)	
253	REG-Schaltnetzteil 24VDC 2.5A CP-D 24/2.5	*	405 502 024	1	Stk		(.....)	
254	REG-IP-Router o Progr IPR/S 3.5.1	*	405 507 024	1	Stk		(.....)	
255	REG-Bridge Gira F1 Kopplung 2 autarke KNX Systeme o Progr	*	405 491 024	1	Stk		(.....)	
256	REG-Linien-/Bereichskoppler o Progr LK/S 4.3	*	405 403 024	1	Stk		(.....)	
257	REG-Jalousiesteuerbaustein o Progr JSB/S 1.1	*	405 510 024	1	Stk		(.....)	
258	REG-Schnittstelle V2 KNX/Feller App o Progr 36141-00.REG	*	405 509 024	1	Stk		(.....)	
259	REG-Binäreingang 16xKontaktabfrage Handbedienung Zustandsanzeige o Progr BE/S 16.20.3.2	*	405 496 024	1	Stk		(.....)	
260	REG-Heizungsaktor m Regelung 6fach 24/230V Handbedienung Zustandsanzeige o Progr TYMS646R	*	405 862 024	1	Stk		(.....)	
261	REG-Jalousieaktor 9x2.5A 230V Lokal- + Gruppenbedienung Handbedienung 2/3 Endschalter o Progr JAX-9	*	405 467 024	2	Stk		(.....)	
Total: B:237.11 UVE							 (.....)	
B:237.12 Hauptkabel								
Whg.-Verteiler:								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Ab UV-Allgemein AEZ.00.01/ZG							
262	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -10m Decke UP/HD *	145 471	00	1	Stk			
263	MP Zuleitung KNX/Bus m Wanddose Wand UP	145 877	00	1	Stk			
264	Zuleitung KNX/Bus /Stock UP	145 280	00	4	Stk			
265	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -10m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 711	00	1	Stk			
	Total: B:237.12 Hauptkabel							
	B:237.13 Schaltstellen							
	Installation:							
266	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m Decke UP/HD *	145 470	00	3	Stk			
267	UP-KNX-Glastaster II Smart 6fach Temperaturfühler o Progr *	405 440	048	8	Stk			
268	UP-KNX-Taster LED 2 Tasten 2fach-Bedienung Papiereinlage Temperaturfühler o Progr *	323 311	048	5	Stk			
269	UP-KNX-Taster LED 4 Tasten 2fach-Bedienung Papiereinlage Temperaturfühler o Progr *	323 313	048	2	Stk			
270	KNX-/Bus-Ltg EK Gr 1 -5m o Apparat	145 750	00	13	Stk			
271	w EK Gr 1 o Apparat	145 765	00	2	Stk			
	Total: B:237.13 Schaltstellen							
	Total: B:237.1 KNX						 (.....)	
	Total: B:237 Gebäudeautomation						 (.....)	
	B:239 Übriges							
	Allgemein:							
272	MP Schallschutz Boden-Ltg -5.5 Zi-Whg Rohrpolster aufstehende Rohre	239 073	00	1	Stk			
273	MP Schallschutz Decken-Ltg -5.5 Zi-Whg Rohre nur von oben	239 083	00	1	Stk			
	Höhenzuschlag:							
274	Von den aufgeführten Installationen sind ca. 20% Höhenzuschlag berech- tigt ; für die 5 1/2 Zi-Whg. A02.03 TE214/OG2 ; Pauschal P	PB005	00	1	St			P
	Holz-/ Elementbau:							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
275	Für Abklärungen-/ Besprechungen-/ Begehungen vor Ort etc. mit Fachplaner-/ Architekt-/ Bauleitung-/ Koordination mit Holz-/ Gips-/ Elementbauer etc. für die 5 1/2 Zi.-Whg. OG2 A02.03-TE214 ist vom Unternehmer ein Pauschalpreis anzugeben-/ einzusetzen.	P	PB006	00	1 St			P
276	Für den MP "Lieferungen-/ Installationen" von Spezial Einlasskästen-/ Rohre etc. der Holz-/ Gips-/ Elemente-/ Betoneinlagen gegenüber den aufgeführten Positionen ist vom Unternehmer für die 5 1/2 Zi.-Whg. A02.03 TE214/OG2 ein Pauschalpreis anzugeben-/ einzusetzen.	P	PB007	00	1 St			P
Total: B:239 Übriges								
Total: B:23 5 1/2 Zi-Wohnung (A02.03-TE214/OG2)							 (.....)	
C:23 4 1/2 Zi-Wohnung (B02.01-TE215/OG2)								
C:231 Starkstrom-Apparate								
C:231.2 UVE								
Whg.-Verteiler:								
277	AP-Verteiler 2x5 1 Mediafeld m Steckdose mehrfach 1 Feld Starkstrom 5x12 Mod 5 FI-LS-Schalter LN 13/16A 30mA 1 FI-LS-Schalter 3LN 13/16A 30mA 2 LS-Schalter 3LN 13/16A 1 Hauptschalter 4P 25A Legende	*	109 843	00	1 Stk			
278	FI-LS-Schalter 13/16A 30mA LN	*	109 906	00	3 Stk			
279	FI-LS-Schalter 13/16A 30mA 3LN	*	109 916	00	1 Stk			
280	Schrittschalter 16A 1S elektron	*	109 907	00	1 Stk			
KNX:								
Ausbauten der KNX-Komponenten siehe unter BKP C:237.11								
Allgemein:								
281	Rangierkanal Is -110x150 RK -0.5m Profilhalter Endplatten Ausschnitte		12 217	00	1 Stk			
Ganzer Verteiler gemäss Beschrieb geliefert-/ Betriebsfertig montiert auf Klemmen verdrahtet-/ beschriftet/ ausgeprüft etc. Die Fertigung muss den örtlichen Werkvorschriften NIN/NIV entsprechen-/ in sauberem Zustand								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	abgegeben werden. Anpassungen der Legenden-/ Schema etc. Pauschal ; Betriebsbereit ; Komplett Total: C:231.2 UVE							
	Total: C:231 Starkstrom-Apparate							
	C:232 Starkstrom-Installationen							
	C:232.1 Erdung							
	C:232.13 Innerer Blitzschutz							
	Whg.-Verteiler (Optional):							
282	Blitz- + Überspannungsschutz 4L MFH *	109 772	00	1	Stk		(.....)	
283	REG-Überspannungsableiter 4-adrig erdpotenzialfrei TTC-6P-4-24DC-PT-I *	808 637	24	1	Stk		(.....)	
284	Überspannungsableiter Telekommunikation Zwischenstecker RJ45/Direktanschluss DT-TELE-RJ45 *	808 661	24	1	Stk		(.....)	
	Total: C:232.13 Innerer Blitzschutz						(.....)	
	Total: C:232.1 Erdung						(.....)	
	C:232.3 Installations-Systeme							
	Inst.-Kanäle:							
285	Kanal ls hf LFH 150x60 Formstücke/RA Ausschnitte	2 299	00	5	m			
286	Trennwand ls hf LFH 60 S-Dosen:	128 829	00	5	m			
287	UP-Schlaufdose 250x180x120 650°C m Deckel	155 190	30	1	Stk		(.....)	
	Total: C:232.3 Installations-Systeme						 (.....)	
	C:232.4 Haupt-/ Steigleitungen							
	C:232.41 UVE							
	Whg.-Verteiler: Ab UV-Allgemein BEZ.00.01/ZG							
288	Anschluss Zuleitung SK -5x6 *	109 701	00	1	Stk			
289	Zuleitung SK /m -5x6 Rohrinstallation	109 501	00	15	m			
290	Zuleitung SK /m -5x6 in Trasse/Kanäle/Rohre	109 601	00	20	m			

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Total: C:232.41 UVE								
	Total: C:232.4 Haupt-/ Steigleitungen								
	C:232.5 Lichtinstallationen								
	C:232.51 Wohnung-/ Sitzplatz								
	Zuleitung:								
291	Zuleitung -3x2.5 m Abzweigdose -10m Decke UP/HD	*	117 301	00	2	Stk			
292	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -10m Decke UP/HD	*	117 311	00	2	Stk			
293	Zuleitung -3x2.5 /Stock UP		117 340	00	2	Stk			
294	Zuleitung -5x2.5 /Stock UP		117 341	00	2	Stk			
	Schaltstellen:								
295	MP Doppelschalter/-taster	*	119 030	00	9	Stk			
296	MP Drehdimmer universal	*	119 080	00	1	Stk			
297	MP Doppelschalter Licht + Vent o Verzögerungen	*	119 070	00	3	Stk		(.....)	
298	Schalter/Taster -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 050	00	5	Stk			
299	w Schalter/Taster in Schaltstelle Wand UP	*	117 060	00	2	Stk			
300	Schalter m Steckdose -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 070	00	10	Stk			
301	Schalter/Taster nass -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	118 050	00	1	Stk			
	Steckdosen:								
302	Steckdose mehrfach in Schaltstelle Wand UP	*	112 006	00	1	Stk			
303	Steckdose 1fach -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 150	00	1	Stk			
304	Steckdose mehrfach -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 160	00	11	Stk			
305	Steckdose nass -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	118 150	00	1	Stk			
306	NUP-Steckdose IP21 T13		997 798	48	-1	Stk			
307	NUP-Steckdose IP21 3xT13		997 796	48	1	Stk			
	Inst.-/ Montage								
	Leuchten:								
308	M+A Wand-/Deckenleuchte dekorativ -5-teilig	*	12 473	20	6	Stk			
309	M+A Pendelleuchte 3-4 Bef 3-4 Einzelseilaufhängungen	*	900 060	20	1	Stk			
310	A Spiegelschrank	*	12 460	09	3	Stk			
311	Lampenstelle vorbereiten m Steckklemmen	*	12 471	09	5	Stk			
312	Abschlussrosette Ø 98x5		7 505	10	5	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
313	Wandlampenstelle -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP/AP	117 210	00	6	Stk			
314	Deckenlampenstelle -5m Leitung: Decke HD	117 200	00	9	Stk			
	Lieferungen-/ Montagen Oberbauleuchten erfolgt durch den Küchenbauer Bauseits:							
315	Steckdose mehrfach Leitung: Decke UP Wand UP	* 112 101	00	1	Stk			
	ABL-Ventilatoren (Optional):							
316	M+A+FK Ventilator Bad/WC	* 12 090	20	3	Stk		(.....)	
317	Wandlampenstelle -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP/AP	117 210	00	3	Stk		(.....)	
	Total: C:232.51 Wohnung-/ Sitzplatz						 (.....)	
	Total: C:232.5 Lichtinstallationen						 (.....)	
	C:232.6 Kraftinstallationen							
	C:232.61 Küche							
	Installation: Rechaud Backofen GWA Kühlschrank							
318	A+FK Haushaltgerät -5x2.5 Direktanschluss	* 115 202	71	2	Stk			
319	A+FK Haushaltgerät -3x2.5 L+M Kabel + Stecker	* 115 205	71	1	Stk			
320	A+FK Haushaltgerät steckerfertig	115 200	71	1	Stk			
321	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke UP/HD Wand UP/AP	122 111	00	2	Stk			
322	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke UP/HD Wand UP	* 122 001	00	2	Stk			
323	Starkstrom-Ltg -5x2.5 /Stock UP/AP Wand UP/AP	116 426	00	2	Stk			
324	Starkstrom-Ltg -3x2.5 /Stock UP/AP	116 425	00	2	Stk			
	Total: C:232.61 Küche							
	C:232.62 WM-/ TU							
	Installation:							
325	A+FK Haushaltgerät steckerfertig	115 200	71	2	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
326	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -10m Schalter/Steckdose Decke UP/HD Wand UP	*	122 002	00	2 Stk			
327	Starkstrom-Ltg -3x2.5 /Stock UP/AP		116 425	00	2 Stk			
Total: C:232.62 WM-/ TU								
C:232.63 Beschattung								
Storen:								
Bedienung KNX siehe unter								
BKP C:237.13								
328	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295	00	6 Stk			
329	Storen-Ltg m Kupplung -10m Decke UP/HD	*	117 091	00	3 Stk			
330	Storen-Ltg m Kupplung -15m Decke UP/HD	*	117 092	00	3 Stk			
331	Zuleitung -5x2.5 /Stock UP		117 341	00	6 Stk			
Total: C:232.63 Beschattung								
Total: C:232.6 Kraftinstallationen								
C:232.7 HLKS								
C:232.71 Heizung								
Bodenheizverteiler:								
332	EB-Klemmleiste -6 Zonen EV 230 H/K PL 310x90x65		539 004	24	1 Stk			
333	NAP-Schlaufdose hf 80x80x45 650°C m Nippel		2 524	20	1 Stk			
334	Klemme 1L 4		157 010	100	3 Stk			
335	Beschriftungsband -20 Z		8 911	24	1 Stk			
336	Zuleitung -3x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 500	00	1 Stk			
337	Kabel FE05 Cca hf 3x2.5		106 014	70	1 Stk			
338	Kabel FE05 Cca hf 3x2.5		106 014	71	1 Stk			
339	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2	*	405 854	024	4 Stk			
340	Kabel Td 2x0.75		3 071	70	4 Stk			
341	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	145 700	00	1 Stk			
342	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2		405 854	100	4 Stk		(.....)	
Freecooling (H/K):								
343	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -75m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 587	00	1 Stk		(.....)	

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
344	Kabel FE05 Cca hf 5x2.5	106 016	70	1	Stk		(.....)	
345	Kabel FE05 Cca hf 5x2.5	106 016	71	1	Stk		(.....)	
346	Leerrohr -M25 Einzughilfe -10m Decke UP	122 981	00	1	Stk		(.....)	
	Messungen:							
347	A+FK 1 Wasser-/Wärmezähler *	109 920	00	4	Stk			
348	Wasser-/Wärmemessungsleitung /m Rohrinstallation	102 200	00	25	m			
349	Wasser-/Wärmemessungsleitung /m in Trasse/Kanäle/Rohre	103 200	00	4	m			
350	Leerrohr -M25 Einzughilfe /Stock UP	122 904	00	2	Stk			
	Total: C:232.71 Heizung						 (.....)	
	C:232.72 Lüftung							
	Installation:							
	Bedienung KNX siehe unter BKP C:237.13							
351	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -10m Schalter/Steckdose Decke UP/HD Wand AP *	121 002	00	1	Stk			
352	Starkstrom-Ltg -3x2.5 /Stock UP/AP	116 425	00	1	Stk			
353	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre *	145 703	00	1	Stk			
354	Leerrohr -M25 Einzughilfe -10m Decke UP	122 981	00	1	Stk			
355	Leerrohr -M25 Einzughilfe /Stock UP	122 904	00	1	Stk			
	Total: C:232.72 Lüftung							
	C:232.74 Sanitär							
	Handtuchradiatoren:							
356	Leerrohr -M25 -20m EK Blindabdeckung Einzughilfe Decke UP Wand UP	122 903	00	1	Stk			
357	Leerrohr -M25 Einzughilfe /Stock UP DU-WC:	122 904	00	1	Stk			
358	Leerrohr -M25 -5m EK Blindabdeckung Einzughilfe Decke UP Wand UP	122 900	00	1	Stk			
359	Leerrohr -M25 -10m EK Blindabdeckung Einzughilfe Decke UP Wand UP	122 901	00	1	Stk			
360	Leerrohr -M25 -20m EK Blindabdeckung Einzughilfe Decke UP Wand UP	122 903	00	1	Stk			
361	Leerrohr -M25 Einzughilfe /Stock UP	122 904	00	3	Stk			
	Total: C:232.74 Sanitär							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Total: C:232.7 HLKS						 (.....)	
	Total: C:232 Starkstrom-Installationen						 (.....)	
	C:233 Leuchten-/ Lampen							
	Wohnung:							
	Lieferungen-/ Montage je Zimmer							
	eine prov. Fassung während der							
	Bauzeit							
362	Baustellenfassung	*	238 690	00	5 Stk			
	Total: C:233 Leuchten-/ Lampen							
	C:236 Schwachstrom-Installationen							
	C:236.3 Multimedia							
	C:236.32 Erschliessung							
	Whg.-Verteiler:							
	Ab BEP (BEG.00.01)							
363	Zuleitung MMV FTTH -60m Dose OTO 2xLC duplex 4 Fasern gespleisst Bezeichnungen Messungen o Rohrinstallation	*	132 594	00	1 Stk			
364	Zuleitung MMV FTTH /w 10m in Trasse/Kanäle/Rohre		132 496	00	1 Stk			
365	OTDR-Messung FTTH /Faser eins 2 Wellenlängen Vorlauf Messprotokoll		103 980	09	4 Stk			
366	MP für die ODTR Messungen bei 3 Wellenlängen Pauschal Netto	P	10398001	00	4 Stk			P
367	Leerrohr -M25 Einzughilfe -5m Decke UP		122 980	00	1 Stk			
368	Leerrohr -M25 Einzughilfe /Stock UP		122 904	00	6 Stk			
	Total: C:236.32 Erschliessung							
	C:236.33 MMV							
	Whg.-Verteiler:							
369	Multimedia-Verteilung EB in Mediafeld -4 Anschlussmodule RJ45 -4 Patchkabel 1 T+T-Dose o TV-Verteilung o Aktivkomponenten	*	132 569	00	1 Stk			
370	Ausbau Verteiler /w Multimediadose 1 Anschlussmodul RJ45 1 Patchkabel		132 597	00	-3 Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
371	Patchkabel SM -3m LCAPC-LCAPC duplex hf	103 541	100	1	Stk			
	Total: C:236.33 MMV							
	C:236.34 Anschlussdosen							
	Installation:							
372	Multimedia-Ltg Gr 1 1xRJ45/u + 1xLC Dose -Kat 6/FTTH *	132 340	00	1	Stk			
373	Leerrohr -M25 Einzughilfe /Stock UP	122 904	00	1	Stk			
	Total: C:236.34 Anschlussdosen							
	Total: C:236.3 Multimedia							
	C:236.5 Kommunikation							
	C:236.51 VGSA							
	Installation:							
374	Inst Video-Innensprechstelle MFH UP-Sprechstelle Farbdisplay Anteil Steigzone Anteil Ruftaster Etagentaster *	132 292	00	1	Stk			
375	Kabel G51 Dca hf 4x2x0.8	102 524	60	10	m			
376	Kabel G51 Dca hf 4x2x0.8	102 524	64	2	m			
377	Minder-/ Mehrpreis VGSA - Fabrikat Koch AG mit Ausführung Cloud wie Typ-/ Artikel VTC42 gegenüberSteiger-Position 132292 Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal P	PB001	00	1	St			P
	Anbindung Cloud:							
378	Fach-Spezialist	90 128	09	0.5	h			
	Total: C:236.51 VGSA							
	Total: C:236.5 Kommunikation							
	Total: C:236 Schwachstrom-Installationen							
	C:237 Gebäudeautomation							
	C:237.1 KNX							
	Allgemein:							
	Die Lieferungen-/ Programmierungen der KNX-Komponenten etc. erfolgt durch den Systemintegrator bauseits							
	C:237.11 UVE							
	Whg.-Verteiler:							
379	Pauschalpreis für den Einbau und das							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
379	Verdrahten der unten aufgeführten KNX Komponenten in der Unterverteilung. Pauschalpreis Netto	P	2371101 00	1	Stk			P
380	REG-Spannungsversorgung Diagnose 640mA kurzschlussfest m Drossel SV/S 30.640.5.1	*	405 409 024	1	Stk		(.....)	
381	Überspannungsschutz-Klemme US/E 1	*	405 515 024	1	Stk		(.....)	
382	REG-Schaltnetzteil 24VDC 2.5A CP-D 24/2.5	*	405 502 024	1	Stk		(.....)	
383	REG-IP-Router o Progr IPR/S 3.5.1	*	405 507 024	1	Stk		(.....)	
384	REG-Bridge Gira F1 Kopplung 2 autarke KNX Systeme o Progr	*	405 491 024	1	Stk		(.....)	
385	REG-Linien-/Bereichskoppler o Progr LK/S 4.3	*	405 403 024	1	Stk		(.....)	
386	REG-Jalousiesteuerbaustein o Progr JSB/S 1.1	*	405 510 024	1	Stk		(.....)	
387	REG-Schnittstelle V2 KNX/Feller App o Progr 36141-00.REG	*	405 509 024	1	Stk		(.....)	
388	REG-Binäreingang 16xKontaktabfrage Handbedienung Zustandsanzeige o Progr BE/S 16.20.3.2	*	405 496 024	1	Stk		(.....)	
389	REG-Heizungsaktor m Regelung 6fach 24/230V Handbedienung Zustandsanzeige o Progr TYMS646R	*	405 862 024	1	Stk		(.....)	
390	REG-Jalousieaktor 9x2.5A 230V Lokal- + Gruppenbedienung Handbedienung 2/3 Endschalter o Progr JAX-9	*	405 467 024	1	Stk		(.....)	
Total: C:237.11 UVE							 (.....)	
C:237.12 Hauptkabel								
Whg.-Verteiler:								
Ab UV-Allgemein BEZ.00.01/ZG								
391	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m Decke UP/HD	*	145 470 00	1	Stk			
392	MP Zuleitung KNX/Bus m Wanddose Wand UP		145 877 00	1	Stk			
393	Zuleitung KNX/Bus /Stock UP		145 280 00	4	Stk			
394	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre		145 713 00	1	Stk			
Total: C:237.12 Hauptkabel								
C:237.13 Schaltstellen								
Installation:								
395	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m							

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
395	Decke UP/HD	*	145 470	00	3	Stk			
396	Zuleitung KNX/Bus /Stock UP		145 280	00	1	Stk			
397	UP-KNX-Glastaster II Smart 6fach Temperaturfühler o Progr	*	405 440	048	9	Stk			
398	UP-KNX-Taster LED 2 Tasten 2fach-Bedienung Papiereinlage Temperaturfühler o Progr	*	323 311	048	5	Stk			
399	KNX-/Bus-Ltg EK Gr 1 -5m o Apparat Decke UP/HD Wand UP/AP		145 750	00	14	Stk			
Total: C:237.13 Schaltstellen									
Total: C:237.1 KNX								(.....)	
Total: C:237 Gebäudeautomation								(.....)	
C:239 Übriges									
Allgemein:									
400	MP Schallschutz Boden-Ltg -4.5 Zi-Whg Rohrpolster aufstehende Rohre		239 072	00	1	Stk			
401	MP Schallschutz Decken-Ltg -4.5 Zi-Whg Rohre nur von oben		239 082	00	1	Stk			
Höhenzuschlag:									
402	Von den aufgeführten Installationen sind ca. 20% Höhenzuschlag berech- tigt ; für die 4 1/2 Zi-Whg. B02.01 TE215/OG2 ; Pauschal	P	PB008	00	1	St			P
Holz-/ Elementbau:									
403	Für Abklärungen-/ Besprechungen-/ Begehungen vor Ort etc. mit Fach- planer-/ Architekt-/ Bauleitung-/ Koor- dination mit Holz-/ Gips-/ Element- bauer etc. für die 4 1/2 Zi.-Whg. OG2 B02.01-TE215 ist vom Unternehmer ein Pauschalpreis anzugeben-/ein- zusetzen.	P	PB009	00	1	St			P
404	Für den MP "Lieferungen-/ Installatio- nen" von Spezial Einlasskästen-/ Roh- re etc. der Holz-/ Gips-/ Elemente-/ Betoneinlagen gegenüber den aufge- führten Positionen ist vom Unterneh- mer für die 4 1/2 Zi.-Whg. B02.01-TE215 OG2 ein Pauschalpreis anzugeben-/ einzusetzen.	P	PB010	00	1	St			P
Total: C:239 Übriges									

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
Total: C:23 4 1/2 Zi-Wohnung (B02.01-TE215/OG2)							 (.....)	
D:23 3 1/2 Zi-Wohnung (A02.01-TE212/OG2)								
D:231 Starkstrom-Apparate								
D:231.2 UVE								
Whg.-Verteiler:								
405	AP-Verteiler 2x5 1 Mediafeld m Steckdose mehrfach 1 Feld Starkstrom 5x12 Mod 5 FI-LS-Schalter LN 13/16A 30mA 1 FI-LS-Schalter 3LN 13/16A 30mA 2 LS-Schalter 3LN 13/16A 1 Hauptschalter 4P 25A Legende	*	109 843 00	1	Stk			
406	FI-LS-Schalter 13/16A 30mA LN	*	109 906 00	2	Stk			
407	FI-LS-Schalter 13/16A 30mA 3LN	*	109 916 00	1	Stk			
408	Schrittschalter 16A 1S elektron	*	109 907 00	1	Stk			
KNX:								
Ausbauten der KNX-Komponenten siehe unter BKP D:237.11								
Allgemein:								
409	Rangierkanal Is -110x150 RK -0.5m Profilhalter Endplatten Ausschnitte		12 217 00	1	Stk			
Ganzer Verteiler gemäss Beschrieb geliefert-/ Betriebsfertig montiert auf Klemmen verdrahtet-/ beschriftet-/ ausgeprüft etc. Die Fertigung muss den örtlichen Werkvorschriften NIN/NIV entsprechen-/ in sauberem Zustand abgegeben werden. Anpassungen der Legenden-/ Schema etc. Pauschal ; Betriebsbereit ; Komplett								
Total: D:231.2 UVE								
Total: D:231 Starkstrom-Apparate								
D:232 Starkstrom-Installationen								
D:232.1 Erdung								
D:232.13 Innerer Blitzschutz								
Whg.-Verteiler (Optional):								
410	Blitz- + Überspannungsschutz 4L MFH	*	109 772 00	1	Stk		(.....)	

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
411	REG-Überspannungsableiter 4-adrig erdpotenzialfrei TTC-6P-4-24DC-PT-I	*	808 637	24	1	Stk		(.....)	
412	Überspannungsableiter Telekommunikation Zwischenstecker RJ45/Direktanschluss DT-TELE-RJ45	*	808 661	24	1	Stk		(.....)	
	Total: D:232.13 Innerer Blitzschutz							(.....)	
	Total: D:232.1 Erdung							(.....)	
	D:232.3 Installations-Systeme								
	Inst.-Kanäle:								
413	Kanal ls hf LFH 150x60 Formstücke/RA Ausschnitte		2 299	00	5	m			
414	Trennwand ls hf LFH 60 S-Dosen:		128 829	00	5	m			
415	UP-Schlaufdose 250x180x120 650°C m Deckel		155 190	45	1	Stk		(.....)	
	Total: D:232.3 Installations-Systeme							(.....)	
	D:232.4 Haupt-/ Steigleitungen								
	D:232.41 UVE								
	Whg.-Verteiler:								
	Ab UV-Allgemein AEZ.00.01/ZG								
416	Anschluss Zuleitung SK -5x6	*	109 701	00	1	Stk			
417	Zuleitung SK /m -5x6 Rohrinstallation		109 501	00	10	m			
418	Zuleitung SK /m -5x6 in Trasse/Kanäle/Rohre		109 601	00	20	m			
	Total: D:232.41 UVE								
	Total: D:232.4 Haupt-/ Steigleitungen								
	D:232.5 Lichtinstallationen								
	D:232.51 Wohnung								
	Zuleitung:								
419	Zuleitung -3x2.5 m Abzweigdose -10m Decke UP/HD	*	117 301	00	2	Stk			
420	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -5m Decke UP/HD	*	117 310	00	1	Stk			
	Schaltstellen:								
421	MP Doppelschalter m Steckdose Gr 1	*	119 028	00	1	Stk			
422	MP Doppelschalter/-taster	*	119 030	00	6	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
423	MP Drehdimmer universal	*	119 080	00	1	Stk			
424	MP Doppelschalter Licht + Vent o Verzögerungen	*	119 070	00	1	Stk		(.....)	
425	Schalter/Taster -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 050	00	4	Stk			
426	w Schalter/Taster in Schaltstelle Wand UP	*	117 060	00	1	Stk			
427	Schalter m Steckdose -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP Steckdosen:	*	117 070	00	3	Stk			
428	Steckdose mehrfach in Schaltstelle Wand UP	*	112 006	00	1	Stk			
429	Steckdose 1fach -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 150	00	1	Stk			
430	Steckdose mehrfach -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP Inst.-/ Montage Leuchten:	*	117 160	00	10	Stk			
431	M+A Wand-/Deckenleuchte dekorativ -5-teilig	*	12 473	20	2	Stk			
432	M+A Pendelleuchte 3-4 Bef 3-4 Einzelseilaufhängungen	*	900 060	20	1	Stk			
433	A Spiegelschrank	*	12 460	09	1	Stk			
434	Lampenstelle vorbereiten m Steckklemmen	*	12 471	09	4	Stk			
435	Abschlussrosette Ø 98x5		7 505	10	4	Stk			
436	Wandlampenstelle -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP/AP		117 210	00	2	Stk			
437	Deckenlampenstelle -5m Leitung: Decke HD Lieferungen-/ Montagen Oberbauleuchten erfolgt durch den Küchenbauer Bauseits:		117 200	00	6	Stk			
438	Steckdose mehrfach Leitung: Decke UP Wand UP ABL-Ventilatoren (Optional):	*	112 101	00	1	Stk			
439	M+A+FK Ventilator Bad/WC	*	12 090	20	1	Stk		(.....)	
440	Wandlampenstelle -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP/AP		117 210	00	1	Stk		(.....)	
Total: D:232.51 Wohnung								 (.....)	
Total: D:232.5 Lichtinstallationen								 (.....)	
D:232.6 Kraftinstallationen									

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	D:232.61 Küche								
	Installation:								
	Rechaud								
	Backofen								
	GWA								
	Kühlschrank								
441	A+FK Haushaltgerät -5x2.5 Direktanschluss	*	115 202	71	2	Stk			
442	A+FK Haushaltgerät -3x2.5 L+M Kabel + Stecker	*	115 205	71	1	Stk			
443	A+FK Haushaltgerät steckerfertig		115 200	71	1	Stk			
444	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke UP/HD Wand UP/AP		122 111	00	2	Stk			
445	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke UP/HD Wand UP	*	122 001	00	2	Stk			
	Total: D:232.61 Küche								
	D:232.62 WM-/ TU								
	Installation:								
446	A+FK Haushaltgerät steckerfertig		115 200	71	2	Stk			
447	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -10m Schalter/Steckdose Decke UP/HD Wand UP	*	122 002	00	2	Stk			
	Total: D:232.62 WM-/ TU								
	D:232.63 Beschattung								
	Storen:								
	Bedienung KNX siehe unter BKP D:237.13								
448	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295	00	10	Stk			
449	Storen-Ltg m Kupplung -10m Decke UP/HD	*	117 091	00	6	Stk			
450	Storen-Ltg m Kupplung -15m Decke UP/HD	*	117 092	00	4	Stk			
	Total: D:232.63 Beschattung								
	Total: D:232.6 Kraftinstallationen								
	D:232.7 HLKS								
	D:232.71 Heizung								
	Bodenheizverteiler:								
451	EB-Klemmleiste -6 Zonen EV 230 H/K PL 310x90x65		539 004	24	1	Stk			
452	NAP-Schlaufdose hf 80x80x45								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
452	650°C m Nippel	2 524	20	1	Stk			
453	Klemme 1L 4	157 010	100	3	Stk			
454	Beschriftungsband -20 Z	8 911	24	1	Stk			
455	Zuleitung -3x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 500	00	1	Stk			
456	Kabel FE05 Cca hf 3x2.5	106 014	70	1	Stk			
457	Kabel FE05 Cca hf 3x2.5	106 014	71	1	Stk			
458	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2	405 854	024	3	Stk			
459	Kabel Td 2x0.75	3 071	70	3	Stk			
460	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 700	00	1	Stk			
461	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2	405 854	100	3	Stk		(.....)	
	Freecooling (H/K):							
462	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -90m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 588	00	1	Stk		(.....)	
463	Kabel FE05 Cca hf 5x2.5	106 016	70	1	Stk		(.....)	
464	Kabel FE05 Cca hf 5x2.5	106 016	71	1	Stk		(.....)	
465	Leerrohr -M25 Einzughilfe -10m Decke UP	122 981	00	1	Stk		(.....)	
	Messungen:							
466	A+FK 1 Wasser-/Wärmezähler	109 920	00	2	Stk			
467	Wasser-/Wärmemessungsleitung /m Rohrinstallation	102 200	00	15	m			
468	Wasser-/Wärmemessungsleitung /m in Trasse/Kanäle/Rohre	103 200	00	2	m			
	Total: D:232.71 Heizung						 (.....)	
	D:232.72 Lüftung							
	Installation:							
	Bedienung KNX siehe unter BKP D:237.13							
469	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -10m Schalter/Steckdose Decke UP/HD Wand AP	121 002	00	1	Stk			
470	Starkstrom-Ltg -3x2.5 /Stock UP/AP	116 425	00	1	Stk			
471	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 703	00	1	Stk			
472	Leerrohr -M25 Einzughilfe -10m Decke UP	122 981	00	1	Stk			
473	Leerrohr -M25 Einzughilfe /Stock UP	122 904	00	1	Stk			
	Total: D:232.72 Lüftung							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	D:232.74 Sanitär							
	Handtuchradiatoren:							
474	Leerrohr -M25 -10m EK Blindabdeckung Einzughilfe Decke UP Wand UP	122 901	00	1	Stk			
	DU-WC:							
475	Leerrohr -M25 -10m EK Blindabdeckung Einzughilfe Decke UP Wand UP	122 901	00	1	Stk			
	Total: D:232.74 Sanitär							
	Total: D:232.7 HLKS						 (.....)	
	Total: D:232 Starkstrom-Installationen						 (.....)	
	D:233 Leuchten-/ Lampen							
	Wohnung:							
	Lieferungen-/ Montage je Zimmer eine prov. Fassung während der Bauzeit							
476	Baustellenfassung *	238 690	00	4	Stk			
	Total: D:233 Leuchten-/ Lampen							
	D:236 Schwachstrom-Installationen							
	D:236.3 Multimedia							
	D:236.32 Erschliessung							
	Whg.-Verteiler:							
	Ab BEP (BEG.00.01)							
477	Zuleitung MMV FTTH -60m Dose OTO 2xLC duplex 4 Fasern gespleisst Bezeichnungen Messungen o Rohrinstallation *	132 594	00	1	Stk			
478	Zuleitung MMV FTTH /w 10m in Trasse/Kanäle/Rohre	132 496	00	2	Stk			
479	OTDR-Messung FTTH /Faser eins 2 Wellenlängen Vorlauf Messprotokoll	103 980	09	4	Stk			
480	MP für die ODTR Messungen bei 3 Wellenlängen Pauschal Netto P	10398001	00	4	Stk			P
481	Leerrohr -M25 Einzughilfe -5m Decke UP	122 980	00	1	Stk			
482	Leerrohr -M25 Einzughilfe /Stock UP	122 904	00	6	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Total: D:236.32 Erschliessung							
	D:236.33 MMV							
	Whg.-Verteiler:							
483	Multimedia-Verteilung EB in Mediafeld -4 Anschlussmodule RJ45 -4 Patchkabel 1 T+T-Dose o TV-Verteilung o Aktivkomponenten	*	132 569 00	1	Stk			
484	Ausbau Verteiler /w Multimediadose 1 Anschlussmodul RJ45 1 Patchkabel		132 597 00	-3	Stk			
485	Patchkabel SM -3m LCAPC-LCAPC duplex hf		103 541 100	1	Stk			
	Total: D:236.33 MMV							
	D:236.34 Anschlussdosen							
	Installation:							
486	Multimedia-Ltg Gr 1 1xRJ45/u + 1xLC Dose -Kat 6/FTTH	*	132 340 00	1	Stk			
	Total: D:236.34 Anschlussdosen							
	Total: D:236.3 Multimedia							
	D:236.5 Kommunikation							
	D:236.51 VGSA							
	Installation:							
487	Inst Video-Innensprechstelle MFH UP-Sprechstelle Farbdisplay Anteil Steigzone Anteil Ruftaster Etagentaster	*	132 292 00	1	Stk			
488	Kabel G51 Dca hf 4x2x0.8		102 524 60	10	m			
489	Kabel G51 Dca hf 4x2x0.8		102 524 64	2	m			
490	Minder-/ Mehrpreis VGSA - Fabrikat Koch AG mit Ausführung Cloud wie Typ-/ Artikel VTC42 gegenüberSteig- ger-Position 132292 Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal	P	PB001 00	1	St			P
	Anbindung Cloud:							
491	Fach-Spezialist		90 128 09	0.5	h			
	Total: D:236.51 VGSA							
	Total: D:236.5 Kommunikation							
	Total: D:236 Schwachstrom-Installationen							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	D:237 Gebäudeautomation							
	D:237.1 KNX							
	Allgemein:							
	Die Lieferungen-/ Programmierungen							
	der KNX-Komponenten etc. erfolgt							
	durch den Systemintegrator bauseits							
	D:237.11 UVE							
	Whg.-Verteiler:							
492	Pauschalpreis für den Einbau und das Verdrahten der unten aufgeführten KNX Komponenten in der Unterverteilung.							
	Pauschalpreis Netto	P	2371101 00	1	Stk			P
493	REG-Spannungsversorgung Diagnose 640mA kurzschlussfest m Drossel SV/S 30.640.5.1	*	405 409 024	1	Stk		(.....)	
494	Überspannungsschutz-Klemme US/E 1	*	405 515 024	1	Stk		(.....)	
495	REG-Schaltnetzteil 24VDC 2.5A CP-D 24/2.5	*	405 502 024	1	Stk		(.....)	
496	REG-IP-Router o Progr IPR/S 3.5.1	*	405 507 024	1	Stk		(.....)	
497	REG-Bridge Gira F1 Kopplung 2 autarke KNX Systeme o Progr	*	405 491 024	1	Stk		(.....)	
498	REG-Linien-/Bereichskoppler o Progr LK/S 4.3	*	405 403 024	1	Stk		(.....)	
499	REG-Jalousiesteuerbaustein o Progr JSB/S 1.1	*	405 510 024	1	Stk		(.....)	
500	REG-Schnittstelle V2 KNX/Feller App o Progr 36141-00.REG	*	405 509 024	1	Stk		(.....)	
501	REG-Binäreingang 16xKontaktabfrage Handbedienung Zustandsanzeige o Progr BE/S 16.20.3.2	*	405 496 024	1	Stk		(.....)	
502	REG-Heizungsaktor m Regelung 6fach 24/230V Handbedienung Zustandsanzeige o Progr TYMS646R	*	405 862 024	1	Stk		(.....)	
503	REG-Jalousieaktor 9x2.5A 230V Lokal- + Gruppenbedienung Handbedienung 2/3 Endschalter o Progr JAX-9	*	405 467 024	2	Stk		(.....)	
	Total: D:237.11 UVE						 (.....)	
	D:237.12 Hauptkabel							
	Whg.-Verteiler:							
	Ab UV-Allgemein AEZ.00.01/ZG							
504	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
504	Decke UP/HD *	145 470	00	1	Stk			
505	MP Zuleitung KNX/Bus m Wanddose Wand UP	145 877	00	1	Stk			
506	Zuleitung KNX/Bus /Stock UP	145 280	00	4	Stk			
507	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 713	00	1	Stk			
Total: D:237.12 Hauptkabel								
D:237.13 Schaltstellen								
Installation:								
508	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m Decke UP/HD *	145 470	00	2	Stk			
509	UP-KNX-Glastaster II Smart 6fach Temperaturfühler o Progr *	405 440	048	4	Stk			
510	UP-KNX-Taster LED 2 Tasten 2fach-Bedienung Papiereinlage Temperaturfühler o Progr *	323 311	048	2	Stk			
511	UP-KNX-Taster LED 4 Tasten 2fach-Bedienung Papiereinlage Temperaturfühler o Progr *	323 313	048	2	Stk			
512	KNX-/Bus-Ltg EK Gr 1 -5m o Apparat	145 750	00	6	Stk			
513	w EK Gr 1 o Apparat	145 765	00	2	Stk			
Total: D:237.13 Schaltstellen								
Total: D:237.1 KNX							 (.....)	
Total: D:237 Gebäudeautomation							 (.....)	
D:239 Übriges								
Allgemein:								
514	MP Schallschutz Boden-Ltg -3.5 Zi-Whg Rohrpolster aufstehende Rohre	239 071	00	1	Stk			
515	MP Schallschutz Decken-Ltg -3.5 Zi-Whg Rohre nur von oben	239 081	00	1	Stk			
Höhenzuschlag:								
516	Von den aufgeführten Installationen sind ca. 20% Höhenzuschlag berech- tigt ; für die 3 1/2 Zi-Whg. A02.01 TE212/OG2 ; Pauschal P	PB011	00	1	St			P
Holz-/ Elementbau:								
517	Für Abklärungen-/ Besprechungen-/ Begehungen vor Ort etc. mit Fach-							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
517	planer-/ Architekt-/ Bauleitung-/ Koordination mit Holz-/ Gips-/ Elementbauer etc. für die 3 1/2 Zi.-Whg. OG2 A02.01-TE212 ist vom Unternehmer ein Pauschalpreis anzugeben/einzusetzen.	P	PB012	00	1 St			P
518	Für den MP "Lieferungen-/ Installationen" von Spezial Einlasskästen-/ Rohre etc. der Holz-/ Gips-/ Elemente-/ Betoneinlagen gegenüber den aufgeführten Positionen ist vom Unternehmer für die 3 1/2 Zi.-Whg. A02.01-TE212 OG2 ein Pauschalpreis anzugeben/einzusetzen.	P	PB013	00	1 St			P
Total: D:239 Übriges								
Total: D:23 3 1/2 Zi-Wohnung (A02.01-TE212/OG2)							 (.....)	
E:23 2 1/2 Zi-Wohnung (B03.03-TE224/OG3)								
E:231 Starkstrom-Apparate								
E:231.2 UVE								
Whg.-Verteiler:								
519	AP-Verteiler 2x4 1 Mediafeld m Steckdose mehrfach 1 Feld Starkstrom 4x12 Mod 4 FI-LS-Schalter LN 13/16A 30mA 1 FI-LS-Schalter 3LN 13/16A 30mA 2 LS-Schalter 3LN 13/16A 1 Hauptschalter 4P 25A Legende	*	109 842	00	1 Stk			
520	FI-LS-Schalter 13/16A 30mA LN	*	109 906	00	1 Stk			
521	FI-LS-Schalter 13/16A 30mA 3LN	*	109 916	00	1 Stk			
522	Schrittschalter 16A 1S elektron	*	109 907	00	1 Stk			
KNX: Ausbauten der KNX-Komponenten siehe unter BKP E:237.11 Allgemein:								
523	Rangierkanal Is -110x150 RK -0.5m Profilhalter Endplatten Ausschnitte		12 217	00	1 Stk			
Ganzer Verteiler gemäss Beschrieb geliefert-/ Betriebsfertig montiert auf Klemmen verdrahtet-/ beschriftet/ ausgeprüft etc. Die Fertigung muss den örtlichen Werkvorschriften NIN/NIV entsprechen-/ in sauberem Zustand abgegeben werden. Anpassungen								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	der Legenden-/ Schema etc. Pauschal ; Betriebsbereit ; Komplett Total: E:231.2 UVE							
	Total: E:231 Starkstrom-Apparate							
	E:232 Starkstrom-Installationen							
	E:232.1 Erdung							
	E:232.13 Innerer Blitzschutz							
	Whg.-Verteiler:							
524	Blitz- + Überspannungsschutz 4L MFH *	109 772	00	1	Stk			
525	REG-Überspannungsableiter 4-adrig erdpotenzialfrei TTC-6P-4-24DC-PT-I *	808 637	24	1	Stk			
526	Überspannungsableiter Telekommunikation Zwischenstecker RJ45/Direktanschluss DT-TELE-RJ45 *	808 661	24	1	Stk			
	Total: E:232.13 Innerer Blitzschutz							
	Total: E:232.1 Erdung							
	E:232.3 Installations-Systeme							
	Inst.-Kanäle:							
527	Kanal Is hf LFH 150x60 Formstücke/RA Ausschnitte	2 299	00	5	m			
528	Trennwand Is hf LFH 60	128 829	00	5	m			
	S-Dosen:							
529	UP-Schlaufdose 250x180x120 650°C m Deckel	155 190	30	1	Stk		(.....)	
	Total: E:232.3 Installations-Systeme						(.....)	
	E:232.4 Haupt-/ Steigleitungen							
	E:232.41 UVE							
	Whg.-Verteiler:							
	Ab UV-Allgemein BEZ.00.01/ZG							
530	Anschluss Zuleitung SK -5x6 *	109 701	00	1	Stk			
531	Zuleitung SK /m -5x6 Rohrinstallation	109 501	00	35	m			
532	Zuleitung SK /m -5x6 in Trasse/Kanäle/Rohre	109 601	00	20	m			
	Total: E:232.41 UVE							

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Total: E:232.4 Haupt-/ Steigleitungen								
	E:232.5 Lichtinstallationen								
	E:232.51 Wohnung-/ Sitzplatz								
	Zuleitung:								
533	Zuleitung -3x2.5 m Abzweigdose -5m Decke UP/HD	*	117 300	00	1	Stk			
534	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -5m Decke UP/HD	*	117 310	00	1	Stk			
	Schaltstellen:								
535	MP Doppelschalter m Steckdose Gr 1	*	119 028	00	1	Stk			
536	MP Doppelschalter/-taster	*	119 030	00	3	Stk			
537	MP Drehdimmer universal	*	119 080	00	1	Stk		(.....)	
538	MP Doppelschalter Licht + Vent o Verzögerungen	*	119 070	00	1	Stk		(.....)	
539	Schalter/Taster -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 050	00	3	Stk			
540	w Schalter/Taster in Schaltstelle Wand UP	*	117 060	00	2	Stk			
541	Schalter m Steckdose -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 070	00	5	Stk			
	Steckdosen:								
542	Steckdose mehrfach in Schaltstelle Wand UP	*	112 006	00	1	Stk			
543	Steckdose 1fach -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 150	00	1	Stk			
544	Steckdose mehrfach -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 160	00	7	Stk			
	Inst.-/ Montage								
	Leuchten:								
545	M+A Wand-/Deckenleuchte dekorativ -5-teilig	*	12 473	20	4	Stk			
546	A Spiegelschrank	*	12 460	09	1	Stk			
547	Lampenstelle vorbereiten m Steckklemmen	*	12 471	09	3	Stk			
548	Abschlussrosette Ø 98x5		7 505	10	3	Stk			
549	Wandlampenstelle -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP/AP		117 210	00	2	Stk			
550	Deckenlampenstelle -5m Leitung: Decke HD		117 200	00	6	Stk			
	Lieferungen-/ Montagen								
	Oberbauleuchten erfolgt durch den Küchenbauer								
	Bauseits:								
551	Steckdose mehrfach Leitung: Decke UP Wand UP	*	112 101	00	1	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	ABL-Ventilatoren (Optional):							
552	M+A+FK Ventilator Bad/WC *	12 090	20	1	Stk		(.....)	
553	Wandlampenstelle -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP/AP	117 210	00	1	Stk		(.....)	
	Total: E:232.51 Wohnung-/ Sitzplatz						 (.....)	
	Total: E:232.5 Lichtinstallationen						 (.....)	
	E:232.6 Kraftinstallationen							
	E:232.61 Küche							
	Installation:							
	Rechaud							
	Backofen							
	GWA							
	Kühlschrank							
554	A+FK Haushaltgerät -5x2.5 Direktanschluss *	115 202	71	2	Stk			
555	A+FK Haushaltgerät -3x2.5 L+M Kabel + Stecker *	115 205	71	1	Stk			
556	A+FK Haushaltgerät steckerfertig	115 200	71	1	Stk			
557	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -10m Decke UP/HD Wand UP/AP	122 112	00	2	Stk			
558	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -10m Schalter/Steckdose Decke UP/HD Wand UP *	122 002	00	2	Stk			
	Total: E:232.61 Küche							
	E:232.62 WM-/ TU							
	Installation:							
559	A+FK Haushaltgerät steckerfertig	115 200	71	2	Stk			
560	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -10m Schalter/Steckdose Decke UP/HD Wand UP *	122 002	00	2	Stk			
	Total: E:232.62 WM-/ TU							
	E:232.63 Beschattung							
	Storen:							
	Bedienung KNX siehe unter BKP E:237.13							
561	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5 *	122 295	00	3	Stk			
562	Storen-Ltg m Kupplung -10m Decke UP/HD *	117 091	00	2	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
563	Storen-Ltg m Kupplung -15m Decke UP/HD	*	117 092 00	1	Stk			
	Total: E:232.63 Beschattung							
	Total: E:232.6 Kraftinstallationen							
	E:232.7 HLKS							
	E:232.71 Heizung							
	Bodenheizverteiler:							
564	EB-Klemmleiste -6 Zonen EV 230 H/K PL 310x90x65	539 004	24	1	Stk			
565	NAP-Schlaufdose hf 80x80x45 650°C m Nippel	2 524	20	1	Stk			
566	Klemme 1L 4	157 010	100	3	Stk			
567	Beschriftungsband -20 Z	8 911	24	1	Stk			
568	Zuleitung -3x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 500	00	1	Stk			
569	Kabel FE05 Cca hf 3x2.5	106 014	70	1	Stk			
570	Kabel FE05 Cca hf 3x2.5	106 014	71	1	Stk			
571	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2	*	405 854 024	2	Stk			
572	Kabel Td 2x0.75	3 071	70	2	Stk			
573	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	145 700 00	1	Stk			
574	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2		405 854 100	2	Stk		(.....)	
	Freecooling (H/K):							
575	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -75m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 587	00	1	Stk		(.....)	
576	Kabel FE05 Cca hf 5x2.5	106 016	70	1	Stk		(.....)	
577	Kabel FE05 Cca hf 5x2.5	106 016	71	1	Stk		(.....)	
578	Leerrohr -M25 Einzughilfe -20m Decke UP	122 983	00	1	Stk		(.....)	
579	Leerrohr -M25 Einzughilfe /Stock UP	122 904	00	6	Stk		(.....)	
	Messungen:							
580	A+FK 1 Wasser-/Wärmezähler	*	109 920 00	2	Stk			
581	Wasser-/Wärmemessungsleitung /m Rohrinstallation	102 200	00	10	m			
582	Wasser-/Wärmemessungsleitung /m in Trasse/Kanäle/Rohre	103 200	00	2	m			
	Total: E:232.71 Heizung						 (.....)	
	E:232.72 Lüftung							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Installation: Bedienung KNX siehe unter BKP E:237.13							
583	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -10m Schalter/Steckdose Decke UP/HD Wand AP	* 121 002	00	1	Stk			
584	Starkstrom-Ltg -3x2.5 /Stock UP/AP	116 425	00	1	Stk			
585	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	* 145 703	00	1	Stk			
586	Leerrohr -M25 Einzughilfe -10m Decke UP	122 981	00	1	Stk			
587	Leerrohr -M25 Einzughilfe /Stock UP	122 904	00	1	Stk			
	Total: E:232.72 Lüftung							
	E:232.74 Sanitär DU-WC:							
588	Leerrohr -M25 -5m EK Blindabdeckung Einzughilfe Decke UP Wand UP	122 900	00	1	Stk			
	Total: E:232.74 Sanitär							
	Total: E:232.7 HLKS						 (.....)	
	Total: E:232 Starkstrom-Installationen						 (.....)	
	E:233 Leuchten-/ Lampen Wohnung: Lieferungen-/ Montage je Zimmer eine prov. Fassung während der Bauzeit							
589	Baustellenfassung	* 238 690	00	3	Stk			
	Total: E:233 Leuchten-/ Lampen							
	E:236 Schwachstrom-Installationen E:236.3 Multimedia E:236.32 Erschliessung Whg.-Verteiler: Ab BEP (BEG.00.01)							
590	Zuleitung MMV FTTH -60m Dose OTO 2xLC duplex 4 Fasern gespleisst Bezeichnungen Messungen o Rohrinstallation	* 132 594	00	1	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
591	Zuleitung MMV FTTH /w 10m in Trasse/Kanäle/Rohre	132 496	00	1	Stk			
592	OTDR-Messung FTTH /Faser eins 2 Wellenlängen Vorlauf Messprotokoll	103 980	09	4	Stk			
593	MP für die ODTR Messungen bei 3 Wellenlängen Pauschal Netto	P 10398001	00	4	Stk			P
594	Leerrohr -M25 Einzughilfe -20m Decke UP	122 983	00	1	Stk			
595	Leerrohr -M25 Einzughilfe /Stock UP	122 904	00	8	Stk			
	Total: E:236.32 Erschliessung							
	E:236.33 MMV							
	Whg.-Verteiler:							
596	Multimedia-Verteilung EB in Mediafeld -4 Anschlussmodule RJ45 -4 Patchkabel 1 T+T-Dose o TV-Verteilung o Aktivkomponenten	* 132 569	00	1	Stk			
597	Ausbau Verteiler /w Multimediodose 1 Anschlussmodul RJ45 1 Patchkabel	132 597	00	-3	Stk			
598	Patchkabel SM -3m LCAPC-LCAPC duplex hf	103 541	100	1	Stk			
	Total: E:236.33 MMV							
	E:236.34 Anschlussdosen							
	Installation:							
599	Multimedia-Ltg Gr 1 1xRJ45/u + 1xLC Dose -Kat 6/FTTH	* 132 340	00	1	Stk			
	Total: E:236.34 Anschlussdosen							
	Total: E:236.3 Multimedia							
	E:236.5 Kommunikation							
	E:236.51 VGSA							
	Installation:							
600	Inst Video-Innensprechstelle MFH UP-Sprechstelle Farbdisplay Anteil Steigzone Anteil Ruftaster Etagentaster	* 132 292	00	1	Stk			
601	Kabel G51 Dca hf 4x2x0.8	102 524	60	10	m			
602	Kabel G51 Dca hf 4x2x0.8	102 524	64	2	m			
603	Minder-/ Mehrpreis VGSA - Fabrikat Koch AG mit Ausführung Cloud wie Typ-/ Artikel VTC42 gegenüberStei- ger-Position 132292							

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
603	Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal Anbindung Cloud:	P	PB001	00	1	St			P
604	Fach-Spezialist		90 128	09	0.5	h			
	Total: E:236.51 VGSA								
	Total: E:236.5 Kommunikation								
	Total: E:236 Schwachstrom-Installationen								
	E:237 Gebäudeautomation								
	E:237.1 KNX								
	Allgemein:								
	Die Lieferungen-/ Programmierungen der KNX-Komponenten etc. erfolgt durch den Systemintegrator bauseits								
	E:237.11 UVE								
	Whg.-Verteiler:								
605	Pauschalpreis für den Einbau und das Verdrahten der unten aufgeführten KNX Komponenten in der Unterverteilung. Pauschalpreis Netto	P	2371101	00	1	Stk			P
606	REG-Spannungsversorgung Diagnose 640mA kurzschlussfest m Drossel SV/S 30.640.5.1	*	405 409	024	1	Stk		(.....)	
607	Überspannungsschutz-Klemme US/E 1	*	405 515	024	1	Stk		(.....)	
608	REG-Schaltnetzteil 24VDC 2.5A CP-D 24/2.5	*	405 502	024	1	Stk		(.....)	
609	REG-IP-Router o Progr IPR/S 3.5.1	*	405 507	024	1	Stk		(.....)	
610	REG-Bridge Gira F1 Kopplung 2 autarke KNX Systeme o Progr	*	405 491	024	1	Stk		(.....)	
611	REG-Linien-/Bereichskoppler o Progr LK/S 4.3	*	405 403	024	1	Stk		(.....)	
612	REG-Jalousiesteuerbaustein o Progr JSB/S 1.1	*	405 510	024	1	Stk		(.....)	
613	REG-Schnittstelle V2 KNX/Feller App o Progr 36141-00.REG	*	405 509	024	1	Stk		(.....)	
614	REG-Binäreingang 16xKontaktabfrage Handbedienung Zustandsanzeige o Progr BE/S 16.20.3.2	*	405 496	024	1	Stk		(.....)	
615	REG-Heizungsaktor m Regelung 6fach 24/230V Handbedienung Zustandsanzeige o Progr TYMS646R	*	405 862	024	1	Stk		(.....)	
616	REG-Jalousieaktor 9x2.5A 230V Lokal- + Gruppenbedienung								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
616	Handbedienung 2/3 Endschalter o Progr JAX-9	*	405 467 024	1	Stk		(.....)	
	Total: E:237.11 UVE						 (.....)	
	E:237.12 Hauptkabel							
	Whg.-Verteiler:							
	Ab UV-Allgemein BEZ.00.01/ZG							
617	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -20m Decke UP/HD	*	145 473 00	1	Stk			
618	MP Zuleitung KNX/Bus m Wanddose Wand UP		145 877 00	1	Stk			
619	Zuleitung KNX/Bus /Stock UP		145 280 00	6	Stk			
620	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre		145 713 00	1	Stk			
	Total: E:237.12 Hauptkabel							
	E:237.13 Schaltstellen							
	Installation:							
621	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m Decke UP/HD	*	145 470 00	1	Stk			
622	UP-KNX-Glastaster II Smart 6fach Temperaturfühler o Progr	*	405 440 048	4	Stk			
623	UP-KNX-Taster LED 2 Tasten 2fach-Bedienung Papiereinlage Temperaturfühler o Progr	*	323 311 048	3	Stk			
624	KNX-/Bus-Ltg EK Gr 1 -5m o Apparat Decke UP/HD Wand UP/AP		145 750 00	7	Stk			
	Total: E:237.13 Schaltstellen							
	Total: E:237.1 KNX						 (.....)	
	Total: E:237 Gebäudeautomation						 (.....)	
	E:239 Übriges							
	Allgemein:							
625	MP Schallschutz Boden-Ltg -2.5 Zi-Whg Rohrpolster aufstehende Rohre		239 070 00	1	Stk			
626	MP Schallschutz Decken-Ltg -2.5 Zi-Whg Rohre nur von oben		239 080 00	1	Stk			
	Höhenzuschlag:							
627	Von den aufgeführten Installationen sind ca. 20% Höhenzuschlag berech-							

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
627	tigt ; für die 2 1/2 Zi-Whg. B03.03 TE224/OG3 ; Pauschal	P	PB014	00	1	St			P
	Holz-/ Elementbau:								
628	Für Abklärungen-/ Besprechungen-/ Begehungen vor Ort etc. mit Fach- planer-/ Architekt-/ Bauleitung-/ Koor- dination mit Holz-/ Gips-/ Element- bauer etc. für die 2 1/2 Zi.-Whg. OG3 B03.03-TE224 ist vom Unternehmer ein Pauschalpreis anzugeben-/ein- zusetzen.	P	PB015	00	1	St			P
629	Für den MP "Lieferungen-/ Installatio- nen" von Spezial Einlasskästen-/ Roh- re etc. der Holz-/ Gips-/ Elemente-/ Betoneinlagen gegenüber den aufge- führten Positionen ist vom Unterneh- mer für die 2 1/2 Zi.-Whg. B03.03-TE224 OG3 ein Pauschalpreis anzugeben-/ einzusetzen.	P	PB016	00	1	St			P
	Total: E:239 Übriges								
	Total: E:23 2 1/2 Zi-Wohnung (B03.03-TE224/OG3)							 (.....)	
	F:23 1 1/2 Zi-Wohnung (B03.05-TE226/OG3)								
	F:231 Starkstrom-Apparate								
	F:231.2 UVE								
	Whg.-Verteiler:								
630	AP-Verteiler 2x4 1 Mediafeld m Steckdose mehrfach 1 Feld Starkstrom 4x12 Mod 4 FI-LS-Schalter LN 13/16A 30mA 1 FI-LS-Schalter 3LN 13/16A 30mA 2 LS-Schalter 3LN 13/16A 1 Hauptschalter 4P 25A Legende	*	109 842	00	1	Stk			
631	FI-LS-Schalter 13/16A 30mA LN	*	109 906	00	1	Stk			
632	FI-LS-Schalter 13/16A 30mA 3LN	*	109 916	00	1	Stk			
633	Schrittschalter 16A 1S elektron	*	109 907	00	1	Stk			
	KNX:								
	Ausbauten der KNX-Komponenten siehe unter BKP F:237.11								
	Allgemein:								
634	Rangierkanal Is -110x150 RK -0.5m Profilhalter Endplatten Ausschnitte		12 217	00	1	Stk			
	Ganzer Verteiler gemäss Beschrieb geliefert-/ Betriebsfertig montiert auf Klemmen verdrahtet-/ beschriftet-/								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	ausgeprüft etc. Die Fertigung muss den örtlichen Werkvorschriften NIN/NIV entsprechen-/ in sauberem Zustand abgegeben werden. Anpassungen der Legenden-/ Schema etc. Pauschal ; Betriebsbereit ; Komplett Total: F:231.2 UVE							
	Total: F:231 Starkstrom-Apparate							
	F:232 Starkstrom-Installationen							
	F:232.1 Erdung							
	F:232.13 Innerer Blitzschutz							
	Whg.-Verteiler:							
635	Blitz- + Überspannungsschutz 4L MFH *	109 772	00	1	Stk			
636	REG-Überspannungsableiter 4-adrig erdpotenzialfrei TTC-6P-4-24DC-PT-I *	808 637	24	1	Stk			
637	Überspannungsableiter Telekommunikation Zwischenstecker RJ45/Direktanschluss DT-TELE-RJ45 *	808 661	24	1	Stk			
	Total: F:232.13 Innerer Blitzschutz							
	Total: F:232.1 Erdung							
	F:232.3 Installations-Systeme							
	Inst.-KanälF:							
638	Kanal Is hf LFH 150x60 Formstücke/RA Ausschnitte	2 299	00	5	m			
639	Trennwand Is hf LFH 60 S-Dosen:	128 829	00	5	m			
640	UP-Schlaufdose 250x180x120 650°C m Deckel	155 190	30	1	Stk		(.....)	
	Total: F:232.3 Installations-Systeme						 (.....)	
	F:232.4 Haupt-/ Steigleitungen							
	F:232.41 UVE							
	Whg.-Verteiler:							
	Ab UV-Allgemein BEZ.00.01/ZG							
641	Anschluss Zuleitung SK -5x6 *	109 701	00	1	Stk			
642	Zuleitung SK /m -5x6 Rohrinstallation	109 501	00	30	m			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
643	Zuleitung SK /m -5x6 in Trasse/Kanäle/Rohre	109 601	00	30	m			
	Total: F:232.41 UVE							
	Total: F:232.4 Haupt-/ Steigleitungen							
	F:232.5 Lichtinstallationen							
	F:232.51 Wohnung-/ Terrasse							
	Zuleitung:							
644	Zuleitung -3x2.5 m Abzweigdose -5m Decke UP/HD	* 117 300	00	1	Stk			
645	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -5m Decke UP/HD	* 117 310	00	1	Stk			
	Schaltstellen:							
646	MP Doppelschalter m Steckdose Gr 1	* 119 028	00	1	Stk			
647	MP Doppelschalter/-taster	* 119 030	00	3	Stk			
648	MP Drehdimmer universal	* 119 080	00	1	Stk		(.....)	
649	MP Doppelschalter Licht + Vent o Verzögerungen	* 119 070	00	1	Stk		(.....)	
650	Schalter/Taster -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	* 117 050	00	3	Stk			
651	w Schalter/Taster in Schaltstelle Wand UP	* 117 060	00	2	Stk			
652	Schalter m Steckdose -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	* 117 070	00	4	Stk			
653	Schalter/Taster nass -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	* 118 050	00	1	Stk			
	Steckdosen:							
654	Steckdose mehrfach in Schaltstelle Wand UP	* 112 006	00	1	Stk			
655	Steckdose 1fach -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	* 117 150	00	1	Stk			
656	Steckdose mehrfach -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	* 117 160	00	7	Stk			
657	Steckdose nass -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	* 118 150	00	1	Stk			
658	NUP-Steckdose IP21 T13	997 798	48	-1	Stk			
659	NUP-Steckdose IP21 3xT13	997 796	48	1	Stk			
	Inst.-/ Montage							
	Leuchten:							
660	M+A Wand-/Deckenleuchte dekorativ -5-teilig	* 12 473	20	4	Stk			
661	A Spiegelschrank	* 12 460	09	1	Stk			
662	Lampenstelle vorbereiten m Steckklemmen	* 12 471	09	2	Stk			
663	Abschlussrosette Ø 98x5	7 505	10	2	Stk			
664	Wandlampenstelle -5m							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
664	Leitung: Decke UP/HD Wand UP/AP	117 210	00	3	Stk			
665	Deckenlampenstelle -5m Leitung: Decke HD	117 200	00	4	Stk			
	Lieferungen-/ Montagen							
	Oberbauleuchten erfolgt durch den Küchenbauer							
	Bauseits:							
666	Steckdose mehrfach Leitung: Decke UP Wand UP	112 101	00	1	Stk			
	ABL-Ventilatoren							
	(Optional):							
667	M+A+FK Ventilator Bad/WC	12 090	20	1	Stk		(.....)	
668	Wandlampenstelle -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP/AP	117 210	00	1	Stk		(.....)	
	Total: F:232.51 Wohnung-/ Terrasse						 (.....)	
	Total: F:232.5 Lichtinstallationen						 (.....)	
	F:232.6 Kraftinstallationen							
	F:232.61 Küche							
	Installation:							
	Rechaud							
	Backofen							
	GWA							
	Kühlschrank							
669	A+FK Haushaltgerät -5x2.5 Direktanschluss	115 202	71	2	Stk			
670	A+FK Haushaltgerät -3x2.5 L+M Kabel + Stecker	115 205	71	1	Stk			
671	A+FK Haushaltgerät steckerfertig	115 200	71	1	Stk			
672	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -10m Decke UP/HD Wand UP/AP	122 112	00	2	Stk			
673	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -10m Schalter/Steckdose Decke UP/HD Wand UP	122 002	00	2	Stk			
	Total: F:232.61 Küche							
	F:232.62 WM-/ TU							
	Installation:							
674	A+FK Haushaltgerät steckerfertig	115 200	71	2	Stk			
675	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -10m Schalter/Steckdose Decke UP/HD Wand UP	122 002	00	2	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Total: F:232.62 WM-/ TU							
	F:232.63 Beschattung							
	Storen:							
	Bedienung KNX siehe unter							
	BKP F:237.13							
676	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295 00	2	Stk			
677	Storen-Ltg m Kupplung -10m Decke UP/HD	*	117 091 00	1	Stk			
678	Storen-Ltg m Kupplung -15m Decke UP/HD	*	117 092 00	1	Stk			
	Markise:							
679	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295 00	1	Stk		(.....)	
680	Storen-Ltg m Kupplung -15m Decke UP/HD	*	117 092 00	1	Stk		(.....)	
	Total: F:232.63 Beschattung						 (.....)	
	Total: F:232.6 Kraftinstallationen						 (.....)	
	F:232.7 HLKS							
	F:232.71 Heizung							
	Bodenheizverteiler:							
681	EB-Klemmleiste -6 Zonen EV 230 H/K PL 310x90x65		539 004 24	1	Stk			
682	NAP-Schlaufdose hf 80x80x45 650°C m Nippel		2 524 20	1	Stk			
683	Klemme 1L 4		157 010 100	3	Stk			
684	Beschriftungsband -20 Z		8 911 24	1	Stk			
685	Zuleitung -3x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 500 00	1	Stk			
686	Kabel FE05 Cca hf 3x2.5		106 014 70	1	Stk			
687	Kabel FE05 Cca hf 3x2.5		106 014 71	1	Stk			
688	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2	*	405 854 024	2	Stk			
689	Kabel Td 2x0.75		3 071 70	2	Stk			
690	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	145 700 00	1	Stk			
691	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2		405 854 100	2	Stk		(.....)	
	Freecooling							
	(H/K):							
692	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -90m							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
692	in Trasse/Kanäle/Rohre	116 588	00	1	Stk		(.....)	
693	Kabel FE05 Cca hf 5x2.5	106 016	70	1	Stk		(.....)	
694	Kabel FE05 Cca hf 5x2.5	106 016	71	1	Stk		(.....)	
695	Leerrohr -M25 Einzughilfe -20m Decke UP	122 983	00	1	Stk		(.....)	
696	Leerrohr -M25 Einzughilfe /Stock UP	122 904	00	6	Stk		(.....)	
	Messungen:							
697	A+FK 1 Wasser-/Wärmezähler *	109 920	00	2	Stk			
698	Wasser-/Wärmemessungsleitung /m Rohrinstallation	102 200	00	10	m			
699	Wasser-/Wärmemessungsleitung /m in Trasse/Kanäle/Rohre	103 200	00	2	m			
	Total: F:232.71 Heizung						 (.....)	
	F:232.72 Lüftung							
	Installation:							
	Bedienung KNX siehe unter							
	BKP F:237.13							
700	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -10m Schalter/Steckdose Decke UP/HD Wand AP *	121 002	00	1	Stk			
701	Starkstrom-Ltg -3x2.5 /Stock UP/AP	116 425	00	1	Stk			
702	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre *	145 703	00	1	Stk			
703	Leerrohr -M25 Einzughilfe -10m Decke UP	122 981	00	1	Stk			
704	Leerrohr -M25 Einzughilfe /Stock UP	122 904	00	1	Stk			
	Total: F:232.72 Lüftung							
	F:232.74 Sanitär							
	DU-WC:							
705	Leerrohr -M25 -5m EK Blindabdeckung Einzughilfe Decke UP Wand UP	122 900	00	1	Stk			
	Total: F:232.74 Sanitär							
	Total: F:232.7 HLKS						 (.....)	
	Total: F:232 Starkstrom-Installationen						 (.....)	
	F:233 Leuchten-/ Lampen							
	Wohnung:							
	Lieferungen-/ Montage je Zimmer							

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	eine prov. Fassung während der Bauzeit								
706	Baustellenfassung	*	238 690	00	2	Stk			
	Total: F:233 Leuchten-/ Lampen								
	F:236 Schwachstrom-Installationen								
	F:236.3 Multimedia								
	F:236.32 Erschliessung								
	Whg.-Verteiler:								
	Ab BEP (BEG.00.01)								
707	Zuleitung MMV FTTH -60m Dose OTO 2xLC duplex 4 Fasern gespleisst Bezeichnungen Messungen o Rohrinstallation	*	132 594	00	1	Stk			
708	Zuleitung MMV FTTH /w 10m in Trasse/Kanäle/Rohre		132 496	00	2	Stk			
709	OTDR-Messung FTTH /Faser eins 2 Wellenlängen Vorlauf Messprotokoll		103 980	09	4	Stk			
710	MP für die ODTR Messungen bei 3 Wellenlängen Pauschal Netto	P	10398001	00	4	Stk			P
711	Leerrohr -M25 Einzughilfe -20m Decke UP		122 983	00	1	Stk			
712	Leerrohr -M25 Einzughilfe /Stock UP		122 904	00	8	Stk			
	Total: F:236.32 Erschliessung								
	F:236.33 MMV								
	Whg.-Verteiler:								
713	Multimedia-Verteilung EB in Mediafeld -4 Anschlussmodule RJ45 -4 Patchkabel 1 T+T-Dose o TV-Verteilung o Aktivkomponenten	*	132 569	00	1	Stk			
714	Ausbau Verteiler /w Multimediodose 1 Anschlussmodul RJ45 1 Patchkabel		132 597	00	-3	Stk			
715	Patchkabel SM -3m LCAPC-LCAPC duplex hf		103 541	100	1	Stk			
	Total: F:236.33 MMV								
	F:236.34 Anschlussdosen								
	Installation:								
716	Multimedia-Ltg Gr 1 1xRJ45/u + 1xLC Dose -Kat 6/FTTH	*	132 340	00	1	Stk			
	Total: F:236.34 Anschlussdosen								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Total: F:236.3 Multimedia							
	F:236.5 Kommunikation							
	F:236.51 VGSA							
	Installation:							
717	Inst Video-Innensprechstelle MFH UP-Sprechstelle Farbdisplay Anteil Steigzone Anteil Ruftaster Etagentaster	*	132 292 00	1	Stk			
718	Kabel G51 Dca hf 4x2x0.8		102 524 60	10	m			
719	Kabel G51 Dca hf 4x2x0.8		102 524 64	2	m			
720	Minder-/ Mehrpreis VGSA - Fabrikat Koch AG mit Ausführung Cloud wie Typ-/ Artikel VTC42 gegenüberSteiger- Position 132292 Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal	P	PB001 00	1	St			P
	Anbindung Cloud:							
721	Fach-Spezialist		90 128 09	0.5	h			
	Total: F:236.51 VGSA							
	Total: F:236.5 Kommunikation							
	Total: F:236 Schwachstrom-Installationen							
	F:237 Gebäudeautomation							
	F:237.1 KNX							
	Allgemein:							
	Die Lieferungen-/ Programmierungen der KNX-Komponenten etc. erfolgt durch den Systemintegrator bauseits							
	F:237.11 UVE							
	Whg.-Verteiler:							
722	Pauschalpreis für den Einbau und das Verdrahten der unten aufgeführten KNX Komponenten in der Unterverteilung. Pauschalpreis Netto	P	2371101 00	1	Stk			P
723	REG-Spannungsversorgung Diagnose 640mA kurzschlussfest m Drossel SV/S 30.640.5.1	*	405 409 024	1	Stk		(.....)	
724	Überspannungsschutz-Klemme US/E 1	*	405 515 024	1	Stk		(.....)	
725	REG-Schaltnetzteil 24VDC 2.5A CP-D 24/2.5	*	405 502 024	1	Stk		(.....)	
726	REG-IP-Router o Progr IPR/S 3.5.1	*	405 507 024	1	Stk		(.....)	

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
727	REG-Bridge Gira F1 Kopplung 2 autarke KNX Systeme o Progr	*	405 491 024		1	Stk		(.....)	
728	REG-Linien-/Bereichskoppler o Progr LK/S 4.3	*	405 403 024		1	Stk		(.....)	
729	REG-Jalousiesteuerbaustein o Progr JSB/S 1.1	*	405 510 024		1	Stk		(.....)	
730	REG-Schnittstelle V2 KNX/Feller App o Progr 36141-00.REG	*	405 509 024		1	Stk		(.....)	
731	REG-Binäreingang 16xKontaktabfrage Handbedienung Zustandsanzeige o Progr BE/S 16.20.3.2	*	405 496 024		1	Stk		(.....)	
732	REG-Heizungsaktor m Regelung 6fach 24/230V Handbedienung Zustandsanzeige o Progr TYMS646R	*	405 862 024		1	Stk		(.....)	
733	REG-Jalousieaktor 9x2.5A 230V Lokal- + Gruppenbedienung Handbedienung 2/3 Endschalter o Progr JAX-9	*	405 467 024		1	Stk		(.....)	
Total: F:237.11 UVE								 (.....)	
F:237.12 Hauptkabel									
Whg.-Verteiler:									
Ab UV-Allgemein BEZ.00.01/ZG									
734	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -15m Decke UP/HD	*	145 472 00		1	Stk			
735	MP Zuleitung KNX/Bus m Wanddose Wand UP		145 877 00		1	Stk			
736	Zuleitung KNX/Bus /Stock UP		145 280 00		6	Stk			
737	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -30m in Trasse/Kanäle/Rohre		145 714 00		1	Stk			
Total: F:237.12 Hauptkabel									
F:237.13 Schaltstellen									
Installation:									
738	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m Decke UP/HD	*	145 470 00		1	Stk			
739	UP-KNX-Glastaster II Smart 6fach Temperaturfühler o Progr	*	405 440 048		3	Stk			
740	UP-KNX-Taster LED 2 Tasten 2fach-Bedienung Papiereinlage Temperaturfühler o Progr	*	323 311 048		3	Stk			
741	KNX-/Bus-Ltg EK Gr 1 -5m o Apparat Decke UP/HD Wand UP/AP		145 750 00		5	Stk			
742	w EK Gr 1 o Apparat		145 765 00		1	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Total: F:237.13 Schaltstellen							
	Total: F:237.1 KNX						 (.....)	
	Total: F:237 Gebäudeautomation						 (.....)	
	F:239 Übriges							
	Allgemein:							
743	MP Schallschutz Boden-Ltg -2.5 Zi-Whg Rohrpolster aufstehende Rohre	239 070	00	1	Stk			
744	MP Schallschutz Decken-Ltg -2.5 Zi-Whg Rohre nur von oben	239 080	00	1	Stk			
	Höhenzuschlag:							
745	Von den aufgeführten Installationen sind ca. 20% Höhenzuschlag berech- tigt ; für die 1 1/2 Zi-Whg. B03.05 TE226/OG3 ; Pauschal	P	PB017	00	1	St		P
	Holz-/ Elementbau:							
746	Für Abklärungen-/ Besprechungen-/ Begehungen vor Ort etc. mit Fach- planer-/ Architekt-/ Bauleitung-/ Koor- dination mit Holz-/ Gips-/ Element- bauer etc. für die 1 1/2 Zi-Whg. OG3 B03.05-TE226 ist vom Unternehmer ein Pauschalpreis anzugeben-/ein- zusetzen.	P	PB018	00	1	St		P
747	Für den MP "Lieferungen-/ Installatio- nen" von Spezial Einlasskästen-/ Roh- re etc. der Holz-/ Gips-/ Elemente-/ Betoneinlagen gegenüber den aufge- führten Positionen ist vom Unterneh- mer für die 1 1/2 Zi-Whg. B03.05 TE226/OG3 ein Pauschalpreis anzu- geben-/ einzusetzen.	P	PB019	00	1	St		P
	Total: F:239 Übriges							
	Total: F:23 1 1/2 Zi-Wohnung (B03.05-TE226/OG3)						 (.....)	
	G:23 Büro-/ Coworking (B02.02-TE114/OG2)							
	G:231 Starkstrom-Apparate							
	G:231.2 UVE							
	Whg.-Verteiler:							
748	AP-Verteiler 2x4 1 Mediafeld m Steckdose mehrfach 1 Feld Starkstrom 4x12 Mod 4 FI-LS-Schalter LN 13/16A 30mA 1 FI-LS-Schalter 3LN 13/16A 30mA							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
748	2 LS-Schalter 3LN 13/16A 1 Hauptschalter 4P 25A Legende KNX: Ausbauten der KNX-Komponenten siehe unter BKP G:237.11 Allgemein:	*	109 842 00	1	Stk			
749	Rangierkanal Is -110x150 RK -0.5m Profilhalter Endplatten Ausschnitte Ganzer Verteiler gemäss Beschrieb geliefert-/ Betriebsfertig montiert auf Klemmen verdrahtet-/ beschriftet-/ ausgeprüft etc. Die Fertigung muss den örtlichen Werkvorschriften NIN/NIV entsprechen-/ in sauberem Zustand abgegeben werden. Anpassungen der Legenden-/ Schema etc. Pauschal ; Betriebsbereit ; Komplet		12 217 00	1	Stk			
	Total: G:231.2 UVE							
	Total: G:231 Starkstrom-Apparate							
	G:232 Starkstrom-Installationen							
	G:232.1 Erdung							
	G:232.13 Innerer Blitzschutz							
	Whg.-Verteiler (Optional):							
750	Blitz- + Überspannungsschutz 4L MFH	*	109 772 00	1	Stk		(.....)	
751	REG-Überspannungsableiter 4-adrig erdpotenzialfrei TTC-6P-4-24DC-PT-I	*	808 637 24	1	Stk		(.....)	
752	Überspannungsableiter Telekommunikation Zwischenstecker RJ45/Direktanschluss DT-TELE-RJ45	*	808 661 24	1	Stk		(.....)	
	Total: G:232.13 Innerer Blitzschutz						(.....)	
	Total: G:232.1 Erdung						(.....)	
	G:232.3 Installations-Systeme							
	Inst.-Kanäle:							
753	Kanal Is hf LFH 150x60 Formstücke/RA Ausschnitte		2 299 00	5	m			
754	Trennwand Is hf LFH 60		128 829 00	5	m			

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	S-Dosen:								
755	UP-Schlaufdose 250x180x120 650°C m Deckel		155 190	30	1	Stk		(.....)	
	Total: G:232.3 Installations-Systeme							 (.....)	
	G:232.4 Haupt-/ Steigleitungen								
	G:232.41 UVE								
	Whg.-Verteiler:								
	Ab UV-Allgemein BEZ.00.01/ZG								
756	Anschluss Zuleitung SK -5x6	*	109 701	00	1	Stk			
757	Zuleitung SK /m -5x6 Rohrinstallation		109 501	00	15	m			
758	Zuleitung SK /m -5x6 in Trasse/Kanäle/Rohre		109 601	00	20	m			
	Total: G:232.41 UVE								
	Total: G:232.4 Haupt-/ Steigleitungen								
	G:232.5 Lichtinstallationen								
	G:232.51 Büro-/ Coworking								
	Zuleitung:								
759	Zuleitung -3x2.5 m Abzweigdose -5m Decke UP/HD	*	117 300	00	1	Stk			
760	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -5m Decke UP/HD	*	117 310	00	1	Stk			
	Schaltstellen:								
761	MP Doppelschalter/-taster	*	119 030	00	1	Stk			
762	MP Drehdimmer universal	*	119 080	00	1	Stk		(.....)	
763	MP Doppelschalter Licht + Vent o Verzögerungen	*	119 070	00	1	Stk		(.....)	
764	Schalter/Taster -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 050	00	1	Stk			
765	Schalter m Steckdose -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 070	00	2	Stk			
	Steckdosen:								
766	Steckdose mehrfach in Schaltstelle Wand UP	*	112 006	00	1	Stk			
767	Steckdose 1fach -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 150	00	1	Stk			
768	Steckdose mehrfach -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 160	00	4	Stk			
	Inst.-/ Montage								
	Leuchten:								
769	M+A Wand-/Deckenleuchte dekorativ -5-teilig	*	12 473	20	1	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
770	M+A Pendelleuchte 3-4 Bef 3-4 Einzelseilaufhängungen	*	900 060	20	3	Stk			
771	Wandlampenstelle -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP/AP		117 210	00	1	Stk			
772	Deckenlampenstelle -5m Leitung: Decke HD		117 200	00	3	Stk			
	Lieferungen-/ Montagen Oberbauleuchten erfolgt durch den Küchenbauer Bauseits:								
773	Steckdose mehrfach Leitung: Decke UP Wand UP ABL-Ventilatoren (Optional):	*	112 101	00	1	Stk			
774	M+A+FK Ventilator Bad/WC	*	12 090	20	1	Stk		(.....)	
775	Wandlampenstelle -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP/AP		117 210	00	1	Stk		(.....)	
	Total: G:232.51 Büro-/ Coworking							 (.....)	
	Total: G:232.5 Lichtinstallationen							 (.....)	
	G:232.6 Kraftinstallationen								
	G:232.61 Küche								
	Installation: Rechaud Backofen GWA Kühlschrank								
776	A+FK Haushaltgerät -5x2.5 Direktanschluss	*	115 202	71	2	Stk			
777	A+FK Haushaltgerät -3x2.5 L+M Kabel + Stecker	*	115 205	71	1	Stk			
778	A+FK Haushaltgerät steckerfertig		115 200	71	1	Stk			
779	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -10m Decke UP/HD Wand UP/AP		122 112	00	2	Stk			
780	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -10m Schalter/Steckdose Decke UP/HD Wand UP	*	122 002	00	2	Stk			
	Total: G:232.61 Küche								
	G:232.63 Beschattung								
	Storen: Bedienung KNX siehe unter BKP G:237.13								

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
781	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295	00	2	Stk			
782	Storen-Ltg m Kupplung -10m Decke UP/HD	*	117 091	00	2	Stk			
Total: G:232.63 Beschattung									
Total: G:232.6 Kraftinstallationen									
G:232.7 HLKS									
G:232.71 Heizung									
Bodenheizverteiler:									
783	EB-Klemmleiste -6 Zonen EV 230 H/K PL 310x90x65		539 004	24	1	Stk			
784	NAP-Schlaufdose hf 80x80x45 650°C m Nippel		2 524	20	1	Stk			
785	Klemme 1L 4		157 010	100	3	Stk			
786	Beschriftungsband -20 Z		8 911	24	1	Stk			
787	Zuleitung -3x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 500	00	1	Stk			
788	Kabel FE05 Cca hf 3x2.5		106 014	70	1	Stk			
789	Kabel FE05 Cca hf 3x2.5		106 014	71	1	Stk			
790	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2	*	405 854	024	2	Stk			
791	Kabel Td 2x0.75		3 071	70	2	Stk			
792	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	145 700	00	1	Stk			
793	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2		405 854	100	2	Stk		(.....)	
Freecooling (H/K):									
794	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -60m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 586	00	1	Stk		(.....)	
795	Kabel FE05 Cca hf 5x2.5		106 016	70	1	Stk		(.....)	
796	Kabel FE05 Cca hf 5x2.5		106 016	71	1	Stk		(.....)	
797	Leerrohr -M25 Einzughilfe -5m Decke UP		122 980	00	1	Stk		(.....)	
798	Leerrohr -M25 Einzughilfe /Stock UP		122 904	00	6	Stk		(.....)	
Messungen:									
799	A+FK 1 Wasser-/Wärmezähler	*	109 920	00	2	Stk			
800	Wasser-/Wärmemessungsleitung /m Rohrinstallation		102 200	00	10	m			
801	Wasser-/Wärmemessungsleitung /m in Trasse/Kanäle/Rohre		103 200	00	2	m			
Total: G:232.71 Heizung								 (.....)	

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	G:232.72 Lüftung							
	Installation:							
	Bedienung KNX siehe unter							
	BKP G:237.13							
802	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -10m Schalter/Steckdose Decke UP/HD Wand AP	*	121 002 00	1	Stk			
803	Starkstrom-Ltg -3x2.5 /Stock UP/AP		116 425 00	1	Stk			
804	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	145 703 00	1	Stk			
805	Leerrohr -M25 Einzughilfe -10m Decke UP		122 981 00	1	Stk			
806	Leerrohr -M25 Einzughilfe /Stock UP		122 904 00	1	Stk			
	Total: G:232.72 Lüftung							
	G:232.74 Sanitär							
	DU-WC:							
807	Leerrohr -M25 -10m EK Blindabdeckung Einzughilfe Decke UP Wand UP		122 901 00	1	Stk			
	Total: G:232.74 Sanitär							
	Total: G:232.7 HLKS						 (.....)	
	Total: G:232 Starkstrom-Installationen						 (.....)	
	G:233 Leuchten-/ Lampen							
	Büro-/ Coworking:							
	Lieferungen-/ Montage je Zimmer							
	eine prov. Fassung während der							
	Bauzeit							
808	Baustellenfassung	*	238 690 00	3	Stk			
	Total: G:233 Leuchten-/ Lampen							
	G:236 Schwachstrom-Installationen							
	G:236.3 Multimedia							
	G:236.32 Erschliessung							
	Whg.-Verteiler:							
	Ab BEP (BEG.00.01)							
809	Zuleitung MMV FTTH -60m Dose OTO 2xLC duplex 4 Fasern gespleisst							

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
809	Bezeichnungen Messungen o Rohrinstitution	*	132 594	00	1	Stk			
810	Zuleitung MMV FTTH /w 10m in Trasse/Kanäle/Rohre		132 496	00	1	Stk			
811	OTDR-Messung FTTH /Faser eins 2 Wellenlängen Vorlauf Messprotokoll		103 980	09	4	Stk			
812	MP für die ODTR Messungen bei 3 Wellenlängen Pauschal Netto	P	10398001	00	4	Stk			P
813	Leerrohr -M25 Einzughilfe -20m Decke UP		122 983	00	1	Stk			
814	Leerrohr -M25 Einzughilfe /Stock UP		122 904	00	6	Stk			
Total: G:236.32 Erschliessung									
G:236.33 MMV									
Whg.-Verteiler:									
815	Multimedia-Verteilung EB in Mediafeld -4 Anschlussmodule RJ45 -4 Patchkabel 1 T+T-Dose o TV-Verteilung o Aktivkomponenten	*	132 569	00	1	Stk			
816	Ausbau Verteiler /w Multimediadose 1 Anschlussmodul RJ45 1 Patchkabel		132 597	00	-2	Stk			
817	Patchkabel SM -3m LCAPC-LCAPC duplex hf		103 541	100	1	Stk			
818	Multimedia-Ltg Gr 1 1xRJ45/u Dose -Kat 6	*	132 313	00	1	Stk			
Total: G:236.33 MMV									
G:236.34 Anschlussdosen									
Installation:									
819	Multimedia-Ltg Gr 1 1xRJ45/u + 1xLC Dose -Kat 6/FTTH	*	132 340	00	1	Stk			
Total: G:236.34 Anschlussdosen									
Total: G:236.3 Multimedia									
G:236.5 Kommunikation									
G:236.51 VGSA									
Installation:									
820	Inst Video-Innensprechstelle MFH UP-Sprechstelle Farbdisplay Anteil Steigzone Anteil Ruftaster Etagentaster	*	132 292	00	1	Stk			
821	Kabel G51 Dca hf 4x2x0.8		102 524	60	10	m			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
822	Kabel G51 Dca hf 4x2x0.8	102 524	64	2	m			
823	Minder-/ Mehrpreis VGSA - Fabrikat Koch AG mit Ausführung Cloud wie Typ-/ Artikel VTC42 gegenüberSteiger-Position 132292 Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal Anbindung Cloud:	P PB001	00	1	St			P
824	Fach-Spezialist	90 128	09	0.5	h			
	Total: G:236.51 VGSA							
	Total: G:236.5 Kommunikation							
	Total: G:236 Schwachstrom-Installationen							
	G:237 Gebäudeautomation							
	G:237.1 KNX							
	Allgemein: Die Lieferungen-/ Programmierungen der KNX-Komponenten etc. erfolgt durch den Systemintegrator bauseits							
	G:237.11 UVE							
	Whg.-Verteiler:							
825	Pauschalpreis für den Einbau und das Verdrahten der unten aufgeführten KNX Komponenten in der Unterverteilung. Pauschalpreis Netto	P 2371101	00	1	Stk			P
826	REG-Spannungsversorgung Diagnose 640mA kurzschlussfest m Drossel SV/S 30.640.5.1	* 405 409	024	1	Stk		(.....)	
827	Überspannungsschutz-Klemme US/E 1	* 405 515	024	1	Stk		(.....)	
828	REG-Schaltnetzteil 24VDC 2.5A CP-D 24/2.5	* 405 502	024	1	Stk		(.....)	
829	REG-IP-Router o Progr IPR/S 3.5.1	* 405 507	024	1	Stk		(.....)	
830	REG-Bridge Gira F1 Kopplung 2 autarke KNX Systeme o Progr	* 405 491	024	1	Stk		(.....)	
831	REG-Linien-/Bereichskoppler o Progr LK/S 4.3	* 405 403	024	1	Stk		(.....)	
832	REG-Jalousiesteuerbaustein o Progr JSB/S 1.1	* 405 510	024	1	Stk		(.....)	
833	REG-Schnittstelle V2 KNX/Feller App o Progr 36141-00.REG	* 405 509	024	1	Stk		(.....)	
834	REG-Binäreingang 16xKontaktabfrage Handbedienung Zustandsanzeige o Progr BE/S 16.20.3.2	* 405 496	024	1	Stk		(.....)	

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
835	REG-Heizungsaktor m Regelung 6fach 24/230V Handbedienung Zustandsanzeige o Progr TYMS646R *	405 862 024		1	Stk		(.....)	
836	REG-Jalousieaktor 9x2.5A 230V Lokal- + Gruppenbedienung Handbedienung 2/3 Endschalter o Progr JAX-9 *	405 467 024		1	Stk		(.....)	
Total: G:237.11 UVE							 (.....)	
G:237.12 Hauptkabel								
Whg.-Verteiler:								
Ab UV-Allgemein BEZ.00.01/ZG								
837	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m Decke UP/HD *	145 470 00		1	Stk			
838	MP Zuleitung KNX/Bus m Wanddose Wand UP	145 877 00		1	Stk			
839	Zuleitung KNX/Bus /Stock UP	145 280 00		4	Stk			
840	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 713 00		1	Stk			
Total: G:237.12 Hauptkabel								
G:237.13 Schaltstellen								
Installation:								
841	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m Decke UP/HD *	145 470 00		1	Stk			
842	UP-KNX-Glastaster II Smart 6fach Temperaturfühler o Progr *	405 440 048		3	Stk			
843	UP-KNX-Taster LED 2 Tasten 2fach-Bedienung Papiereinlage Temperaturfühler o Progr *	323 311 048		2	Stk			
844	KNX-/Bus-Ltg EK Gr 1 -5m o Apparat Decke UP/HD Wand UP/AP	145 750 00		3	Stk			
845	w EK Gr 1 o Apparat	145 765 00		2	Stk			
Total: G:237.13 Schaltstellen								
Total: G:237.1 KNX							 (.....)	
Total: G:237 Gebäudeautomation							 (.....)	
G:239 Übriges								
Allgemein:								
846	MP Schallschutz Boden-Ltg -2.5 Zi-Whg							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
846	Rohrpolster aufstehende Rohre	239 070	00	1	Stk			
847	MP Schallschutz Decken-Ltg -2.5 Zi-Whg Rohre nur von oben	239 080	00	1	Stk			
848	Höhenzuschlag: Von den aufgeführten Installationen sind ca. 20% Höhenzuschlag berech- tigt ; für das Büro-/ Coworking B02.02 TE114/OG2 ; Pauschal	P PB020	00	1	St			P
849	Holz-/ Elementbau: Für Abklärungen-/ Besprechungen-/ Begehungen vor Ort etc. mit Fach- planer-/ Architekt-/ Bauleitung-/ Koor- dination mit Holz-/ Gips-/ Element- bauer etc. für das Büro-/ Coworking B02.02-TE114/OG2 ist vom Unterneh- mer ein Pauschalpreis anzugeben-/ einzusetzen.	P PB021	00	1	St			P
850	Für den MP "Lieferungen-/ Installatio- nen" von Spezial Einlasskästen-/ Roh- re etc. der Holz-/ Gips-/ Elemente-/ Betoneinlagen gegenüber den aufge- führten Positionen ist vom Unterneh- mer für das Büro-/ Coworking B02.02 TE114/OG2 ein Pauschalpreis anzu- geben-/ einzusetzen.	P PB022	00	1	St			P
Total: G:239 Übriges								
Total: G:23 Büro-/ Coworking (B02.02-TE114/OG2)							 (.....)	
H:23 Weitere								
Allgemein:								
Analog: A:23 6 1/2 Zi-Wohnung (C01.05-TE207/OG1-OG2)				3				
Analog: B:23 5 1/2 Zi-Wohnung (A02.03-TE214/OG2)				3				
Analog: D:23 3 1/2 Zi-Wohnung (A02.01-TE212/OG2)				4				
Analog: C:23 4 1/2 Zi-Wohnung (B02.01-TE215/OG2)				4				
Analog: E:23 2 1/2 Zi-Wohnung (B03.03-TE224/OG3)				13				
Analog: G:23 Büro-/ Coworking (B02.02-TE114/OG2)				4				
Rekapitulation								
Total: H:23 Weitere							 (.....)	
I:23 Hobbyraum (CEG.06-TE106/EG-ZG)								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	I:231 Starkstrom-Apparate							
	I:231.2 UVE							
	Hobbyraum							
	(ZG):							
851	AP-Verteiler 2x4							
	1 Mediafeld m Steckdose mehrfach							
	1 Feld Starkstrom 4x12 Mod							
	4 FI-LS-Schalter LN 13/16A 30mA							
	1 FI-LS-Schalter 3LN 13/16A 30mA							
	2 LS-Schalter 3LN 13/16A							
	1 Hauptschalter 4P 25A							
	Legende	*	109 842 00	1	Stk			
852	Schrittschalter 16A 1S							
	elektron	*	109 907 00	2	Stk			
	KNX:							
	Ausbauten der KNX-Komponenten							
	siehe unter BKP I:237.11							
	Allgemein:							
853	Rangierkanal Is -110x150 RK -0.5m							
	Profilhalter Endplatten							
	Ausschnitte		12 217 00	1	Stk			
	Ganzer Verteiler gemäss Beschrieb							
	geliefert-/ Betriebsfertig montiert auf							
	Klemmen verdrahtet-/ beschriftet-/							
	ausgeprüft etc. Die Fertigung muss							
	den örtlichen Werkvorschriften NIN/NIV							
	entsprechen-/ in sauberem Zustand							
	abgegeben werden. Anpassungen							
	der Legenden-/ Schema etc.							
	Pauschal ; Betriebsbereit ; Komplett							
	Total: I:231.2 UVE							
	Total: I:231 Starkstrom-Apparate							
	I:232 Starkstrom-Installationen							
	I:232.1 Erdung							
	I:232.13 Innerer Blitzschutz							
	Verteiler-Hobbyraum							
	(ZG):							
854	Blitz- + Überspannungsschutz 4L MFH	*	109 772 00	1	Stk		(.....)	
855	REG-Überspannungsableiter 4-adrig							
	erdpotenzialfrei							
	TTC-6P-4-24DC-PT-I	*	808 637 24	1	Stk		(.....)	
856	Überspannungsableiter Telekommunikation							
	Zwischenstecker RJ45/Direktanschluss							
	DT-TELE-RJ45	*	808 661 24	1	Stk		(.....)	

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Total: I:232.13 Innerer Blitzschutz						(.....)	
	Total: I:232.1 Erdung						(.....)	
	I:232.3 Installations-Systeme							
	Inst.-Kanäle							
	(ZG):							
857	Kanal Al elox 110x60 Formstücke/RA Ausschnitte	127 347	00	5 m				
858	Trennwand Al /Stk z Kanal 110x60	127 408	00	5 Stk				
	Total: I:232.3 Installations-Systeme							
	I:232.4 Haupt-/ Steigleitungen							
	I:232.41 UVE							
	Hobbyraum							
	(ZG):							
859	Anschluss Zuleitung SK -5x6 *	109 701	00	1 Stk				
860	Zuleitung SK /m -5x6 in Trasse/Kanäle/Rohre	109 601	00	45 m				
861	Al-Rohr 32	155 003	20	2 m				
862	Al-Bogen steckbar 32	125 049	24	1 Stk				
	Total: I:232.41 UVE							
	Total: I:232.4 Haupt-/ Steigleitungen							
	I:232.5 Lichtinstallationen							
	Hobbyraum							
	(EG):							
863	Zuleitung -7x2.5 m Abzweigdose -10m Decke AP *	113 321	00	1 Stk				
864	Zuleitung -7x2.5 /Stock AP	113 402	00	2 Stk				
865	Zuleitung -7x2.5 o Abzweigdose -10m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 521	00	1 Stk				
866	GAP-Schalter/-Taster 1L *	247 650	20	2 Stk				
867	GAP-Steckdose IP20 T23 *	623 660	20	1 Stk				
868	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -10m Decke AP Wand AP	123 112	00	1 Stk				
869	Lampenstelle vorbereiten m Steckklemmen *	12 471	09	1 Stk				
870	Abschlussrosette Ø 98x5	7 505	10	1 Stk				
871	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke AP Wand AP	123 111	00	1 Stk				
	Hobbyraum							

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	(ZG):								
872	Zuleitung -7x2.5 m Abzweigdose -5m Decke AP	*	113 320	00	1	Stk			
873	Zuleitung -7x2.5 /Stock AP		113 402	00	1	Stk			
874	Zuleitung -7x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 520	00	1	Stk			
875	GAP-Schalter/-Taster 1L	*	247 650	20	2	Stk			
876	GAP-Steckdose IP20 T23	*	623 660	20	1	Stk			
877	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke AP Wand AP		123 111	00	1	Stk			
878	Montagen-/ Anschluss von Pendel- Leuchte (mit Seil) abgehängt ca. 1.50m bis 3.50m inkl. Deckenaus- lass ; Design-Leuchte 1-fach Pen- del etc. ; pro Pendel-Leuchte Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal	P	PB033	00	4	St			P
879	Lampenstelle vorbereiten m Steckklemmen	*	12 471	09	2	Stk			
880	Abschlussrosette Ø 98x5		7 505	10	2	Stk			
881	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke AP Wand AP		123 111	00	2	Stk			
	Hobbyraum Küche								
	(ZG):								
882	GAP-Schalter/-Taster 1L	*	247 650	20	1	Stk			
883	GAP-Steckdose IP20 T23	*	623 660	20	3	Stk			
884	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke AP Wand AP		123 111	00	3	Stk			
885	Mehrpreis für GAP/GUP Steckdose T23/3 gegenüber der aufgeführten Positionen 623660/623760 Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal	P	PB039	00	1	St			P
	Lieferungen-/ Montagen								
	Oberbauleuchten erfolgt durch den Küchenbauer								
	Bauseits:								
886	GAP-Steckdose IP20 T23	*	623 660	20	1	Stk			
887	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke AP Wand AP		123 111	00	1	Stk			
	Total: I:232.5 Lichtinstallationen								
	I:232.6 Kraftinstallationen								
	I:232.61 Steckdosen (Allg)								
	Hobbyraum (Allg)								
	(EG):								
888	GAP-Steckdose IP20 T23	*	623 660	20	1	Stk			
889	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m Decke AP Wand AP		123 101	00	1	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
890	Zuleitung -3x2.5 /Stock AP	113 400	00	1	Stk			
891	Zuleitung -3x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 500	00	1	Stk			
892	Mehrpreis für GAP/GUP Steckdose T23/3 gegenüber der aufgeführten Positionen 623660/623760 Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal Hobbyraum Küche-/ Allgemein (ZG): 01x Steckdosen T23 (GAP) 01x Steckdosen 3xT23 (GAP)	P PB039	00	1	St			P
893	A+FK Haushaltgerät steckerfertig	115 200	71	1	Stk			
894	GAP-Steckdose IP20 T23	* 623 660	20	1	Stk			
895	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m Decke AP Wand AP	123 101	00	1	Stk			
896	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 570	00	1	Stk			
897	GAP-Steckdose IP20 T23	* 623 660	20	1	Stk			
898	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m Decke AP Wand AP	123 101	00	1	Stk			
899	Zuleitung -3x2.5 /Stock AP	113 400	00	1	Stk			
900	Zuleitung -3x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 500	00	1	Stk			
901	Mehrpreis für GAP/GUP Steckdose T23/3 gegenüber der aufgeführten Positionen 623660/623760 Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal	P PB039	00	1	St			P
Total: I:232.61 Steckdosen (Allg)								
I:232.62 Beschattung								
Oblicht-Beschattung (ZG): Bedienung KNX siehe unter BKP I:237.13								
902	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	* 122 295	00	2	Stk			
903	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -5m Decke AP	* 113 310	00	1	Stk			
904	Zuleitung -5x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 510	00	1	Stk			
Total: I:232.62 Beschattung								
Total: I:232.6 Kraftinstallationen								
I:232.7 HLKS								
I:232.71 Heizung								
Bodenheizverteiler								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	(ZG):							
905	EB-Klemmleiste -6 Zonen EV 230 H/K PL 310x90x65	539 004	24	1	Stk			
906	NAP-Schlaufdose hf 80x80x45 650°C m Nippel	2 524	20	1	Stk			
907	Klemme 1L 4	157 010	100	3	Stk			
908	Beschriftungsband -20 Z	8 911	24	1	Stk			
909	Zuleitung -3x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 500	00	1	Stk			
910	Kabel FE05 Cca hf 3x2.5	106 014	70	1	Stk			
911	Kabel FE05 Cca hf 3x2.5	106 014	71	1	Stk			
912	Al-Rohr 25	155 002	20	1	m			
913	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	1	Stk			
914	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2	405 854	024	2	Stk			
915	Kabel Td 2x0.75	3 071	70	2	Stk			
916	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 700	00	1	Stk			
917	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2	405 854	100	2	Stk		(.....)	
918	Al-Rohr 25	155 002	20	1	m			
919	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	1	Stk			
	Messungen							
	(ZG):							
920	A+FK 1 Wasser-/Wärmezähler	109 920	00	1	Stk			
921	Wasser-/Wärmemessungsleitung /m in Trasse/Kanäle/Rohre	103 200	00	5	m			
922	Al-Rohr 25	155 002	20	2	m			
923	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	1	Stk			
	Total: I:232.71 Heizung						 (.....)	
	I:232.72 Lüftung							
	Hobbyraum							
	(ZG):							
	Bedienung KNX siehe unter BKP I:237.13							
924	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke AP Wand AP	120 001	00	1	Stk			
925	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 571	00	1	Stk			
926	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 703	00	1	Stk			
927	Al-Rohr 25	155 002	20	3	m			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
928	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	1	Stk			
	Total: I:232.72 Lüftung							
	I:232.73 Kühlung							
	Hobbyraum							
	(ZG):							
	Bedienung KNX siehe unter							
	BKP I:237.13							
929	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -10m							
	Schalter/Steckdose							
	Decke AP Wand AP	*	120 002	00	1	Stk		
930	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m							
	in Trasse/Kanäle/Rohre		116 570	00	1	Stk		
931	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -20m							
	in Trasse/Kanäle/Rohre	*	145 703	00	1	Stk		
932	Al-Rohr 25		155 002	20	10	m		
933	Al-Bogen steckbar 25		125 048	24	1	Stk		
	Total: I:232.73 Kühlung							
	Total: I:232.7 HLKS							
							(.....)	
	Total: I:232 Starkstrom-Installationen							
							(.....)	
	I:233 Leuchten-/ Lampen							
	Hobbyraum							
	(EG-ZG):							
	Lieferungen-/ Montage je Raum							
	eine prov. Fassung während der							
	Bauzeit							
934	Baustellenfassung	*	238 690	00	3	Stk		
	Total: I:233 Leuchten-/ Lampen							
	I:236 Schwachstrom-Installationen							
	I:236.4 UKV							
	I:236.42 Erschliessung							
	Verteiler Hobbyraum							
	(ZG):							
935	Zuleitung MMV FTTH -50m							
	Dose OTO 2xLC duplex							
	4 Fasern gespleisst							
	Bezeichnungen Messungen							
	o Rohrinstallation	*	132 593	00	1	Stk		
936	OTDR-Messung FTTH /Faser							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
936	eins 2 Wellenlängen Vorlauf Messprotokoll	103 980	09	4	Stk			
937	MP für die ODTR Messungen bei 3 Wellenlängen Pauschal Netto	P 10398001	00	4	Stk			P
938	Al-Rohr 25	155 002	20	3	m			
939	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	1	Stk			
	Total: I:236.42 Erschliessung							
	I:236.43 Verteiler							
	Hobbyraum (ZG):							
940	Multimedia-Verteilung EB in Mediafeld -4 Anschlussmodule RJ45 -4 Patchkabel 1 T+T-Dose o TV-Verteilung o Aktivkomponenten	* 132 569	00	1	Stk			
941	Ausbau Verteiler /w Multimediodose 1 Anschlussmodul RJ45 1 Patchkabel	132 597	00	-2	Stk			
942	Patchkabel SM -3m LCAPC-LCAPC duplex hf	103 541	100	1	Stk			
	Total: I:236.43 Verteiler							
	I:236.44 Anschlussdosen							
	Hobbyraum (EG/ZG):							
943	UKV-Ltg m Dose RJ45/s Kat 6A -20m Bezeichnungen Messung o Rohrinstallation	* 150 301	00	1	Stk			
944	UKV-Ltg m Dose RJ45/s Kat 6A -30m Bezeichnungen Messung o Rohrinstallation	* 150 302	00	1	Stk			
945	AP-Leerrohr -M25 nass -15m	142 384	00	1	Stk			
946	AP-Leerrohr -M25 nass -20m	142 386	00	1	Stk			
	Total: I:236.44 Anschlussdosen							
	Total: I:236.4 UKV							
	I:236.5 Kommunikation							
	I:236.51 VGSA							
	Hobbyraum (EG):							
947	Inst Video-Innensprechstelle MFH AP-Sprechstelle Farbdisplay Anteil Steigzone Anteil Ruftaster Etagentaster	* 132 291	00	1	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
948	Kabel G51 Dca hf 4x2x0.8	102 524	60	25 m				
949	Kabel G51 Dca hf 4x2x0.8	102 524	64	15 m				
950	Al-Rohr 25	155 002	20	5 m				
951	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	1 Stk				
952	Mehrpriess VGSA - Fabrikat Koch AG mit Ausführung Cloud wie Typ-/ Ar- tikel VTC42 gegenüber Steiger-Posi- tion 132291/132293 inkl. Aluminium AP-Rahmen Gr. I-I Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal	P PB030	00	1 St				P
	Anbindung Cloud:							
953	Fach-Spezialist	90 128	09	0.5 h				
	Total: I:236.51 VGSA							
	Total: I:236.5 Kommunikation							
	Total: I:236 Schwachstrom-Installationen							
	I:237 Gebäudeautomation							
	I:237.1 KNX							
	Allgemein:							
	Die Lieferungen-/ Programmierungen der KNX-Komponenten etc. erfolgt durch den Systemintegrator bauseits							
	I:237.11 UVE							
	Verteiler Hobbyraum (ZG):							
954	Pauschalpreis für den Einbau und das Verdrahten der unten aufgeführten KNX Komponenten in der Unterverteilung. Pauschalpreis Netto	P 2371101	00	1 Stk				P
955	REG-Spannungsversorgung Diagnose 640mA kurzschlussfest m Drossel SV/S 30.640.5.1	* 405 409	024	1 Stk		(.....)		
956	Überspannungsschutz-Klemme US/E 1	* 405 515	024	1 Stk		(.....)		
957	REG-Schaltnetzteil 24VDC 2.5A CP-D 24/2.5	* 405 502	024	1 Stk		(.....)		
958	REG-IP-Router o Progr IPR/S 3.5.1	* 405 507	024	1 Stk		(.....)		
959	REG-Bridge Gira F1 Kopplung 2 autarke KNX Systeme o Progr	* 405 491	024	1 Stk		(.....)		
960	REG-Linien-/Bereichskoppler o Progr LK/S 4.3	* 405 403	024	1 Stk		(.....)		
961	REG-Jalousiesteuerbaustein o Progr JSB/S 1.1	* 405 510	024	1 Stk		(.....)		

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
962	REG-Schnittstelle V2 KNX/Feller App o Progr 36141-00.REG	*	405 509 024		1	Stk		(.....)	
963	REG-Binäreingang 16xKontaktabfrage Handbedienung Zustandsanzeige o Progr BE/S 16.20.3.2	*	405 496 024		1	Stk		(.....)	
964	REG-Heizungsaktor m Regelung 6fach 24/230V Handbedienung Zustandsanzeige o Progr TYMS646R	*	405 862 024		1	Stk		(.....)	
965	REG-Jalousieaktor 9x2.5A 230V Lokal- + Gruppenbedienung Handbedienung 2/3 Endschalter o Progr JAX-9	*	405 467 024		1	Stk		(.....)	
Total: I:237.11 UVE								 (.....)	
I:237.12 Hauptkabel									
Verteiler Hobbyraum (ZG):									
966	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m Decke AP	*	145 070 00		1	Stk			
967	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -40m in Trasse/Kanäle/Rohre		145 715 00		1	Stk			
Total: I:237.12 Hauptkabel									
I:237.13 Schaltstellen									
Hobbyraum (ZG):									
968	UP-KNX-Bedienelement 6fach CO2-/Feuchtefühler o Progr tenton	*	405 431 048		1	Stk			
969	UP-KNX-Taster 2 Tasten 2fach-Bedienung Papiereinlage Temperaturfühler o Progr	*	323 301 048		1	Stk			
970	NAP-Gehäuse-Unterteil Gr 1 Dichtung		4 705 20		2	Stk			
971	NAP-Zwischenrahmen H=33		377 029 24		2	Stk			
972	Kabelverschraubung Ms 20		3 820 53		2	Stk			
973	M Gegenmutter/Verschlusszapfen -75		3 794 09		2	Stk			
974	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre		145 713 00		1	Stk			
975	Al-Rohr 25		155 002 20		3	m			
976	Al-Bogen steckbar 25		125 048 24		1	Stk			
Total: I:237.13 Schaltstellen									
Total: I:237.1 KNX								 (.....)	

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
Total: I:237 Gebäudeautomation							 (.....)	
I:239 Übriges								
Allgemein:								
977	MP Schallschutz Boden-Ltg -2.5 Zi-Whg Rohrpolster aufstehende Rohre	239 070	00	1	Stk			
978	MP Schallschutz Decken-Ltg -2.5 Zi-Whg Rohre nur von oben	239 080	00	1	Stk			
Höhenzuschlag:								
979	Von den aufgeführten Installationen sind ca. 20% Höhenzuschlag berech- tigt ; für den Hobby-Raum CEG.06 TE106/EG-ZG ; Pauschal	P	PB031	00	1	St		P
GAP-/ GUP:								
980	Für den Mehrpreis der Installationen in Ausführung GAP/GUP gegenüber in dieser BKP I:23 aufgeführten Posi- tionen (wenn nicht schon so ausge- schrieben und im Handel erhältlich) für diesen Hobby-Raum CEG.06 TE106/EG-ZG ist vom Unternehmer ein Pauschalpreis anzugeben/-ein- zusetzen.	P	PB032	00	1	St		P
Total: I:239 Übriges							 (.....)	
Total: I:23 Hobbyraum (CEG.06-TE106/EG-ZG)							 (.....)	
J:23 Hobbyraum (C02.02-TE115/OG2								
J:231 Starkstrom-Apparate								
J:231.2 UVE								
Verteiler-Hobbyraum:								
981	AP-Verteiler 2x4 1 Mediafeld m Steckdose mehrfach 1 Feld Starkstrom 4x12 Mod 4 FI-LS-Schalter LN 13/16A 30mA 1 FI-LS-Schalter 3LN 13/16A 30mA 2 LS-Schalter 3LN 13/16A 1 Hauptschalter 4P 25A Legende	*	109 842	00	1	Stk		
KNX:								
Ausbauten der KNX-Komponenten siehe unter BKP J:237.11								
Allgemein:								
982	Rangierkanal Is -110x150 RK -0.5m Profilhalter Endplatten Ausschnitte		12 217	00	1	Stk		
Ganzer Verteiler gemäss Beschrieb								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	geliefert-/ Betriebsfertig montiert auf Klemmen verdrahtet-/ beschriftet-/ ausgeprüft etc. Die Fertigung muss den örtlichen Werkvorschriften NIN/NIV entsprechen-/ in sauberem Zustand abgegeben werden. Anpassungen der Legenden-/ Schema etc. Pauschal ; Betriebsbereit ; Komplett Total: J:231.2 UVE							
	Total: J:231 Starkstrom-Apparate							
	J:232 Starkstrom-Installationen							
	J:232.1 Erdung							
	J:232.13 Innerer Blitzschutz							
	Verteiler Hobbyraum (Optional):							
983	Blitz- + Überspannungsschutz 4L MFH *	109 772	00	1	Stk		(.....)	
984	REG-Überspannungsableiter 4-adrig erdpotenzialfrei TTC-6P-4-24DC-PT-I *	808 637	24	1	Stk		(.....)	
985	Überspannungsableiter Telekommunikation Zwischenstecker RJ45/Direktanschluss DT-TELE-RJ45 *	808 661	24	1	Stk		(.....)	
	Total: J:232.13 Innerer Blitzschutz						(.....)	
	Total: J:232.1 Erdung						(.....)	
	J:232.3 Installations-Systeme							
	Inst.-Kanäle:							
986	Kanal Al elox 110x60 Formstücke/RA Ausschnitte	127 347	00	5	m			
987	Trennwand Al /Stk z Kanal 110x60 S-Dosen:	127 408	00	5	Stk			
988	UP-Schlaufdose 250x180x120 650°C m Deckel	155 190	30	1	Stk		(.....)	
	Total: J:232.3 Installations-Systeme						 (.....)	
	J:232.4 Haupt-/ Steigleitungen							
	J:232.41 UVE							
	Verteiler-Hobbyraum:							
989	Anschluss Zuleitung SK -5x6 *	109 701	00	1	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
990	Zuleitung SK /m -5x6 Rohrinstallation		109 501	00	5 m				
991	Zuleitung SK /m -5x6 in Trasse/Kanäle/Rohre		109 601	00	40 m				
	Total: J:232.41 UVE								
	Total: J:232.4 Haupt-/ Steigleitungen								
	J:232.5 Lichtinstallationen								
	Zuleitung:								
992	Zuleitung -3x2.5 m Abzweigdose -5m Decke UP/HD	*	117 300	00	1 Stk				
993	Zuleitung -3x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 500	00	1 Stk				
	Schaltstellen:								
994	Schalter m Steckdose -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 070	00	1 Stk				
	Steckdosen:								
995	Steckdose mehrfach -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 160	00	2 Stk				
	Inst.-/ Montage								
	Leuchten:								
996	M+A Pendelleuchte 3-4 Bef 3-4 Einzelseilaufhängungen	*	900 060	20	2 Stk				
997	Deckenlampenstelle -5m Leitung: Decke HD		117 200	00	1 Stk				
	Total: J:232.5 Lichtinstallationen								
	J:232.6 Kraftinstallationen								
	J:232.61 Steckdosen (Allg)								
	Hobbyraum (Allg):								
998	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke UP/HD Wand UP	*	122 001	00	1 Stk				
999	UP-Steckdose T23		995 111	48	-1 Stk				
1000	UP-Steckdose 3xT23		989 436	48	1 Stk				
1001	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 570	00	1 Stk				
	Total: J:232.61 Steckdosen (Allg)								
	Total: J:232.6 Kraftinstallationen								
	J:232.7 HLKS								
	J:232.71 Heizung								
	Bodenheizverteiler:								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1002	EB-Klemmleiste -6 Zonen EV 230 H/K PL 310x90x65	539 004	24	1	Stk			
1003	NAP-Schlaufdose hf 80x80x45 650°C m Nippel	2 524	20	1	Stk			
1004	Klemme 1L 4	157 010	100	3	Stk			
1005	Beschriftungsband -20 Z	8 911	24	1	Stk			
1006	Zuleitung -3x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 500	00	1	Stk			
1007	Kabel FE05 Cca hf 3x2.5	106 014	70	1	Stk			
1008	Kabel FE05 Cca hf 3x2.5	106 014	71	1	Stk			
1009	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2	405 854	024	1	Stk			
1010	Kabel Td 2x0.75	3 071	70	1	Stk			
1011	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 700	00	1	Stk			
1012	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2	405 854	100	1	Stk		(.....)	
	Messungen:							
1013	A+FK 1 Wasser-/Wärmezähler	109 920	00	1	Stk			
1014	Wasser-/Wärmemessungsleitung /m Rohrinstallation	102 200	00	5	m			
1015	Wasser-/Wärmemessungsleitung /m in Trasse/Kanäle/Rohre	103 200	00	1	m			
	Total: J:232.71 Heizung						 (.....)	
	J:232.72 Lüftung							
	Installation:							
	Bedienung KNX siehe unter BKP J:237.13							
1016	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke UP/HD Wand AP	121 001	00	1	Stk			
1017	Starkstrom-Ltg -3x2.5 /Stock UP/AP	116 425	00	1	Stk			
1018	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -10m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 701	00	1	Stk			
1019	Leerrohr -M25 Einzughilfe -5m Decke UP	122 980	00	1	Stk			
1020	Leerrohr -M25 Einzughilfe /Stock UP	122 904	00	1	Stk			
	Total: J:232.72 Lüftung							
	J:232.73 Kühlung							
	Allgemein:							
	Analog: J:232.72 Lüftung			1				

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Total: J:232.73 Kühlung							
	Total: J:232.7 HLKS						 (.....)	
	Total: J:232 Starkstrom-Installationen						 (.....)	
	J:233 Leuchten-/ Lampen							
	Hobbyraum:							
	Lieferungen-/ Montage je Zimmer							
	eine prov. Fassung während der							
	Bauzeit							
1021	Baustellenfassung *	238 690	00	2	Stk			
	Total: J:233 Leuchten-/ Lampen							
	J:236 Schwachstrom-Installationen							
	J:236.3 Multimedia							
	J:236.32 Erschliessung							
	Verteiler Hobbyraum:							
1022	Zuleitung MMV FTTH -40m Dose OTO 2xLC duplex 4 Fasern gespleisst Bezeichnungen Messungen o Rohrinstantion *	132 592	00	1	Stk			
1023	Zuleitung MMV FTTH /w 10m in Trasse/Kanäle/Rohre	132 496	00	1	Stk			
1024	OTDR-Messung FTTH /Faser eins 2 Wellenlängen Vorlauf Messprotokoll	103 980	09	4	Stk			
1025	MP für die ODTR Messungen bei 3 Wellenlängen Pauschal Netto P	10398001	00	4	Stk			P
1026	Leerrohr -M25 Einzughilfe -5m Decke UP	122 980	00	1	Stk			
1027	Leerrohr -M25 Einzughilfe /Stock UP	122 904	00	2	Stk			
	Total: J:236.32 Erschliessung							
	J:236.33 MMV							
	Verteiler Hobbyraum:							
1028	Multimedia-Verteilung EB in Mediafeld -4 Anschlussmodule RJ45 -4 Patchkabel 1 T+T-Dose o TV-Verteilung o Aktivkomponenten *	132 569	00	1	Stk			
1029	Ausbau Verteiler /w Multimediadose 1 Anschlussmodul RJ45							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1029	1 Patchkabel	132 597	00	-2	Stk			
1030	Patchkabel SM -3m LCAPC-LCAPC duplex hf	103 541	100	1	Stk			
	Total: J:236.33 MMV							
	J:236.34 Anschlussdosen							
	Installation:							
1031	Multimedia-Ltg Gr 1 1xRJ45/u + 1xLC Dose -Kat 6/FTTH	*	132 340	00	1 Stk			
1032	Multimedia-Ltg Gr 1 1xRJ45/u Dose -Kat 6	*	132 313	00	1 Stk			
	Total: J:236.34 Anschlussdosen							
	Total: J:236.3 Multimedia							
	J:236.5 Kommunikation							
	J:236.51 VGSA							
	Installation:							
1033	Inst Video-Innensprechstelle MFH UP-Sprechstelle Farbdisplay Anteil Steigzone Anteil Ruftaster Etagentaster	*	132 292	00	1 Stk			
1034	Kabel G51 Dca hf 4x2x0.8		102 524	60	10 m			
1035	Kabel G51 Dca hf 4x2x0.8		102 524	64	2 m			
1036	Minder-/ Mehrpreis VGSA - Fabrikat Koch AG mit Ausführung Cloud wie Typ-/ Artikel VTC42 gegenüberSteiger-Position 132292 Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal Anbindung Cloud:	P	PB001	00	1 St			P
1037	Fach-Spezialist		90 128	09	0.5 h			
	Total: J:236.51 VGSA							
	Total: J:236.5 Kommunikation							
	Total: J:236 Schwachstrom-Installationen							
	J:237 Gebäudeautomation							
	J:237.1 KNX							
	Allgemein:							
	Die Lieferungen-/ Programmierungen der KNX-Komponenten etc. erfolgt durch den Systemintegrator bauseits							
	J:237.11 UVE							

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1038	Verteiler Hobbyraum: Pauschalpreis für den Einbau und das Verdrahten der unten aufgeführten KNX Komponenten in der Unterverteilung. Pauschalpreis Netto	P	2371101	00	1	Stk			P
1039	REG-Spannungsversorgung Diagnose 640mA kurzschlussfest m Drossel SV/S 30.640.5.1	*	405 409	024	1	Stk		(.....)	
1040	Überspannungsschutz-Klemme US/E 1	*	405 515	024	1	Stk		(.....)	
1041	REG-Schaltnetzteil 24VDC 2.5A CP-D 24/2.5	*	405 502	024	1	Stk		(.....)	
1042	REG-IP-Router o Progr IPR/S 3.5.1	*	405 507	024	1	Stk		(.....)	
1043	REG-Bridge Gira F1 Kopplung 2 autarke KNX Systeme o Progr	*	405 491	024	1	Stk		(.....)	
1044	REG-Linien-/Bereichskoppler o Progr LK/S 4.3	*	405 403	024	1	Stk		(.....)	
1045	REG-Schnittstelle V2 KNX/Feller App o Progr 36141-00.REG	*	405 509	024	1	Stk		(.....)	
1046	REG-Binäreingang 16xKontaktabfrage Handbedienung Zustandsanzeige o Progr BE/S 16.20.3.2	*	405 496	024	1	Stk		(.....)	
1047	REG-Heizungsaktor m Regelung 6fach 24/230V Handbedienung Zustandsanzeige o Progr TYMS646R	*	405 862	024	1	Stk		(.....)	
Total: J:237.11 UVE								 (.....)	
J:237.12 Hauptkabel									
Verteiler Hobbyraum:									
1048	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m Decke UP/HD	*	145 470	00	1	Stk			
1049	MP Zuleitung KNX/Bus m Wanddose Wand UP		145 877	00	1	Stk			
1050	Zuleitung KNX/Bus /Stock UP		145 280	00	4	Stk			
1051	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -40m in Trasse/Kanäle/Rohre		145 715	00	1	Stk			
Total: J:237.12 Hauptkabel									
J:237.13 Schaltstellen									
Installation:									
1052	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m Decke UP/HD	*	145 470	00	1	Stk			
1053	UP-KNX-Glastaster II Smart 6fach Temperaturfühler o Progr	*	405 440	048	2	Stk			
1054	KNX-/Bus-Ltg EK Gr 1 -5m								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1054	o Apparat Decke UP/HD Wand UP/AP	145 750	00	1	Stk			
1055	w EK Gr 1 o Apparat	145 765	00	1	Stk			
	Total: J:237.13 Schaltstellen							
	Total: J:237.1 KNX						 (.....)	
	Total: J:237 Gebäudeautomation						 (.....)	
	J:239 Übriges							
	Allgemein:							
1056	MP Schallschutz Boden-Ltg -2.5 Zi-Whg Rohrpolster aufstehende Rohre	239 070	00	1	Stk			
1057	MP Schallschutz Decken-Ltg -2.5 Zi-Whg Rohre nur von oben	239 080	00	1	Stk			
	Höhenzuschlag:							
1058	Von den aufgeführten Installationen sind ca. 20% Höhenzuschlag berech- tigt ; für den Hobby-Raum C02.02 TE115/OG2 ; Pauschal	P PB034	00	1	St			P
	Holz-/ Elementbau:							
1059	Für Abklärungen-/ Besprechungen-/ Begehungen vor Ort etc. mit Fach- planer-/ Architekt-/ Bauleitung-/ Koor- dination mit Holz-/ Gips-/ Element- bauer etc. für den Hobby-RaumOG2 C02.02-TE115 ist vom Unternehmer ein Pauschalpreis einzusetzen-/ an- zugeben.	P PB035	00	1	St			P
1060	Für den MP "Lieferungen-/ Installatio- nen" von Spezial Einlasskästen-/ Roh- re etc. der Holz-/ Gips-/ Elemente-/ Betoneinlagen gegenüber den aufge- führten Positionen ist vom Unterneh- mer für den Hobby-Raum C02.02-TE115 OG2 ein Pauschalpreis anzugeben-/ einzusetzen.	P PB036	00	1	St			P
	Total: J:239 Übriges							
	Total: J:23 Hobbyraum (C02.02-TE115/OG2						 (.....)	
	K:23 Atelier (CEG.02-TE101/EG-ZG)							
	K:231 Starkstrom-Apparate							
	K:231.2 UVE							
	Atelier							
	(EG):							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1061	AP-Verteiler 2x4 1 Mediafeld m Steckdose mehrfach 1 Feld Starkstrom 4x12 Mod 4 FI-LS-Schalter LN 13/16A 30mA 1 FI-LS-Schalter 3LN 13/16A 30mA 2 LS-Schalter 3LN 13/16A 1 Hauptschalter 4P 25A Legende	*	109 842 00	1	Stk			
1062	Schrittschalter 16A 1S elektron KNX: Ausbauten der KNX-Komponenten siehe unter BKP K:237.11 Allgemein:	*	109 907 00	2	Stk			
1063	Rangierkanal Is -110x150 RK -0.5m Profilhalter Endplatten Ausschnitte Ganzer Verteiler gemäss Beschrieb geliefert-/ Betriebsfertig montiert auf Klemmen verdrahtet-/ beschriftet-/ ausgeprüft etc. Die Fertigung muss den örtlichen Werkvorschriften NIN/NIV entsprechen-/ in sauberem Zustand abgegeben werden. Anpassungen der Legenden-/ Schema etc. Pauschal ; Betriebsbereit ; Komplett Total: K:231.2 UVE Total: K:231 Starkstrom-Apparate K:232 Starkstrom-Installationen K:232.1 Erdung K:232.13 Innerer Blitzschutz Verteiler-Atelier (EG):		12 217 00	1	Stk			
1064	Blitz- + Überspannungsschutz 4L MFH	*	109 772 00	1	Stk		(.....)	
1065	REG-Überspannungsableiter 4-adrig erdpotenzialfrei TTC-6P-4-24DC-PT-I	*	808 637 24	1	Stk		(.....)	
1066	Überspannungsableiter Telekommunikation Zwischenstecker RJ45/Direktanschluss DT-TELE-RJ45	*	808 661 24	1	Stk		(.....)	
	Total: K:232.13 Innerer Blitzschutz						(.....)	
	Total: K:232.1 Erdung						(.....)	
	K:232.3 Installations-Systeme							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Inst.-Kanäle (EG):							
1067	Kanal Al elox 110x60 Formstücke/RA Ausschnitte	127 347	00	5 m				
1068	Trennwand Al /Stk z Kanal 110x60	127 408	00	5 Stk				
	Total: K:232.3 Installations-Systeme							
	K:232.4 Haupt-/ Steigleitungen							
	K:232.41 UVE							
	Atelier (EG):							
1069	Anschluss Zuleitung SK -5x6 *	109 701	00	1 Stk				
1070	Zuleitung SK /m -5x6 in Trasse/Kanäle/Rohre	109 601	00	45 m				
1071	Al-Rohr 32	155 003	20	2 m				
1072	Al-Bogen steckbar 32	125 049	24	1 Stk				
	Total: K:232.41 UVE							
	Total: K:232.4 Haupt-/ Steigleitungen							
	K:232.5 Lichtinstallationen							
	Atelier (EG):							
1073	Zuleitung -7x2.5 m Abzweigdose -5m Decke AP *	113 320	00	1 Stk				
1074	Zuleitung -7x2.5 /Stock AP	113 402	00	1 Stk				
1075	Zuleitung -7x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 520	00	1 Stk				
1076	GAP-Schalter/-Taster 1L *	247 650	20	1 Stk				
1077	GAP-Steckdose IP20 T23 *	623 660	20	1 Stk				
1078	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke AP Wand AP	123 111	00	1 Stk				
	Atelier (ZG):							
1079	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -5m Decke AP *	113 310	00	1 Stk				
1080	Zuleitung -5x2.5 /Stock AP	113 401	00	1 Stk				
1081	Zuleitung -5x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 510	00	1 Stk				
1082	Montagen-/ Anschluss von Pendel- Leuchte (mit Seil) abgehängt ca. 1.50m bis 3.50m inkl. Deckenaus- lass ; Design-Leuchte 1-fach Pen- del etc. ; pro Pendel-Leuchte Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal P	PB033	00	4 St				P

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1083	Lampenstelle vorbereiten m Steckklemmen	*	12 471	09	1	Stk			
1084	Abschlussrosette Ø 98x5		7 505	10	1	Stk			
1085	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke AP Wand AP		123 111	00	1	Stk			
	Total: K:232.5 Lichtinstallationen								
	K:232.6 Kraftinstallationen								
	K:232.61 Steckdosen (Allg)								
	Atelier (Allg)								
	(EG):								
1086	GAP-Steckdose IP20 T23	*	623 660	20	1	Stk			
1087	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m Decke AP Wand AP		123 101	00	1	Stk			
1088	Zuleitung -3x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 500	00	1	Stk			
1089	Mehrpreis für GAP/GUP Steckdose T23/3 gegenüber der aufgeführten Positionen 623660/623760 Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal	P	PB039	00	1	St			P
	Total: K:232.61 Steckdosen (Allg)								
	K:232.62 Beschattung								
	Storen-Beschattung								
	(EG):								
	Bedienung KNX siehe unter BKP K:237.13								
1090	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295	00	1	Stk			
1091	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -5m Decke AP	*	113 310	00	1	Stk			
1092	Zuleitung -5x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 510	00	1	Stk			
	Storen-Beschattung								
	(ZG):								
	Bedienung KNX siehe unter BKP K:237.13								
1093	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295	00	1	Stk			
1094	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -5m Decke AP	*	113 310	00	1	Stk			
1095	Zuleitung -5x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 510	00	1	Stk			
	Total: K:232.62 Beschattung								
	Total: K:232.6 Kraftinstallationen								
	K:232.7 HLKS								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	K:232.71 Heizung							
	Bodenheizverteiler							
	(EG):							
1096	EB-Klemmleiste -6 Zonen EV 230 H/K PL 310x90x65	539 004	24	1	Stk			
1097	NAP-Schlaufdose hf 80x80x45 650°C m Nippel	2 524	20	1	Stk			
1098	Klemme 1L 4	157 010	100	3	Stk			
1099	Beschriftungsband -20 Z	8 911	24	1	Stk			
1100	Zuleitung -3x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 500	00	1	Stk			
1101	Kabel FE05 Cca hf 3x2.5	106 014	70	1	Stk			
1102	Kabel FE05 Cca hf 3x2.5	106 014	71	1	Stk			
1103	Al-Rohr 25	155 002	20	1	m			
1104	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	1	Stk			
1105	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2	405 854	024	1	Stk			
1106	Kabel Td 2x0.75	3 071	70	1	Stk			
1107	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 700	00	1	Stk			
1108	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2	405 854	100	1	Stk		(.....)	
1109	Al-Rohr 25	155 002	20	1	m			
1110	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	1	Stk			
	Total: K:232.71 Heizung						 (.....)	
	K:232.72 Lüftung							
	Atelier							
	(ZG):							
	Bedienung KNX siehe unter BKP K:237.13							
1111	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke AP Wand AP	120 001	00	2	Stk			
1112	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 571	00	2	Stk			
1113	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 703	00	2	Stk			
1114	Al-Rohr 25	155 002	20	6	m			
1115	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	2	Stk			
	Total: K:232.72 Lüftung							
	K:232.73 Kühlung							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Atelier (ZG): Bedienung KNX siehe unter BKP K:237.13							
1116	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke UP/HD Wand UP	* 122 001	00	1	Stk			
1117	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 571	00	1	Stk			
1118	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	* 145 703	00	1	Stk			
1119	Al-Rohr 25	155 002	20	3	m			
1120	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	1	Stk			
	Total: K:232.73 Kühlung							
	Total: K:232.7 HLKS						 (.....)	
	Total: K:232 Starkstrom-Installationen						 (.....)	
	K:233 Leuchten-/ Lampen							
	Atelier (ZG): Lieferungen-/ Montage je Raum eine prov. Fassung während der Bauzeit							
1121	Baustellenfassung	* 238 690	00	1	Stk			
	Total: K:233 Leuchten-/ Lampen							
	K:236 Schwachstrom-Installationen							
	K:236.4 UKV							
	K:236.42 Erschliessung							
	Verteiler Atelier (EG):							
1122	Zuleitung MMV FTTH -50m Dose OTO 2xLC duplex 4 Fasern gespleisst Bezeichnungen Messungen o Rohrinstallation	* 132 593	00	1	Stk			
1123	OTDR-Messung FTTH /Faser eins 2 Wellenlängen Vorlauf Messprotokoll	103 980	09	4	Stk			
1124	MP für die ODTR Messungen bei 3 Wellenlängen Pauschal Netto	P 10398001	00	4	Stk			P
1125	Al-Rohr 25	155 002	20	3	m			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1126	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	1	Stk			
	Total: K:236.42 Erschliessung							
	K:236.43 Verteiler							
	Atelier							
	(EG):							
1127	Multimedia-Verteilung EB in Mediafeld -4 Anschlussmodule RJ45 -4 Patchkabel 1 T+T-Dose o TV-Verteilung o Aktivkomponenten	* 132 569	00	1	Stk			
1128	Ausbau Verteiler /w Multimediodose 1 Anschlussmodul RJ45 1 Patchkabel	132 597	00	-2	Stk			
1129	Patchkabel SM -3m LCAPC-LCAPC duplex hf	103 541	100	1	Stk			
	Total: K:236.43 Verteiler							
	K:236.44 Anschlussdosen							
	Atelier							
	(EG):							
1130	UKV-Ltg m Dose RJ45/s Kat 6A -10m Bezeichnungen Messung o Rohrinstallation	* 150 300	00	1	Stk			
1131	UKV-Ltg m Dose RJ45/s Kat 6A -20m Bezeichnungen Messung o Rohrinstallation	* 150 301	00	1	Stk			
1132	AP-Leerrohr -M25 nass -5m	142 380	00	1	Stk			
1133	AP-Leerrohr -M25 nass -10m	142 382	00	1	Stk			
	Total: K:236.44 Anschlussdosen							
	Total: K:236.4 UKV							
	K:236.5 Kommunikation							
	K:236.51 VGSA							
	Atelier							
	(EG):							
1134	Inst Video-Innensprechstelle MFH AP-Sprechstelle Farbdisplay Anteil Steigzone Anteil Ruftaster Etagentaster	* 132 291	00	1	Stk			
1135	Kabel G51 Dca hf 4x2x0.8	102 524	60	25	m			
1136	Kabel G51 Dca hf 4x2x0.8	102 524	64	15	m			
1137	Al-Rohr 25	155 002	20	5	m			
1138	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	1	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1139	Mehrpriis VGSA - Fabrikat Koch AG mit Ausführung Cloud wie Typ-/ Ar- tikel VTC42 gegenüber Steiger-Posi- tion 132291/132293 inkl. Aluminium AP-Rahmen Gr. I-I Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal	P	PB030	00	1	St			P
	Anbindung Cloud:								
1140	Fach-Spezialist		90 128	09	0.5	h			
	Total: K:236.51 VGSA								
	Total: K:236.5 Kommunikation								
	Total: K:236 Schwachstrom-Installationen								
	K:237 Gebäudeautomation								
	K:237.1 KNX								
	Allgemein:								
	Die Lieferungen-/ Programmierungen der KNX-Komponenten etc. erfolgt durch den Systemintegrator bauseits								
	K:237.11 UVE								
	Verteiler Atelier (EG):								
1141	Pauschalpreis für den Einbau und das Verdrahten der unten aufgeführten KNX Komponenten in der Unterverteilung. Pauschalpreis Netto	P	2371101	00	1	Stk			P
1142	REG-Spannungsversorgung Diagnose 640mA kurzschlussfest m Drossel SV/S 30.640.5.1	*	405 409	024	1	Stk		(.....)	
1143	Überspannungsschutz-Klemme US/E 1	*	405 515	024	1	Stk		(.....)	
1144	REG-Schaltnetzteil 24VDC 2.5A CP-D 24/2.5	*	405 502	024	1	Stk		(.....)	
1145	REG-IP-Router o Progr IPR/S 3.5.1	*	405 507	024	1	Stk		(.....)	
1146	REG-Bridge Gira F1 Kopplung 2 autarke KNX Systeme o Progr	*	405 491	024	1	Stk		(.....)	
1147	REG-Linien-/Bereichskoppler o Progr LK/S 4.3	*	405 403	024	1	Stk		(.....)	
1148	REG-Jalousisteuerbaustein o Progr JSB/S 1.1	*	405 510	024	1	Stk		(.....)	
1149	REG-Schnittstelle V2 KNX/Feller App o Progr 36141-00.REG	*	405 509	024	1	Stk		(.....)	
1150	REG-Binäreingang 16xKontaktabfrage Handbedienung Zustandsanzeige o Progr BE/S 16.20.3.2	*	405 496	024	1	Stk		(.....)	

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1151	REG-Heizungsaktor m Regelung 6fach 24/230V Handbedienung Zustandsanzeige o Progr TYMS646R *	405 862 024		1	Stk		(.....)	
1152	REG-Jalousieaktor 9x2.5A 230V Lokal- + Gruppenbedienung Handbedienung 2/3 Endschalter o Progr JAX-9 *	405 467 024		1	Stk		(.....)	
Total: K:237.11 UVE							 (.....)	
K:237.12 Hauptkabel								
Verteiler Atelier (EG):								
1153	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m Decke AP *	145 070 00		1	Stk			
1154	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -40m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 715 00		1	Stk			
Total: K:237.12 Hauptkabel								
K:237.13 Schaltstellen								
Atelier (EG):								
1155	UP-KNX-Bedienelement 6fach CO2-/Feuchtefühler o Progr tenton *	405 431 048		2	Stk			
1156	UP-KNX-Taster 2 Tasten 2fach-Bedienung Papiereinlage Temperaturfühler o Progr *	323 301 048		2	Stk			
1157	NAP-Gehäuse-Unterteil Gr 1 Dichtung	4 705 20		4	Stk			
1158	NAP-Zwischenrahmen H=33	377 029 24		4	Stk			
1159	Kabelverschraubung Ms 20	3 820 53		4	Stk			
1160	M Gegenmutter/Verschlusszapfen -75	3 794 09		4	Stk			
1161	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 713 00		1	Stk			
1162	Al-Rohr 25	155 002 20		5	m			
1163	Al-Bogen steckbar 25	125 048 24		1	Stk			
Total: K:237.13 Schaltstellen								
Total: K:237.1 KNX							 (.....)	
Total: K:237 Gebäudeautomation							 (.....)	
K:239 Übriges								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Allgemein:							
1164	MP Schallschutz Boden-Ltg -2.5 Zi-Whg Rohrpolster aufstehende Rohre	239 070	00	1	Stk			
1165	MP Schallschutz Decken-Ltg -2.5 Zi-Whg Rohre nur von oben	239 080	00	1	Stk			
	Höhenzuschlag:							
1166	Von den aufgeführten Installationen sind ca. 20% Höhenzuschlag berech- tigt ; für den Atelier-Raum CEG.02 TE101/EG-ZG ; Pauschal	P PB037	00	1	St			P
	GAP-/ GUP:							
1167	Für den Mehrpreis der Installationen in Ausführung GAP/GUP gegenüber in dieser BKP K:23 aufgeführten Posi- tionen (wenn nicht schon so ausge- schrieben und im Handel erhältlich) für diesen Atelier-Raum CEG.02 TE101/EG-ZG ist vom Unternehmer ein Pauschalpreis anzugeben/-ein- zusetzen.	P PB038	00	1	St			P
	Total: K:239 Übriges							
	Total: K:23 Atelier (CEG.02-TE101/EG-ZG)						 (.....)	
	L:23 Weitere							
	Allgemein:							
	Analog: I:23 Hobbyraum (CEG.06-TE106/EG-ZG)			4				
	Analog: J:23 Hobbyraum (C02.02-TE115/OG2			1				
	Analog: K:23 Atelier (CEG.02-TE101/EG-ZG)			2				
	Rekapitulation							
	Total: L:23 Weitere						 (.....)	
	M:23 Gewerbe (DEG.02-TE103/EG-ZG)							
	M:231 Starkstrom-Apparate							
	M:231.2 UVE							
	Verteiler Gewerbe							
	(EG):							
1168	Normverteiler 5 DIN-Reihen/190 Mod Abdeckungen Is hf 755x1070x97 Al	822 177	20	1	Stk			
1169	Transportteilung AP-Normverteiler	822 201	100	1	Stk			
1170	Schematasche Is 350x195x30	168 039	20	1	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1171	REG-Lasttrennschalter 0/4L 80A *	550 404	24	1	Stk			
1172	Klemmenabdeckung 4L 63-100A Ein-/Ausgang	550 409	24	1	Stk			
1173	REG-Überspannungsableiter Typ 2 TN-S 4L Fernmeldekontakt VAL-SEC-T2-3S-350-FM *	808 581	24	1	Stk			
1174	Stecksocket-System 3LNPE /m Steck- + Zusatzsocket o Endstücke Stromschienen 3LNPE 125A	809 002	24	1	m			
1175	Stecksocket-System 3LNPE + 2L /m Steck- + Zusatzsocket o Endstücke Stromschienen 3LNPE 125A Hilfsstromschienen 2L 40A	809 042	24	1	m			
1176	Einspeiseblock 160A 3LN + 2L Stecksocket-System 125A *	809 008	24	1	Stk			
1177	Endstück Stecksocket-System	809 003	24	1	Stk			
1178	FI-LS-Schalter C 10kA LN 13/16A 30mA Stecksocket-System	5 833	24	7	Stk			
1179	FI-LS-Schalter C 10kA 3LN 13/16A 30mA Stecksocket-System	809 250	24	3	Stk			
1180	LS-Schalter C 10kA 1P 13/16A Stecksocket-System	809 101	24	2	Stk			
1181	LS-Schalter C 10kA 3P 13/16A Stecksocket-System	809 121	24	2	Stk			
1182	Neutralleitertrenner 63A 1 Mod Stecksocket-System KNX: Ausbauten der KNX-Komponenten siehe unter BKP M:237.11 Allgemein:	809 129	24	4	Stk			
1183	Rangierkanal Is -190x230 RK -1m Profilhalter Endplatten Ausschnitte	12 222	00	1	Stk			
	Ganzer Verteiler gemäss Beschrieb geliefert-/ Betriebsfertig montiert auf Klemmen verdrahtet-/ beschriftet-/ ausgeprüft etc. Die Fertigung muss den örtlichen Werkvorschriften NIN/NIV entsprechen-/ in sauberem Zustand abgegeben werden. Anpassungen der Legenden-/ Schema etc. Pauschal ; Betriebsbereit ; Komplett							
	Total: M:231.2 UVE							
	Total: M:231 Starkstrom-Apparate							
	M:232 Starkstrom-Installationen							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	M:232.1 Erdung							
	M:232.13 Innerer Blitzschutz							
	Verteiler Gewerbe (EG):							
1184	Blitz- + Überspannungsschutz 4L MFH *	109 772	00	1	Stk		(.....)	
1185	REG-Überspannungsableiter 4-adrig erdpotenzialfrei TTC-6P-4-24DC-PT-I *	808 637	24	1	Stk		(.....)	
1186	Überspannungsableiter Telekommunikation Zwischenstecker RJ45/Direktanschluss DT-TELE-RJ45 *	808 661	24	1	Stk		(.....)	
	Total: M:232.13 Innerer Blitzschutz						(.....)	
	Total: M:232.1 Erdung						(.....)	
	M:232.3 Installations-Systeme							
	Steigzone (EG/ZG):							
1187	Steigzone Multibahn s-verz -300x60 Wandbügel Zubehör, wie Verbinder etc	1 656	00	10	m			
1188	MP Steigzone H=110 Multibahn s-verz -300/600 Zubehör, wie Verbinder etc	1 663	00	10	m			
1189	Deckel Steigzone Multibahn s-verz -300 m Klammer Inst.-Kanäle (EG):	151 724	00	10	m			
1190	Kanal Al elox 57x41 Formstücke/RA Ausschnitte	127 346	00	10	m			
1191	Trennwand Al /Stk z Kanal 57x41	127 407	00	10	Stk			
	Total: M:232.3 Installations-Systeme							
	M:232.4 Haupt-/ Steigleitungen							
	M:232.41 UVE							
	Verteiler Gewerbe (EG):							
1192	Anschluss Zuleitung SK 5x25 *	109 706	00	1	Stk			
1193	Zuleitung SK /m 5x25 in Trasse/Kanäle/Rohre	109 606	00	35	m			
1194	Al-Rohr 40	155 004	20	1	m			
1195	Al-Bogen steckbar 40	125 050	24	1	Stk			
	Total: M:232.41 UVE							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Total: M:232.4 Haupt-/ Steigleitungen							
	M:232.5 Lichtinstallationen							
	Gewerbe Allgemein (EG):							
1196	GAP-Steckdose IP20 T23 *	623 660	20	1	Stk			
1197	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m Decke AP Wand AP	123 101	00	1	Stk			
1198	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 570	00	1	Stk			
	Gewerbe Küche (EG):							
	Bedienung KNX siehe unter BKP M:237.13							
1199	Schalter/Taster -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP *	117 050	00	1	Stk			
1200	Steckdose mehrfach in Schaltstelle Wand UP *	112 006	00	1	Stk			
1201	Steckdose mehrfach -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP *	117 160	00	1	Stk			
1202	Zuleitung -3x2.5 m Abzweigdose -5m Decke AP *	113 300	00	1	Stk			
	Lieferungen-/ Montagen Oberbauleuchten erfolgt durch den Küchenbauer Bauseits:							
1203	Steckdose mehrfach -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP *	117 160	00	1	Stk			
	Gewerbe (ZG):							
1204	Zuleitung -7x2.5 m Abzweigdose -10m in Trasse/Kanäle/Rohre *	116 321	00	1	Stk			
1205	M+A AP-Stromschiene o Leuchten /m angebaut/gependelt kompl zusammengestellt *	13 189	20	15	m			
1206	M+A Stromschienen-Strahler m Adapter *	7 504	24	6	Stk			
1207	Lampenstelle vorbereiten m Steckklemmen *	12 471	09	3	Stk			
1208	Abschlussrosette Ø 98x5	7 505	10	3	Stk			
1209	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke AP Wand AP	123 111	00	3	Stk			
	Total: M:232.5 Lichtinstallationen							
	M:232.6 Kraftinstallationen							
	M:232.61 Steckdosen (Allg)							

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Gewerbe (Allgemein) (EG):								
1210	GAP-Steckdose IP20 T23	*	623 660	20	5	Stk			
1211	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m Decke AP Wand AP		123 101	00	1	Stk			
1212	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 571	00	4	Stk			
1213	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	116 313	00	2	Stk			
1214	Mehrpreis für GAP/GUP Steckdose T23/3 gegenüber der aufgeführten Positionen 623660/623760 Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal	P	PB039	00	4	St			P
	Gewerbe Küche (EG):								
1215	A+FK Haushaltgerät steckerfertig		115 200	71	1	Stk			
1216	GUP-Steckdose IP20 T23	*	623 760	48	1	Stk			
1217	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke UP/HD Wand UP	*	122 001	00	1	Stk			
1218	UP-Steckdose T23		995 111	48	-1	Stk			
1219	Zuleitung -3x2.5 m Abzweigdose -5m Decke AP	*	113 300	00	1	Stk			
	Total: M:232.61 Steckdosen (Allg)								
	M:232.62 Beschattung								
	Beschattung (EG):								
	Bedienung KNX siehe unter BKP M:237.13								
1220	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295	00	4	Stk			
1221	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -10m Decke AP	*	113 311	00	4	Stk			
1222	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -30m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 583	00	4	Stk			
	Beschattung (ZG):								
	Bedienung KNX siehe unter BKP M:237.13								
1223	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295	00	4	Stk			
1224	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -5m Decke AP	*	113 310	00	4	Stk			
1225	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -30m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 583	00	4	Stk			
	Total: M:232.62 Beschattung								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Total: M:232.6 Kraftinstallationen							
	M:232.7 HLKS							
	M:232.71 Heizung							
	Bodenheizverteiler (EG):							
1226	EB-Klemmleiste -6 Zonen EV 230 H/K PL 310x90x65	539 004	24	1	Stk			
1227	NAP-Schlaufdose hf 80x80x45 650°C m Nippel	2 524	20	1	Stk			
1228	Klemme 1L 4	157 010	100	3	Stk			
1229	Beschriftungsband -20 Z	8 911	24	1	Stk			
1230	Zuleitung -3x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 500	00	1	Stk			
1231	Kabel FE05 Cca hf 3x2.5	106 014	70	1	Stk			
1232	Kabel FE05 Cca hf 3x2.5	106 014	71	1	Stk			
1233	Al-Rohr 25	155 002	20	1	m			
1234	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	1	Stk			
1235	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2	405 854	024	2	Stk			
1236	Kabel Td 2x0.75	3 071	70	2	Stk			
1237	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 700	00	1	Stk			
1238	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2	405 854	100	2	Stk		(.....)	
1239	Al-Rohr 25	155 002	20	1	m			
1240	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	1	Stk			
	Messungen (EG):							
1241	A+FK 1 Wasser-/Wärmezähler	109 920	00	1	Stk			
1242	Wasser-/Wärmemessungsleitung /m in Trasse/Kanäle/Rohre	103 200	00	5	m			
1243	Al-Rohr 25	155 002	20	3	m			
1244	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	1	Stk			
	Total: M:232.71 Heizung						 (.....)	
	M:232.72 Lüftung							
	Gewerbe (EG):							
	Bedienung KNX siehe unter BKP M:237.13							
1245	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m							

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1245	Schalter/Steckdose Decke AP Wand AP	*	120 001	00	1	Stk			
1246	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 571	00	1	Stk			
1247	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	145 703	00	1	Stk			
1248	Al-Rohr 25		155 002	20	3	m			
1249	Al-Bogen steckbar 25		125 048	24	1	Stk			
Total: M:232.72 Lüftung									
M:232.73 Kühlung									
Gewerbe									
(ZG):									
Bedienung KNX siehe unter									
BKP M:237.13									
1250	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke AP Wand AP	*	120 001	00	1	Stk			
1251	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 571	00	1	Stk			
1252	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	145 703	00	1	Stk			
1253	Al-Rohr 25		155 002	20	5	m			
1254	Al-Bogen steckbar 25		125 048	24	1	Stk			
Total: M:232.73 Kühlung									
Total: M:232.7 HLKS								 (.....)	
Total: M:232 Starkstrom-Installationen								 (.....)	
M:233 Leuchten-/ Lampen									
Gewerbe									
(EG-ZG):									
Lieferungen-/ Montage je Raum									
eine prov. Fassung während der									
Bauzeit									
1255	Baustellenfassung	*	238 690	00	3	Stk			
Total: M:233 Leuchten-/ Lampen									
M:236 Schwachstrom-Installationen									
M:236.4 UKV									
M:236.42 Erschliessung									

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Verteiler Gewerbe (EG):							
1256	Zuleitung MMV FTTH -60m Dose OTO 2xLC duplex 4 Fasern gespleisst Bezeichnungen Messungen o Rohrinstitution	*	132 594 00	1	Stk			
1257	Zuleitung MMV FTTH /w 10m in Trasse/Kanäle/Rohre		132 496 00	5	Stk			
1258	OTDR-Messung FTTH /Faser eins 2 Wellenlängen Vorlauf Messprotokoll		103 980 09	4	Stk			
1259	MP für die ODTR Messungen bei 3 Wellenlängen Pauschal Netto	P	10398001 00	4	Stk			P
1260	Al-Rohr 25		155 002 20	3	m			
1261	Al-Bogen steckbar 25		125 048 24	1	Stk			
	Total: M:236.42 Erschliessung							
	M:236.43 Verteiler							
	Verteiler Gewerbe (EG):							
1262	19"-Multimedia-Verteiler 9HE -8 Anschlussmodule RJ45 -6 Patchkabel 1 T+T-Verteilung 10xRJ45 1 T+T-Dose 1 Steckdose mehrfach 1 Tablar 1 Kabelführungsplatte o TV-Verteilung Aktivkomponenten	*	132 580 00	1	Stk			
1263	Patchkabel SM -3m LCAPC-LCAPC duplex hf		103 541 100	1	Stk			
	Total: M:236.43 Verteiler							
	M:236.44 Anschlussdosen							
	Gewerbe (EG/ZG):							
1264	UKV-Ltg m Dose RJ45/s Kat 6A -10m Bezeichnungen Messung o Rohrinstitution	*	150 300 00	1	Stk			
1265	UKV-Ltg m Dose RJ45/s Kat 6A -20m Bezeichnungen Messung o Rohrinstitution	*	150 301 00	2	Stk			
1266	UKV-Ltg m Dose RJ45/s Kat 6A -30m Bezeichnungen Messung o Rohrinstitution	*	150 302 00	2	Stk			
1267	Multimedia-Ltg Gr 1 1xRJ45/u + 1xLC Dose -Kat 6/FTTH	*	132 340 00	1	Stk			
1268	AP-Leerrohr -M25 nass -5m		142 380 00	2	Stk			
1269	AP-Leerrohr -M25 nass -10m		142 382 00	2	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Total: M:236.44 Anschlussdosen							
	Total: M:236.4 UKV							
	M:236.5 Kommunikation							
	M:236.51 VGSA							
	Gewerbe							
	(EG):							
1270	Inst Video-Innensprechstelle MFH AP-Sprechstelle Farbdisplay Anteil Steigzone Anteil Ruftaster Etagentaster	*	132 291 00	1	Stk			
1271	Kabel G51 Dca hf 4x2x0.8		102 524 60	25	m			
1272	Kabel G51 Dca hf 4x2x0.8		102 524 64	10	m			
1273	Al-Rohr 25		155 002 20	10	m			
1274	Al-Bogen steckbar 25		125 048 24	1	Stk			
1275	Mehrpreis VGSA - Fabrikat Koch AG mit Ausführung Cloud wie Typ-/ Ar- tikel VTC42 gegenüber Steiger-Posi- tion 132291/132293 inkl. Aluminium AP-Rahmen Gr. I-I Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal	P	PB030 00	1	St			P
	Anbindung Cloud:							
1276	Fach-Spezialist		90 128 09	0.5	h			
	Total: M:236.51 VGSA							
	Total: M:236.5 Kommunikation							
	Total: M:236 Schwachstrom-Installationen							
	M:237 Gebäudeautomation							
	M:237.1 KNX							
	Allgemein:							
	Die Lieferungen-/ Programmierungen der KNX-Komponenten etc. erfolgt durch den Systemintegrator bauseits							
	M:237.11 UVE							
	Verteiler Gewerbe							
	(EG):							
1277	Pauschalpreis für den Einbau und das Verdrahten der unten aufgeführten KNX Komponenten in der Unterverteilung. Pauschalpreis Netto	P	2371101 00	1	Stk			P
1278	REG-Spannungsversorgung Diagnose 640mA							

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1278	kurzschlussfest m Drossel SV/S 30.640.5.1	*	405 409 024		1	Stk		(.....)	
1279	Überspannungsschutz-Klemme US/E 1	*	405 515 024		1	Stk		(.....)	
1280	REG-Schaltnetzteil 24VDC 2.5A CP-D 24/2.5	*	405 502 024		1	Stk		(.....)	
1281	REG-IP-Router o Progr IPR/S 3.5.1	*	405 507 024		1	Stk		(.....)	
1282	REG-Bridge Gira F1 Kopplung 2 autarke KNX Systeme o Progr	*	405 491 024		1	Stk		(.....)	
1283	REG-Linien-/Bereichskoppler o Progr LK/S 4.3	*	405 403 024		1	Stk		(.....)	
1284	REG-Jalousiesteuerbaustein o Progr JSB/S 1.1	*	405 510 024		1	Stk		(.....)	
1285	REG-Schnittstelle V2 KNX/Feller App o Progr 36141-00.REG	*	405 509 024		1	Stk		(.....)	
1286	REG-Binäreingang 16xKontaktabfrage Handbedienung Zustandsanzeige o Progr BE/S 16.20.3.2	*	405 496 024		1	Stk		(.....)	
1287	REG-Heizungsaktor m Regelung 6fach 24/230V Handbedienung Zustandsanzeige o Progr TYMS646R	*	405 862 024		1	Stk		(.....)	
1288	REG-Jalousieaktor 9x2.5A 230V Lokal- + Gruppenbedienung Handbedienung 2/3 Endschalter o Progr JAX-9	*	405 467 024		1	Stk		(.....)	
1289	REG-Gateway DALI 1x64 TN o Progr DG/S 1.64.1.1	*	405 572 024		1	Stk		(.....)	
Total: M:237.11 UVE								 (.....)	
M:237.12 Hauptkabel									
Verteiler Gewerbe (EG):									
1290	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m Decke AP	*	145 070 00		1	Stk			
1291	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -30m in Trasse/Kanäle/Rohre		145 714 00		1	Stk			
Total: M:237.12 Hauptkabel									
M:237.13 Schaltstellen									
Gewerbe (EG):									
1292	UP-KNX-Bedienelement 6fach CO2-/Feuchtfühler o Progr tenton	*	405 431 048		1	Stk			
1293	UP-KNX-Taster 2 Tasten 2fach-Bedienung Papiereinlage Temperaturfühler								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1293	o Progr	*	323 301 048	1	Stk			
1294	UP-KNX-Taster LED 4 Tasten 2fach-Bedienung Papiereinlage Temperaturfühler o Progr	*	323 313 48	2	Stk			
1295	NAP-Gehäuse-Unterteil Gr 1 Dichtung		4 705 20	4	Stk			
1296	NAP-Zwischenrahmen H=33		377 029 24	4	Stk			
1297	Kabelverschraubung Ms 20		3 820 53	4	Stk			
1298	M Gegenmutter/Verschlusszapfen -75		3 794 09	4	Stk			
1299	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -10m in Trasse/Kanäle/Rohre		145 711 00	1	Stk			
1300	Al-Rohr 25		155 002 20	5	m			
1301	Al-Bogen steckbar 25		125 048 24	1	Stk			
	Gewerbe (ZG):							
1302	UP-Lichtfühler z Lichtregler LF/U 2.1	*	405 451 048	2	Stk			
1303	NAP-Gehäuse-Unterteil Gr 1 Dichtung		4 705 20	2	Stk			
1304	NAP-Zwischenrahmen H=33		377 029 24	2	Stk			
1305	Kabelverschraubung Ms 20		3 820 53	2	Stk			
1306	M Gegenmutter/Verschlusszapfen -75		3 794 09	2	Stk			
1307	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	145 703 00	1	Stk			
1308	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre		145 713 00	1	Stk			
1309	Al-Rohr 25		155 002 20	5	m			
1310	Al-Bogen steckbar 25		125 048 24	2	Stk			
	Total: M:237.13 Schaltstellen							
	Total: M:237.1 KNX						(.....)	
	Total: M:237 Gebäudeautomation						(.....)	
	M:239 Übriges							
	Allgemein:							
1311	MP Schallschutz Boden-Ltg -2.5 Zi-Whg Rohrpolster aufstehende Rohre		239 070 00	1	Stk			
1312	MP Schallschutz Decken-Ltg -2.5 Zi-Whg Rohre nur von oben		239 080 00	1	Stk			
	Höhenzuschlag:							
1313	Von den aufgeführten Installationen sind ca. 20% Höhenzuschlag berech- tigt ; für den Gewerbe-Raum DEG.02							

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1313	TE103/EG-ZG ; Pauschal	P	PB046	00	1	St			P
	GAP-/ GUP:								
1314	Für den Mehrpreis der Installationen in Ausführung GAP/GUP gegenüber in dieser BKP M:23 aufgeführten Positionen (wenn nicht schon so ausgeschrieben und im Handel erhältlich) für diesen Gewerbe-Raum DEG.02 TE103/EG-ZG ist vom Unternehmer ein Pauschalpreis anzugeben-/einsetzen.	P	PB047	00	1	St			P
	Total: M:239 Übriges								
	Total: M:23 Gewerbe (DEG.02-TE103/EG-ZG)							 (.....)	
	N:23 Gewerbe (CEG.09-TE109/EG-ZG)								
	N:231 Starkstrom-Apparate								
	N:231.2 UVE								
	Verteiler Gewerbe (EG):								
1315	Normverteiler 5 DIN-Reihen/190 Mod Abdeckungen Is hf 755x1070x97 Al		822 177	20	1	Stk			
1316	Transportteilung AP-Normverteiler		822 201	100	1	Stk			
1317	Schematasche Is 350x195x30		168 039	20	1	Stk			
1318	REG-Lasttrennschalter 0/4L 80A	*	550 404	24	1	Stk			
1319	Klemmenabdeckung 4L 63-100A Ein-/Ausgang		550 409	24	1	Stk			
1320	REG-Überspannungsableiter Typ 2 TN-S 4L Fernmeldekontakt VAL-SEC-T2-3S-350-FM	*	808 581	24	1	Stk			
1321	Stecksocket-System 3LNPE /m Steck- + Zusatzsocket o Endstücke Stromschienen 3LNPE 125A		809 002	24	1	m			
1322	Stecksocket-System 3LNPE + 2L /m Steck- + Zusatzsocket o Endstücke Stromschienen 3LNPE 125A Hilfsstromschienen 2L 40A		809 042	24	1	m			
1323	Einspeiseblock 160A 3LN + 2L Stecksocket-System 125A	*	809 008	24	1	Stk			
1324	Endstück Stecksocket-System		809 003	24	1	Stk			
1325	FI-LS-Schalter C 10kA LN 13/16A 30mA Stecksocket-System		5 833	24	7	Stk			
1326	FI-LS-Schalter C 10kA 3LN 13/16A 30mA Stecksocket-System		809 250	24	7	Stk			
1327	LS-Schalter C 10kA 1P 13/16A Stecksocket-System		809 101	24	2	Stk			
1328	LS-Schalter C 10kA 3P 13/16A								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1328	Stecksocket-System	809 121	24	2	Stk			
1329	Neutralleitertrenner 63A 1 Mod Stecksocket-System	809 129	24	4	Stk			
	KNX: Ausbauten der KNX-Komponenten siehe unter BKP N:237.11 Allgemein:							
1330	Rangierkanal Is -190x230 RK -1m Profilhalter Endplatten Ausschnitte	12 222	00	1	Stk			
	Ganzer Verteiler gemäss Beschrieb geliefert-/ Betriebsfertig montiert auf Klemmen verdrahtet-/ beschriftet-/ ausgeprüft etc. Die Fertigung muss den örtlichen Werkvorschriften NIN/NIV entsprechen-/ in sauberem Zustand abgegeben werden. Anpassungen der Legenden-/ Schema etc. Pauschal ; Betriebsbereit ; Komplett							
	Total: N:231.2 UVE							
	Total: N:231 Starkstrom-Apparate							
	N:232 Starkstrom-Installationen							
	N:232.1 Erdung							
	N:232.13 Innerer Blitzschutz							
	Verteiler Gewerbe (EG):							
1331	Blitz- + Überspannungsschutz 4L MFH *	109 772	00	1	Stk		(.....)	
1332	REG-Überspannungsableiter 4-adrig erdpotenzialfrei TTC-6P-4-24DC-PT-I *	808 637	24	1	Stk		(.....)	
1333	Überspannungsableiter Telekommunikation Zwischenstecker RJ45/Direktanschluss DT-TELE-RJ45 *	808 661	24	1	Stk		(.....)	
	Total: N:232.13 Innerer Blitzschutz						(.....)	
	Total: N:232.1 Erdung						(.....)	
	N:232.3 Installations-Systeme							
	Steigzone (EG/ZG):							
1334	Steigzone Multibahn s-verz -300x60 Wandbügel Zubehör, wie Verbinder etc	1 656	00	5	m			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1335	MP Steigzone H=110 Multibahn s-verz -300/600 Zubehör, wie Verbinder etc	1 663	00	5	m			
1336	Deckel Steigzone Multibahn s-verz -300 m Klammer Inst.-Kanäle (EG):	151 724	00	5	m			
1337	Kanal Al elox 57x41 Formstücke/RA Ausschnitte	127 346	00	40	m			
1338	Trennwand Al /Stk z Kanal 57x41	127 407	00	40	Stk			
Total: N:232.3 Installations-Systeme								
N:232.4 Haupt-/ Steigleitungen								
N:232.41 UVE								
Verteiler Gewerbe (EG):								
1339	Anschluss Zuleitung SK 5x25 *	109 706	00	1	Stk			
1340	Zuleitung SK /m 5x25 in Trasse/Kanäle/Rohre	109 606	00	80	m			
1341	Al-Rohr 40	155 004	20	1	m			
1342	Al-Bogen steckbar 40	125 050	24	1	Stk			
Total: N:232.41 UVE								
Total: N:232.4 Haupt-/ Steigleitungen								
N:232.5 Lichtinstallationen								
Gewerbe Allgemein-/ Lager (EG): Bedienung KNX siehe unter BKP N:237.13								
1343	Zuleitung -7x2.5 m Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre *	116 320	00	1	Stk			
1344	M+A Lichtleiste 2 Seil-/Rohr-/Kettenaufhängungen *	900 055	20	2	Stk			
1345	M+A AP-Stromschiene o Leuchten /m angebaut/gependelt kompl zusammengestellt *	13 189	20	7	m			
1346	M+A Stromschienen-Strahler m Adapter *	7 504	24	3	Stk			
1347	Lampenstelle vorbereiten m Steckklemmen *	12 471	09	3	Stk			
1348	Abschlussrosette Ø 98x5	7 505	10	3	Stk			
1349	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke AP Wand AP	123 111	00	3	Stk			
1350	Zuleitung -5x2.5 o Abzweigdose -5m							

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1350	in Trasse/Kanäle/Rohre		116 510	00	3	Stk			
1351	GAP-Steckdose IP20 T23	*	623 660	20	3	Stk			
1352	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m Decke AP Wand AP		123 101	00	2	Stk			
1353	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 570	00	2	Stk			
1354	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 571	00	1	Stk			
	Gewerbe Allgemein (ZG): Bedienung KNX siehe unter BKP N:237.13								
1355	Zuleitung -7x2.5 m Abzweigdose -30m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	116 324	00	1	Stk			
1356	Zuleitung -7x2.5 m Abzweigdose -10m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	116 321	00	1	Stk			
1357	M+A AP-Stromschiene o Leuchten /m angebaut/gependelt kompl zusammengestellt	*	13 189	20	26	m			
1358	M+A Stromschienen-Strahler m Adapter	*	7 504	24	10	Stk			
1359	Montagen-/ Anschluss von Pendel- Leuchte (mit Seil) abgehängt ca. 1.50m bis 3.50m inkl. Deckenaus- lass ; Design-Leuchte 1-fach Pen- del etc. ; pro Pendel-Leuchte Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal	P	PB033	00	8	St			P
1360	Lampenstelle vorbereiten m Steckklemmen	*	12 471	09	6	Stk			
1361	Abschlussrosette Ø 98x5		7 505	10	6	Stk			
1362	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke AP Wand AP		123 111	00	6	Stk			
1363	Zuleitung -5x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 510	00	6	Stk			
1364	GAP-Steckdose IP20 T23	*	623 660	20	2	Stk			
1365	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m Decke AP Wand AP		123 101	00	2	Stk			
1366	Zuleitung -3x2.5 m Abzweigdose -10m Decke AP	*	113 301	00	1	Stk			
1367	Zuleitung -3x2.5 o Abzweigdose -30m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 504	00	1	Stk			
	Gewerbe Küche (ZG):								
1368	GAP-Schalter/-Taster 1L	*	247 650	20	1	Stk			
1369	GAP-Steckdose IP20 T23	*	623 660	20	1	Stk			
1370	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke AP Wand AP		123 111	00	1	Stk			
1371	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m Decke AP Wand AP		123 101	00	1	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1372	Zuleitung -3x2.5 m Abzweigdose -10m Decke AP	*	113 301	00	1	Stk			
1373	Zuleitung -3x2.5 o Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre Lieferungen-/ Montagen Oberbauleuchten erfolgt durch den Küchenbauer Bauseits:		116 503	00	1	Stk			
1374	GAP-Steckdose IP20 T23	*	623 660	20	1	Stk			
1375	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m Decke AP Wand AP		123 101	00	1	Stk			
1376	Mehrpreis für GAP/GUP Steckdose T23/3 gegenüber der aufgeführten Positionen 623660/623760 Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal Gewerbe WC (ZG):	P	PB039	00	1	St			P
1377	Zuleitung -3x2.5 m Abzweigdose -5m Decke AP	*	113 300	00	1	Stk			
1378	GAP-Schalter/-Taster 1L	*	247 650	20	1	Stk			
1379	GAP-Steckdose IP20 T23	*	623 660	20	1	Stk			
1380	MP Doppelschalter Licht + Vent o Verzögerungen	*	119 070	00	1	Stk		(.....)	
1381	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke AP Wand AP		123 111	00	1	Stk			
1382	M+A Wand-/Deckenleuchte dekorativ -5-teilig	*	12 473	20	1	Stk			
1383	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke AP Wand AP ABL-Ventilatoren (Optional):		123 111	00	1	Stk			
1384	M+A+FK Ventilator Bad/WC	*	12 090	20	1	Stk		(.....)	
1385	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke AP Wand AP		123 111	00	1	Stk		(.....)	
Total: N:232.5 Lichtinstallationen								 (.....)	
N:232.6 Kraftinstallationen									
N:232.61 Steckdosen (Allg)									
Gewerbe (Allgemein)									
(EG):									
1386	GAP-Steckdose IP20 T23	*	623 660	20	3	Stk			
1387	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m Decke AP Wand AP		123 101	00	1	Stk			
1388	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 571	00	2	Stk			
1389	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -40m								

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1389	in Trasse/Kanäle/Rohre	*	116 315	00	1	Stk			
1390	Mehrpreis für GAP/GUP Steckdose T23/3 gegenüber der aufgeführten Positionen 623660/623760 Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal Gewerbe (Allgemein) (ZG):	P	PB039	00	2	St			P
1391	GAP-Steckdose IP20 T23	*	623 660	20	12	Stk			
1392	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 570	00	12	Stk			
1393	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -30m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	116 314	00	2	Stk			
1394	Mehrpreis für GAP/GUP Steckdose T23/3 gegenüber der aufgeführten Positionen 623660/623760 Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal Gewerbe Küche (ZG):	P	PB039	00	12	St			P
1395	A+FK Haushaltgerät steckerfertig		115 200	71	1	Stk			
1396	GAP-Steckdose IP20 T23	*	623 660	20	1	Stk			
1397	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke AP Wand AP	*	120 001	00	1	Stk			
1398	AP-Steckdose T23		995 113	20	-1	Stk			
1399	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -20m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 572	00	1	Stk			
	Total: N:232.61 Steckdosen (Allg)								
	N:232.62 Beschattung								
	Beschattung (EG): Bedienung KNX siehe unter BKP N:237.13								
1400	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295	00	2	Stk			
1401	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -10m Decke AP	*	113 311	00	2	Stk			
1402	Zuleitung -5x2.5 o Abzweigdose -10m in Trasse/Kanäle/Rohre Beschattung (ZG): Bedienung KNX siehe unter BKP N:237.13		116 511	00	1	Stk			
1403	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295	00	6	Stk			
1404	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -5m Decke AP	*	113 310	00	6	Stk			
1405	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -30m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 583	00	4	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1406	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -40m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 584	00	2	Stk			
	Total: N:232.62 Beschattung							
	Total: N:232.6 Kraftinstallationen							
	N:232.7 HLKS							
	N:232.71 Heizung							
	Bodenheizverteiler (EG):							
1407	EB-Klemmleiste -6 Zonen EV 230 H/K PL 310x90x65	539 004	24	1	Stk			
1408	NAP-Schlaufdose hf 80x80x45 650°C m Nippel	2 524	20	1	Stk			
1409	Klemme 1L 4	157 010	100	3	Stk			
1410	Beschriftungsband -20 Z	8 911	24	1	Stk			
1411	Zuleitung -3x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 500	00	1	Stk			
1412	Kabel FE05 Cca hf 3x2.5	106 014	70	1	Stk			
1413	Kabel FE05 Cca hf 3x2.5	106 014	71	1	Stk			
1414	Al-Rohr 25	155 002	20	1	m			
1415	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	1	Stk			
1416	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2	405 854	024	2	Stk			
1417	Kabel Td 2x0.75	3 071	70	2	Stk			
1418	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 700	00	1	Stk			
1419	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2	405 854	100	2	Stk		(.....)	
1420	Al-Rohr 25	155 002	20	1	m			
1421	Al-Bogen steckbar 25 Bodenheizverteiler (ZG):	125 048	24	1	Stk			
1422	EB-Klemmleiste -6 Zonen EV 230 H/K PL 310x90x65	539 004	24	1	Stk			
1423	NAP-Schlaufdose hf 80x80x45 650°C m Nippel	2 524	20	1	Stk			
1424	Klemme 1L 4	157 010	100	3	Stk			
1425	Beschriftungsband -20 Z	8 911	24	1	Stk			
1426	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -10m Decke UP/HD Wand UP/AP	122 102	00	1	Stk			
1427	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 572	00	1	Stk			
1428	Kabel FE05 Cca hf 3x2.5	106 014	70	1	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1429	Kabel FE05 Cca hf 3x2.5	106 014	71	1	Stk			
1430	Al-Rohr 25	155 002	20	1	m			
1431	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	1	Stk			
1432	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2	* 405 854	024	2	Stk			
1433	Kabel Td 2x0.75	3 071	70	2	Stk			
1434	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -30m in Trasse/Kanäle/Rohre	* 145 704	00	1	Stk			
1435	Leerrohr -M25 -10m EK Blindabdeckung Einzughilfe Decke UP Wand UP	122 901	00	1	Stk			
1436	UP-Blindabdeckung Gr 1	989 173	48	-1	Stk			
1437	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2	405 854	100	2	Stk		(.....)	
1438	Al-Rohr 25	155 002	20	1	m			
1439	Al-Bogen steckbar 25 Messungen (ZG):	125 048	24	1	Stk			
1440	A+FK 1 Wasser-/Wärmezähler	* 109 920	00	2	Stk			
1441	Wasser-/Wärmemessungsleitung /m Rohrinstallation	102 200	00	5	m			
1442	Wasser-/Wärmemessungsleitung /m in Trasse/Kanäle/Rohre	103 200	00	2	m			
1443	Al-Rohr 25	155 002	20	1	m			
1444	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	2	Stk			
Total: N:232.71 Heizung							 (.....)	
N:232.72 Lüftung								
Gewerbe (ZG): Bedienung KNX siehe unter BKP N:237.13								
1445	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -10m Schalter/Steckdose Decke AP Wand AP	* 120 002	00	4	Stk			
1446	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -30m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 573	00	2	Stk			
1447	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -40m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 574	00	4	Stk			
1448	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -30m in Trasse/Kanäle/Rohre	* 145 704	00	1	Stk			
1449	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -10m in Trasse/Kanäle/Rohre	* 145 701	00	1	Stk			
1450	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	* 145 703	00	1	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1451	Al-Rohr 25	155 002	20	20	m			
1452	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	4	Stk			
	Total: N:232.72 Lüftung							
	N:232.73 Kühlung							
	Gewerbe							
	(EG):							
	Bedienung KNX siehe unter							
	BKP N:237.13							
1453	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke AP Wand AP	*	120 001	00	1 Stk			
1454	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 570	00	1 Stk			
1455	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -10m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	145 701	00	1 Stk			
1456	Al-Rohr 25	155 002	20	5	m			
1457	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	1	Stk			
	Gewerbe							
	(ZG):							
	Bedienung KNX siehe unter							
	BKP N:237.13							
1458	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -10m Schalter/Steckdose Decke AP Wand AP	*	120 002	00	2 Stk			
1459	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -30m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 573	00	1 Stk			
1460	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -40m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 574	00	1 Stk			
1461	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -10m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	145 701	00	1 Stk			
1462	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	145 703	00	1 Stk			
1463	Al-Rohr 25	155 002	20	10	m			
1464	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	2	Stk			
	Total: N:232.73 Kühlung							
	N:232.74 Sanitär							
	Gewerbe WC							
	(ZG):							
1465	Leerrohr -M25 -10m EK Blindabdeckung Einzughilfe Decke UP Wand UP		122 901	00	1 Stk			
	Kleinhebeanlage							
	WC (ZG):							
1466	Direktanschluss Verbraucher -3x2.5	*	123 221	00	1 Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1467	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -40m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 574	00	1	Stk			
1468	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -10m Decke UP/HD Wand UP/AP	122 102	00	1	Stk			
1469	Al-Rohr 25	155 002	20	1	m			
1470	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	1	Stk			
	Total: N:232.74 Sanitär							
	Total: N:232.7 HLKS						 (.....)	
	Total: N:232 Starkstrom-Installationen						 (.....)	
	N:233 Leuchten-/ Lampen							
	Gewerbe (EG-ZG): Lieferungen-/ Montage je Raum eine prov. Fassung während der Bauzeit							
1471	Baustellenfassung *	238 690	00	10	Stk			
	Total: N:233 Leuchten-/ Lampen							
	N:236 Schwachstrom-Installationen							
	N:236.4 UKV							
	N:236.42 Erschliessung							
	Verteiler Gewerbe (EG):							
1472	Zuleitung MMV FTTH -60m Dose OTO 2xLC duplex 4 Fasern gespleisst Bezeichnungen Messungen o Rohrinstitution *	132 594	00	1	Stk			
1473	Zuleitung MMV FTTH /w 10m in Trasse/Kanäle/Rohre	132 496	00	1.5	Stk			
1474	OTDR-Messung FTTH /Faser eins 2 Wellenlängen Vorlauf Messprotokoll	103 980	09	4	Stk			
1475	MP für die ODTR Messungen bei 3 Wellenlängen Pauschal Netto P	10398001	00	4	Stk			P
1476	Al-Rohr 25	155 002	20	1	m			
1477	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	1	Stk			
	Total: N:236.42 Erschliessung							
	N:236.43 Verteiler							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Verteiler Gewerbe (EG):							
1478	19"-Multimedia-Verteiler 9HE -8 Anschlussmodule RJ45 -6 Patchkabel 1 T+T-Verteilung 10xRJ45 1 T+T-Dose 1 Steckdose mehrfach 1 Tablar 1 Kabelführungsplatte o TV-Verteilung Aktivkomponenten	*	132 580	00	1 Stk			
1479	Ausbau Verteiler /w Multimediodose 1 Anschlussmodul RJ45 1 Patchkabel		132 597	00	6 Stk			
1480	Patchkabel U/UTP 4P Kat 6 -1m RJ45/u hf gr		101 338	100	2 Stk			
1481	Patchkabel SM -3m LCAPC-LCAPC duplex hf		103 541	100	1 Stk			
	Total: N:236.43 Verteiler							
	N:236.44 Anschlussdosen							
	Gewerbe (EG/ZG):							
1482	UKV-Ltg m Dose RJ45/s Kat 6A -30m Bezeichnungen Messung o Rohrinstallation	*	150 302	00	12 Stk			
1483	UKV-Ltg m Dose RJ45/s Kat 6A -50m Bezeichnungen Messung o Rohrinstallation	*	150 304	00	2 Stk			
1484	NAP-Gehäuse-Unterteil Gr 1 Dichtung		4 705	20	10 Stk			
1485	NAP-Zwischenrahmen H=33		377 029	24	10 Stk			
1486	Kabelverschraubung Ms 20		3 820	53	10 Stk			
1487	M Gegenmutter/Verschlusszapfen -75		3 794	09	10 Stk			
	Total: N:236.44 Anschlussdosen							
	Total: N:236.4 UKV							
	N:236.5 Kommunikation							
	N:236.51 VGSA							
	Gewerbe (EG):							
1488	Inst Video-Innensprechstelle MFH AP-Sprechstelle Farbdisplay Anteil Steigzone Anteil Ruftaster Etagentaster	*	132 291	00	1 Stk			
1489	Inst w Video-Innensprechstelle MFH AP-Sprechstelle Farbdisplay	*	132 293	00	1 Stk			
1490	Kabel G51 Dca hf 4x2x0.8		102 524	60	30 m			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1491	Kabel G51 Dca hf 4x2x0.8	102 524	64	20	m			
1492	Al-Rohr 25	155 002	20	1	m			
1493	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	1	Stk			
1494	Mehrpreis VGSA - Fabrikat Koch AG mit Ausführung Cloud wie Typ-/ Ar- tikel VTC42 gegenüber Steiger-Posi- tion 132291/132293 inkl. Aluminium AP-Rahmen Gr. I-I Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal Anbindung Cloud:	P PB030	00	2	St			P
1495	Fach-Spezialist	90 128	09	0.5	h			
	Total: N:236.51 VGSA							
	Total: N:236.5 Kommunikation							
	Total: N:236 Schwachstrom-Installationen							
	N:237 Gebäudeautomation							
	N:237.1 KNX							
	Allgemein:							
	Die Lieferungen-/ Programmierungen der KNX-Komponenten etc. erfolgt durch den Systemintegrator bauseits							
	N:237.11 UVE							
	Verteiler Gewerbe (EG):							
1496	Pauschalpreis für den Einbau und das Verdrahten der unten aufgeführten KNX Komponenten in der Unterverteilung. Pauschalpreis Netto	P 2371101	00	1	Stk			P
1497	REG-Spannungsversorgung Diagnose 640mA kurzschlussfest m Drossel SV/S 30.640.5.1	* 405 409	024	1	Stk		(.....)	
1498	Überspannungsschutz-Klemme US/E 1	* 405 515	024	1	Stk		(.....)	
1499	REG-Schaltnetzteil 24VDC 2.5A CP-D 24/2.5	* 405 502	024	1	Stk		(.....)	
1500	REG-IP-Router o Progr IPR/S 3.5.1	* 405 507	024	1	Stk		(.....)	
1501	REG-Bridge Gira F1 Kopplung 2 autarke KNX Systeme o Progr	* 405 491	024	1	Stk		(.....)	
1502	REG-Linien-/Bereichskoppler o Progr LK/S 4.3	* 405 403	024	1	Stk		(.....)	
1503	REG-Jalousiesteuerbaustein o Progr JSB/S 1.1	* 405 510	024	1	Stk		(.....)	
1504	REG-Schnittstelle V2 KNX/Feller App							

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1504	o Progr 36141-00.REG	*	405 509 024		1	Stk		(.....)	
1505	REG-Binäreingang 16xKontaktabfrage Handbedienung Zustandsanzeige o Progr BE/S 16.20.3.2	*	405 496 024		1	Stk		(.....)	
1506	REG-Heizungsaktor m Regelung 6fach 24/230V Handbedienung Zustandsanzeige o Progr TYMS646R	*	405 862 024		2	Stk		(.....)	
1507	REG-Jalousieaktor 9x2.5A 230V Lokal- + Gruppenbedienung Handbedienung 2/3 Endschalter o Progr JAX-9	*	405 467 024		1	Stk		(.....)	
1508	REG-Gateway DALI 1x64 TN o Progr DG/S 1.64.1.1	*	405 572 024		1	Stk		(.....)	
Total: N:237.11 UVE								 (.....)	
N:237.12 Hauptkabel									
Verteiler Gewerbe (EG):									
1509	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m Decke AP	*	145 070 00		1	Stk			
1510	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -75m in Trasse/Kanäle/Rohre		145 718 00		1	Stk			
Total: N:237.12 Hauptkabel									
N:237.13 Schaltstellen									
Gewerbe (EG):									
1511	UP-Lichtfühler z Lichtregler LF/U 2.1	*	405 451 048		1	Stk			
1512	UP-KNX-Bedienelement 6fach CO2-/Feuchtefühler o Progr tenton	*	405 431 048		1	Stk			
1513	UP-KNX-Taster 2 Tasten 2fach-Bedienung Papiereinlage Temperaturfühler o Progr	*	323 301 048		2	Stk			
1514	UP-KNX-Taster LED 4 Tasten 2fach-Bedienung Papiereinlage Temperaturfühler o Progr	*	323 313 48		2	Stk			
1515	NAP-Gehäuse-Unterteil Gr 1 Dichtung		4 705 20		6	Stk			
1516	NAP-Zwischenrahmen H=33		377 029 24		6	Stk			
1517	Kabelverschraubung Ms 20		3 820 53		6	Stk			
1518	M Gegenmutter/Verschlusszapfen -75		3 794 09		6	Stk			
1519	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	145 700 00		1	Stk			
1520	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -5m								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1520	in Trasse/Kanäle/Rohre	145 710	00	5	Stk			
1521	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 713	00	1	Stk			
1522	Al-Rohr 25	155 002	20	12	m			
1523	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	4	Stk			
	Gewerbe (ZG):							
1524	UP-Lichtfühler z Lichtregler LF/U 2.1	* 405 451	048	1	Stk			
1525	UP-KNX-Bedienelement 6fach CO2-/Feuchtefühler o Progr tenton	* 405 431	048	2	Stk			
1526	UP-KNX-Taster 2 Tasten 2fach-Bedienung Papiereinlage Temperaturfühler o Progr	* 323 301	048	1	Stk			
1527	UP-KNX-Taster LED 4 Tasten 2fach-Bedienung Papiereinlage Temperaturfühler o Progr	* 323 313	48	2	Stk			
1528	NAP-Gehäuse-Unterteil Gr 1 Dichtung	4 705	20	6	Stk			
1529	NAP-Zwischenrahmen H=33	377 029	24	6	Stk			
1530	Kabelverschraubung Ms 20	3 820	53	6	Stk			
1531	M Gegenmutter/Verschlusszapfen -75	3 794	09	6	Stk			
1532	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -40m in Trasse/Kanäle/Rohre	* 145 705	00	1	Stk			
1533	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -10m in Trasse/Kanäle/Rohre	* 145 701	00	1	Stk			
1534	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 710	00	3	Stk			
1535	Al-Rohr 25	155 002	20	35	m			
1536	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	5	Stk			
	Total: N:237.13 Schaltstellen							
	Total: N:237.1 KNX						 (.....)	
	Total: N:237 Gebäudeautomation						 (.....)	
	N:239 Übriges							
	Allgemein:							
1537	MP Schallschutz Boden-Ltg -4.5 Zi-Whg Rohrpolster aufstehende Rohre	239 072	00	1	Stk			
1538	MP Schallschutz Decken-Ltg -4.5 Zi-Whg Rohre nur von oben	239 082	00	1	Stk			
	Höhenzuschlag:							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1539	Von den aufgeführten Installationen sind ca. 20% Höhenzuschlag berechnigt ; für den Gewerbe-Raum CEG.09 TE109/EG-ZG ; Pauschal	P	PB048	00	1 St			P
	GAP-/ GUP:							
1540	Für den Mehrpreis der Installationen in Ausführung GAP/GUP gegenüber in dieser BKP N:23 aufgeführten Positionen (wenn nicht schon so ausgeschrieben und im Handel erhältlich) für diesen Gewerbe-Raum CEG.09 TE109/EG-ZG ist vom Unternehmer ein Pauschalpreis anzugeben/-einzusetzen.	P	PB049	00	1 St			P
	Total: N:239 Übriges							
	Total: N:23 Gewerbe (CEG.09-TE109/EG-ZG)						 (.....)	
	O:23 Gewerbe (AEZ.01-TE111/ZG)							
	O:231 Starkstrom-Apparate							
	O:231.2 UVE							
	Verteiler Gewerbe:							
1541	Normverteiler 5 DIN-Reihen/190 Mod Abdeckungen ls hf 755x1070x97 Al		822 177	20	1 Stk			
1542	Transportteilung AP-Normverteiler		822 201	100	1 Stk			
1543	Schematasche ls 350x195x30		168 039	20	1 Stk			
1544	REG-Lasttrennschalter 0/4L 80A	*	550 404	24	1 Stk			
1545	Klemmenabdeckung 4L 63-100A Ein-/Ausgang		550 409	24	1 Stk			
1546	REG-Überspannungsableiter Typ 2 TN-S 4L Fernmeldekontakt VAL-SEC-T2-3S-350-FM	*	808 581	24	1 Stk			
1547	Stecksocket-System 3LNPE /m Steck- + Zusatzsocket o Endstücke Stromschienen 3LNPE 125A		809 002	24	1 m			
1548	Stecksocket-System 3LNPE + 2L /m Steck- + Zusatzsocket o Endstücke Stromschienen 3LNPE 125A Hilfsstromschienen 2L 40A		809 042	24	1 m			
1549	Einspeiseblock 160A 3LN + 2L Stecksocket-System 125A	*	809 008	24	1 Stk			
1550	Endstück Stecksocket-System		809 003	24	1 Stk			
1551	FI-LS-Schalter C 10kA LN 13/16A 30mA Stecksocket-System		5 833	24	7 Stk			
1552	FI-LS-Schalter C 10kA 3LN 13/16A 30mA Stecksocket-System		809 250	24	7 Stk			
1553	LS-Schalter C 10kA 1P 13/16A Stecksocket-System		809 101	24	2 Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1554	LS-Schalter C 10kA 3P 13/16A Stecksocket-System	809 121	24	2	Stk			
1555	Neutralleitertrenner 63A 1 Mod Stecksocket-System KNX: Ausbauten der KNX-Komponenten siehe unter BKP O:237.11 Allgemein:	809 129	24	4	Stk			
1556	Rangierkanal Is -190x230 RK -1m Profilhalter Endplatten Ausschnitte Ganzer Verteiler gemäss Beschrieb geliefert-/ Betriebsfertig montiert auf Klemmen verdrahtet-/ beschriftet-/ ausgeprüft etc. Die Fertigung muss den örtlichen Werkvorschriften NIN/NIV entsprechen-/ in sauberem Zustand abgegeben werden. Anpassungen der Legenden-/ Schema etc. Pauschal ; Betriebsbereit ; Komplet	12 222	00	1	Stk			
	Total: O:231.2 UVE							
	Total: O:231 Starkstrom-Apparate							
	O:232 Starkstrom-Installationen							
	O:232.1 Erdung							
	O:232.13 Innerer Blitzschutz							
	Verteiler Gewerbe:							
1557	Blitz- + Überspannungsschutz 4L MFH *	109 772	00	1	Stk		(.....)	
1558	REG-Überspannungsableiter 4-adrig erdpotenzialfrei TTC-6P-4-24DC-PT-I *	808 637	24	1	Stk		(.....)	
1559	Überspannungsableiter Telekommunikation Zwischenstecker RJ45/Direktanschluss DT-TELE-RJ45 *	808 661	24	1	Stk		(.....)	
	Total: O:232.13 Innerer Blitzschutz						(.....)	
	Total: O:232.1 Erdung						(.....)	
	O:232.3 Installations-Systeme							
	Steigzone:							
1560	Steigzone Multibahn s-verz -300x60 Wandbügel Zubehör, wie Verbinder etc	1 656	00	10	m			
1561	MP Steigzone H=110							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1561	Multibahn s-verz -300/600 Zubehör, wie Verbinder etc	1 663	00	10	m			
1562	Deckel Steigzone Multibahn s-verz -300 m Klammer	151 724	00	10	m			
	Inst.-Kanäle:							
1563	Kanal Al elox 57x41 Formstücke/RA Ausschnitte	127 346	00	30	m			
1564	Trennwand Al /Stk z Kanal 57x41	127 407	00	30	Stk			
	Total: O:232.3 Installations-Systeme							
	O:232.4 Haupt-/ Steigleitungen							
	O:232.41 UVE							
	Verteiler Gewerbe:							
1565	Anschluss Zuleitung SK 5x25 *	109 706	00	1	Stk			
1566	Zuleitung SK /m 5x25 in Trasse/Kanäle/Rohre	109 606	00	25	m			
1567	Al-Rohr 40	155 004	20	1	m			
1568	Al-Bogen steckbar 40	125 050	24	1	Stk			
	Total: O:232.41 UVE							
	Total: O:232.4 Haupt-/ Steigleitungen							
	O:232.5 Lichtinstallationen							
	Gewerbe (Allg):							
	Bedienung KNX siehe unter							
	BKP O:237.13							
1569	Zuleitung -7x2.5 m Abzweigdose -10m in Trasse/Kanäle/Rohre *	116 321	00	1	Stk			
1570	M+A AP-Stromschiene o Leuchten /m angebaut/gependelt kompl zusammengestellt *	13 189	20	42	m			
1571	M+A Stromschienen-Strahler m Adapter *	7 504	24	11	Stk			
1572	Lampenstelle vorbereiten m Steckklemmen *	12 471	09	4	Stk			
1573	Abschlussrosette Ø 98x5	7 505	10	4	Stk			
1574	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke AP Wand AP	123 111	00	4	Stk			
1575	Zuleitung -5x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 510	00	4	Stk			
1576	GAP-Steckdose IP20 T23 *	623 660	20	2	Stk			
1577	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m Decke AP Wand AP	123 101	00	2	Stk			
1578	Zuleitung -3x2.5 m Abzweigdose -10m in Trasse/Kanäle/Rohre *	116 301	00	1	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Gewerbe Küche:								
1579	GAP-Schalter/-Taster 1L	*	247 650	20	1	Stk			
1580	GAP-Steckdose IP20 T23	*	623 660	20	1	Stk			
1581	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke AP Wand AP		123 111	00	1	Stk			
1582	Zuleitung -3x2.5 m Abzweigdose -5m Decke AP	*	113 300	00	1	Stk			
	Lieferungen-/ Montagen								
	Oberbauleuchten erfolgt durch den Küchenbauer								
	Bauseits:								
1583	GAP-Steckdose IP20 T23	*	623 660	20	1	Stk			
1584	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m Decke AP Wand AP		123 101	00	1	Stk			
	Gewerbe Lager-/ WC:								
1585	Zuleitung -3x2.5 m Abzweigdose -5m Decke UP/HD	*	117 300	00	1	Stk			
1586	Zuleitung -3x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 500	00	1	Stk			
1587	Schalter m Steckdose -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 070	00	2	Stk			
1588	MP Doppelschalter Licht + Vent o Verzögerungen	*	119 070	00	2	Stk		(.....)	
1589	M+A Wand-/Deckenleuchte dekorativ -5-teilig	*	12 473	20	2	Stk			
1590	M+A Lichtleiste 2 Seil-/Rohr-/Kettenaufhängungen	*	900 055	20	1	Stk			
1591	Wandlampenstelle -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP/AP		117 210	00	1	Stk			
1592	Deckenlampenstelle -5m Leitung: Decke UP		182 050	00	2	Stk			
	ABL-Ventilatoren (Optional):								
1593	M+A+FK Ventilator Bad/WC	*	12 090	20	2	Stk		(.....)	
1594	Wandlampenstelle -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP/AP		117 210	00	2	Stk		(.....)	
	Total: O:232.5 Lichtinstallationen							 (.....)	
	O:232.6 Kraftinstallationen								
	O:232.61 Steckdosen (Allg)								
	Gewerbe (Allgemein):								
1595	GAP-Steckdose IP20 T23	*	623 660	20	1	Stk			
1596	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m Decke AP Wand AP		123 101	00	1	Stk			
1597	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 570	00	1	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Gewerbe (Arbeiten):								
1598	GAP-Steckdose IP20 T23	*	623 660	20	16	Stk			
1599	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 570	00	16	Stk			
1600	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -40m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	116 315	00	6	Stk			
1601	Mehrpreis für GAP/GUP Steckdose T23/3 gegenüber der aufgeführten Positionen 623660/623760 Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal	P	PB039	00	16	St			P
	Gewerbe (Küche):								
1602	A+FK Haushaltgerät steckerfertig		115 200	71	1	Stk			
1603	GUP-Steckdose IP20 T23	*	623 760	48	1	Stk			
1604	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke UP/HD Wand UP	*	122 001	00	1	Stk			
1605	UP-Steckdose T23		995 111	48	-1	Stk			
1606	Zuleitung -3x2.5 m Abzweigdose -5m Decke AP	*	113 300	00	1	Stk			
	Total: O:232.61 Steckdosen (Allg)								
	O:232.62 Beschattung								
	Beschattung:								
	Bedienung KNX siehe unter BKP O:237.13								
1607	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295	00	6	Stk			
1608	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -10m Decke AP	*	113 311	00	6	Stk			
1609	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -20m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 582	00	3	Stk			
1610	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -40m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 584	00	3	Stk			
	Total: O:232.62 Beschattung								
	Total: O:232.6 Kraftinstallationen								
	O:232.7 HLKS								
	O:232.71 Heizung								
	Bodenheizverteiler:								
1611	EB-Klemmleiste -6 Zonen EV 230 H/K PL 310x90x65		539 004	24	1	Stk			
1612	NAP-Schlaufdose hf 80x80x45 650°C m Nippel		2 524	20	1	Stk			
1613	Klemme 1L 4		157 010	100	3	Stk			
1614	Beschriftungsband -20 Z		8 911	24	1	Stk			
1615	Zuleitung -3x2.5 o Abzweigdose -5m								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1615	in Trasse/Kanäle/Rohre	116 500	00	1	Stk			
1616	Kabel FE05 Cca hf 3x2.5	106 014	70	1	Stk			
1617	Kabel FE05 Cca hf 3x2.5	106 014	71	1	Stk			
1618	Al-Rohr 25	155 002	20	1	m			
1619	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	1	Stk			
1620	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2	405 854	024	3	Stk			
1621	Kabel Td 2x0.75	3 071	70	3	Stk			
1622	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 700	00	1	Stk			
1623	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2	405 854	100	3	Stk		(.....)	
1624	Al-Rohr 25	155 002	20	1	m			
1625	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	1	Stk			
	Messungen:							
1626	A+FK 1 Wasser-/Wärmezähler	109 920	00	2	Stk			
1627	Wasser-/Wärmemessungsleitung /m in Trasse/Kanäle/Rohre	103 200	00	10	m			
1628	Al-Rohr 25	155 002	20	5	m			
1629	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	2	Stk			
	Total: O:232.71 Heizung						 (.....)	
	O:232.72 Lüftung							
	Gewerbe:							
	Bedienung KNX siehe unter							
	BKP O:237.13							
1630	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke AP Wand AP	120 001	00	4	Stk			
1631	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -40m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 574	00	4	Stk			
1632	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -40m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 705	00	1	Stk			
1633	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -10m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 711	00	4	Stk			
1634	Buskabel KNX-J-H(St)Hh B2ca hf 2x2x0.8 TGZ181 gn	101 528	81	8	Stk			
1635	Al-Rohr 25	155 002	20	8	m			
1636	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	2	Stk			
	Total: O:232.72 Lüftung							
	O:232.73 Kühlung							
	Gewerbe:							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Bedienung KNX siehe unter BKP O:237.13							
1637	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke AP Wand AP	*	120 001 00	3	Stk			
1638	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 571 00	3	Stk			
1639	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -10m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	145 701 00	3	Stk			
1640	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -10m in Trasse/Kanäle/Rohre		145 711 00	3	Stk			
1641	Buskabel KNX-J-H(St)Hh B2ca hf 2x2x0.8 TGZ181 gn		101 528 81	6	Stk			
1642	Al-Rohr 25		155 002 20	10	m			
1643	Al-Bogen steckbar 25		125 048 24	3	Stk			
	Total: O:232.73 Kühlung							
	O:232.74 Sanitär							
	Gewerbe WC:							
1644	Leerrohr -M25 -5m EK Blindabdeckung Einzughilfe Decke UP Wand UP Kleinhebeanlage		122 900 00	1	Stk			
	WC:							
1645	Direktanschluss Verbraucher -3x2.5	*	123 221 00	1	Stk			
1646	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m Decke UP/HD Wand UP/AP		122 101 00	1	Stk			
1647	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 570 00	1	Stk			
1648	Al-Rohr 25		155 002 20	1	m			
1649	Al-Bogen steckbar 25		125 048 24	1	Stk			
	Total: O:232.74 Sanitär							
	Total: O:232.7 HLKS						 (.....)	
	Total: O:232 Starkstrom-Installationen						 (.....)	
	O:233 Leuchten-/ Lampen							
	Gewerbe:							
	Lieferungen-/ Montage je Raum eine prov. Fassung während der Bauzeit							
1650	Baustellenfassung	*	238 690 00	7	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Total: O:233 Leuchten-/ Lampen							
	O:236 Schwachstrom-Installationen							
	O:236.4 UKV							
	O:236.42 Erschliessung							
	Verteiler-Gewerbe:							
1651	Zuleitung MMV FTTH -50m Dose OTO 2xLC duplex 4 Fasern gespleisst Bezeichnungen Messungen o Rohrinstitution	*	132 593 00	1	Stk			
1652	OTDR-Messung FTTH /Faser eins 2 Wellenlängen Vorlauf Messprotokoll		103 980 09	4	Stk			
1653	MP für die ODTR Messungen bei 3 Wellenlängen Pauschal Netto	P	10398001 00	4	Stk			P
1654	Al-Rohr 25		155 002 20	3	m			
1655	Al-Bogen steckbar 25		125 048 24	1	Stk			
	Total: O:236.42 Erschliessung							
	O:236.43 Verteiler							
	Verteiler-Gewerbe:							
1656	19"-Multimedia-Verteiler 9HE -8 Anschlussmodule RJ45 -6 Patchkabel 1 T+T-Verteilung 10xRJ45 1 T+T-Dose 1 Steckdose mehrfach 1 Tablar 1 Kabelführungsplatte o TV-Verteilung Aktivkomponenten	*	132 580 00	1	Stk			
1657	Ausbau Verteiler /w Multimediadose 1 Anschlussmodul RJ45 1 Patchkabel		132 597 00	9	Stk			
1658	Patchkabel U/UTP 4P Kat 6 -1m RJ45/u hf gr		101 338 100	2	Stk			
1659	Patchkabel SM -3m LCAPC-LCAPC duplex hf		103 541 100	1	Stk			
	Total: O:236.43 Verteiler							
	O:236.44 Anschlussdosen							
	Gewerbe:							
1660	UKV-Ltg m Dose RJ45/s Kat 6A -20m Bezeichnungen Messung o Rohrinstitution	*	150 301 00	1	Stk			
1661	UKV-Ltg m Dose RJ45/s Kat 6A -40m Bezeichnungen Messung o Rohrinstitution	*	150 303 00	16	Stk			
1662	AP-Leerrohr -M25 nass -5m		142 380 00	1	Stk			
1663	NAP-Gehäuse-Unterteil Gr 1							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1663	Dichtung	4 705	20	10	Stk			
1664	NAP-Zwischenrahmen H=33	377 029	24	10	Stk			
1665	Kabelverschraubung Ms 20	3 820	53	10	Stk			
1666	M Gegenmutter/Verschlusszapfen -75	3 794	09	10	Stk			
	Total: O:236.44 Anschlussdosen							
	Total: O:236.4 UKV							
	O:236.5 Kommunikation							
	O:236.51 VGSA							
	Gewerbe:							
1667	Inst Video-Innensprechstelle MFH AP-Sprechstelle Farbdisplay Anteil Steigzone Anteil Ruftaster Etagentaster	*	132 291	00	1 Stk			
1668	Kabel G51 Dca hf 4x2x0.8	102 524	60	5	m			
1669	Kabel G51 Dca hf 4x2x0.8	102 524	64	5	m			
1670	Al-Rohr 25	155 002	20	3	m			
1671	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	1	Stk			
1672	Mehrpreis VGSA - Fabrikat Koch AG mit Ausführung Cloud wie Typ-/ Ar- tikel VTC42 gegenüber Steiger-Posi- tion 132291/132293 inkl. Aluminium AP-Rahmen Gr. I-I Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal	P	PB030	00	1 St			P
	Anbindung Cloud:							
1673	Fach-Spezialist	90 128	09	0.5	h			
	Total: O:236.51 VGSA							
	Total: O:236.5 Kommunikation							
	Total: O:236 Schwachstrom-Installationen							
	O:237 Gebäudeautomation							
	O:237.1 KNX							
	Allgemein:							
	Die Lieferungen-/ Programmierungen der KNX-Komponenten etc. erfolgt durch den Systemintegrator bauseits							
	O:237.11 UVE							
	Verteiler Gewerbe:							
1674	Pauschalpreis für den Einbau und das Verdrahten der unten aufgeführten KNX Komponenten in der Unterverteilung.							

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1674	Pauschalpreis Netto	P	2371101	00	1	Stk			P
1675	REG-Spannungsversorgung Diagnose 640mA kurzschlussfest m Drossel SV/S 30.640.5.1	*	405 409 024		1	Stk	 (.....)		
1676	Überspannungsschutz-Klemme US/E 1	*	405 515 024		1	Stk	 (.....)		
1677	REG-Schaltnetzteil 24VDC 2.5A CP-D 24/2.5	*	405 502 024		1	Stk	 (.....)		
1678	REG-IP-Router o Progr IPR/S 3.5.1	*	405 507 024		1	Stk	 (.....)		
1679	REG-Bridge Gira F1 Kopplung 2 autarke KNX Systeme o Progr	*	405 491 024		1	Stk	 (.....)		
1680	REG-Linien-/Bereichskoppler o Progr LK/S 4.3	*	405 403 024		1	Stk	 (.....)		
1681	REG-Jalousiesteuerbaustein o Progr JSB/S 1.1	*	405 510 024		1	Stk	 (.....)		
1682	REG-Schnittstelle V2 KNX/Feller App o Progr 36141-00.REG	*	405 509 024		1	Stk	 (.....)		
1683	REG-Binäreingang 16xKontaktabfrage Handbedienung Zustandsanzeige o Progr BE/S 16.20.3.2	*	405 496 024		1	Stk	 (.....)		
1684	REG-Heizungsaktor m Regelung 6fach 24/230V Handbedienung Zustandsanzeige o Progr TYMS646R	*	405 862 024		1	Stk	 (.....)		
1685	REG-Jalousieaktor 9x2.5A 230V Lokal- + Gruppenbedienung Handbedienung 2/3 Endschalter o Progr JAX-9	*	405 467 024		1	Stk	 (.....)		
1686	REG-Gateway DALI 1x64 TN o Progr DG/S 1.64.1.1	*	405 572 024		1	Stk	 (.....)		
Total: O:237.11 UVE								 (.....)	
O:237.12 Hauptkabel									
Verteiler Gewerbe:									
1687	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m Decke AP	*	145 070 00		1	Stk			
1688	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre		145 713 00		1	Stk			
Total: O:237.12 Hauptkabel									
O:237.13 Schaltstellen									
Gewerbe:									
1689	UP-KNX-Bedienelement 6fach CO2-/Feuchtefühler o Progr tenton	*	405 431 048		3	Stk			
1690	UP-KNX-Taster 2 Tasten 2fach-Bedienung Papiereinlage Temperaturfühler								

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1690	o Progr	*	323 301 048		2	Stk			
1691	UP-KNX-Taster LED 4 Tasten 2fach-Bedienung Papiereinlage Temperaturfühler o Progr	*	323 313 48		2	Stk			
1692	NAP-Gehäuse-Unterteil Gr 1 Dichtung		4 705 20		7	Stk			
1693	NAP-Zwischenrahmen H=33		377 029 24		7	Stk			
1694	Kabelverschraubung Ms 20		3 820 53		7	Stk			
1695	M Gegenmutter/Verschlusszapfen -75		3 794 09		7	Stk			
1696	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	145 700 00		2	Stk			
1697	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		145 710 00		1	Stk			
1698	Al-Rohr 25		155 002 20		20	m			
1699	Al-Bogen steckbar 25		125 048 24		4	Stk			
	Total: O:237.13 Schaltstellen								
	Total: O:237.1 KNX							(.....)	
	Total: O:237 Gebäudeautomation							(.....)	
	O:239 Übriges								
	Allgemein:								
1700	MP Schallschutz Boden-Ltg -3.5 Zi-Whg Rohrpolster aufstehende Rohre		239 071 00		1	Stk			
1701	MP Schallschutz Decken-Ltg -3.5 Zi-Whg Rohre nur von oben		239 081 00		1	Stk			
	Höhenzuschlag:								
1702	Von den aufgeführten Installationen sind ca. 20% Höhenzuschlag berech- tigt ; für den Gewerbe-Raum AEZ.01 TE111/ZG ; Pauschal	P	PB050 00		1	St			P
	GAP-/ GUP:								
1703	Für den Mehrpreis der Installationen in Ausführung GAP/GUP gegenüber in dieser BKP O:23 aufgeführten Posi- tionen (wenn nicht schon so ausge- schrieben und im Handel erhältlich) für diesen Gewerbe-Raum AEZ.01 TE111/ZG ist vom Unternehmer ein Pauschalpreis einzusetzen-/ anzuge- ben.	P	PB051 00		1	St			P
	Rekapitulation								
	Total: O:239 Übriges								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Total: O:23 Gewerbe (AEZ.01-TE111/ZG)						 (.....)	
	P:23 Café (CEG.11-TE116/EG-ZG)							
	P:231 Starkstrom-Apparate							
	P:231.2 UVE							
	Verteiler Café-/ Sitzfläche (EG):							
1704	Normverteiler 5 DIN-Reihen/256 Mod Abdeckungen Is hf 1005x1070x97 Al	822 179	20	1	Stk			
1705	Transportteilung AP-Normverteiler	822 201	100	1	Stk			
1706	Schematasche Is 350x195x30	168 039	20	1	Stk			
1707	REG-Lasttrennschalter 0/4L 80A *	550 404	24	1	Stk			
1708	Klemmenabdeckung 4L 63-100A Ein-/Ausgang	550 409	24	1	Stk			
1709	REG-Überspannungsableiter Typ 2 TN-S 4L Fernmeldekontakt VAL-SEC-T2-3S-350-FM *	808 581	24	1	Stk			
1710	Stecksocket-System 3LNPE /m Steck- + Zusatzsocket o Endstücke Stromschienen 3LNPE 125A	809 002	24	2	m			
1711	Stecksocket-System 3LNPE + 2L /m Steck- + Zusatzsocket o Endstücke Stromschienen 3LNPE 125A Hilfsstromschienen 2L 40A	809 042	24	2	m			
1712	Einspeiseblock 160A 3LN + 2L Stecksocket-System 125A *	809 008	24	2	Stk			
1713	Endstück Stecksocket-System	809 003	24	2	Stk			
1714	FI-LS-Schalter C 10kA LN 13/16A 30mA Stecksocket-System	5 833	24	10	Stk			
1715	FI-LS-Schalter C 10kA 3LN 13/16A 30mA Stecksocket-System	809 250	24	10	Stk			
1716	LS-Schalter C 10kA 1P 13/16A Stecksocket-System	809 101	24	2	Stk			
1717	LS-Schalter C 10kA 3P 13/16A Stecksocket-System	809 121	24	2	Stk			
1718	Neutralleitertrenner 63A 1 Mod Stecksocket-System	809 129	24	4	Stk			
	KNX: Ausbauten der KNX-Komponenten siehe unter BKP P:237.11 Allgemein:							
1719	Rangierkanal Is -190x230 RK -1m Profilhalter Endplatten Ausschnitte	12 222	00	1	Stk			
	Ganzer Verteiler gemäss Beschrieb							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	geliefert-/ Betriebsfertig montiert auf Klemmen verdrahtet-/ beschriftet/ ausgeprüft etc. Die Fertigung muss den örtlichen Werkvorschriften NIN/NIV entsprechen-/ in sauberem Zustand abgegeben werden. Anpassungen der Legenden-/ Schema etc. Pauschal ; Betriebsbereit ; Komplett Total: P:231.2 UVE							
	Total: P:231 Starkstrom-Apparate							
	P:232 Starkstrom-Installationen							
	P:232.1 Erdung							
	P:232.13 Innerer Blitzschutz							
	Verteiler Café-/ Sitzfläche (EG):							
1720	Blitz- + Überspannungsschutz 4L MFH *	109 772	00	1	Stk		(.....)	
1721	REG-Überspannungsableiter 4-adrig erdpotenzialfrei TTC-6P-4-24DC-PT-I *	808 637	24	1	Stk		(.....)	
1722	Überspannungsableiter Telekommunikation Zwischenstecker RJ45/Direktanschluss DT-TELE-RJ45 *	808 661	24	1	Stk		(.....)	
	Total: P:232.13 Innerer Blitzschutz						(.....)	
	Total: P:232.1 Erdung						(.....)	
	P:232.3 Installations-Systeme							
	Steigzone:							
1723	Steigzone Multibahn s-verz -300x60 Wandbügel Zubehör, wie Verbinder etc	1 656	00	10	m			
1724	MP Steigzone H=110 Multibahn s-verz -300/600 Zubehör, wie Verbinder etc	1 663	00	10	m			
1725	Deckel Steigzone Multibahn s-verz -300 m Klammer Inst.-Kanäle (EG):	151 724	00	10	m			
1726	Kanal Al elox 57x41 Formstücke/RA Ausschnitte	127 346	00	10	m			
1727	Trennwand Al /Stk z Kanal 57x41	127 407	00	10	Stk			
	Total: P:232.3 Installations-Systeme							

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	P:232.4 Haupt-/ Steigleitungen								
	P:232.41 UVE								
	Verteiler Café-/ Sitzfläche (EG):								
1728	Anschluss Zuleitung SK 5x25	*	109 706	00	1	Stk			
1729	Zuleitung SK /m 5x25 Rohrinstallation		109 506	00	10	m			
1730	Zuleitung SK /m 5x25 in Trasse/Kanäle/Rohre		109 606	00	65	m			
1731	Al-Rohr 40		155 004	20	1	m			
1732	Al-Bogen steckbar 40		125 050	24	1	Stk			
	Total: P:232.41 UVE								
	Total: P:232.4 Haupt-/ Steigleitungen								
	P:232.5 Lichtinstallationen								
	P:232.51 Allgemein								
	Allgemein:								
	Bedienung KNX siehe unter								
	BKP P:237.13								
	Café-/ Entrée-/ Sitzfläche (Allg)								
	(EG):								
1733	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -5m Decke AP	*	113 310	00	1	Stk			
1734	Zuleitung -5x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 510	00	0.5	Stk			
1735	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -30m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	116 314	00	1	Stk			
1736	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -10m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	116 311	00	1	Stk			
1737	Al-Rohr 25		155 002	20	15	m			
1738	Al-Bogen steckbar 25		125 048	24	3	Stk			
1739	Montagen-/ Anschluss von Pendel- Leuchte (mit Seil) abgehängt ca. 1.50m bis 3.50m inkl. Deckenaus- lass ; Design-Leuchte 1-fach Pen- del etc. ; pro Pendel-Leuchte Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal	P	PB033	00	12	St			P
1740	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke AP Wand AP		123 111	00	12	Stk			
1741	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke AP Wand AP	*	120 001	00	1	Stk			
	Café-/ Küche (EG):								
1742	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -5m								

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1742	Decke UP/HD	*	117 310	00	1	Stk			
1743	Zuleitung -5x2.5 /Stock UP		117 341	00	1	Stk			
1744	Zuleitung -5x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 510	00	0.5	Stk			
1745	Steckdose 1fach -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 150	00	1	Stk			
1746	M+A Pendelleuchte -2 Bef -2 Seil-/Rohraufhängungen	*	7 530	20	1	Stk			
1747	Deckenlampenstelle -5m Leitung: Decke HD Café-/ Lager (EG):		117 200	00	1	Stk			
1748	Steckdose 1fach -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 150	00	1	Stk			
1749	M+A Pendelleuchte -2 Bef -2 Seil-/Rohraufhängungen	*	7 530	20	1	Stk			
1750	Deckenlampenstelle -5m Leitung: Decke HD Café-/ WC's-/ Waschbecken (EG):		117 200	00	1	Stk			
1751	Zuleitung -7x2.5 m Abzweigdose -5m Decke UP/HD	*	117 320	00	1	Stk			
1752	Zuleitung -7x2.5 /Stock UP		117 342	00	1	Stk			
1753	Zuleitung -7x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 520	00	0.5	Stk			
1754	M+A Wand-/Deckenleuchte dekorativ -5-teilig	*	12 473	20	5	Stk			
1755	Wandlampenstelle -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP/AP		117 210	00	4	Stk			
1756	Lampenstelle vorbereiten m Steckklemmen	*	12 471	09	1	Stk			
1757	Abschlussrosette Ø 98x5		7 505	10	1	Stk			
1758	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke AP Wand AP		123 111	00	1	Stk			
1759	Montagen-/ Anschluss von Pendel- Leuchte (mit Seil) abgehängt ca. 1.50m bis 3.50m inkl. Deckenaus- lass ; Design-Leuchte 1-fach Pen- del etc. ; pro Pendel-Leuchte Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal	P	PB033	00	2	St			P
1760	Lampenstelle vorbereiten m Steckklemmen	*	12 471	09	2	Stk			
1761	Abschlussrosette Ø 98x5		7 505	10	2	Stk			
1762	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke AP Wand AP		123 111	00	2	Stk			
1763	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -5m Decke AP	*	113 310	00	1	Stk			
1764	Zuleitung -5x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 510	00	1	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Café-/ Sitzfläche (Allg) (ZG): Bedienung KNX siehe unter BKP P:237.13								
1765	Zuleitung -7x2.5 m Abzweigdose -5m Decke AP	*	113 320	00	6	Stk			
1766	Zuleitung -7x2.5 /Stock AP		113 402	00	2	Stk			
1767	Zuleitung -7x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 520	00	1	Stk			
1768	M+A Pendelleuchte -2 Bef -2 Seil-/Rohraufhängungen	*	7 530	20	1	Stk			
1769	M+A AP-Stromschiene o Leuchten /m angebaut/gependelt kompl zusammengestellt	*	13 189	20	20	m			
1770	M+A Stromschienen-Strahler m Adapter	*	7 504	24	14	Stk			
1771	Montagen-/ Anschluss von Pendel- Leuchte (mit Seil) abgehängt ca. 1.50m bis 3.50m inkl. Deckenaus- lass ; Design-Leuchte 1-fach Pen- del etc. ; pro Pendel-Leuchte Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal	P	PB033	00	4	St			P
1772	Lampenstelle vorbereiten m Steckklemmen	*	12 471	09	9	Stk			
1773	Abschlussrosette Ø 98x5		7 505	10	9	Stk			
1774	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke AP Wand AP		123 111	00	9	Stk			
1775	Zuleitung -5x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 510	00	9	Stk			
	Total: P:232.51 Allgemein								
	P:232.52 Sicherheitsbeleuchtung								
	Allgemein: Ab VD-Notlicht-Installationen (Allgemein) Café-/ Dach (WC-/ Lager) (ZG):								
1776	Zuleitung FE180/-E60 -3x2.5 -5m m Abzweigdose Decke AP	*	116 210	00	1	Stk			
1777	Zuleitung FE180/-E60 -3x2.5 -30m o Abzweigdose in Trasse/Kanäle/Rohre		116 904	00	1	Stk			
1778	M+A Wand-/Deckenleuchte geschlossen	*	13 192	20	2	Stk			
1779	Klebsymbol Notleuchte		174 010	24	2	Stk			
1780	Lampenstelle FE180/-E60 -5m Leitung: Decke AP Café-/ WC-/ Lager		116 200	00	2	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1781	(EG): Zuleitung FE180/-E60 -3x2.5 -5m m Abzweigdose Decke AP	*	116 210	00	1	Stk			
1782	Zuleitung FE180/-E60 -3x2.5 /Stock UP/AP		116 294	00	1	Stk			
1783	Zuleitung FE180/-E60 -3x2.5 -5m o Abzweigdose in Trasse/Kanäle/Rohre		116 900	00	1	Stk			
1784	M+A Wand-/Deckenleuchte geschlossen	*	13 192	20	2	Stk			
1785	Klebsymbol Notleuchte		174 010	24	2	Stk			
1786	Lampenstelle FE180/-E60 -5m Leitung: Decke AP		116 200	00	2	Stk			
Total: P:232.52 Sicherheitsbeleuchtung									
Total: P:232.5 Lichtinstallationen									
P:232.6 Kraftinstallationen									
P:232.61 Steckdosen (Allg)									
Café-/ Buffet									
(EG):									
01x Combi-Dämpfer (T25/UP)									
01x GWA (T25/UP)									
01x Kaffeemaschine (T25/UP)									
09x Arbeitssteckdosen (T23/2f)									
1787	A+FK Haushaltgerät -5x2.5 L+M Stecker	*	115 204	71	3	Stk			
1788	A+FK Haushaltgerät steckerfertig		115 200	71	2	Stk			
1789	Starkstrom-Ltg m App -5x2.5 -10m Schalter/Steckdose Decke UP/HD Wand UP	*	122 012	00	3	Stk			
1790	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 580	00	1.5	Stk			
1791	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -10m Schalter/Steckdose Decke UP/HD Wand UP	*	122 002	00	6	Stk			
1792	w Schalter/Steckdose -3x2.5 Wand UP	*	122 018	00	3	Stk			
1793	UP-Steckdose T23		995 111	48	-9	Stk			
1794	UP-Steckdose 2xT23	*	657 102	48	9	Stk			
1795	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 570	00	3	Stk			
Café-/ Küche									
(EG):									
01x Tiefkühler (T23/2f)									
01x Kühlschrank (T23/2f)									
01x Arbeitssteckdosen (T23/2f)									

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1796	A+FK Haushaltgerät steckerfertig	115 200	71	2	Stk			
1797	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke UP/HD Wand UP	* 122 001	00	3	Stk			
1798	UP-Steckdose T23	995 111	48	-3	Stk			
1799	UP-Steckdose 2xT23	* 657 102	48	3	Stk			
1800	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m in Trasse/Kanäle/Rohre Café-/ Lager (EG): 01x 19"-Rack (T23/AP)	116 570	00	1.5	Stk			
1801	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke AP Wand AP	* 120 001	00	1	Stk			
1802	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m in Trasse/Kanäle/Rohre Café-/ Verkehrsfläche (EG): 01x Steckdosen (T23/GUP)	116 570	00	0.5	Stk			
1803	GUP-Steckdose IP20 T23	* 623 760	48	1	Stk			
1804	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -10m Schalter/Steckdose Decke UP/HD Wand UP	* 122 002	00	1	Stk			
1805	UP-Steckdose T23	995 111	48	-1	Stk			
	Total: P:232.61 Steckdosen (Allg)							
	P:232.62 Rollgitter-Tore							
	Café-/ Entrée-/ Gastro (EG): 02x Rollgitter (T23/AP)							
1806	Roll-/Lauf-/Sektionaltor Installation enthält: 1 Steuerkasten m Bedienung 1 Sicherheitseinrichtung 1 Antrieb Mithilfe IBS o Zuleitung	* 122 330	00	2	Stk			
1807	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -10m Decke UP/HD Wand UP/AP	122 112	00	2	Stk			
1808	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke AP Wand AP	123 111	00	2	Stk			
1809	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 580	00	2	Stk			
1810	GAP-Schwenktaster 16A 1-0-2/1L	* 247 661	20	2	Stk			
1811	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -10m Decke AP Wand AP	123 112	00	2	Stk			
	Total: P:232.62 Rollgitter-Tore							

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	P:232.63 Beschattung								
	Beschattung								
	(EG):								
	Bedienung KNX siehe unter								
	BKP P:237.13								
1812	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295	00	2	Stk			
1813	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -15m Decke AP	*	113 312	00	2	Stk			
1814	Zuleitung -5x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 510	00	2	Stk			
	Beschattung								
	(ZG):								
	Bedienung KNX siehe unter								
	BKP P:237.13								
1815	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295	00	6	Stk			
1816	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -15m Decke AP	*	113 312	00	2	Stk			
1817	Zuleitung -5x2.5 /Stock AP		113 401	00	2	Stk			
1818	Zuleitung -5x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 510	00	2	Stk			
	Total: P:232.63 Beschattung								
	Total: P:232.6 Kraftinstallationen								
	P:232.7 HLKS								
	P:232.71 Heizung								
	Bodenheizverteiler								
	(EG):								
1819	EB-Klemmleiste -6 Zonen EV 230 H/K PL 310x90x65		539 004	24	1	Stk			
1820	NAP-Schlaufdose hf 80x80x45 650°C m Nippel		2 524	20	1	Stk			
1821	Klemme 1L 4		157 010	100	3	Stk			
1822	Beschriftungsband -20 Z		8 911	24	1	Stk			
1823	Zuleitung -3x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 500	00	1	Stk			
1824	Kabel FE05 Cca hf 3x2.5		106 014	70	1	Stk			
1825	Kabel FE05 Cca hf 3x2.5		106 014	71	1	Stk			
1826	Al-Rohr 25		155 002	20	1	m			
1827	Al-Bogen steckbar 25		125 048	24	1	Stk			
1828	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2	*	405 854	024	4	Stk			
1829	Kabel Td 2x0.75		3 071	70	4	Stk			
1830	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1830	in Trasse/Kanäle/Rohre *	145 700	00	1	Stk			
1831	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2	405 854	100	4	Stk		(.....)	
1832	Al-Rohr 25	155 002	20	1	m			
1833	Al-Bogen steckbar 25 Messungen (EG):	125 048	24	1	Stk			
1834	A+FK 1 Wasser-/Wärmezähler *	109 920	00	3	Stk			
1835	Wasser-/Wärmemessungsleitung /m Rohrinstallation	102 200	00	15	m			
1836	Wasser-/Wärmemessungsleitung /m in Trasse/Kanäle/Rohre	103 200	00	3	m			
1837	Al-Rohr 25	155 002	20	3	m			
1838	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	3	Stk			
	Total: P:232.71 Heizung						 (.....)	
	P:232.72 Lüftung Café-/ Sitzfläche (ZG): Bedienung KNX siehe unter BKP P:237.13							
1839	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -10m Schalter/Steckdose Decke AP Wand AP *	120 002	00	4	Stk			
1840	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 570	00	3	Stk			
1841	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -30m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 573	00	1	Stk			
1842	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre *	145 703	00	3	Stk			
1843	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -40m in Trasse/Kanäle/Rohre *	145 705	00	1	Stk			
1844	Al-Rohr 25	155 002	20	20	m			
1845	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	4	Stk			
	Total: P:232.72 Lüftung							
	P:232.73 Kühlung Café-/ Lager (EG): Bedienung KNX siehe unter BKP P:237.13							
1846	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke AP Wand AP *	120 001	00	1	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1847	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 570	00	0.5	Stk			
1848	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre *	145 700	00	1	Stk			
1849	Al-Rohr 25	155 002	20	2	m			
1850	Al-Bogen steckbar 25 Café-/ Sitzfläche (ZG): Bedienung KNX siehe unter BKP P:237.13	125 048	24	1	Stk			
1851	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -10m Schalter/Steckdose Decke AP Wand AP *	120 002	00	4	Stk			
1852	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 570	00	3	Stk			
1853	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -30m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 573	00	1	Stk			
1854	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre *	145 703	00	3	Stk			
1855	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -40m in Trasse/Kanäle/Rohre *	145 705	00	1	Stk			
1856	Al-Rohr 25	155 002	20	20	m			
1857	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	4	Stk			
	Total: P:232.73 Kühlung							
	P:232.74 Sanitär Café-WC's (EG):							
1858	Leerrohr -M25 -5m EK Blindabdeckung Einzughilfe Decke UP Wand UP Kleinhebeanlage WC:	122 900	00	3	Stk			
1859	Direktanschluss Verbraucher -3x2.5 *	123 221	00	3	Stk			
1860	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m Decke UP/HD Wand UP/AP	122 101	00	3	Stk			
1861	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 570	00	3	Stk			
1862	Al-Rohr 25	155 002	20	3	m			
1863	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	3	Stk			
	Total: P:232.74 Sanitär							
	Total: P:232.7 HLKS						 (.....)	

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
Total: P:232 Starkstrom-Installationen							 (.....)	
P:233 Leuchten-/ Lampen								
Café-/ Sitzfläche (EG-ZG): Lieferungen-/ Montage je Raum eine prov. Fassung während der Bauzeit								
1864	Baustellenfassung	*	238 690	00	10 Stk			
Total: P:233 Leuchten-/ Lampen								
P:236 Schwachstrom-Installationen								
P:236.4 UKV								
P:236.42 Erschliessung								
Verteiler Café-/ Sitzfläche (EG):								
1865	Zuleitung MMV FTTH -60m Dose OTO 2xLC duplex 4 Fasern gespleisst Bezeichnungen Messungen o Rohrinstitution	*	132 594	00	1 Stk			
1866	Zuleitung MMV FTTH /w 10m in Trasse/Kanäle/Rohre		132 496	00	1.5 Stk			
1867	OTDR-Messung FTTH /Faser eins 2 Wellenlängen Vorlauf Messprotokoll		103 980	09	4 Stk			
1868	MP für die ODTR Messungen bei 3 Wellenlängen Pauschal Netto	P	10398001	00	4 Stk			P
1869	Al-Rohr 25		155 002	20	1 m			
1870	Al-Bogen steckbar 25		125 048	24	1 Stk			
Total: P:236.42 Erschliessung								
P:236.43 Verteiler								
Verteiler Café-/ Sitzfläche (EG):								
1871	19"-Wandgehäuse 600x730x600 15HE lichtgr Sichttüre abschliessbar		967 452	20	1 Stk			
1872	19"-Geräteboden 400 gelocht Bef-Set 2HE		967 480	24	1 Stk			
1873	19"-Steckdosenleiste or/sw 8xT23 Bef-Set		967 746	24	1 Stk			
1874	19"-Blindplatte Me 1HE Bef-Set		8 921	24	1 Stk			
1875	Erdband z Erdungskit 5/6 Port L=250 freenet		9 162	24	3 Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Abgänge (Allg):							
1876	19"-Panel Kat 6A 30xRJ45/s 6 Universaleinheiten 5xRJ45 2HE Bef-Set o Erdungsset freenet	966 514	24	1	Stk			
1877	Erdungskit Panel 15/16/30 Port Bef-Set freenet	9 138	24	1	Stk			
1878	19"-Kabelführungsplatte Me 1HE 4 Rangierbügel Bef-Set	967 576	24	1	Stk			
1879	Beschriftungsband -20 Z	8 911	24	2	Stk			
1880	Universal-Blindabdeckung	977 902	24	28	Stk			
1881	Erdband z Erdungskit 5/6 Port L=250 freenet	9 162	24	2	Stk			
	Patchkabel-/							
	Patchungen:							
1882	Patchkabel SM -3m LCAPC-LCAPC duplex hf	103 541	100	1	Stk			
1883	Patchkabel S/FTP 4P Kat 6A -2m RJ45/s hf gr	101 394	100	2	Stk			
1884	Farbcodierung Patchkabel	977 907	100	6	Stk			
1885	Patchkabel -5m gesteckt m Eintrag in Verzeichnis	7 937	09	3	Stk			
	Total: P:236.43 Verteiler							
	P:236.44 Anschlussdosen							
	Café-/ Buffet							
	(EG):							
1886	UKV-Ltg m Dose RJ45/s Kat 6A -10m Bezeichnungen Messung o Rohrinstallation	*	150 300	00	1	Stk		
1887	UKV-Ltg m Dose RJ45/s Kat 6A -20m Bezeichnungen Messung o Rohrinstallation	*	150 301	00	1	Stk		
1888	UP-Leerrohr -M25 -5m		142 375	00	1	Stk		
1889	UP-Leerrohr -M25 -10m		142 376	00	1	Stk		
	Total: P:236.44 Anschlussdosen							
	Total: P:236.4 UKV							
	P:236.5 Kommunikation							
	P:236.51 VGSA							
	Café-/ Sitzfläche							
	(EG):							
1890	Inst Video-Innensprechstelle MFH AP-Sprechstelle Farbdisplay Anteil Steigzone Anteil Ruftaster Etagentaster	*	132 291	00	1	Stk		

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1891	Kabel G51 Dca hf 4x2x0.8	102 524	60	35 m				
1892	Kabel G51 Dca hf 4x2x0.8	102 524	64	20 m				
1893	Al-Rohr 25	155 002	20	1.5 m				
1894	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	1 Stk				
1895	Mehrpriess VGSA - Fabrikat Koch AG mit Ausführung Cloud wie Typ-/ Ar- tikel VTC42 gegenüber Steiger-Posi- tion 132291/132293 inkl. Aluminium AP-Rahmen Gr. I-I Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal	P PB030	00	1 St				P
	Anbindung Cloud:							
1896	Fach-Spezialist	90 128	09	0.5 h				
	Total: P:236.51 VGSA							
	Total: P:236.5 Kommunikation							
	Total: P:236 Schwachstrom-Installationen							
	P:237 Gebäudeautomation							
	P:237.1 KNX							
	Allgemein:							
	Die Lieferungen-/ Programmierungen der KNX-Komponenten etc. erfolgt durch den Systemintegrator bauseits							
	P:237.11 UVE							
	Verteiler Café-/ Sitzfläche (EG):							
1897	Pauschalpreis für den Einbau und das Verdrahten der unten aufgeführten KNX Komponenten in der Unterverteilung. Pauschalpreis Netto	P 2371101	00	1 Stk				P
1898	REG-Spannungsversorgung Diagnose 640mA kurzschlussfest m Drossel SV/S 30.640.5.1	* 405 409	024	1 Stk		(.....)		
1899	Überspannungsschutz-Klemme US/E 1	* 405 515	024	1 Stk		(.....)		
1900	REG-Schaltnetzteil 24VDC 2.5A CP-D 24/2.5	* 405 502	024	1 Stk		(.....)		
1901	REG-IP-Router o Progr IPR/S 3.5.1	* 405 507	024	1 Stk		(.....)		
1902	REG-Bridge Gira F1 Kopplung 2 autarke KNX Systeme o Progr	* 405 491	024	1 Stk		(.....)		
1903	REG-Linien-/Bereichskoppler o Progr LK/S 4.3	* 405 403	024	1 Stk		(.....)		
1904	REG-Jalousiesteuerbaustein o Progr JSB/S 1.1	* 405 510	024	1 Stk		(.....)		

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1905	REG-Schnittstelle V2 KNX/Feller App o Progr 36141-00.REG	*	405 509 024		1	Stk		(.....)	
1906	REG-Binäreingang 16xKontaktabfrage Handbedienung Zustandsanzeige o Progr BE/S 16.20.3.2	*	405 496 024		1	Stk		(.....)	
1907	REG-Heizungsaktor m Regelung 6fach 24/230V Handbedienung Zustandsanzeige o Progr TYMS646R	*	405 862 024		1	Stk		(.....)	
1908	REG-Jalousieaktor 9x2.5A 230V Lokal- + Gruppenbedienung Handbedienung 2/3 Endschalter o Progr JAX-9	*	405 467 024		1	Stk		(.....)	
1909	REG-Gateway DALI 1x64 TN o Progr DG/S 1.64.1.1	*	405 572 024		1	Stk		(.....)	
Total: P:237.11 UVE								 (.....)	
P:237.12 Hauptkabel									
Verteiler Café-/ Sitzfläche (EG):									
1910	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m Decke AP	*	145 070 00		1	Stk			
1911	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -75m in Trasse/Kanäle/Rohre		145 718 00		1	Stk			
1912	Leerrohr -M25 Einzughilfe -10m Decke UP		122 981 00		1	Stk			
Total: P:237.12 Hauptkabel									
P:237.13 Schaltstellen									
Café-/ Sitzfläche (EG):									
1913	UP-KNX-Bedienelement 6fach CO2-/Feuchtefühler o Progr tenton	*	405 431 048		6	Stk			
1914	UP-KNX-Taster 2 Tasten 2fach-Bedienung Papiereinlage Temperaturfühler o Progr	*	323 301 048		2	Stk			
1915	UP-KNX-Taster LED 4 Tasten 2fach-Bedienung Papiereinlage Temperaturfühler o Progr	*	323 313 48		4	Stk			
1916	NUP-Präsenzmelder thePassa P360 KNX 360° 22m x 4m Mh 2.5m o Progr	*	535 745 048		2	Stk			
1917	UP-Bewegungsmelder pirios 180 KNX 180° 12m x 2x8m o Progr	*	303 800 048		4	Stk			
1918	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		145 710 00		6	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1919	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -10m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 711	00	3	Stk			
1920	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 713	00	1	Stk			
1921	NAP-Gehäuse-Unterteil Gr 1 Dichtung	4 705	20	2	Stk			
1922	NAP-Zwischenrahmen H=33	377 029	24	2	Stk			
1923	Kabelverschraubung Ms 20	3 820	53	2	Stk			
1924	M Gegenmutter/Verschlusszapfen -75	3 794	09	2	Stk			
1925	UP-Leerrohr -M25 -5m	142 375	00	10	Stk			
1926	UP-Leerrohr -M25 -10m	142 376	00	6	Stk			
1927	Al-Rohr 25	155 002	20	2	m			
1928	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	2	Stk			
1929	Leerrohr -M25 Einzughilfe -5m Decke UP	122 980	00	1	Stk			
1930	Leerrohr -M25 Einzughilfe -10m Decke UP	122 981	00	1	Stk			
	Café-/ Sitzfläche (ZG):							
1931	UP-Lichtfühler z Lichtregler LF/U 2.1	405 451	048	1	Stk			
1932	NAP-Gehäuse-Unterteil Gr 1 Dichtung	4 705	20	1	Stk			
1933	NAP-Zwischenrahmen H=33	377 029	24	1	Stk			
1934	Kabelverschraubung Ms 20	3 820	53	1	Stk			
1935	M Gegenmutter/Verschlusszapfen -75	3 794	09	1	Stk			
1936	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -30m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 714	00	1	Stk			
1937	Al-Rohr 25	155 002	20	20	m			
1938	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	3	Stk			
	Total: P:237.13 Schaltstellen							
	Total: P:237.1 KNX						(.....)	
	Total: P:237 Gebäudeautomation						(.....)	
	P:239 Übriges							
	Allgemein:							
1939	MP Schallschutz Boden-Ltg -4.5 Zi-Whg Rohrpolster aufstehende Rohre	239 072	00	1	Stk			
1940	MP Schallschutz Decken-Ltg -4.5 Zi-Whg Rohre nur von oben	239 082	00	1	Stk			
	Höhenzuschlag:							
1941	Von den aufgeführten Installationen							

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1941	sind ca. 20% Höhenzuschlag berechnigt ; für das Café-/ Sitzfläche CEG.11 TE116/EG-ZG ; Pauschal	P	PB056	00	1	St			P
	GAP-/ GUP:								
1942	Für den Mehrpreis der Installationen in Ausführung GAP/GUP gegenüber in dieser BKP P:23 aufgeführten Positionen (wenn nicht schon so ausgeschrieben und im Handel erhältlich) für das Café-/ Sitzfläche CEG.11-TE116 EG-ZG ist vom Unternehmer ein Pauschalpreis anzugeben-/ einzusetzen.	P	PB057	00	1	St			P
	Rekapitulation								
	Total: P:239 Übriges								
	Total: P:23 Café (CEG.11-TE116/EG-ZG)								
								(.....)	
	Q:23 Bürofläche (CEG.10-TE110/EG-ZG)								
	Q:231 Starkstrom-Apparate								
	Q:231.2 UVE								
	Verteiler Bürofläche								
	(EG):								
1943	Normverteiler 5 DIN-Reihen/256 Mod Abdeckungen ls hf 1005x1070x97 Al		822 179	20	1	Stk			
1944	Transportteilung AP-Normverteiler		822 201	100	1	Stk			
1945	Schematasche ls 350x195x30		168 039	20	1	Stk			
1946	REG-Lasttrennschalter 0/4L 80A	*	550 404	24	1	Stk			
1947	Klemmenabdeckung 4L 63-100A Ein-/Ausgang		550 409	24	1	Stk			
1948	REG-Überspannungsableiter Typ 2 TN-S 4L Fernmeldekontakt VAL-SEC-T2-3S-350-FM	*	808 581	24	1	Stk			
1949	Stecksocket-System 3LNPE /m Steck- + Zusatzsocket o Endstücke Stromschienen 3LNPE 125A		809 002	24	2	m			
1950	Stecksocket-System 3LNPE + 2L /m Steck- + Zusatzsocket o Endstücke Stromschienen 3LNPE 125A Hilfsstromschienen 2L 40A		809 042	24	2	m			
1951	Einspeiseblock 160A 3LN + 2L Stecksocket-System 125A	*	809 008	24	2	Stk			
1952	Endstück Stecksocket-System		809 003	24	2	Stk			
1953	FI-LS-Schalter C 10kA LN 13/16A 30mA Stecksocket-System		5 833	24	16	Stk			
1954	FI-LS-Schalter C 10kA 3LN 13/16A 30mA Stecksocket-System		809 250	24	10	Stk			
1955	LS-Schalter C 10kA 1P 13/16A								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1955	Stecksocket-System	809 101	24	5	Stk			
1956	LS-Schalter C 10kA 3P 13/16A Stecksocket-System	809 121	24	6	Stk			
1957	Neutralleitertrenner 63A 1 Mod Stecksocket-System	809 129	24	11	Stk			
	KNX: Ausbauten der KNX-Komponenten siehe unter BKP Q:237.11 Allgemein:							
1958	Rangierkanal Is -190x230 RK -1m Profilhalter Endplatten Ausschnitte	12 222	00	1	Stk			
	Ganzer Verteiler gemäss Beschrieb geliefert-/ Betriebsfertig montiert auf Klemmen verdrahtet-/ beschriftet/ ausgeprüft etc. Die Fertigung muss den örtlichen Werkvorschriften NIN/NIV entsprechen-/ in sauberem Zustand abgegeben werden. Anpassungen der Legenden-/ Schema etc. Pauschal ; Betriebsbereit ; Komplett							
	Total: Q:231.2 UVE							
	Total: Q:231 Starkstrom-Apparate							
	Q:232 Starkstrom-Installationen							
	Q:232.1 Erdung							
	Q:232.13 Innerer Blitzschutz							
	Verteiler Bürofläche (EG):							
1959	Blitz- + Überspannungsschutz 4L MFH *	109 772	00	1	Stk		(.....)	
1960	REG-Überspannungsableiter 4-adrig erdpotenzialfrei TTC-6P-4-24DC-PT-I *	808 637	24	1	Stk		(.....)	
1961	Überspannungsableiter Telekommunikation Zwischenstecker RJ45/Direktanschluss DT-TELE-RJ45 *	808 661	24	1	Stk		(.....)	
	Total: Q:232.13 Innerer Blitzschutz						(.....)	
	Total: Q:232.1 Erdung						(.....)	
	Q:232.3 Installations-Systeme							
	Q:232.33 Sockelkanal-/ Bodendosen-/ Anschluss-Säulen							
	Q:232.33.1 Sockelkanal							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Bürofläche:							
	01x Sockelkanal							
	04x Kraft-Zuleitung (400V)							
	32x Steckdosen (T23/3-FLF)							
	32x Steckdosen (RJ45/FLF)							
	01x Leerrohre							
1962	Sockelkanal m Steckdeckel 130x80 Stahlblech	127 431	20	33	m			
1963	FLF-Apparate-Tank 4x3/5 150x300x70	2 438	20	16	Stk			
1964	Richtungsänderung Kanal Me 80-150	12 056	09	1	Stk			
1965	Nachbehandlung Schnitt-/Schadstelle	2 709	09	1	Stk			
1966	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	* 116 313	00	1	Stk			
1967	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -30m in Trasse/Kanäle/Rohre	* 116 314	00	2	Stk			
1968	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -40m in Trasse/Kanäle/Rohre	* 116 315	00	1	Stk			
1969	FLF-Steckdose 3xT23	* 663 624	48	32	Stk			
1970	FLF-Einlasskasten 6/5 -50	2 703	53	32	Stk			
1971	Befestigungsplatte Al FLF 1-teilig 40x81	4 431	48	32	Stk			
1972	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 570	00	32	Stk			
1973	UKV-Ltg m Dose RJ45/s Kat 6A -40m Bezeichnungen Messung o Rohrinstallation	* 150 303	00	32	Stk			
1974	FLF-Einlasskasten 6/5 -50	2 703	53	32	Stk			
1975	Befestigungsplatte Al FLF 1-teilig 40x81	4 431	48	32	Stk			
1976	Al-Rohr 32	155 003	20	4	m			
1977	Al-Bogen steckbar 32	125 049	24	4	Stk			
	Total: Q:232.33.1 Sockelkanal							
	Q:232.33.2 Bodendosen							
	Besprechungsraum 02							
	(EG):							
	01x Bodendosen							
	01x Zuleitung 400V							
	01x Klemmsteg (5x2.5mm2)							
	06x Steckdosen (T23/FLF)							
	02x Steckdosen (RJ45/FLF)							
	01x B-Schlitz anzeichnen (B-Schlitz bauseits)							
1978	Bodendose m 3 Leerrohren -M32 -15m Deckel Al belegbar 284x284 -10 FLF nivellierbar -150 Einzughilfe	128 422	00	1	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
1979	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 582	00	1	Stk			
1980	Kabel FE05 Cca hf 5x2.5	106 016	70	2	Stk			
1981	Klemmensatz kompl 5x2.5 m Verdrahtung	* 546 122	24	1	Stk			
1982	FLF-Steckdose T23	* 663 610	48	6	Stk			
1983	FLF-Dose Kat 6A 1xRJ45/s freenet	* 966 507	48	2	Stk			
1984	FLF-Blindplatte 75x62.5	4 427	48	2	Stk			
1985	FLF-Einlasskasten 6/5 -50	2 703	53	10	Stk			
1986	Befestigungsplatte Al FLF 1-teilig 40x81	4 431	48	8	Stk			
1987	Anzeichnen von B-Schlitz-/ Dose für Installation-/ Montage der KRFWG- Rohre 3 Stück. ; Bodendose 1 Stück ca. 05-15m Länge-/ ca. 0.25m Breite Pauschal	P PB064	00	1	St			P
	Besprechungsraum 05 (EG): 01x Bodendosen 01x Zuleitungen 01x Klemmsteg (5x2.5mm2) 06x Steckdosen (T23/FLF) 02x Steckdosen (RJ45/FLF) 01x Steckdosen (HDMI) 01x B-Schlitz anzeichnen (B-Schlitz bauseits)							
1988	Bodendose m 3 Leerrohren -M32 -10m Deckel Al belegbar 284x284 -10 FLF nivellierbar -150 Einzughilfe	128 421	00	1	Stk			
1989	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 581	00	1.5	Stk			
1990	Kabel FE05 Cca hf 5x2.5	106 016	70	2	Stk			
1991	Klemmensatz kompl 5x2.5 m Verdrahtung	* 546 122	24	1	Stk			
1992	FLF-Steckdose T23	* 663 610	48	6	Stk			
1993	FLF-Dose Kat 6A 1xRJ45/s freenet	* 966 507	48	2	Stk			
1994	FLF-Blindplatte 75x62.5	4 427	48	2	Stk			
1995	FLF-Einlasskasten 6/5 -50	2 703	53	10	Stk			
1996	Befestigungsplatte Al FLF 1-teilig 40x81	4 431	48	8	Stk			
1997	Anzeichnen von B-Schlitz-/ Dose für Installation-/ Montage der KRFWG- Rohre 3 Stück. ; Bodendose 1 Stück ca. 05-15m Länge-/ ca. 0.25m Breite Pauschal	P PB064	00	1	St			P
	Total: Q:232.33.2 Bodendosen							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Q:232.33.3 Anschluss-Säulen							
	Bürofläche Säule 1							
	(EG):							
	01x Anschluss-Säule							
	01x Zuleitungen							
	04x Steckdosen (T23/3)							
	04x Steckdosen (2xRJ45)							
	01x Leerrohre							
1998	Raumsäule 2fach Spanntechnik 3.40-3.70m Al elox DA 200	128 014	24	1	Stk			
1999	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -30m in Trasse/Kanäle/Rohre *	116 314	00	1	Stk			
2000	UP-Steckdose 3xT23 *	657 103	48	4	Stk			
2001	FLF-Einlasskasten 6/5 -50	2 703	53	4	Stk			
2002	Befestigungsplatte Al FLF 1-teilig 40x81	4 431	48	4	Stk			
2003	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 570	00	4	Stk			
2004	UKV-Ltg m Dose RJ45/s Kat 6A -30m Bezeichnungen Messung o Rohrinstallation *	150 302	00	8	Stk			
2005	FLF-Einlasskasten 6/5 -50	2 703	53	8	Stk			
2006	Befestigungsplatte Al FLF 1-teilig 40x81	4 431	48	8	Stk			
2007	Al-Rohr 32	155 003	20	2	m			
2008	Al-Bogen steckbar 32	125 049	24	2	Stk			
	Bürofläche Säule 2							
	(EG):							
	01x Anschluss-Säule							
	01x Zuleitung 400V							
	04x Steckdosen (T23/3)							
	04x Steckdosen (2xRJ45)							
	01x Leerrohre							
2009	Raumsäule 2fach Spanntechnik 3.40-3.70m Al elox DA 200	128 014	24	1	Stk			
2010	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre *	116 313	00	1	Stk			
2011	UP-Steckdose 3xT23 *	657 103	48	4	Stk			
2012	FLF-Einlasskasten 6/5 -50	2 703	53	4	Stk			
2013	Befestigungsplatte Al FLF 1-teilig 40x81	4 431	48	4	Stk			
2014	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 570	00	4	Stk			
2015	UKV-Ltg m Dose RJ45/s Kat 6A -20m Bezeichnungen Messung o Rohrinstallation *	150 301	00	8	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2016	FLF-Einlasskasten 6/5 -50	2 703	53	8	Stk			
2017	Befestigungsplatte Al FLF 1-teilig 40x81	4 431	48	8	Stk			
2018	Al-Rohr 32	155 003	20	2	m			
2019	Al-Bogen steckbar 32	125 049	24	2	Stk			
	Total: Q:232.33.3 Anschluss-Säulen							
	Total: Q:232.33 Sockelkanal-/ Bodendosen-/ Anschluss-Säulen							
	Q:232.35 Steigzonen-/ Kanäle							
	Steigzonen (EG-ZG):							
2020	Steigzone Multibahn s-verz -300x60 Wandbügel Zubehör, wie Verbinder etc	1 656	00	5	m			
2021	MP Steigzone H=110 Multibahn s-verz -300/600 Zubehör, wie Verbinder etc	1 663	00	5	m			
2022	Deckel Steigzone Multibahn s-verz -300 m Klammer Inst.-Kanäle (EG):	151 724	00	5	m			
2023	Kanal Al elox 57x41 Formstücke/RA Ausschnitte	127 346	00	15	m			
2024	Trennwand Al /Stk z Kanal 57x41	127 407	00	15	Stk			
	Total: Q:232.35 Steigzonen-/ Kanäle							
	Total: Q:232.3 Installations-Systeme							
	Q:232.4 Haupt-/ Steigleitungen							
	Q:232.41 UVE							
	Verteiler Bürofläche (EG):							
2025	Anschluss Zuleitung SK 5x25 *	109 706	00	1	Stk			
2026	Zuleitung SK /m 5x25 in Trasse/Kanäle/Rohre	109 606	00	65	m			
2027	Al-Rohr 40	155 004	20	1	m			
2028	Al-Bogen steckbar 40	125 050	24	1	Stk			
	Total: Q:232.41 UVE							
	Total: Q:232.4 Haupt-/ Steigleitungen							
	Q:232.5 Lichtinstallationen							
	Allgemein:							

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Bedienung KNX siehe unter BKP Q:237.13 WC D+H-/ Besprechungsraum 02 (EG):								
2029	Zuleitung -7x2.5 m Abzweigdose -5m Decke UP/HD	*	117 320	00	1	Stk			
2030	Zuleitung -7x2.5 /Stock UP		117 342	00	1	Stk			
2031	Zuleitung -7x2.5 o Abzweigdose -30m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 524	00	1	Stk			
2032	M+A Wand-/Deckenleuchte dekorativ -5-teilig	*	12 473	20	4	Stk			
2033	Wandlampenstelle -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP/AP		117 210	00	2	Stk			
2034	Deckenlampenstelle -5m Leitung: Decke HD		117 200	00	2	Stk			
2035	M+A Pendelleuchte -2 Bef -2 Seil-/Rohraufhängungen	*	7 530	20	2	Stk			
2036	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke AP Wand AP		123 111	00	2	Stk			
2037	Steckdose 1fach -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 150	00	3	Stk			
2038	Steckdose mehrfach -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 160	00	1	Stk			
2039	Anzeichnen von B-Schlitz-/ Dose für Installation-/ Montage der KRFWG- Rohre bis 3 Stück. ; ca. 05m-15m Länge-/ ca. 0.25m Breite ; Pauschal	P	PB065	00	1	St			P
	Teeküche (EG):								
2040	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -5m Decke UP/HD	*	117 310	00	1	Stk			
2041	Zuleitung -5x2.5 /Stock UP		117 341	00	1	Stk			
2042	Zuleitung -5x2.5 o Abzweigdose -30m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 514	00	1	Stk			
2043	Schalter/Taster -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 050	00	1	Stk			
2044	Steckdose mehrfach in Schaltstelle Wand UP	*	112 006	00	1	Stk			
2045	M+A Pendelleuchte -2 Bef -2 Seil-/Rohraufhängungen	*	7 530	20	3	Stk			
2046	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke AP Wand AP		123 111	00	3	Stk			
	Lieferungen-/ Montagen Oberbauleuchten erfolgt durch den Küchenbauer Bauseits:								
2047	Steckdose mehrfach Leitung: Decke UP Wand UP	*	112 101	00	1	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Besprechungsraum 05 (EG):								
2048	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -5m Decke AP	*	113 310	00	1	Stk			
2049	Zuleitung -5x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 510	00	1	Stk			
2050	M+A Pendelleuchte -2 Bef -2 Seil-/Rohraufhängungen	*	7 530	20	4	Stk			
2051	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke AP Wand AP		123 111	00	4	Stk			
2052	Steckdose 1fach -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 150	00	1	Stk			
2053	Steckdose mehrfach -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP	*	117 160	00	1	Stk			
2054	Anzeichnen von B-Schlitz-/ Dose für Installation-/ Montage der KRFWG- Rohre bis 3 Stück. ; ca. 05m-15m Länge-/ ca. 0.25m Breite ; Pauschal Bürofläche (ZG):	P	PB065	00	2	St			P
2055	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -10m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	116 311	00	1	Stk			
2056	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	116 313	00	1	Stk			
2057	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -30m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	116 314	00	1	Stk			
2058	M+A AP-Stromschiene o Leuchten /m angebaut/gependelt kompl zusammengestellt	*	13 189	20	240	m			
2059	M+A Stromschienen-Strahler m Adapter	*	7 504	24	16	Stk			
2060	Lampenstelle vorbereiten m Steckklemmen	*	12 471	09	8	Stk			
2061	Abschlussrosette Ø 98x5		7 505	10	8	Stk			
2062	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke AP Wand AP		123 111	00	8	Stk			
2063	Zuleitung -5x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 510	00	8	Stk			
	Total: Q:232.5 Lichtinstallationen								
	Q:232.6 Kraftinstallationen								
	Q:232.61 Steckdosen (Allg)								
	Teeküche (EG):								
	01x GWA (T23)								
	01x Kühlschrank (T23/2f)								
	01x Arbeitssteckdosen (T23/2f)								
2064	A+FK Haushaltgerät -5x2.5								

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2064	L+M Stecker	*	115 204	71	1	Stk			
2065	A+FK Haushaltgerät steckerfertig		115 200	71	1	Stk			
2066	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke AP Wand AP	*	120 001	00	1	Stk			
2067	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -20m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 572	00	1	Stk			
2068	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke AP Wand AP	*	120 001	00	2	Stk			
2069	AP-Steckdose T23		995 113	20	-2	Stk			
2070	AP-Steckdose 3xT23		989 430	20	2	Stk			
2071	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	116 313	00	1	Stk			
	Besprechungsraum 05 (EG): 01x 19"-Rack (T23)								
2072	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke AP Wand AP	*	120 001	00	1	Stk			
2073	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 570	00	0.5	Stk			
	Steckdosen Schaltstellen (GAP) (EG): 03x Steckdosen (T23/GAP)								
2074	GAP-Steckdose IP20 T23	*	623 660	20	3	Stk			
2075	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m Decke AP Wand AP		123 101	00	3	Stk			
2076	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -10m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	116 311	00	1	Stk			
2077	Zuleitung -3x2.5 o Abzweigdose -50m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 506	00	1	Stk			
	Total: Q:232.61 Steckdosen (Allg)								
	Q:232.62 Beschattung								
	Beschattung (EG): Bedienung KNX siehe unter BKP Q:237.13								
2078	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295	00	8	Stk			
2079	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -50m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	116 316	00	8	Stk			
2080	Zuleitung -5x2.5 /Stock AP		113 401	00	8	Stk			
	Beschattung (ZG): Bedienung KNX siehe unter								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	BKP Q:237.13							
2081	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5 *	122 295	00	8	Stk			
2082	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -50m in Trasse/Kanäle/Rohre *	116 316	00	8	Stk			
2083	Al-Rohr 25	155 002	20	8	m			
2084	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	8	Stk			
	Total: Q:232.62 Beschattung							
	Total: Q:232.6 Kraftinstallationen							
	Q:232.7 HLKS							
	Q:232.71 Heizung							
	Bodenheizverteiler (EG):							
2085	EB-Klemmleiste -6 Zonen EV 230 H/K PL 310x90x65	539 004	24	1	Stk			
2086	NAP-Schlaufdose hf 80x80x45 650°C m Nippel	2 524	20	1	Stk			
2087	Klemme 1L 4	157 010	100	3	Stk			
2088	Beschriftungsband -20 Z	8 911	24	1	Stk			
2089	Zuleitung -3x2.5 o Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 500	00	1	Stk			
2090	Kabel FE05 Cca hf 3x2.5	106 014	70	1	Stk			
2091	Kabel FE05 Cca hf 3x2.5	106 014	71	1	Stk			
2092	Al-Rohr 25	155 002	20	1	m			
2093	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	1	Stk			
2094	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2 *	405 854	024	5	Stk			
2095	Kabel Td 2x0.75	3 071	70	5	Stk			
2096	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m in Trasse/Kanäle/Rohre *	145 700	00	1	Stk			
2097	Thermoelektrischer Stellantrieb 24V/230V m Ventiladapter TSA/K 24.2/TSA/K 230.2	405 854	100	5	Stk		(.....)	
2098	Al-Rohr 25	155 002	20	1	m			
2099	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	1	Stk			
	Messungen (EG):							
2100	A+FK 1 Wasser-/Wärmezähler *	109 920	00	3	Stk			
2101	Wasser-/Wärmemessungsleitung /m Rohrinstallation	102 200	00	20	m			
2102	Wasser-/Wärmemessungsleitung /m in Trasse/Kanäle/Rohre	103 200	00	3	m			
2103	Al-Rohr 25	155 002	20	3	m			
2104	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	3	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2105	Anzeichnen von B-Schlitz-/ Dose für Installation-/ Montage der KRFWG- Rohre bis 3 Stück. ; ca. 05m-15m Länge-/ ca. 0.25m Breite ; Pauschal	P	PB065	00	1	St			P
	Total: Q:232.71 Heizung							 (.....)	
	Q:232.72 Lüftung								
	Bürofläche (EG/ZG): Bedienung KNX siehe unter BKP Q:237.13								
2106	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke AP Wand AP	*	120 001	00	8	Stk			
2107	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -10m Schalter/Steckdose Decke AP Wand AP	*	120 002	00	1	Stk			
2108	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -90m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 578	00	1.5	Stk			
2109	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	145 703	00	4	Stk			
2110	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -30m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	145 704	00	4	Stk			
2111	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -40m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	145 705	00	1	Stk			
2112	Al-Rohr 25		155 002	20	30	m			
2113	Al-Bogen steckbar 25		125 048	24	9	Stk			
	Total: Q:232.72 Lüftung								
	Q:232.73 Kühlung								
	Bürofläche (EG/ZG): Bedienung KNX siehe unter BKP Q:237.13								
2114	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke AP Wand AP	*	120 001	00	3	Stk			
2115	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -75m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 577	00	1	Stk			
2116	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	145 703	00	2	Stk			
2117	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -50m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	145 706	00	1	Stk			
2118	Al-Rohr 25		155 002	20	10	m			
2119	Al-Bogen steckbar 25		125 048	24	3	Stk			
	Total: Q:232.73 Kühlung								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Q:232.74 Sanitär							
	DWC Damen-/ Herren							
	(EG):							
2120	Leerrohr -M25 -5m EK Blindabdeckung Einzughilfe Decke UP Wand UP	122 900	00	2	Stk			
	Urinal WC Herren							
	(EG):							
2121	Urinal-Steuerung Installation enthält: 1 Bedienstelle (L+M) 1 Pissoir Mithilfe IBS o Zuleitung	* 122 250	00	1	Stk			
2122	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m Decke UP/HD Wand UP/AP	122 101	00	1	Stk			
2123	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -30m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 573	00	1	Stk			
	Kleinhebeanlage							
	WC's:							
2124	Direktanschluss Verbraucher -3x2.5	* 123 221	00	2	Stk			
2125	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m Decke UP/HD Wand UP/AP	122 101	00	2	Stk			
2126	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -30m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 573	00	2	Stk			
2127	Al-Rohr 25	155 002	20	2	m			
2128	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	2	Stk			
	Total: Q:232.74 Sanitär							
	Total: Q:232.7 HLKS						(.....)	
	Total: Q:232 Starkstrom-Installationen						(.....)	
	Q:233 Leuchten-/ Lampen							
	Bürofläche							
	(EG):							
	Lieferungen-/ Montage je Raum eine prov. Fassung während der Bauzeit							
2129	Baustellenfassung	* 238 690	00	5	Stk			
	Bürofläche							
	(EG/ZG):							
2130	Lieferung-/ Montage-/ Anschluss LED- Band IP65 ; 20-40m inkl. Anschlusska-							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2130	bel-/ Netzteil-/ Zubehör ; CEE-Stecker IP67 etc. wie W+W FixLED IP65; Grund- miete über die ganze Bauzeit	P	PB063	00	3 St			P
	Total: Q:233 Leuchten-/ Lampen							
	Q:236 Schwachstrom-Installationen							
	Q:236.4 UKV							
	Q:236.42 Erschliessung							
	Verteiler Bürofläche (EG):							
2131	Zuleitung MMV FTTH -60m Dose OTO 2xLC duplex 4 Fasern gespleisst Bezeichnungen Messungen o Rohrinstantion	*	132 594	00	1 Stk			
2132	Zuleitung MMV FTTH /w 10m in Trasse/Kanäle/Rohre		132 496	00	1.5 Stk			
2133	OTDR-Messung FTTH /Faser eins 2 Wellenlängen Vorlauf Messprotokoll		103 980	09	4 Stk			
2134	MP für die ODTR Messungen bei 3 Wellenlängen Pauschal Netto	P	10398001	00	4 Stk			P
2135	Al-Rohr 25		155 002	20	1 m			
2136	Al-Bogen steckbar 25		125 048	24	1 Stk			
	Total: Q:236.42 Erschliessung							
	Q:236.43 Verteiler							
	Verteiler Bürofläche (EG):							
2137	19"-Wandgehäuse 600x730x600 15HE lichtgr Sichttüre abschliessbar		967 452	20	1 Stk			
2138	19"-Geräteboden 400 gelocht Bef-Set 2HE		967 480	24	1 Stk			
2139	19"-Steckdosenleiste or/sw 8xT23 Bef-Set		967 746	24	1 Stk			
2140	19"-Blindplatte Me 1HE Bef-Set		8 921	24	1 Stk			
2141	Erdband z Erdungskit 5/6 Port L=250 freenet		9 162	24	3 Stk			
	Abgänge (Allg):							
2142	19"-Panel Kat 6A 30xRJ45/s 6 Universaleinheiten 5xRJ45 2HE Bef-Set o Erdungsset freenet		966 514	24	2 Stk			
2143	Erdungskit Panel 15/16/30 Port Bef-Set freenet		9 138	24	2 Stk			
2144	19"-Kabelführungsplatte Me 1HE 4 Rangierbügel Bef-Set		967 576	24	2 Stk			
2145	Beschriftungsband -20 Z		8 911	24	54 Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2146	Universal-Blindabdeckung	977 902	24	6	Stk			
2147	Erdband z Erdungskit 5/6 Port L=250 freenet	9 162	24	2	Stk			
	Patchkabel-/ Patchungen:							
2148	Patchkabel SM -3m LCAPC-LCAPC duplex hf	103 541	100	1	Stk			
2149	Patchkabel S/FTP 4P Kat 6A -2m RJ45/s hf gr	101 394	100	54	Stk			
2150	Farbcodierung Patchkabel	977 907	100	110	Stk			
2151	Patchkabel -5m gesteckt m Eintrag in Verzeichnis	7 937	09	55	Stk			
	Total: Q:236.43 Verteiler							
	Q:236.44 Anschlussdosen Sockelkanal-/ B-Dosen-/ Anschluss-Säulen (EG): Installationen UKV siehe unter BKP Q:232.33.1/2/3 Besprechung 02/05 (EG):							
2152	UKV-Ltg m Dose RJ45/s Kat 6A -10m Bezeichnungen Messung o Rohrinstallation	*	150 300	00	1	Stk		
2153	UKV-Ltg m Dose RJ45/s Kat 6A -20m Bezeichnungen Messung o Rohrinstallation	*	150 301	00	1	Stk		
2154	UP-Leerrohr -M25 -5m		142 375	00	2	Stk		
2155	Leerrohr -M50 Einzughilfe -5m Decke UP		132 940	00	2	Stk		
2156	Anzeichnen von B-Schlitz-/ Dose für Installation-/ Montage der KRFWG- Rohre bis 3 Stück. ; ca. 05m-15m Länge-/ ca. 0.25m Breite ; Pauschal	P	PB065	00	2	St		P
	Total: Q:236.44 Anschlussdosen							
	Total: Q:236.4 UKV							
	Q:236.5 Kommunikation Q:236.51 VGSA Bürofläche (EG):							
2157	Inst Video-Innensprechstelle MFH AP-Sprechstelle Farbdisplay Anteil Steigzone Anteil Ruftaster Etagentaster	*	132 291	00	1	Stk		

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2158	Inst w Video-Innensprechstelle MFH AP-Sprechstelle Farbdisplay	*	132 293	00	1	Stk			
2159	Kabel G51 Dca hf 4x2x0.8		102 524	60	30	m			
2160	Kabel G51 Dca hf 4x2x0.8		102 524	64	20	m			
2161	Al-Rohr 25		155 002	20	10	m			
2162	Al-Bogen steckbar 25		125 048	24	2	Stk			
2163	Mehrpreis VGSA - Fabrikat Koch AG mit Ausführung Cloud wie Typ-/ Ar- tikel VTC42 gegenüber Steiger-Posi- tion 132291/132293 inkl. Aluminium AP-Rahmen Gr. I-I Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal	P	PB030	00	2	St			P
	Anbindung Cloud:								
2164	Fach-Spezialist		90 128	09	1	h			
	Total: Q:236.51 VGSA								
	Total: Q:236.5 Kommunikation								
	Total: Q:236 Schwachstrom-Installationen								
	Q:237 Gebäudeautomation								
	Q:237.1 KNX								
	Allgemein:								
	Die Lieferungen-/ Programmierungen der KNX-Komponenten etc. erfolgt durch den Systemintegrator bauseits								
	Q:237.11 UVE								
	Verteiler Bürofläche (EG):								
2165	Pauschalpreis für den Einbau und das Verdrahten der unten aufgeführten KNX Komponenten in der Unterverteilung. Pauschalpreis Netto	P	2371101	00	1	Stk			P
2166	REG-Spannungsversorgung Diagnose 640mA kurzschlussfest m Drossel SV/S 30.640.5.1	*	405 409	024	1	Stk		(.....)	
2167	Überspannungsschutz-Klemme US/E 1	*	405 515	024	1	Stk		(.....)	
2168	REG-Schaltnetzteil 24VDC 2.5A CP-D 24/2.5	*	405 502	024	1	Stk		(.....)	
2169	REG-IP-Router o Progr IPR/S 3.5.1	*	405 507	024	1	Stk		(.....)	
2170	REG-Bridge Gira F1 Kopplung 2 autarke KNX Systeme o Progr	*	405 491	024	1	Stk		(.....)	
2171	REG-Linien-/Bereichskoppler o Progr LK/S 4.3	*	405 403	024	1	Stk		(.....)	

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2172	REG-Jalousiesteuerbaustein o Progr JSB/S 1.1	*	405 510 024		1	Stk		(.....)	
2173	REG-Schnittstelle V2 KNX/Feller App o Progr 36141-00.REG	*	405 509 024		1	Stk		(.....)	
2174	REG-Binäreingang 16xKontaktabfrage Handbedienung Zustandsanzeige o Progr BE/S 16.20.3.2	*	405 496 024		1	Stk		(.....)	
2175	REG-Heizungsaktor m Regelung 6fach 24/230V Handbedienung Zustandsanzeige o Progr TYMS646R	*	405 862 024		1	Stk		(.....)	
2176	REG-Jalousieaktor 9x2.5A 230V Lokal- + Gruppenbedienung Handbedienung 2/3 Endschalter o Progr JAX-9	*	405 467 024		2	Stk		(.....)	
2177	REG-Gateway DALI 2x64 TN o Progr DG/S 2.64.1.1	*	405 573 024		1	Stk		(.....)	
Total: Q:237.11 UVE								 (.....)	
Q:237.12 Hauptkabel									
Verteiler Bürofläche (EG):									
2178	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m Decke AP	*	145 070 00		1	Stk			
2179	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -60m in Trasse/Kanäle/Rohre		145 717 00		1	Stk			
2180	Al-Rohr 25		155 002 20		1	m			
2181	Al-Bogen steckbar 25		125 048 24		1	Stk			
Total: Q:237.12 Hauptkabel									
Q:237.13 Schaltstellen									
Bürofläche (EG):									
2182	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -10m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	145 701 00		2	Stk			
2183	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	145 703 00		1	Stk			
2184	UP-KNX-Bedienelement 6fach CO2-/Feuchtefühler o Progr tenton	*	405 431 048		10	Stk			
2185	UP-KNX-Taster 2 Tasten 2fach-Bedienung Papiereinlage Temperaturfühler o Progr	*	323 301 048		4	Stk			
2186	UP-KNX-Taster LED 4 Tasten 2fach-Bedienung Papiereinlage Temperaturfühler o Progr	*	323 313 48		6	Stk			
2187	NAP-Gehäuse-Unterteil Gr 1 Dichtung		4 705 20		14	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2188	NAP-Zwischenrahmen H=33	377 029	24	14	Stk			
2189	Kabelverschraubung Ms 20	3 820	53	14	Stk			
2190	M Gegenmutter/Verschlusszapfen -75	3 794	09	14	Stk			
2191	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -10m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 711	00	8	Stk			
2192	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 713	00	2	Stk			
2193	UP-Leerrohr -M25 -5m	142 375	00	3	Stk			
2194	UP-Leerrohr -M25 -10m	142 376	00	3	Stk			
2195	Al-Rohr 25	155 002	20	20	m			
2196	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	2	Stk			
	Bürofläche (ZG):							
2197	UP-Lichtfühler z Lichtregler LF/U 2.1	* 405 451	048	6	Stk			
2198	NAP-Gehäuse-Unterteil Gr 1 Dichtung	4 705	20	6	Stk			
2199	NAP-Zwischenrahmen H=33	377 029	24	6	Stk			
2200	Kabelverschraubung Ms 20	3 820	53	6	Stk			
2201	M Gegenmutter/Verschlusszapfen -75	3 794	09	6	Stk			
2202	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -30m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 714	00	4	Stk			
2203	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -40m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 715	00	2	Stk			
2204	Al-Rohr 25	155 002	20	6	m			
2205	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	6	Stk			
	Total: Q:237.13 Schaltstellen							
	Total: Q:237.1 KNX						(.....)	
	Total: Q:237 Gebäudeautomation						(.....)	
	Q:239 Übriges							
	Allgemein:							
2206	MP Schallschutz Boden-Ltg -3.5 Zi-Whg Rohrpolster aufstehende Rohre	239 071	00	1	Stk			
2207	MP Schallschutz Decken-Ltg -3.5 Zi-Whg Rohre nur von oben	239 081	00	1	Stk			
2208	D+M Boden-/Deckenplatte /Stk	2 725	09	10	Stk			
2209	D+M Kanaldeckel -300 /m	2 705	09	40	m			
2210	D+M Abdeckung -6 Bef Ø -10	2 722	09	1	Stk			
	Höhenzuschlag:							
2211	Von den aufgeführten Installationen sind ca. 40% Höhenzuschlag berech-							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2211	tigt ; der Bürofläche CEG.10-TE110 EG-ZG ; Pauschal	P	PB061	00	1 St			P
	GAP-/ GUP:							
2212	Für den Mehrpreis der Installationen in Ausführung GAP/GUP gegenüber in dieser BKP Q:23 aufgeführten Posi- tionen (wenn nicht schon so ausge- schrieben und im Handel erhältlich) für die Bürofläche CEG.10-TE110 EG-ZG ist vom Unternehmer einPau- schalpreis anzugeben-/ einzusetzen.	P	PB062	00	1 St			P
	Rekapitulation							
	Total: Q:239 Übriges							
	Total: Q:23 Bürofläche (CEG.10-TE110/EG-ZG)						 (.....)	
	R:23 Allgemein (Übergeordnet aller Lose)							
	R:231 Starkstromanlagen							
	R:231.2 Schaltgerätekombinationen							
	Beschrieb Schaltgerätekombinationen:							
	Aufbau-Variante 1:							
	Aluminiumrahmen mit Klarsichtabdeckung (halogenfrei), seitlich geschlossen, hinten offen, oben und unten mit Ausschnitten für die Kabeleinführungen mit Apparate- abdeckungen (Klarsichtkunststoff halogenfrei) und internen PVC-beschichteten Installationskanälen zur Kabelführung.							
	Aufbau-Variante 2:							
	Reihen-Stahlblechschrank wie z.B. Hager AG, Typ Weber.Mes, multifunktionaler Energie- Verteilschrank.							
	Konstruktion:							
	- Schrankgerüst aus Stahlblech, Materialstärke = 1.25mm							
	- Schutzart IP40							
	- unten und oben offen für Leitungseinführungen							
	- Ausschnitte sind mit Borsten bzw. Moosgummi zu versehen.							
	- seitlich und hinten geschlossen, von aussen verschraubt							
	- komplette Konstruktion feuerverzinkt							
	- Farbe innen und aussen nach Wahl bzw. Vorgabe Bauherr							
	- Apparateabdeckungen aus Klarsichtkunststoff (halogenfrei)							
	- Türen 2-flügelig und 4 Scharniere							
	- Schliessung: Vierkant 6x6 bzw. nach Vorgabe Bauherrschaft							
	- Sockel aus Stahlblechprofil, Farbe RAL 9005 mattschwarz							
	- Sockelhöhe Standard 100mm bzw. nach Vorgabe Planung							
	Die Aufbau-Varianten 1 oder 2 sind bei der jeweiligen Verteilanlage im Detail beschrieben.							
	Grösse / Dimensionen:							
	Die Grösse bzw. die Dimensionen der jeweiligen Verteilanlage bzw. deren Felder sind bei der jeweiligen Verteilanlage beschrieben.							
	Transport:							
	Transport bis zum Objekt inkl. abladen und Transport bis zum Montageort, nach Absprache mit der Fachplanung / Bauleitung.							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Transportteilungen: Rekognisieren und Massaufnahmen der Transportwege bis zum Aufstellungsort der Schaltgerätekombination in eigener Verantwortung des Unternehmers / Lieferanten. Allfällige Transporttrennungen bzw. die Notwendigkeit von separaten Einzelfeldern, sind in die Einheitspreise / Kostenpositionen einzukalkulieren. Montage: Montage der Verteilungen auf oder an Betonwand. Die genauen Masse sind vor der Anfertigung der Schaltschränke durch den Unternehmer / Lieferanten zu prüfen. Beschriftungen: Alle Apparate sind sauber, unverwechselbar und deutlich sichtbar mit den Positionsnummern des Stromlaufschematas zu kennzeichnen. Beschriftungen gemäss Beschriftungskonzept der Bauherrschaft bzw. Auftraggeber des GU/TU. Alle Apparate welche auf der Klarsichtabdeckung beschriftet werden, müssen mit gravierten Schildern ausgeführt werden. Sicherheitsnachweis als Kontrollschild gut sichtbar anbringen, separates unterzeichnetes Prüfprotokoll vor der Montage der Verteilung / Schaltanlage dem Fachplaner / Bauleiter abgeben. Schaltschrankfront: Die Beschriftungen der Schaltgerätekombination ist dauerhaft mit gravierten Schildern gemäss den technischen Richtlinien bzw. Vorgabe der Bauherrschaft zu kennzeichnen. Sockelsysteme: Leistungsschutzschalter und Fehlerstromleitungsschutzschalter sind auf einem Sockelsystem wie z.B. ABB Smlissline (oder gleichwertig gemäss Vorschlag Unternehmer) zu montieren / einzubauen. Zubehör wie z.B. Höhenadapter, Sammelschienen, Einspeisblöcke, Trennstücke, etc. sind in den Leistungspositionen bzw. der Gesamt-Position der Schaltgerätekombination zu berücksichtigen bzw. einzukalkulieren. Zubehör: - Schematasche Metall, geschraubt befestigt, wie E.No. 983 410 611. - Sicherungsliste auf bzw. in Verteilanlage angebracht inkl. Sichtmappe. - Sicherungsliste auf elektronischem Datenträger dem Fachplaner abgeben. Verdrahtung: Alle Apparate komplett auf Klemmen verdrahtet und ausgeprüft, komplett inkl. Verdrahtungskanälen, Befestigungsschienen, usw. Diverses: Nachfolgende Materialspezifikationen sind zu berücksichtigen: Für die Ausführung geltende Vorschriften (SEV, VKF, SIA, Werkvorschriften des Energie liefernden Werkes etc.) sind einzuhalten. Der Unternehmer darf ohne Weisung des Fachplaners von Plänen, Stromlaufschemata, Vorschriften und freigegebenen Dispositionen nicht abweichen. Änderungsvorschläge sind mit dem Fachplaner vorgängig abzusprechen. Die Verteilanlage ist mit dem Typenschild nach EN 60439-1 zu kennzeichnen. Der Unternehmer übergibt dem Fachplaner vor der Abnahme alle Bedienungsanleitungen, Wartungsanweisungen und Datenblätter aller Verbauten Komponenten / Apparate.							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Reserveplatz: Richtwert für Reserveplatz sind 20-30%. Schlussreinigung der Verteilanlagen beinhaltet: - Schlussreinigung vor der Abnahme in einem separaten Arbeitsschritt. - Antistatische Schlussreinigung nach Bauvollendung. R:231.21 Hauptverteilungen R:231.21.1 Feld 01 - HAK / Einspeisung FELD 01 - HAK / Einspeisung Aufbau-Variante 2: - Sammelschienensystem / Stromschienen ausgelegt auf 630A - Grösse BxHxT 600x2100x400mm (Sockel 100mm) Inhalt: - 1 Stk. NH-Lastschaltleiste DIN2 / 400A / 3pol schaltbar inkl. Sicherungseinsatz 315A, Vertigroup LVSG2CP gekoppelte Sicherungselemente für die gemeinsame Entfernung der Sicherung gemäss Werkangaben. - 1 Stk. NH-Lastschaltleiste DIN00 / 160A / 3pol schaltbar inkl. Sicherungseinsatz 160A, Vertigroup LVSG2CP gekoppelte Sicherungselemente für die gemeinsame Entfernung der Sicherung gemäss Werkangaben. - 1 Stk. Modularer Kombi-Ableiter Phönix-Ventil Komplette Verteilanlage verdrahtet, geprüft und auf Klemmen verdrahtet. Lieferung und Montage an Verwendungsort, Schlussreinigung der Verteilanlage vor der Abnahme in separatem Arbeitsgang.							
2213		M	300 00	1				
	Anfertigen von Fabrikations- und Werkstattunterlagen für die Verdrahtung (Stromlaufschemas) bzw. Konstruktion der Verteiltafeln inklusive Detail- aufnahmen am Bau.							
2214	Techniker, Konstrukteur E		9 351 09	8 h				
	Total: R:231.21.1 Feld 01 - HAK / Einspeisung							
	R:231.21.2 Feld 02 bis 09 - Grobabgänge / Messungen							
	FELD 02:							
	Aufbau-Variante 2:							
	- Sammelschienensystem / Stromschienen ausgelegt auf 630A - Grösse BxHxT 1600x2100x400mm (Sockel 100mm) - Türen doppelflügelig (Bandung links/rechts)							
	- 7 Stk. NH-Lastschaltleiste DIN00 / 160A / 3L+N schaltbar inkl. Sicherungseinsatz bis 160A, mit Neutralleitertrenner (inkl. Sicherungseinsätze) wie z.B. LVSGWW00TRP.							
	- 1 Stk. NH-Lastschaltleiste DIN1 / 250A / 3L+N schaltbar inkl. Sicherungseinsatz bis 250A, mit Neutralleitertrenner (inkl. Sicherungseinsätze) wie z.B. LVSG1CP							
	- 3 Stk. NH-Lastschaltleiste DIN2 / 315A / 3L+N schaltbar inkl. Sicherungseinsatz bis 315A, mit Neutralleitertrenner (inkl. Sicherungseinsätze) wie z.B. LVSG1CP							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	- 3 Stk. Reserveplatz vorbereitet für den Einbau und Verdrahtung von NH-Lastschaltleiste DIN00 160A inkl. Stromwandler Anschlüsse gemäss Schema. - 6 Stk. Q-LSC, 10kA, 3LN 13/16A - 6 Stk. Q-LSC, 10kA, 1LN 13/16A - 6 Stk. Stromwandler ABB CM-CT 300 / 5A - 6 Stk. Stromwandler ABB CM-CT 250 / 5A - 6 Stk. Stromwandler ABB CM-CT 160 / 5A - 6 Stk. Hilfsschütz 4S/4Ö (230V / 16A) Vorbereitung und Verdrahtung folgender Komponenten vom Werk (keine Lieferung): - 5 Stk. Stromwandler, Klasse 1, 5VA / 300A Privat- Messungen: - 1 Stk. Privatmessung für Gebäude (Indirekt) Enthaltend: - ohne Lieferung Energiezähler Optec M3 Pro MID 80A - inkl. IBS / Programmierung des Energiezählers - inkl. Spannungsabgriff und Wandler - inkl. Verdrahtung auf Klemmen (beschriftet) - inkl. Messtrennklemmen - 2 Stk. Privatmessung für PV-Anlage (Indirekt) Enthaltend: - ohne Lieferung Energiezähler Optec M3 Pro MID 80A - inkl. IBS / Programmierung des Energiezählers - inkl. Spannungsabgriff und Wandler - inkl. Verdrahtung auf Klemmen (beschriftet) - inkl. Messtrennklemmen - 2 Stk. Privatmessung für Allgemein (Direkt) Enthaltend: - ohne Lieferung Energiezähler Optec M3 Pro MID 80A - inkl. IBS / Programmierung des Energiezählers - inkl. Spannungsabgriff (keine Wandler) - inkl. Verdrahtung auf Klemmen (beschriftet) - 4 Stk. Privatmessung für HLKS (Direkt) Enthaltend: - ohne Lieferung Energiezähler Optec M3 Pro MID 80A - inkl. IBS / Programmierung des Energiezählers - inkl. Spannungsabgriff (keine Wandler) - inkl. Verdrahtung auf Klemmen (beschriftet) EW- Messungen: Inhalt: - 3 Stk. Abzweigdose für Steuerdrähte (plomb.) - 1 Stk. Verdrahtung und Anschluss für Indirekt-Gesamtmessung Gebäude gemäss Werkvorschriften inkl. Zählerplatte 250x400mm. - 2 Stk. Verdrahtung und Anschluss ZFA gemäss Werkvorschriften inkl. Zählerplatte 250x400mm. - 2 Stk. Verdrahtung und Anschluss Rundsteuerempfänger gemäss Werkvorschriften inkl. Zählerplatte 250x400mm. - 1 Stk. Verdrahtung und Anschluss für Indirekt-Gesamtmessung E-Mobility gemäss Werkvorschriften inkl. Zählerplatte 250x400mm.							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	- 3 Stk. Zählerplatten 250x400mm vorbereitet als Reserve-Zählerplatz inkl. Verdrahtung. - 3 Stk. Sperrschütz ABB MOH-00 WVS3EG 3p bis 20A. - 10m Kabel FE05 Cca 8x1.5mm², nummeriert, inkl. beidseitigem Anschluss auf Klemmen. - 10m Kabel RS-485, Daten-Bus, inkl. beidseitigem Anschluss auf Klemmen. FELD 03: Aufbau-Variante 2: - Sammelschienensystem / Stromschienen ausgelegt auf 630A - Grösse BxHxT 800x2100x400mm (Sockel 100mm) - Tür einflügelig (Bandung links/rechts) - 4 Stk. NH-Lastschaltleiste DIN00 / 160A / 3L+N schaltbar inkl. Sicherungseinsatz bis 160A, mit Neutralleitertrenner (inkl. Sicherungseinsätze) wie z.B. LVSGWW00TRP. - 1 Stk. NH-Lastschaltleiste DIN1 / 250A / 3L+N schaltbar inkl. Sicherungseinsatz bis 250A, mit Neutralleitertrenner (inkl. Sicherungseinsätze) wie z.B. LVSG1CP - 2 Stk. Reserveplatz vorbereitet für den Einbau und Verdrahtung von NH-Lastschaltleiste DIN00 160A inkl. Stromwandler Anschlüsse gemäss Schema. - 4 Stk. Q-LSC, 10kA, 3LN 13/16A - 4 Stk. Q-LSC, 10kA, 1LN 13/16A - 4 Stk. Stromwandler ABB CM-CT 300 / 5A - 4 Stk. Stromwandler ABB CM-CT 250 / 5A - 4 Stk. Stromwandler ABB CM-CT 160 / 5A - 4 Stk. Hilfsschütz 4S/4Ö (230V / 16A) Vorbereitung und Verdrahtung folgender Komponenten vom Werk (keine Lieferung): Privat- Messungen: - 4 Stk. Privatmessung Nutzungseinheiten (Direkt) Enthaltend: - ohne Lieferung Energiezähler Optec M3 Pro MID 80A - inkl. IBS / Programmierung des Energiezählers - inkl. Spannungsabgriff (keine Wandler) - inkl. Verdrahtung auf Klemmen (beschriftet) - 10m Kabel FE05 Cca 8x1.5mm², nummeriert, inkl. beidseitigem Anschluss auf Klemmen. - 10m Kabel RS-485, Daten-Bus, inkl. beidseitigem Anschluss auf Klemmen. FELD 04 - Abgänge separate Messfelder: Aufbau-Variante 2: - Sammelschienensystem / Stromschienen ausgelegt auf 630A - Grösse BxHxT 600x2100x400mm (Sockel 100mm) - Tür einflügelig (Bandung links/rechts) - 4 Stk. NH-Lastschaltleiste DIN00 / 160A / 3L+N schaltbar inkl. Sicherungseinsatz bis 160A, mit Neutralleitertrenner (inkl. Sicherungseinsätze) wie z.B. LVSGWW00TRP.							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	- 1 Stk. NH-Lastschaltleiste DIN1 / 250A / 3L+N schaltbar inkl. Sicherungseinsatz bis 250A, mit Neutralleitertrenner (inkl. Sicherungseinsätze) wie z.B. LVSG1CP FELD 05 - Messungen Nutzungseinheiten: Aufbau-Variante 2: - Sammelschienenensystem / Stromschienen ausgelegt auf 160A - Grösse BxHxT 1200x2100x400mm (Sockel 100mm) - Türen doppelflügelig (Bandung links/rechts) Inhalt (Lieferung und Einbau) : - 1 Stk. Modularer Kombi-Ableiter DEHN-Ventil Typ: Typ 2 (Art. 952 440) mit integr. Versicherung. - 12 Stk. LS-D, 10kA, 3LN 25A - 12 Stk. FI/LS-C, 10kA, 1LN 13/16A - 3 Stk. Hilfsschütz 4S/4Ö (230V / 16A) - 12 Stk. Verdrahtung und Anschluss Direkt- Messung Nutzungseinheit gemäss Werk- vorschriften inkl. Zählerplatte 250x400mm. - 12 Stk. Privatmessung Nutzungseinheiten (Direkt) Enthaltend: - ohne Lieferung Energiezähler Optec M3 Pro MID 80A - inkl. IBS / Programmierung des Energiezählers - inkl. Spannungsabgriff (keine Wandler) - inkl. Verdrahtung auf Klemmen (beschriftet) - 10m Kabel FE05 Cca 8x1.5mm², nummeriert, inkl. beidseitigem Anschluss auf Klemmen. - 10m Kabel RS-485, Daten-Bus, inkl. beidseitigem Anschluss auf Klemmen. FELD 06 - Messungen Nutzungseinheiten: Aufbau-Variante 2: - Sammelschienenensystem / Stromschienen ausgelegt auf 160A - Grösse BxHxT 1800x2100x400mm (Sockel 100mm) - Türen doppelflügelig (Bandung links/rechts) Inhalt (Lieferung und Einbau) : - 1 Stk. Modularer Kombi-Ableiter DEHN-Ventil Typ: Typ 2 (Art. 952 440) mit integr. Versicherung. - 18 Stk. LS-D, 10kA, 3LN 25A - 18 Stk. FI/LS-C, 10kA, 1LN 13/16A - 3 Stk. Hilfsschütz 4S/4Ö (230V / 16A) - 18 Stk. Verdrahtung und Anschluss Direkt- Messung Nutzungseinheit gemäss Werkvorschriften inkl. Zählerplatte 250x400mm. - 18 Stk. Privatmessung Nutzungseinheiten (Direkt) Enthaltend: - ohne Lieferung Energiezähler Optec M3 Pro MID 80A - inkl. IBS / Programmierung des Energiezählers - inkl. Spannungsabgriff (keine Wandler) - inkl. Verdrahtung auf Klemmen (beschriftet) - 10m Kabel FE05 Cca 8x1.5mm², nummeriert, inkl. beidseitigem Anschluss auf Klemmen. - 10m Kabel RS-485, Daten-Bus, inkl.							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	beidseitigem Anschluss auf Klemmen. FELD 07 - Messungen Nutzungseinheiten: Aufbau-Variante 2: - Sammelschienensystem / Stromschienen ausgelegt auf 160A - Grösse BxHxT 1800x2100x400mm (Sockel 100mm) - Türen doppelflügelig (Bandung links/rechts) Inhalt (Lieferung und Einbau) : - 1 Stk. Modularer Kombi-Ableiter DEHN-Ventil Typ: Typ 2 (Art. 952 440) mit integr. Vorsicherung. - 18 Stk. LS-D, 10kA, 3LN 25A - 18 Stk. FI/LS-C, 10kA, 1LN 13/16A - 3 Stk. Hilfsschütz 4S/4Ö (230V / 16A) - 18 Stk. Verdrahtung und Anschluss Direkt-Messung Nutzungseinheit gemäss Werkvorschriften nkl. Zählerplatte 250x400mm. - 18 Stk. Privatmessung Nutzungseinheiten (Direkt) Enthaltend: - ohne Lieferung Energiezähler Optec M3 Pro MID 80A - inkl. IBS / Programmierung des Energiezählers - inkl. Spannungsabgriff (keine Wandler) - inkl. Verdrahtung auf Klemmen (beschriftet) - 10m Kabel FE05 Cca 8x1.5mm², nummeriert, inkl. beidseitigem Anschluss auf Klemmen. - 10m Kabel RS-485, Daten-Bus, inkl. beidseitigem Anschluss auf Klemmen. FELD 08 - Abgänge HLKS-Infrastruktur Aufbau-Variante 2: - Sammelschienensystem / Stromschienen ausgelegt auf 160A - Grösse BxHxT 1200x2100x400mm (Sockel 100mm) - Türen doppelflügelig (Bandung links/rechts) Inhalt (Lieferung und Einbau) : - 1 Stk. Modularer Kombi-Ableiter DEHN-Ventil Typ: Typ 2 (Art. 952 440) mit integr. Vorsicherung. - 8 Stk. NH-Lastschaltleiste DIN0 / 160A / 3L+N schaltbar inkl. Sicherungseinsatz bis 100A, mit Neutralleitertrenner (inkl. Sicherungseinsätze) wie z.B. LVSGWW00TRP. - 4 Stk. Verdrahtung und Anschluss Direkt-Messung Nutzungseinheit gemäss Werkvorschriften nkl. Zählerplatte 250x400mm. - 4 Stk. Privatmessung Nutzungseinheiten (Direkt) Enthaltend: - ohne Lieferung Energiezähler Optec M3 Pro MID 80A - inkl. IBS / Programmierung des Energiezählers - inkl. Spannungsabgriff (keine Wandler) - inkl. Verdrahtung auf Klemmen (beschriftet) - 10m Kabel FE05 Cca 8x1.5mm², nummeriert, inkl. beidseitigem Anschluss auf Klemmen. - 10m Kabel RS-485, Daten-Bus, inkl. beidseitigem Anschluss auf Klemmen. Leitungsschutzschalter und Fehlerstromschutzschalter							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	aufgeschaltet / montiert auf Sockelsystem wie z.B. ABB Smisline (TP) oder qualitativ gleichwertig. Sämtliches Zubehörmaterial wie Einspeiseblöcke, Trennstücke usw. sind in die Leistungspositionen einzukalkulieren bzw. zu berücksichtigen. - 2 Stk. Leistungsschutzschalter Typ C, 10kA, 32A, 3LN - 2 Stk. Leistungsschutzschalter Typ C, 10kA, 25A, 3LN - 8 Stk. Leistungsschutzschalter Typ C, 10kA, 13/16A, 3LN - 6 Stk. Leistungsschutzschalter Typ C, 10kA, 13/16A, 1LN - 4 Stk. Fehlerstrom-Leistungsschutzschalter FI-LS 30mA, Typ C, 10kA, 32A, 3LN - 6 Stk. Fehlerstrom-Leistungsschutzschalter FI-LS 30mA, Typ C, 10kA, 25A, 3LN - 8 Stk. Fehlerstrom-Leistungsschutzschalter FI-LS 30mA, Typ C, 10kA, 13/16A, 3LN - 16 Stk. Fehlerstrom-Leistungsschutzschalter FI-LS 30mA, Typ C, 10kA, 13/16A, 1LN - 16 Signalkontakte für Sammelalarm, ansteckbar an LS / FI-LS. - 1 Stk. Dämmerungsschalter inkl. Aussenfühler, 230V / 13A (z.B. Hager AG). - 4 Stk. EB-Drehschalter H-0-A für 230V / 16A - 2 Stk. REG-Minuterie-Schrittschalter, wie z.B. Hager EPS450B. - 8 Stk. Hilfsschütze 4S/4Ö, 16A, 230V, 50Hz - 1 Stk. EB-Steckdose T25 (400V / 16A). - 6 Stk. Einbau und Verdrahtung von bauseits gelieferten REG-Apparaten / Komponenten bis 8 TE / 16p (bis 1.5mm²) auf Klemmen inkl. Lieferkontrolle und Entsorgung Packmaterial. FELD 09 - Abgänge Allgemein: Aufbau-Variante 2: - Sammelschienensystem / Stromschienen ausgelegt auf 160A - Grösse BxHxT 800x2100x400mm (Sockel 100mm) - Tür einflügelig (Bandung links/rechts) Inhalt (Lieferung und Einbau) : - 5 Stk. NH-Lastschaltleiste DIN0 / 160A / 3L+N schaltbar inkl. Sicherungseinsatz bis 100A, mit Neutralleitertrenner (inkl. Sicherungseinsätze) wie z.B. LVSGWW00TRP. - 3 Stk. Verdrahtung und Anschluss Direkt- Messung Nutzungseinheit gemäss Werkvorschriften inkl. Zählerplatte 250x400mm. - 3 Stk. Privatmessung Nutzungseinheiten (Direkt) Enthaltend: - ohne Lieferung Energiezähler Optec M3 Pro MID 80A - inkl. IBS / Programmierung des Energiezählers - inkl. Spannungsabgriff (keine Wandler)							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	- inkl. Verdrahtung auf Klemmen (beschriftet) - 10m Kabel FE05 Cca 8x1.5mm2, nummeriert, inkl. beidseitigem Anschluss auf Klemmen. - 10m Kabel RS-485, Daten-Bus, inkl. beidseitigem Anschluss auf Klemmen. Verkabelung Feldverbindungen: - Erschliessung Feld 05 mit Kabel FE05 - 5x50mm2, VA64, ca. 8m - Erschliessung Feld 06 mit Kabel FE05 - 5x50mm2, VA64, ca. 12m - Erschliessung Feld 07 mit Kabel FE05 - 5x50mm2, VA64, ca. 16m - Erschliessung Feld 08 mit Kabel FE05 - 5x70mm2, VA64, ca. 20m - Erschliessung Feld 09 mit Kabel FE05 - 5x70mm2, VA64, ca. 26m Einbau und Verdrahtung von bauseits gelieferten Komponenten: Der Einbau und die Verdrahtung von bauseits gelieferten Komponenten wie z.B. KNX-System-Geräte, VGSA-Zentralen, Netzteile ist in den Einheitspreis der Verteilanlage einzukalkulieren. Komplette Verteilanlage verdrahtet, geprüft und auf Klemmen verdrahtet. Lieferung und Montage an Verwendungsort, Schlussreinigung der Verteilanlage vor der Abnahme in separatem Arbeitsgang.							
2215	Hauptverteilung Felder 02-09	M	305	00	1			
	Anfertigen von Fabrikations- und Werkstattunterlagen für die Verdrahtung (Stromlaufschemas) bzw. Konstruktion der Verteiltafeln inklusive Detailaufnahmen am Bau.							
2216	Techniker, Konstrukteur E		9 351	09	16 h			
	Mithilfe bei Inbetriebnahme der Zähler durch den Systemlieferanten.							
2217	Mithilfe bei Inbetriebsetzung 1.0h		12 584	09	4 Stk			
2218	AP-Hausanschlusskasten Multibox 160A Ein- + Ausgangs-Flansch m NHS DIN 00 230x440x117		827 242	20	1 Stk		(.....)	
2219	Normverteiler 3 DIN-Reihen/76 Mod 4 Zählerplatten Abdeckungen Is hf 505x1890x97 Al		822 197	20	1 Stk		(.....)	
2220	Sammelschienenensystem -400A L=600 5pol Cu 40x5 Schienenabstand 185 N-/PE-Schiene m Einpressmuttern		847 311	24	1 Stk		(.....)	
2221	NH-Lastschaltleiste DIN 3 630A 3pol schaltbar 185mm Vertigroup LVSG3CP	*	850 372	24	1 Stk		(.....)	
2222	PE-Anschlussstück N-PE630 z NS250/630 Übergang TN-C/TN-S		818 184	24	1 Stk		(.....)	
2223	NH-Sicherung DIN 3 315-400A gG 400V		5 915	53	1 Stk		(.....)	

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2224	NH-Lasttrennschalter DIN 000 100A SILAS SR000 Reiter 60mm	*	847 554	24	1	Stk		(.....)	
2225	EB-Neutralleitertrenner NP160 160A Einzel-Montage	*	818 190	24	1	Stk		(.....)	
2226	REG-Kombiableiter Typ 1+2+3 TN-S 4L Blitzstossstrom 100kA Fernmeldekontakt DV M2 TNS 255 FM	*	808 707	24	1	Stk		(.....)	
2227	Normverteiler 3 DIN-Reihen/193 Mod 10 Zählerplatten Abdeckungen Is hf 1255x1890x97 Al		822 200	20	1	Stk		(.....)	
2228	Sammelschienensystem -400A L=800 5pol Cu 40x5 Schienenabstand 185 N-/PE-Schiene m Einpressmuttern		847 312	24	1	Stk		(.....)	
2229	NH-Lasttrennschalter DIN 000 100A SILAS SR000 Reiter 60mm	*	847 554	24	1	Stk		(.....)	
2230	EB-Neutralleitertrenner NP160 160A Einzel-Montage	*	818 190	24	1	Stk		(.....)	
2231	REG-Kombiableiter Typ 1+2+3 TN-S 4L Blitzstossstrom 100kA Fernmeldekontakt DV M2 TNS 255 FM	*	808 707	24	1	Stk		(.....)	
2232	Normverteiler 3 DIN-Reihen/193 Mod 10 Zählerplatten Abdeckungen Is hf 1255x1890x97 Al		822 200	20	1	Stk		(.....)	
2233	Sammelschienensystem -400A L=800 5pol Cu 40x5 Schienenabstand 185 N-/PE-Schiene m Einpressmuttern		847 312	24	1	Stk		(.....)	
2234	NH-Lastschaltleiste DIN 2 400A 3pol schaltbar 185mm Vertigroup LVSG2CP	*	850 371	24	1	Stk		(.....)	
2235	EB-Neutralleitertrenner NP250 250A Einzel-Montage	*	818 191	24	1	Stk		(.....)	
2236	NH-Lastschaltleiste DIN 2 400A 3pol schaltbar 185mm Vertigroup LVSG2CP	*	850 371	24	1	Stk		(.....)	
2237	EB-Neutralleitertrenner NP250 250A Einzel-Montage	*	818 191	24	1	Stk		(.....)	
2238	NH-Sicherung DIN 1 200-250A gG 400V		5 912	53	1	Stk		(.....)	
2239	NH-Lastschaltleiste DIN 1 250A 3pol schaltbar 185mm Vertigroup LVSG1CP	*	850 370	24	1	Stk		(.....)	
2240	NH-Lastschaltleiste DIN 00 160A 3pol schaltbar 185mm M auf Doppeladapter/Cu-Schiene Vertigroup LVSG00SP	*	847 730	24	1	Stk		(.....)	
2241	EB-Neutralleitertrenner NP160 160A Einzel-Montage	*	818 190	24	1	Stk		(.....)	
2242	NH-Lasttrennschalter DIN 000 100A SILAS SR000 Reiter 60mm	*	847 554	24	1	Stk		(.....)	
2243	EB-Neutralleitertrenner NP160 160A Einzel-Montage	*	818 190	24	1	Stk		(.....)	

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2244	NH-Lasttrennschalter DIN 000 100A SILAS SR000 Reiter 60mm	*	847 554	24	1	Stk		(.....)	
2245	EB-Neutralleitertrenner NP160 160A Einzel-Montage	*	818 190	24	1	Stk		(.....)	
2246	NH-Sicherung DIN 1 200-250A gG 400V		5 912	53	1	Stk		(.....)	
2247	REG-Überspannungsabl Typ 2 ACI TN-S 4L ACI-Technologie Fernmeldekontakt DG M TNS ACI 275 FM	*	808 735	24	1	Stk		(.....)	
2248	NH-Lastschaltleiste DIN 1 250A 3pol schaltbar 185mm Vertigroup LVSG1CP	*	850 370	24	1	Stk		(.....)	
2249	NH-Lasttrennschalter DIN 000 100A SILAS SR000 Reiter 60mm	*	847 554	24	1	Stk		(.....)	
2250	EB-Neutralleitertrenner NP160 160A Einzel-Montage	*	818 190	24	1	Stk		(.....)	
2251	Normverteiler 3 DIN-Reihen/114 Mod 6 Zählerplatten Abdeckungen Is hf 755x1890x97 Al		822 198	20	1	Stk		(.....)	
2252	Sammelschienenensystem -400A L=600 5pol Cu 40x5 Schienenabstand 185 N-/PE-Schiene m Einpressmuttern		847 311	24	1	Stk		(.....)	
2253	MP Wandlermessung Privatzähler (o Lief) Gesamtmessung	*	109 851	00	1	Stk		(.....)	
2254	NH-Lasttrennschalter DIN 000 100A SILAS SR000 Reiter 60mm	*	847 554	24	1	Stk		(.....)	
2255	EB-Neutralleitertrenner NP160 160A Einzel-Montage	*	818 190	24	1	Stk		(.....)	
2256	Stecksocket-System 3LNPE /m Steck- + Zusatzsocket o Endstücke Stromschienen 3LNPE 125A		809 002	24	1	m		(.....)	
2257	Stecksocket-System 3LNPE + 2L /m Steck- + Zusatzsocket o Endstücke Stromschienen 3LNPE 125A Hilfsstromschienen 2L 40A		809 042	24	1	m		(.....)	
2258	Einspeiseblock 160A 3LN + 2L Stecksocket-System 125A	*	809 008	24	1	Stk		(.....)	
2259	Endstück Stecksocket-System		809 003	24	1	Stk		(.....)	
2260	Endstück Stecksocket-System		809 003	24	1	Stk		(.....)	
2261	FI-LS-Schalter C 10kA LN 13/16A 30mA Stecksocket-System		5 833	24	1	Stk		(.....)	
2262	FI-LS-Schalter C 10kA 3LN 13/16A 30mA Stecksocket-System		809 250	24	1	Stk		(.....)	
2263	LS-Schalter C 10kA 1P 13/16A Stecksocket-System		809 101	24	1	Stk		(.....)	
2264	LS-Schalter C 10kA 3P 13/16A Stecksocket-System		809 121	24	1	Stk		(.....)	
2265	Neutralleitertrenner 63A 1 Mod Stecksocket-System		809 129	24	1	Stk		(.....)	
2266	REG-Multimeter ECS-M3PRO 1-5A S0 MID								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2266	3 Stromwandler trennbar 300/5A Klemmenblock Stromwandler 3P Auswerteinheit LAN-eVision vorkonfiguriert	* 978 180	24	1	Stk		(.....)	
2267	L Steuerung ZEV /w Whg 1 Privatmessung o Inst	109 899	00	1	Stk		(.....)	
2268	AP-Verteiler 2x5 1 Mediafeld m Steckdose mehrfach 1 Feld Starkstrom 5x12 Mod 5 FI-LS-Schalter LN 13/16A 30mA 1 FI-LS-Schalter 3LN 13/16A 30mA 2 LS-Schalter 3LN 13/16A 1 Hauptschalter 4P 25A Legende	* 109 843	00	1	Stk		(.....)	
2269	REG-Überspannungsableiter Typ 2 TN-S 4L Fernmeldekontakt DG M TNS 275 FM	* 808 731	24	1	Stk		(.....)	
2270	Stecksocket-System 3LNPE /m Steck- + Zusatzsocket o Endstücke Stromschienen 3LNPE 125A	809 002	24	1	m		(.....)	
2271	Stecksocket-System 3LNPE + 2L /m Steck- + Zusatzsocket o Endstücke Stromschienen 3LNPE 125A Hilfsstromschienen 2L 40A	809 042	24	1	m		(.....)	
2272	Stecksocket-System 3LNPE + 2L /m Steck- + Zusatzsocket o Endstücke Stromschienen 3LNPE 125A Hilfsstromschienen 2L 40A	809 042	24	1	m		(.....)	
2273	Einspeiseblock 160A 3LN + 2L Stecksocket-System 125A	* 809 008	24	1	Stk		(.....)	
2274	Endstück Stecksocket-System	809 003	24	1	Stk		(.....)	
2275	Neutralleitertrenner 63A 1 Mod Stecksocket-System	809 129	24	1	Stk		(.....)	
Total: R:231.21.2 Feld 02 bis 09 - Grobabgänge / Messungen							 (.....)	
R:231.21.3 Lieferungen / Einbauten Hauptverteilung Feld 02-09								
Privatzähler:								
In folgender Position sind die Lieferungen und Dienstleistungen (IBN / IBS, Dienstleistungen) der vorgesehenen Privatzähler der Firma Optec AG gemäss der Offerte NR. 127380 (vom 20.08.2026) inkl. dem Handling (Entgegennahme, Entpacken, Kontrolle und Lagerung) einzukalkulieren.								
Kontaktperson: Oliver Däster Optec AG Guyer-Zeller-Strasse 14 CH-8620 Wetzikon ZH oliver.daester@optec.ch 079 399 01 44								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2276	Pauschal: Lieferung / Dienstleistungen Privatzähler	P	110 00	1			P	
2277	Pauschalpreis: Handling Fee Leistungsumfang: Definition Leistungsumfang Handling Fee -> in LV auf den ersten Seiten integrieren Grundsatz: Die Aufwendungen sind so zu kalkulieren, wie wenn die Leistungen direkt im Auftrag bezogen werden. Allfällige untenstehende Aufwendungen sind in den vorgesehenen Positionen im Leistungsverzeichnis einzurechnen. Der Leistungsumfang und die Preise der Lieferanten sind den jeweiligen Rahmenverträgen zu entnehmen und einzurechnen. Die Rahmenverträge sind hinsichtlich Leistungsumfang, Konditionen, Bedingungen, etc. volumenfänglich zu übernehmen. Folgende Leistungen müssen im Angebot enthalten sein. > Sämtliche Besprechungen und Koordination mit den Lieferanten > Sämtliche Abklärungen mit Lieferanten bezüglich Funktionsweise, Schulung der Produkte, Einbau, etc. > Sicherstellung der Leistungen gemäss Rahmenvertrag > Sicherstellung der Qualität, allfällige Korrekturleistungen zur Sicherstellung der Qualität > Material Abruf, abladen, kontrollieren, sortieren > Allfällige Funktionsprüfungen auf dem Bau oder im Werk > Lagerkosten, Lagerhaltung, Zwischenlagerung (Bsp. Rohbaumaterial und Einzelteile) > Falls notwendig Apparate im eigenen Lager einlagern und auf Baustelle transportieren > Material zuordnen und vertragen in die entsprechenden Räumlichkeiten > Entsorgung Verpackungsmaterial > Kontrollieren & Sicherstellung von Retouren und Gutschriften > Rücksendung von falschem Material							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%	
2277	> Mehraufwendungen aufgrund Teillieferungen > Mehraufwendungen aufgrund verspäteter Lieferung (Bsp. Beschleunigungsmassnahmen) > Lieferungsänderungen bei bereits unterzeichneten Apparatelisten > Lieferung zusätzlicher, fehlender oder defekten Materialien > Kosten für vorgezogene Recyclinggebühren > Montage-Risiko bei Defekten Lieferungen, Mehraufwendungen > Betreuung der Käuferschaft (beispielsweise Bemusterung) > Änderungen durch Käuferwünsche > Aufwendungen für Bemusterungen in allfällig verschiedenen Ausführungsvarianten > Sämtliche Werkstatt-, Detail-, Montage-, Ausstattungspläne für Bemusterung und Montage > Einfordern und Zurverfügungstellung von technischen Unterlagen > Mehrmalige Montageaufwendungen. (z. B. bei Musteranlagen) > Kontrolle der Lieferanten-Rechnungen – Einhaltung Konditionen Rahmenvertrag > Aufwendungen für Inbetriebnahme & Abnahme > Koordination vom Unternehmer für Inbetriebnahme > Zahlungen und Buchhaltungsarbeiten > Zeitaufwendungen wegen Montageunterbrüchen, bedingt durch Verzögerungen der Lieferanten. > Allfällige notwendige Provisorien > Nachträgliche Mehrforderungen jeder Art, aus angeblicher Unkenntnis des Arbeitsumfanges und der Arbeitsart, werden grundsätzlich nicht anerkannt. > Risiko und Gewinn muss eingerechnet werden	P	23121301	00	1	Stk			P
Anderweitige fehlende Arbeiten im Umgang mit den Leistungen aus den Rahmenverträgen sind vor Vergabe anzugeben: Beispiel: 									

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
								
	Total: R:231.21.3 Lieferungen / Einbauten Hauptverteilung Feld 02-09							
	Total: R:231.21 Hauptverteilungen						 (.....)	
	Total: R:231.2 Schaltgerätekombinationen						 (.....)	
	R:231.4 Sicherheitsanlagen							
	R:231.42 Notlichtanlagen							
	In folgender Position sind die Lieferungen und Dienstleistungen (Lieferungen, IBN / IBS, Dienstleistungen) der der geplanten Notlichtanlage (Sicherheits- und Fluchtwegbeleuchtung) der Firma Inotec Schweiz AG im Rahmen der Rahmenverträge gemäss der Offerte / Angebot Nr. SIOF031017 (vom 21.08.2026) inkl. dem Handling (Entgegennahme, Entpacken, Kontrolle und Lagerung) einzukalkulieren. Kontaktperson: Sandy Gloor Inotec Sicherheitstechnik (Schweiz) AG Industriepark 5 8610 Uster 061 465 10 86 info@inotec-licht.ch							
2278	Pauschal: Notlichtanlage (Rahmenvertrag):	M	111 00	1				
2279	Pauschalpreis: Handling Fee Leistungsumfang: Definition Leistungsumfang Handling Fee -> in LV auf den ersten Seiten integrieren Grundsatz: Die Aufwendungen sind so zu kalkulieren, wie wenn die Leistungen direkt im Auftrag bezogen werden. Allfällige untenstehende Aufwendungen sind in den vorgesehenen Positionen im Leistungsverzeichnis einzurechnen. Der Leistungsumfang und die Preise der Lieferanten sind den jeweiligen Rahmenverträgen zu entnehmen und einzurechnen. Die Rahmenverträge sind hinsichtlich Leistungsumfang, Konditionen, Bedingungen, etc. vollumfänglich zu übernehmen. Folgende Leistungen müssen im Angebot enthalten sein.							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2279	> Sämtliche Besprechungen und Koordination mit den Lieferanten > Sämtliche Abklärungen mit Lieferanten bezüglich Funktionsweise, Schulung der Produkte, Einbau, etc. > Sicherstellung der Leistungen gemäss Rahmenvertrag > Sicherstellung der Qualität, allfällige Korrekturleistungen zur Sicherstellung der Qualität > Material Abruf, abladen, kontrollieren, sortieren > Allfällige Funktionsprüfungen auf dem Bau oder im Werk > Lagerkosten, Lagerhaltung, Zwischenlagerung (Bsp. Rohbaumaterial und Einzelteile) > Falls notwendig Apparate im eigenen Lager einlagern und auf Baustelle transportieren > Material zuordnen und vertragen in die entsprechenden Räumlichkeiten > Entsorgung Verpackungsmaterial > Kontrollieren & Sicherstellung von Retouren und Gutschriften > Rücksendung von falschem Material > Mehraufwendungen aufgrund Teillieferungen > Mehraufwendungen aufgrund verspäteter Lieferung (Bsp. Beschleunigungsmassnahmen) > Lieferungsänderungen bei bereits unterzeichneten Apparatelisten > Lieferung zusätzlicher, fehlender oder defekten Materialien > Kosten für vorgezogene Recyclinggebühren > Montage-Risiko bei Defekten Lieferungen, Mehraufwendungen > Betreuung der Käuferschaft (beispielsweise Bemusterung) > Änderungen durch Käuferwünsche > Aufwendungen für Bemusterungen in allfällig verschiedenen Ausführungsvarianten > Sämtliche Werkstatt-, Detail-, Montage-, Ausstattungspläne für Bemusterung und Montage > Einfordern und Zurverfügungstellung von technischen Unterlagen > Mehrmalige Montageaufwendungen. (z. B. bei Musteranlagen)							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%	
2279	> Kontrolle der Lieferanten-Rechnungen – Einhaltung Konditionen Rahmenvertrag > Aufwendungen für Inbetriebnahme & Abnahme > Koordination vom Unternehmer für Inbetriebnahme > Zahlungen und Buchhaltungsarbeiten > Zeitaufwendungen wegen Montageunterbrüchen, bedingt durch Verzögerungen der Lieferanten. > Allfällige notwendige Provisorien > Nachträgliche Mehrforderungen jeder Art, aus angeblicher Unkenntnis des Arbeitsumfanges und der Arbeitsart, werden grundsätzlich nicht anerkannt. > Risiko und Gewinn muss eingerechnet werden Anderweitige fehlende Arbeiten im Umgang mit den Leistungen aus den Rahmenverträgen sind vor Vergabe anzugeben: Beispiel: Total: R:231.42 Notlichtanlagen Total: R:231.4 Sicherheitsanlagen Total: R:231 Starkstromanlagen R:232 Starkstrominstallationen R:232.7 HLKS-Installationen R:232.76 Rauch- und Wärmeabzugsanlage In folgender Position sind die Lieferungen und Dienstleistungen (Lieferungen, IBN / IBS, Dienstleistungen) der der geplanten RWA-Anlagen (Rauch- und Wärmeabzugsanlagen) der Firma Foppa AG gemäss der Offerte / Angebot Nr. 26'104'944 (vom 24.08.2026) inkl. dem Handling (Entgegennahme, Entpacken, Kontrolle und Lagerung) einzukalkulieren. Kontaktperson: Foppa AG Tardisstrasse 221 CH-7205 Zizers Tel. +41 81 286 94 24 info@foppa.ch	P	2314201	00	1	Stk			P
									
									
							(.....)		

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2280	Lieferung RWA-Anlagen Pauschal:	M	112	00	1				
2281	Pauschalpreis: Handling Fee Leistungsumfang: Definition Leistungsumfang Handling Fee -> in LV auf den ersten Seiten integrieren Grundsatz: Die Aufwendungen sind so zu kalkulieren, wie wenn die Leistungen direkt im Auftrag bezogen werden. Allfällige untenstehende Aufwendungen sind in den vorgesehenen Positionen im Leistungsverzeichnis einzurechnen. Der Leistungsumfang und die Preise der Lieferanten sind den jeweiligen Rahmenverträgen zu entnehmen und einzurechnen. Die Rahmenverträge sind hinsichtlich Leistungsumfang, Konditionen, Bedingungen, etc. vollumfänglich zu übernehmen. Folgende Leistungen müssen im Angebot enthalten sein. > Sämtliche Besprechungen und Koordination mit den Lieferanten > Sämtliche Abklärungen mit Lieferanten bezüglich Funktionsweise, Schulung der Produkte, Einbau, etc. > Sicherstellung der Leistungen gemäss Rahmenvertrag > Sicherstellung der Qualität, allfällige Korrekturleistungen zur Sicherstellung der Qualität > Material Abruf, abladen, kontrollieren, sortieren > Allfällige Funktionsprüfungen auf dem Bau oder im Werk > Lagerkosten, Lagerhaltung, Zwischenlagerung (Bsp. Rohbaumaterial und Einzelteile) > Falls notwendig Apparate im eigenen Lager einlagern und auf Baustelle transportieren > Material zuordnen und vertragen in die entsprechenden Räumlichkeiten > Entsorgung Verpackungsmaterial > Kontrollieren & Sicherstellung von Retouren und Gutschriften > Rücksendung von falschem Material > Mehraufwendungen aufgrund								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2281	Teillieferungen > Mehraufwendungen aufgrund verspäteter Lieferung (Bsp. Beschleunigungsmassnahmen) > Lieferungsänderungen bei bereits unterzeichneten Apparatelisten > Lieferung zusätzlicher, fehlender oder defekten Materialien > Kosten für vorgezogene Recyclinggebühren > Montage-Risiko bei Defekten Lieferungen, Mehraufwendungen > Betreuung der Käuferschaft (beispielsweise Bemusterung) > Änderungen durch Käuferwünsche > Aufwendungen für Bemusterungen in allfällig verschiedenen Ausführungsvarianten > Sämtliche Werkstatt-, Detail-, Montage-, Ausstattungspläne für Bemusterung und Montage > Einfordern und Zurverfügungstellung von technischen Unterlagen > Mehrmalige Montageaufwendungen. (z. B. bei Musteranlagen) > Kontrolle der Lieferanten-Rechnungen – Einhaltung Konditionen Rahmenvertrag > Aufwendungen für Inbetriebnahme & Abnahme > Koordination vom Unternehmer für Inbetriebnahme > Zahlungen und Buchhaltungsarbeiten > Zeitaufwendungen wegen Montageunterbrüchen, bedingt durch Verzögerungen der Lieferanten. > Allfällige notwendige Provisorien > Nachträgliche Mehrforderungen jeder Art, aus angeblicher Unkenntnis des Arbeitsumfanges und der Arbeitsart, werden grundsätzlich nicht anerkannt. > Risiko und Gewinn muss eingerechnet werden	P	2327601	00	1			P
	Anderweitige fehlende Arbeiten im Umgang mit den Leistungen aus den Rahmenverträgen sind vor Vergabe anzugeben: Beispiel: 							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Total: R:232.76 Rauch- und Wärmeabzugsanlage							
	Total: R:232.7 HLKS-Installationen							
	Total: R:232 Starkstrominstallationen							
	R:233 Leuchten und Lampen							
	Folgende Leistungen sind gemäss den gesamten Lichtinstallationen im kompletten Auftrag in die folgende pauschale Leistungsposition einzukalkulieren: - Sämtliche Koordination mit der Fachbauleitung - Entgegennahme der Leuchten - Kontrolle der Lieferung gemäss Lieferschein - Bestätigen der Bauleitung über den korrekten Lieferumfang - Vertragen der Leuchten an den vereinbarten Zwischenlagerplatz - Vertragen der Leuchten an den Montagestandort - Entsorgung des Verpackungsmaterials - Mängelhaftung während Garantiezeit (Montage und Anschluss der defekten Leuchte) - etc.							
2282	Leuchtenhandling Pauschal:	P	20 00	1				P
2283	Lieferung der technischen Beleuchtung gemäss Offerte Nr. 200489949 von Zumtobel vom 17.08.2026 Kontaktperson: Lilien Tschopp Zumtobel Licht AG Thurgauerstrasse 39 CH 8050 Zürich 044 905 33 24 lilien.tschopp@zumtobelgroup.com							
		P	23301 00	1 Stk				P
2284	Pauschalpreis: Handling Fee Leistungsumfang: Definition Leistungsumfang Handling Fee -> in LV auf den ersten Seiten integrieren Grundsatz: Die Aufwendungen sind so zu kalkulieren, wie wenn die Leistungen direkt im Auftrag bezogen werden. Allfällige untenstehende Aufwendungen sind in den vorgesehenen Positionen im Leistungsverzeichnis einzurechnen. Der Leistungsumfang und die Preise der Lieferanten sind den jeweiligen Rahmenverträgen zu entnehmen und einzurechnen. Die Rahmenverträge sind hinsichtlich Leistungsumfang, Konditionen, Bedingungen, etc.							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2284	vollumfänglich zu übernehmen. Folgende Leistungen müssen im Angebot enthalten sein. > Sämtliche Besprechungen und Koordination mit den Lieferanten > Sämtliche Abklärungen mit Lieferanten bezüglich Funktionsweise, Schulung der Produkte, Einbau, etc. > Sicherstellung der Leistungen gemäss Rahmenvertrag > Sicherstellung der Qualität, allfällige Korrekturleistungen zur Sicherstellung der Qualität > Material Abruf, abladen, kontrollieren, sortieren > Allfällige Funktionsprüfungen auf dem Bau oder im Werk > Lagerkosten, Lagerhaltung, Zwischenlagerung (Bsp. Rohbaumaterial und Einzelteile) > Falls notwendig Apparate im eigenen Lager einlagern und auf Baustelle transportieren > Material zuordnen und vertragen in die entsprechenden Räumlichkeiten > Entsorgung Verpackungsmaterial > Kontrollieren & Sicherstellung von Retouren und Gutschriften > Rücksendung von falschem Material > Mehraufwendungen aufgrund Teillieferungen > Mehraufwendungen aufgrund verspäteter Lieferung (Bsp. Beschleunigungsmassnahmen) > Lieferungsänderungen bei bereits unterzeichneten Apparatelisten > Lieferung zusätzlicher, fehlender oder defekten Materialien > Kosten für vorgezogene Recyclinggebühren > Montage-Risiko bei Defekten Lieferungen, Mehraufwendungen > Betreuung der Käuferschaft (beispielsweise Bemusterung) > Änderungen durch Käuferwünsche > Aufwendungen für Bemusterungen in allfällig verschiedenen Ausführungsvarianten > Sämtliche Werkstatt-, Detail-, Montage-, Ausstattungspläne für Bemusterung und Montage > Einfordern und Zurverfügungstellung von technischen							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%	
2284	Unterlagen > Mehrmalige Montageaufwendungen. (z. B. bei Musteranlagen) > Kontrolle der Lieferanten-Rechnungen – Einhaltung Konditionen Rahmenvertrag > Aufwendungen für Inbetriebnahme & Abnahme > Koordination vom Unternehmer für Inbetriebnahme > Zahlungen und Buchhaltungsarbeiten > Zeitaufwendungen wegen Montageunterbrüchen, bedingt durch Verzögerungen der Lieferanten. > Allfällige notwendige Provisorien > Nachträgliche Mehrforderungen jeder Art, aus angeblicher Unkenntnis des Arbeitsumfanges und der Arbeitsart, werden grundsätzlich nicht anerkannt. > Risiko und Gewinn muss eingerechnet werden Anderweitige fehlende Arbeiten im Umgang mit den Leistungen aus den Rahmenverträgen sind vor Vergabe anzugeben: Beispiel: Die dekorative Leuchtenofferte wird im Nachgang bei der technischen Bereinigung Nachgereicht und kann dann offeriert werden. Der Unternehmer ist verantwortlich diese Offerte aktiv anzufragen und im Abgebot zu berücksichtigen. Inkl. Pauschalpreis: Handling Fee Total: R:233 Leuchten und Lampen R:235 Schwachstromanlagen R:235.3 IT-Infrastruktur / TechNet In folgender Position sind die Lieferungen und Dienstleistungen (Lieferungen, IBN / IBS, Dienstleistungen) der der geplanten TechNet-Infrastruktur (Aktivkomponenten) der Firma A.Lehmann Elektro AG im Rahmen der Rahmenverträge gemäss der Offerte / Angebot Nr. 626504740 (vom 29.04.2026) inkl. dem Handling (Entgegennahme, Entpacken, Kontrolle und Lagerung) einzukalkulieren.	P	23302	00	1	Stk			P
2285	IT-Infrastruktur TechNet Pauschal: Die Planung und Lieferung der ZUKO Dienstleistungen liegt bei der Firma HKG AG und ist kein Bestandteil dieser Submission.	P	666	00	1			P	

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Total: R:235.3 IT-Infrastruktur / TechNet							
	R:235.6 Video-Gegensprechanlage							
	Die Lieferungen der VGSA-Systemkomponenten sind in jeweiligen BKP 235.6 der Trakte AEZ, BEZ, C01 und DEG enthalten.							
	Total: R:235.6 Video-Gegensprechanlage							
	Total: R:235 Schwachstromanlagen							
	R:236 Schwachstrominstallationen							
	R:236.1 Telekommunikationsinstallationen							
	R:236.11 Areal Erschliessung FTTH							
	Anbindung Erschliessung Provider (202 NE): (Montage und Anschluss, Vorgaben Provider)							
	Provider-Erschliessung Swisscom/Werk (2 Fasern p. NE):							
2286	LWL-Kabel SM 144 Fasern 9/125µm Cca hf ge Nagetierschutz Universalkabel	103 444	64	150	m			
2287	LWL-Kabel SM 144 Fasern 9/125µm Cca hf ge Nagetierschutz Universalkabel	103 444	64	150	m			
2288	LWL-Kabel SM 144 Fasern 9/125µm Cca hf ge Nagetierschutz Universalkabel	103 444	64	150	m			
2289	Elektro-Installateur EFZ	90 161	09	16	h			
2290	LWL-Fusionsspleissung ab 96 Spleisschutz Leistungsmessung eins 1 Wellenlänge Messprotokoll	103 644	81	404	Stk			
2291	OTDR-Messung /Faser ab 48 beids 2 Wellenlängen Vor- + Nachlauf Messprotokoll	103 658	09	404	Stk			
2292	AP-Gehäuse Gr 5 -126 NE m Spleissmodul Kassetten 640x554x118 Beluga Pro	971 127	20	2	Stk			
	Anbindung Erschliessung Provider RACK (24 Fasern Technet ab POP): (Montage und Anschluss, Vorgaben Provider)							
2293	LWL-Kabel SM 48 Fasern 9/125µm Cca hf ge Nagetierschutz Universalkabel	103 442	64	150	m			
2294	Elektro-Installateur EFZ	90 161	09	4	h			
2295	LWL-Fusionsspleissung ab 24 Spleisschutz Leistungsmessung eins 1 Wellenlänge Messprotokoll	103 642	81	24	Stk			
2296	LWL-Fusionsspleissung ab 96 Spleisschutz Leistungsmessung eins 1 Wellenlänge Messprotokoll	103 644	81	288	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2297	OTDR-Messung /Faser ab 48 beids 2 Wellenlängen Vor- + Nachlauf Messprotokoll	103 658	09	288	Stk			
2298	AP-Gehäuse HAK o 24 17-24 NE m Spleissmodul Kassetten 295x500x145	971 123	20	1	Stk			
Total: R:236.11 Areal Erschliessung FTTH								
R:236.12 Zuleitungen Telecom-Verteiler								
Erschliessung BEP:								
2299	LWL-Kabel SM 144 Fasern 9/125µm Cca hf ge Nagetierschutz Universalkabel	103 444	64	150	m			
2300	Elektro-Installateur EFZ	90 161	09	4	h			
2301	LWL-Fusionsspleissung ab 96 Spleisschutz Leistungsmessung eins 1 Wellenlänge Messprotokoll	103 644	81	196	Stk			
2302	OTDR-Messung /Faser ab 48 beids 2 Wellenlängen Vor- + Nachlauf Messprotokoll	103 658	09	98	Stk			
Total: R:236.12 Zuleitungen Telecom-Verteiler								
R:236.13 Telecom-Verteiler								
2303	19"-UKV-Verteiler -15HE RJ45/s -Kat 6A 1 Panel -10 Anschlussmodule -5 Patchkabel 1 Kabelführungsplatte 1 Tablar 1 Steckdosenleiste o Zuleitung	150 501	00	2	Stk			
2304	Elektro-Installateur EFZ	90 161	09	8	h			
Total: R:236.13 Telecom-Verteiler								
Total: R:236.1 Telekommunikationsinstallationen								
Total: R:236 Schwachstrominstallationen								
R:237 Gebäudeautomations-Installationen								
R:237.2 Gebäudeautomation-Installationen								
Dienstleistungen und KNX Lieferungen wird im Nachgang bei der technischen Bereinigung nachgereicht und kann dann offeriert werden. Der Unternehmer ist verantwortlich diese Offerte aktiv anzufragen und im Abgebot zu berücksichtigen. Inkl. Pauschalpreis: Handling Fee								
Total: R:237.2 Gebäudeautomation-Installationen								
Total: R:237 Gebäudeautomations-Installationen								
R:238 Provisorische Installationen								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Bauprovisorium für Bau-Beleuchtung und Handwerkerprovisorium inkl. Zuleitung ab Grob-Bauverteiler Baumeister. Das Provisorium ist betriebsbereit und funktionstüchtig-/tauglich während der ganzen Mietdauer vorzuhalten. Sämtliche Installationen sind nach NIN auszulegen. Alle Abgänge sind über Fehlerstromschutzschalter zu führen und alle Lichtinstallationen sind geschaltet über Schütz und Schaltuhr. Vor Freigabe der Installationsteile, welche zum Bauprovisorium gehören, ist der Fachbauleitung ein Kontrollnachweis (SiNa) abzugeben. Die Provisorien befinden sich im öffentlichen Raum und sind dementsprechend auszulegen; wie abschliessbar, abdeckbar, abgesperrt, über Nacht, Wochenende, Feiertage geschaltet, stromlos etc. Für die Berechnung der Mietgebühr sind folgende Bedingungen und Dienstleistungen zu berücksichtigen und einzurechnen: - Erstellen des Bauprovisoriums - Mietdauer gemäss Bauprogramm - Periodische Kontrollen der Anlagen gemäss NIV-Vorschriften - Ersetzen von Apparateilen, die einem normalen Verschleiss unterworfen sind z.B. Sicherungen, Sicherungsköpfe, Steckdosenabdeckungen, usw. - Demontage des Bauprovisoriums - Retablieren und Reinigen der Baustromverteiler - Hin- und Rücktransport des gesamten Bauprovisoriums - Haftpflicht- und Diebstahlversicherung - Kontrolle (wöchentlich) der provisorischen Kabel auf äussere Schäden. - sowie unter Berücksichtigung auf die verschiedenen Etappen. Instandsetzung, Aufrechterhaltung Bauprov.: Folgende Leistungen sind während der ganzen Mietdauer zu vollbringen: Sämtliche weitere Installationen müssen bei Arbeitsunterbruch oder Arbeitsende, täglich provisorisch abgeschlossen und der Arbeitsort soweit aufgeräumt werden, (optisch wie funktionell) und der Personen und Sachschutz gewährleistet ist. Montage und Demontage der provisorischen Anlagen und Installationen inkl. sämtlichen Anpassungsarbeiten bzw. Verschiebungen auf Anordnung der Bauleitung bzw. Fachbauleitung. Unterhalt der provisorischen Anlagen, ersetzen von defekten Lichtquellen, Behebung von Störungen, inkl. Verbrauchsmaterial wie Sicherungen, Leuchtmittel, tägliche Kontrolle der Anlage in den öffentlichen Bereich (Personensicherheit), sowie Wiederherstellung der Anlage nach Vandalen Beschädigungen, etc. Materialmiete Pauschal für die komplette Bauzeit. Alle Abgänge sind über Fehlerstromschutzschalter zu führen. Vor Freigabe der Installationsteile, welche zum Bauprovisorium gehören, ist der Fachbauleitung ein Kontrollnachweis (SiNa) abzugeben. 24 Stk. Baustromverteiler mit folgendem Inhalt:							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	- 1x Hauptschalter 63A, 4P - 2x Steckdose CEE32, 3LNPE - 2x Steckdose CEE16, 3LNPE - 2x Steckdosen T25, 3LNPE - 4x Steckdosen T23, 1LNPE Leitungsschutzschalter und Fehlerstromschutzschalter entsprechend den Steckdoseneinbauten vorsehen. Separater Sicherungsabgang (FI/LS) für Beleuchtung. Zuleitungen für Baustromverteiler, prov. Installationen und externe Verbraucher (Baueister, etc.) inkl. - 750m Prov. Kabel PUR bis 5x35 mm2 - 550m Prov. Kabel PUR bis 5x16 mm2 - 350m Prov. Kabel bis 5x2,5 mm2 - 250m Prov. Kabel bis 3x2,5 mm2 Beleuchtung (vertikale und horizontale Ausleuchtung) - 25 Stk. LED-FL-Armaturen - 25 Stk. LED-Lichtschlauch à 25m inkl. Zuleitung bis 25m und Anteil. Abzweigdose. - 25 Stk. Mehrpreis zu LED-Lichtschlauch mit Akku. - 25 Stk. mobile LED-Strahler 230V (steckerfertig) Provisorischer Anschluss von Handwerkeranschlüssen von CEE25 bis 63A bei Bedarf und nach Weisung der Bauleitung. Prov. Anschluss und vorzeitige, prov. Inbetriebnahme des Personenlifts, Pumpen und Motoren von Haustechnikanlagen. Miete der gesamten Provisorischen Installation und Bauprovisorien ist 1 Jahr einzurechnen							
2305	Bauprovisorium Pauschal:	P	1 001 09	1				P
	Kontrollen der Baustelleninstallationen inkl. Nachkontrolle Um eine sichere Baustelleninstallation sicherzustellen, ist die gesetzliche vorgeschriebene Abnahmekontrolle durchzuführen. Nach der Abnahmekontrolle werden die Baustelleninstallationen halbjährlich durch eine periodische Kontrolle geprüft. Sämtliche Installationen und Baustromverteiler sind während der Bauprovisoriums-Zeit zu kontrollieren. Es sind 2 Kontrollen inkl. Abnahme durchzuführen.							
2306	Kontrolle Pauschal:	P	1 002 09	1				P
	Total: R:238 Provisorische Installationen							
	R:239 Übriges R:239.1 Demontagen und Entsorgungen Für die fachgerechte Demontage / Rückbau und Entsorgung der bestehenden Installationen und Komponenten, sowie für die Ausmittlung von bestehenden Leitungsführungen / Verkabelungen wird ein Stundenbudget als Kostendach definiert. Diese Arbeiten werden vor der Ausführung mit der Fachbauleitung abgesprochen, zu Konditionen des Grundauftrags offeriert und freigegeben. Diese Arbeiten sind innert Wochenfrist mit Rapporten zu belegen. Nicht geleistete Regiebudgets können grundsätzlich nicht verrechnet bzw. vergütet werden. Grundlage bilden die Bestimmungen der SIA118.							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2307	Projektleiter	90 121	09	8 h				
2308	Bauleiter	90 151	09	24 h				
2309	Elektro-Installateur EFZ	90 161	09	24 h				
2310	Elektro-Installateur o EFZ	90 165	09	24 h				
2311	Lernender 4. Lehrjahr	90 184	09	24 h				
	Total: R:239.1 Demontagen und Entsorgungen							
	R:239.2 Diverses							
	R:239.21 Brandabschottungen, Schallschutz							
	Bauseits gelieferte Branschutzschottungen. TLP AG empfiehlt Systeme wie Fireshield möglichst lange keine Schottungen zu erstellen bis die Kabelzüge abgeschlossen sind.							
2312	Öffnen Brandabschottung Ø -65 m Meldung	11 090	09	100 Stk				
	Total: R:239.21 Brandabschottungen, Schallschutz							
	R:239.22 Höhenzuschläge / Diverses							
	Höhenzuschläge und Gerüste: Diverse Installationen sind in einer Höhe von 5.0 - 8.0m zu realisieren. Sämtliche Höhenzuschläge sind in die Einheitspreise der Installationspositionen einzukalkulieren.							
2313	Scherenbühne ab 3 Wochen Arbeitshöhe -8.10m Plattform 2.26m x 1.15m GS-2046	12 202	100	36 W				
2314	Spanngerüst ab 5. Woche Arbeitshöhe 7m Standhöhe 5.20m Plattform -3.20m x 1.45m	12 312	100	36 W				
2315	Von den aufgeführten / enthaltenen Installationen sind ca. 30% höhen- zuschlagsberechtigt. Pauschal:	P	99 00	1 St				P
	Einbringungen / Montagen:							
2316	Pauschalpreis für die Mithilfe beim Abladen, Vertragen und Standort- bestimmung von bauseits gelieferten Verteilanlagen. Pauschal:	P	101 00	1 St				P
2317	Pauschalpreis für die Reinigung der bauseits gelieferten Verteilanlagen nach Abschluss der Arbeiten. Pauschal:	P	102 00	1 St				P
	Abnahme, IBS, Instruktion und Koordination:							
2318	Pauschale für die Inbetriebsetzung IBS sämtlicher elektrischen Anlagen bzw. elektrischen Anlagenteile im Projekt. Inbetriebsetzungen Pauschal	P	171 09	1				P

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2319	Instruktionen: Einweisung des Haustechnikpersonals in sämtliche relevanten Elektro-Anlagen bzw. in die Bedienung- und Wartungs- arebeiten inkl. Übergabe derAnlagen und Installationen. Instruktionen Pauschal	P	172	09	1			P	
2320	Abnahmen: Abnahme der gesamten elektrischen Installationen und Anlagenteile mit Vertretern der Bauherrschaft und des technischen Dienstes. Abnahmen Pauschal	P	219	09	1			P	
2321	Fachbauleitung: Pauschalpreis für die erhöhte Fachbauleitung durch die Elektrounternehmung. Pauschalpreis:	P	220	00	1			P	
2322	Zügeln: Pauschalpreis für das Zügeln des Elektromagazines mit allem bauseits gelieferten Material, Eigenmaterial und Werkzeug Pauschalpreis netto	P	1	00	1			P	
Total: R:239.22 Höhenzuschläge / Diverses									
R:239.23 Bemusterungen									
2323	Richtpreis für die Bemusterung von bauseitigen Lieferungen / Komponenten. Richtpreis netto:	R	900	00	1	2'500.00	2'500.00	R	
2324	Richtpreis für Installationen, welche für Bemusterungen installiert unddanach wieder demontiert werden.	R	950	00	1	2'500.00	2'500.00	R	
Total: R:239.23 Bemusterungen									
R:239.24 Unvorhergesehenes									
Für unvorhergesehene Arbeiten, die sich im Leistungsverzeichnis nicht erfassen lassen, wie. z.B. kleinere Zusatzarbeiten, Anpassungen von Installationen welche beschädigt wurden, prov. Inbetriebnahmen, schützen von neuen Verteilungen vor Wasser bei Bohrungen etc. wird ein Budget als Kostendach definiert.									
Diese Arbeiten sind vor der Ausführung mit der Bauleitung zu besprechen, freigeben zu lassen und mit einem Rapport zu erfassen bzw. zu belegen.									
2325	Richtpreis für Unvorhergesehenes und Regiearbeiten in Absprache mit Bauleitung. Richtpreis netto:	R	250	00	1	15'000.00	15'000.00	R	
2326	Richtpreis für Anpassungen und Änderungen in Absprache mit Bauleitung. Richtpreis netto:	R	251	00	1	15'000.00	15'000.00	R	
Total: R:239.24 Unvorhergesehenes									

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	R:239.25 Unabhängige Kontrolle Erstellen der Sicherheitsnachweise gemäss NIV, Artikel 5. Zu erstellen sind der SiNa pro Elektroverteilung, komplette Mess- und Prüfprotokolle. Sämtliche Aufwendungen des Unternehmers sind in die Einheitspreise inkl. die Abgabe der komplett visierten Sicherheitsnachweise SiNa sind in dieses Angebot einzukalkulieren. Die zweite, unabhängige Installationskontrolle (unabhängiges Kontrollorgan) erfolgt separat, wird durch die Bauleitung bestimmt und vom Elektrounternehmer organisiert und in Auftrag gegeben.								
2327	Unabhängige Kontrolle Pauschal	P	170	09	1				P
	Total: R:239.25 Unabhängige Kontrolle								
	Total: R:239.2 Diverses								
	R:239.3 Planerische Leistungen								
2328	Pauschalpreis für das Revidieren sämtlicher Beschriftungen undLegenden, nach Abschluss der Arbeiten								
	Pauschalpreis netto	P	3	00	1				P
	Total: R:239.3 Planerische Leistungen								
	Total: R:239 Übriges								
	Total: R:23 Allgemein (Übergeordnet aller Lose)								 (.....)
	S:23 Allgemein (BEZ-06.0500-TE002)								
	S:231 Starkstromanlagen								
	S:231.2 Schaltgerätekombinationen								
	Beschrieb Schaltgerätekombinationen:								
	Aufbau-Variante 1:								
	Aluminiumrahmen mit Klarsichtabdeckung (halogenfrei), seitlich geschlossen, hinten offen, oben und unten mit Ausschnitten für die Kabeleinführungen mit Apparateabdeckungen (Klarsichtkunststoff halogenfrei) und internen PVC-beschichteten Installationskanälen zur Kabelführung.								
	Aufbau-Variante 2:								
	Reihen-Stahlblechschrank wie z.B. Hager AG, Typ Weber.Mes, multifunktionaler Energie-Verteilschrank.								
	Konstruktion:								
	- Schrankgerüst aus Stahlblech, Materialstärke = 1.25mm								
	- Schutzart IP40								
	- unten und oben offen für Leitungseinführungen								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	- Ausschnitte sind mit Borsten bzw. Moosgummi zu versehen. - seitlich und hinten geschlossen, von aussen verschraubt - komplette Konstruktion feuerverzinkt - Farbe innen und aussen nach Wahl bzw. Vorgabe Bauherr - Apparateabdeckungen aus Klarsichtkunststoff (halogenfrei) - Türen 2-flügelig und 4 Scharniere - Schliessung: Vierkant 6x6 bzw. nach Vorgabe Bauherrschaft - Sockel aus Stahlblechprofil, Farbe RAL 9005 mattschwarz - Sockelhöhe Standard 100mm bzw. nach Vorgabe Planung Die Aufbau-Varianten 1 oder 2 sind bei der jeweiligen Verteilanlage im Detail beschrieben. Grösse / Dimensionen: Die Grösse bzw. die Dimensionen der jeweiligen Verteilanlage bzw. deren Felder sind bei der jeweiligen Verteilanlage beschrieben. Transport: Transport bis zum Objekt inkl. abladen und Transport bis zum Montageort, nach Absprache mit der Fachplanung / Bauleitung. Transportteilungen: Rekognisieren und Massaufnahmen der Transportwege bis zum Aufstellungsort der Schaltgerätekombination in eigener Verantwortung des Unternehmers / Lieferanten. Allfällige Transporttrennungen bzw. die Notwendigkeit von separaten Einzelfeldern, sind in die Einheitspreise / Kostenpositionen einzukalkulieren. Montage: Montage der Verteilungen auf oder an Betonwand. Die genauen Masse sind vor der Anfertigung der Schaltschränke durch den Unternehmer / Lieferanten zu prüfen. Beschriftungen: Alle Apparate sind sauber, unverwechselbar und deutlich sichtbar mit den Positionsnummern des Stromlaufschematas zu kennzeichnen. Beschriftungen gemäss Beschriftungskonzept der Bauherrschaft bzw. Auftraggeber des GU/TU. Alle Apparate welche auf der Klarsichtabdeckung beschriftet werden, müssen mit gravierten Schildern ausgeführt werden. Sicherheitsnachweis als Kontrollschild gut sichtbar anbringen, separates unterzeichnetes Prüfprotokoll vor der Montage der Verteilung / Schaltanlage dem Fachplaner / Bauleiter abgeben. Schaltschrankfront: Die Beschriftungen der Schaltgerätekombination ist dauerhaft mit gravierten Schildern gemäss den technischen Richtlinien bzw. Vorgabe der Bauherrschaft zu kennzeichnen. Sockelsysteme: Leistungsschutzschalter und Fehlerstromleitschutzschalter sind auf einem Sockelsystem wie z.B. ABB Smlissline (oder gleichwertig gemäss Vorschlag Unternehmer) zu montieren / einzubauen. Zubehör wie z.B. Höhenadapter, Sammelschienen, Einspeisblöcke, Trennstücke, etc. sind in den Leistungspositionen bzw. der Gesamt-Position der Schaltgerätekombination zu berücksichtigen bzw. einzukalkulieren. Zubehör: - Schematasche Metall, geschraubt befestigt, wie E.No. 983 410 611. - Sicherungsliste auf bzw. in Verteilanlage angebracht inkl. Sichtmappe. - Sicherungsliste auf elektronischem Datenträger dem Fachplaner abgeben.							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Verdrahtung: Alle Apparate komplett auf Klemmen verdrahtet und ausgeprüft, komplett inkl. Verdrahtungskanälen, Befestigungsschienen, usw. Diverses: Nachfolgende Materialspezifikationen sind zu berücksichtigen: Für die Ausführung geltende Vorschriften (SEV, VKF, SIA, Werkvorschriften des Energie liefernden Werkes etc.) sind einzuhalten. Der Unternehmer darf ohne Weisung des Fachplaners von Plänen, Stromlaufschemata, Vorschriften und freigegebenen Dispositionen nicht abweichen. Änderungsvorschläge sind mit dem Fachplaner vorgängig abzusprechen. Die Verteilanlage ist mit dem Typenschild nach EN 60439-1 zu kennzeichnen. Der Unternehmer übergibt dem Fachplaner vor der Abnahme alle Bedienungsanleitungen, Wartungsanweisungen und Datenblätter aller Verbauten Komponenten / Apparate. Reserveplatz: Richtwert für Reserveplatz sind 20-30%. Schlussreinigung der Verteilanlagen beinhaltet: - Schlussreinigung vor der Abnahme in einem separaten Arbeitsschritt. - Antistatische Schlussreinigung nach Bauvollendung. S:231.22 Unterverteilungen Aufbau-Variante 2: - Sammelschienensystem / Stromschienen ausgelegt auf 160A - Grösse BxHxT 1200x2100x400mm (Sockel 100mm) 1 Stk. Hauptanlagenschalter, mit Drehgriff, 400V, 160A, 4L. - 1 Stk. Modularer Kombi-Ableiter DEHN-Ventil Typ: Typ 2 (Art. 952 440) mit integr. Vorsicherung. Sicherungsabgänge / Feinabgänge: Leitungsschutzschalter und Fehlerstromschutzschalter aufgeschaltet / montiert auf Sockelsystem wie z.B. ABB Smissline (TP) oder qualitativ gleichwertig. Sämtliches Zubehörmaterial wie Einspeiseblöcke, Trennstücke usw. sind in die Leistungspositionen einzukalkulieren bzw. zu berücksichtigen. 3 Stk. Leitungsschutzschalter Typ C, 10kA, 16A, 3 LN 3 Stk. Leitungsschutzschalter Typ C, 10kA, 16A, 1 LN 3 Stk. Leitungsschutzschalter Typ C, 10kA, 13A, 3 LN 3 Stk. Leitungsschutzschalter Typ C, 10kA, 13A, 1 LN 6 Stk. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FI-LS 30mA, Typ C, 10kA, 13A/16A, 3LN 6 Stk. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FI-LS 30mA, Typ C, 10kA, 13A/16A, 1LN 1 Stk. Digital Schaltuhr 4-Kanal 230V AC, 13A (z.B. Hager AG)							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	1 Stk. Dämmerungsschalter inkl. Aussenfühler, 230V AC, 13A (z.B. Hager AG)							
	2 Stk. EB-Drehschalter H-0-A für 230V / 16A							
	4 Stk. Hilfsschütz 4S/4Oe, 16A, 230V, 50Hz							
	Einbauten KNX-Komponenten: Einbau und Verdrahtung von bauseits gelieferten REG-Apparaten / Komponenten (KNX) bis 8 TE / 16p (bis 1.5mm ²) auf Klemmen inkl. Lieferkontrolle und Entsorgung Packmaterial gemäss separaten Zusammenstellung / Liste. Komplette Verteilanlage verdrahtet, geprüft und auf Klemmen verdrahtet. Lieferung und Montage an Verwendungsort, Schlussreinigung der Verteilanlage vor der Abnahme in separatem Arbeitsgang.							
2329	UV Allgemein BEZ	P	705	00	1			P
	Anfertigen von Fabrikations- und Werkstattunterlagen für die Verdrahtung (Stromlaufschemata) bzw. Konstruktion der Verteiltafeln inklusive Detail- aufnahmen am Bau.							
2330	Techniker, Konstrukteur E		9 351	09	16 h			
	Total: S:231.22 Unterverteilungen							
	Total: S:231.2 Schaltgerätekombinationen							
	Total: S:231 Starkstromanlagen							
	S:232 Starkstrominstallationen							
	S:232.1 Erdungen u Schutzpotenzialausgleich							
	S:232.11 Erder							
	Fundamenterdung:							
2331	Fundamenterder /m o Anschliesspunkte		109 460	00	8 m			
2332	Anschliesspunkt -5m ab Fundamenterder		109 470	00	3 Stk			
2333	Verlängerung Anschliesspunkt isolierte Fassade		109 476	00	1 Stk			
2334	Nachträglicher Anschliesspunkt best Bauwerk o zuputzen		109 305	00	2 Stk			
2335	Durchbruch zuputzen		110 000	09	4 Stk			
	Ringerder:							
2336	Ringerder Cu-Seil 50 /m o Grabarbeiten		109 380	00	16 m			
2337	Verlängerung Anschliesspunkt isolierte Fassade		109 476	00	2 Stk			
2338	Tiefenerder -3m /Stk o Ringerder	*	109 390	00	1 Stk			

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2339	Trennstelle Bodendose Blitzschutz Anschliessset 3m Erdseil 1 Bodendose Messtrennstelle	*	109 353	00	1	Stk			
	Total: S:232.11 Erder								
	S:232.12 Schutzpotenzialausgleich								
	Pot.-Schienen:								
2340	SPA-Ltg 6-16 m SPA-Schiene -5m	*	109 410	00	2	Stk			
2341	SPA-Ltg 25-50 m SPA-Schiene -5m	*	109 415	00	4	Stk			
2342	Erdungs-/SPA-Ltg 25-50 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre		109 440	00	1.5	Stk			
	UV-/ Anlagen:								
2343	Erdungs-/SPA-Ltg 25-50 m Anschluss -5m	*	109 425	00	2	Stk			
2344	Erdungs-/SPA-Ltg 25-50 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre		109 440	00	1	Stk			
	19"-Rack:								
2345	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 m Anschluss -5m	*	109 420	00	1	Stk			
2346	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre		109 430	00	0.5	Stk			
2347	SPA-Überbrückung Trasse/Kanäle etc	*	109 341	00	1	Stk			
	K-Trassen:								
2348	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 m Anschluss -5m	*	109 420	00	6	Stk			
2349	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre		109 430	00	3	Stk			
2350	SPA-Überbrückung Trasse/Kanäle etc	*	109 341	00	6	Stk			
	Steigzonen:								
2351	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 m Anschluss -5m	*	109 420	00	4	Stk			
2352	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre		109 430	00	2	Stk			
2353	SPA-Überbrückung Trasse/Kanäle etc	*	109 341	00	4	Stk			
	P-Lift:								
2354	SPA Lift ab Anschliesspunkt Liftschacht	*	109 300	00	2	Stk			
2355	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 m Anschluss -5m	*	109 420	00	2	Stk			
2356	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre		109 430	00	1	Stk			
2357	SPA-Überbrückung Trasse/Kanäle etc	*	109 341	00	2	Stk			
	Allgemein:								
2358	SPA-Verbindung ab Anschliesspunkt	*	109 303	00	1	Stk			
2359	SPA-Überbrückung Monoblock Lüftung	*	109 342	00	1	Stk			
2360	SPA-Überbrückung 2 Rohre	*	109 301	00	1	Stk			
2361	SPA-Überbrückung /w Rohr	*	109 302	00	1	Stk			
2362	SPA Stahlkonstruktion ab Fundamenterder	*	109 347	00	1	Stk			
2363	SPA-Überbrückung Trasse/Kanäle etc	*	109 341	00	5	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2364	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 m Anschluss -5m *	109 420	00	5	Stk			
2365	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre	109 430	00	2.5	Stk			
Total: S:232.12 Schutzpotenzialausgleich								
Total: S:232.1 Erdungen u Schutzpotenzialausgleich								
S:232.3 Installationssysteme								
S:232.31 Kabeltrassen								
Installation (ZG):								
2366	Ordnungstrennung Kabelkanal s-verz	151 850	00	20	m			
2367	Kabelkanal s-verz -1.3 -300x60 Ausleger, Deckenstütze -500 Formstücke/RA Zubehör, wie Verbinder etc	1 630	00	10	m			
2368	Kabelkanal s-verz -1.3 -600x60 Ausleger, Deckenstütze -500 Formstücke/RA Zubehör, wie Verbinder etc	1 631	00	10	m			
2369	MP Kabelkanal f-verz -1.3 -300x60	1 634	00	10	m		(.....)	
2370	MP Kabelkanal f-verz -1.3 -600x60	1 635	00	10	m		(.....)	
Installation (OG1):								
2371	Ordnungstrennung Kabelkanal s-verz	151 850	00	15	m			
2372	Kabelkanal s-verz -1.3 -600x60 Ausleger, Deckenstütze -500 Formstücke/RA Zubehör, wie Verbinder etc	1 631	00	15	m			
2373	MP Kabelkanal f-verz -1.3 -600x60	1 635	00	15	m		(.....)	
Total: S:232.31 Kabeltrassen							 (.....)	
S:232.32 Kabeltrassen mit Funktionserhalt								
Installation (ZG):								
2374	Ordnungstrennung Kabelkanal s-verz	151 850	00	10	m			
2375	Kabelkanal s-verz E30-E90 -200x60 Funktionserhalt 30-90min Ausleger, Deckenstütze -500 Formstücke/RA Zubehör, wie Verbinder etc	151 932	00	10	m			
Installation (OG1):								
2376	Ordnungstrennung Kabelkanal s-verz	151 850	00	5	m			
2377	Kabelkanal s-verz E30-E90 -200x60 Funktionserhalt 30-90min							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2377	Ausleger, Deckenstütze -500 Formstücke/RA Zubehör, wie Verbinder etc	151 932	00	5	m			
	Total: S:232.32 Kabeltrassen mit Funktionserhalt							
	S:232.35 Steigzonen							
	Installation (EG-OG2):							
2378	Steigzone Multibahn s-verz -300x60 Wandbügel Zubehör, wie Verbinder etc	1 656	00	15	m			
2379	Steigzone Multibahn s-verz -600x60 Wandbügel Zubehör, wie Verbinder etc	1 657	00	15	m			
2380	MP Steigzone H=110 Multibahn s-verz -300/600 Zubehör, wie Verbinder etc	1 663	00	30	m			
2381	MP Kabelkanal f-verz -1.3 -300x60	1 634	00	15	m		(.....)	
2382	MP Kabelkanal f-verz -1.3 -600x60	1 635	00	15	m		(.....)	
	Total: S:232.35 Steigzonen						 (.....)	
	S:232.36 Steigzonen mit Funktionserhalt							
	Installation (EG-OG2):							
2383	Steigzone E30-E90 -200x60 Kabelleiter s-verz Funktionserhalt 30-90min Sprossenabstand 300 Kabelabfang-Halterung Zubehör, wie Verbinder etc	151 935	00	20	m			
	Total: S:232.36 Steigzonen mit Funktionserhalt							
	S:232.37 Installationskanäle							
	Installation (EG-OG2):							
2384	Kanal Al elox 57x41 Formstücke/RA Ausschnitte	127 346	00	32	m			
2385	Trennwand Al /Stk z Kanal 57x41	127 407	00	32	Stk			
	Total: S:232.37 Installationskanäle							
	Total: S:232.3 Installationssysteme						 (.....)	
	S:232.4 Haupt- und Steigleitungen							
	S:232.41 Zuleitung UVE							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	UV Allgemein:							
2386	Anschluss Zuleitung SK 5x25 *	109 706	00	1	Stk			
2387	Zuleitung SK /m 5x25 in Trasse/Kanäle/Rohre	109 606	00	75	m			
2388	Al-Rohr 40	155 004	20	4	m			
2389	Al-Bogen steckbar 40	125 050	24	2	Stk			
	Total: S:232.41 Zuleitung UVE							
	Total: S:232.4 Haupt- und Steigleitungen							
	S:232.5 Lichtinstallationen							
	S:232.51 Lichtinstallationen allgemein							
	Installationen Allgemeine Räume wie Treppenhäuser und Korridore / Gänge: In den nachfolgenden Leistungspositionen sind sämtliche Leitungen mit Verkabelung mit Kabel FE05 Cca eingerechnet.							
2390	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -15m Decke UP *	112 312	00	4	Stk			
2391	Bewegungs-/Präsenzmelder (o Lief) -5m Leitung: Decke UP/HD	117 250	00	8	Stk			
2392	Nachjustierung Bewegungs-/Präsenzmelder Kontrolle der Einstellungen	125 620	09	8	Stk			
2393	Deckenlampenstelle -5m Leitung: Decke UP	182 050	00	18	Stk			
2394	Wandlampenstelle -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP/AP	117 210	00	12	Stk			
2395	Lampendübel Schichtex 6 Einf m Ausschnitt -150	165 014	40	12	Stk			
2396	Adapter Deckenisolation -150 Unterdeckenisolation	165 015	20	8	Stk			
2397	Übergangsdübel Schichtex 20 m Ausschnitt -100	126 009	40	8	Stk			
2398	M+A Lichtleiste 2 Bef *	13 101	20	16	Stk			
2399	M+A Lichtleiste 2 Seil-/Rohr-/Kettenaufhängungen *	900 055	20	24	Stk			
2400	M+A Nassleuchte 3-4 Bef *	13 246	20	6	Stk			
	Total: S:232.51 Lichtinstallationen allgemein							
	S:232.52 Notlichtinstallationen							
	Installation Notlichtzentrale:							
2401	Apparatemontage 4-6 Bef 15-30kg	12 006	20	1	Stk			
2402	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -15m Decke AP Wand AP	123 103	00	1	Stk			
2403	Schwachstrom-Ltg -8 adrig -20m Decke UP/HD Wand UP/AP	130 414	00	1	Stk			
2404	Mithilfe bei Inbetriebsetzung 2.0h	12 586	09	1	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2405	Funktionskontrolle 2.0h Installation Sicherheitsleuchten / Rttgz.:	12 578	09	1	Stk			
2406	Zuleitung -3x2.5 m Abzweigdose -30m Decke UP *	112 304	00	4	Stk			
2407	Deckenlampenstelle Leitung: Decke UP	112 200	00	8	Stk			
2408	M+A AP-Rettungszeichen-/Notleuchte Abdeckung/Scheibe *	12 477	20	8	Stk			
2409	M+A Pendel-Rettungszeichen-/Notleuchte Abdeckung/Scheibe -4 Seil-/Rohr-/Ketten-Bef *	12 480	20	4	Stk			
2410	Codierung Notleuchte Einzelüberwachung	900 123	09	16	Stk			
2411	Sep M Piktogramm geklebt/3-4 Bef z Rettungszeichenleuchte	12 479	24	12	Stk			
Total: S:232.52 Notlichtinstallationen								
Total: S:232.5 Lichtinstallationen								
S:232.6 Kraftinstallationen								
S:232.61 Steckdosen-/Anlagen (Allg.)								
Steckdosen Treppenkerne (OG1/OG2): 02x Steckdosen (T25/GAP)								
2412	GAP-Steckdose IP20 T25 *	623 665	20	2	Stk			
2413	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke AP Wand AP	123 111	00	2	Stk			
2414	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -40m in Trasse/Kanäle/Rohre 19"-Rack Elektroraum (OG1): 01x Steckdosen (T23)	116 584	00	1	Stk			
2415	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke AP Wand AP *	120 001	00	1	Stk			
2416	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m in Trasse/Kanäle/Rohre Steckdosen Treppenkerne (EG): 01x Steckdosen (T25/GUP) 01x Paketbox (230V-D)	116 570	00	1	Stk			
2417	GUP-Steckdose IP20 T25 *	623 765	45	1	Stk			
2418	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -15m Decke UP/HD Wand UP/AP	122 113	00	1	Stk			
2419	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 582	00	1	Stk			
2420	Direktanschluss Verbraucher -3x2.5 *	123 221	00	1	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2421	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -20m Decke UP/HD Wand UP/AP	122 104	00	1	Stk			
2422	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 572	00	1	Stk			
	Steckdosen Korridor (OG1): 03x Steckdosen (T25/GUP)							
2423	GUP-Steckdose IP20 T25	* 623 765	45	3	Stk			
2424	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke UP/HD Wand UP/AP	122 111	00	1	Stk			
2425	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -20m Decke UP/HD Wand UP/AP	122 114	00	2	Stk			
	Steckdosen Korridor (OG2): 01x Steckdosen (T25/GUP)							
2426	GUP-Steckdose IP20 T25	* 623 765	45	1	Stk			
2427	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -10m Decke UP/HD Wand UP/AP	122 112	00	1	Stk			
2428	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 581	00	1	Stk			
	Total: S:232.61 Steckdosen-/Anlagen (Allg.)							
	S:232.62 Beschattung							
	Allgemein: Treppenkern (EG):							
2429	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	* 122 295	00	1	Stk			
2430	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -40m in Trasse/Kanäle/Rohre	* 116 315	00	1	Stk			
2431	Zuleitung -5x2.5 /Stock AP Treppenkern (ZG):	113 401	00	1	Stk			
2432	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	* 122 295	00	1	Stk			
2433	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -30m in Trasse/Kanäle/Rohre	* 116 314	00	1	Stk			
2434	Zuleitung -5x2.5 /Stock AP Treppenkern (OG1):	113 401	00	1	Stk			
2435	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	* 122 295	00	1	Stk			
2436	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	* 116 313	00	1	Stk			
2437	Zuleitung -5x2.5 /Stock AP Treppenkern (OG2):	113 401	00	1	Stk			
2438	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	* 122 295	00	1	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2439	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -30m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	116 314 00	1	Stk			
2440	Zuleitung -5x2.5 /Stock AP Treppen Kern (OG3):		113 401 00	1	Stk			
2441	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295 00	1	Stk			
2442	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -30m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	116 314 00	1	Stk			
2443	Zuleitung -5x2.5 /Stock AP		113 401 00	1	Stk			
	Total: S:232.62 Beschattung							
	Total: S:232.6 Kraftinstallationen							
	S:232.7 HLKS-Installationen							
	S:232.73 Kühlung							
	Elektroraum:							
2444	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke AP Wand AP	*	120 001 00	1	Stk			
2445	Al-Rohr 25		155 002 20	4	m			
2446	Al-Bogen steckbar 25		125 048 24	2	Stk			
	Total: S:232.73 Kühlung							
	S:232.76 Rauch- und Wärmeabzugsinstallationen							
2447	Rauch-/ Wärmeabzugsanlage MFH Installation o Geschosshöhen enthält: 1 Antrieb 1 Rauchabzugstaster 1 Lüftertaster 1 Steuerkasten Mithilfe IBS o Zuleitung	*	122 350 00	1	Stk			
2448	Inst /w Klappenantrieb Wärmeabzug Liftschacht	*	120 533 00	1	Stk			
	Total: S:232.76 Rauch- und Wärmeabzugsinstallationen							
	Total: S:232.7 HLKS-Installationen							
	Total: S:232 Starkstrominstallationen						 (.....)	
	S:233 Leuchten und Lampen							
	Keine Lieferungen vorgesehen.							
	Total: S:233 Leuchten und Lampen							
	S:235 Schwachstromanlagen							

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	S:235.6 Video-Gegensprechanlagen								
	Lieferung Gegensprechanlage mit Videofunktion durch:								
	Rene Koch AG Seestrasse 241 8004 Au Tel. 044 782 60 00 Mail: info@kochag.ch								
	Systemkomponenten für den Einbau in die Verteilanlage und Aussen- Sprechstellen:								
	Sämtliche für die IBS und Programmierung nötigen Dienstleistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.								
2449	REG-Zentrale 1 Buslinie BVS25	*	966 058	24	1	Stk			
2450	REG-Netzgerät Zusatzspeisung PW25G/2.5A	*	966 053	24	1	Stk			
2451	REG-Trafo 230VAC/8VAC 2A TR2A Türöffner/Zusatzgeräte	*	7 757	24	1	Stk			
2452	REG-Schaltgerät Tag/Nacht TN12 o Schaltuhr	*	966 074	24	1	Stk			
2453	REG-Video-Türumschaltgerät TVDUM2 2 Kameras	*	966 071	24	1	Stk			
2454	REG-Video-Verteiler VV24/2DVS 1 Eing 4 Ausg	*	966 051	24	1	Stk			
2455	REG-Video SIP-Gateway AVS2100 Progr + IBS Lieferant	*	966 056	24	1	Stk			
	Aussensprechstelle Treppenhaus:								
2456	Video-Display-Aussensprechstelle Fabrikat: Rene Koch AG Typ: ADITV1000 inkl. Zubehör inkl. Einbaukasten für UP-Montage Stück:	M	366	24	3	St			
	Total: S:235.6 Video-Gegensprechanlagen								
	Total: S:235 Schwachstromanlagen								
	S:236 Schwachstrominstallationen								
	S:236.4 UKV								
	S:236.42 Erschliessung								
	Rack EV:								
2457	LWL-Kabel SM 24 Fasern 9/125µm Cca hf ge Nagetierschutz Universalkabel		103 441	60	45	m			
2458	LWL-Kabel SM 24 Fasern 9/125µm Cca hf ge Nagetierschutz Universalkabel		103 441	64	30	m			
2459	Kabelbezeichnung m Beschriftungsband Schildprofil/Markierschild/Markierer		8 916	24	2	Stk			
2460	Kabelbezeichnung handbeschriftet								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2460	m/o Markierer Vinyl	174 001	24	2	Stk			
2461	LWL-Fusionsspleissung ab 24 Spleissschutz Leistungsmessung eins 1 Wellenlänge Messprotokoll	103 642	81	48	Stk			
2462	MP z Spleissung OTDR-Messung /Faser beids 2 Wellenlängen Vor- + Nachlauf Messprotokoll	103 648	09	48	Stk			
Total: S:236.42 Erschliessung								
S:236.43 UKV-Verteiler								
2463	19"-UKV-Verteilschrank RJ45/s -Kat 6A Standard 42HE T= -1000 1 Panel 24 Anschlussmodule 1 Kabelführungsplatte 2 Tablare 1 Schublade Lüftereinheit 1 Steckdosenleiste o Zuleitung	150 521	00	1	Stk			
2464	w 24 Anschlussmod RJ45/s -Kat 6A 1 Panel 1 Kabelführungsplatte	150 531	00	1	Stk			
Total: S:236.43 UKV-Verteiler								
S:236.44 Anschlussdosen								
2465	UKV-Ltg m Dose RJ45/s Kat 6A -30m Bezeichnungen Messung o Rohrinstitution	150 302	00	12	Stk			*
2466	UP-Leerrohr -M25 -20m	142 378	00	12	Stk			
Total: S:236.44 Anschlussdosen								
Total: S:236.4 UKV								
S:236.6 VGSA-Installationen								
2467	Inst Video-Aussensprechstelle MFH Türlautsprecher Kamera Zentrale Netzgerät Türöffner (o Lief)	132 290	00	3	Stk			*
2468	Inst Video-Innensprechstelle MFH UP-Sprechstelle Farbdisplay Anteil Steigzone Anteil Ruftaster Etagentaster	132 292	00	1	Stk			*
2469	Inst w Video-Innensprechstelle MFH UP-Sprechstelle Farbdisplay	132 294	00	1	Stk			*
Total: S:236.6 VGSA-Installationen								
S:236.7 Sicherheit								
S:236.72 ZUKO								
S:236.72.3 Ausbau 19"-Rack								
Einbau (ZUKO):								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2470	Bezeichnungsschild graviert 3-zeilig	173 023	24	1	Stk			
2471	Apparatemontage 4-6 Bef 30-50kg	12 007	24	1	Stk			
	Abgänge (Allg):							
2472	19"-Panel Kat 6A 30xRJ45/s 6 Universaleinheiten 5xRJ45 2HE Bef-Set o Erdungsset freenet	966 514	24	1	Stk			
2473	Erdungskit Panel 15/16/30 Port Bef-Set freenet	9 138	24	1	Stk			
2474	19"-Kabelführungsplatte Me 1HE 4 Rangierbügel Bef-Set	967 576	24	1	Stk			
2475	Beschriftungsband -20 Z	8 911	24	8	Stk			
2476	Universal-Blindabdeckung	977 902	24	22	Stk			
2477	Erdband z Erdungskit 5/6 Port L=250 freenet	9 162	24	2	Stk			
	Patchkabel-/							
	Patchungen:							
2478	Patchkabel S/FTP 4P Kat 6A -2m RJ45/s hf gr	101 394	100	8	Stk			
2479	Farbcodierung Patchkabel	977 907	100	16	Stk			
2480	Patchkabel -5m gesteckt m Eintrag in Verzeichnis	7 937	09	8	Stk			
	Total: S:236.72.3 Ausbau 19"-Rack							
	S:236.72.4 Türen (Ein-/ Doppelflügelig)							
	S:236.72.41 Türe (01)							
	Allgemein:							
	01x Türdose							
	01x Leser							
	02x Magnetkontakt							
	01x Riegelkontakt							
	01x Türöffner							
	02x Kabelübergang							
	01x Schlüsselschalter							
	01x Leerrohre							
	Türdose:							
2481	Türdose Zutrittskontrolle Installation enthält: Verdrahtung Steuergeräte Türdose (L+M) Mithilfe IBS o Zuleitung	133 181	00	1	Stk			
2482	Datenkabel S/FTP Dca Kat 7A 7702 4P AWG22 hf	102 180	60	30	m			
2483	Datenkabel S/FTP Dca Kat 7A 7702 4P AWG22 hf	102 180	64	20	m			
2484	Datenkabel S/FTP Dca Kat 7A 7702 4P AWG22 hf	102 180	81	2	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2485	Zertifizierte Kabelmessung /Stk -20 Permanent Link/Channel beids gemessen Messprotokoll	9 117 09		1	Stk			
2486	Kabelbezeichnung m Beschriftungsband Schildprofil/Markierschild/Markierer	8 916 24		2	Stk			
2487	Kabelbezeichnung handbeschriftet m/o Markierer Vinyl Leser:	174 001 24		2	Stk			
2488	Inst Leser/Codewähler/Taster etc -5m Zutrittskontrolle	* 133 200 00		1	Stk			
2489	Leser/Codewähler/Taster-Ltg /w 10m in Trasse/Kanäle/Rohre MK-/ RK:	133 204 00		0.5	Stk			
2490	Inst Türöffner/Magnetkontakt/ -5m Riegelkontakt Zutrittskontrolle	* 133 210 00		3	Stk			
2491	Türöffner/Magnet-/ /w 10m Riegelkontakt-Ltg in Trasse/Kanäle/Rohre Türöffner:	133 214 00		1.5	Stk			
2492	Inst Türöffner/Magnetkontakt/ -5m Riegelkontakt Zutrittskontrolle	* 133 210 00		1	Stk			
2493	Türöffner/Magnet-/ /w 10m Riegelkontakt-Ltg in Trasse/Kanäle/Rohre Kabelübergang:	133 214 00		0.5	Stk			
2494	Kabelübergangs-Set Ms L=500 Schlüsselschalter:	966 910 20		2	Stk			
2495	UP-Schlüsselschalter/-taster 1-0-2/1L o Schloss 16A	* 347 024 48		1	Stk			
2496	L+M Zylinder KABA 5000	829 405 100		1	Stk		(.....)	
2497	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -50m in Trasse/Kanäle/Rohre Leerrohre:	116 585 00		1	Stk			
2498	Leerrohr /Apparat -5m EK Blindabdeckung Einzughilfe Zutrittskontrolle	133 230 00		2	Stk			
Total: S:236.72.41 Türe (01)							 (.....)	
S:236.72.42 Weitere Türen								
Analog: S:236.72.41 Türe (01)				6				
Total: S:236.72.42 Weitere Türen							 (.....)	
Total: S:236.72.4 Türen (Ein-/ Doppelflügelig)							 (.....)	

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	S:236.72.9 Allgemein							
	Mithilfe-/ IBS:							
2499	Für Mithilfe-/ IBS-/ Abklärungen mit FZAG-/ Lieferant der ZUKO-Anlagen-/ Komponenten-/ Türen etc. ist vom Unternehmer ein Pauschalpreisan-zugeben-/ einzusetzen. (pro Türe)	P	PB075 00	6	St			P
	Ausführung:							
2500	Mehrpreise für die Installationen in Ausführungen NAP/NUP gegenüber den ausgeschriebenen Positionen pro "Türe 1-/ 2 flüglig" etc.(ZUKO) Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal	P	PB076 00	6	St			P
	Total: S:236.72.9 Allgemein							
	Total: S:236.72 ZUKO						 (.....)	
	Total: S:236.7 Sicherheit						 (.....)	
	S:236.8 Brandschutz							
	S:236.81 BMA							
	Demontagen:							
	Demontagen-/ Rückgaben der be- stehenden BMA-Komponenten an Systemlieferant etc. wie nachfolgend aufgeführten Positionen:							
2501	M Brandmelder/Alarmgeber z Sockel Allgemein:		133 095 00	64	Stk			
2502	Für Ausmitteln-/ Abklärungen-/ Aus-/ Einschaltungen vom Bestand der BMA-Anlagen-/ Installationen etc. wird ein Budgetbetrag von Fr. 1'500.-- ein- gesetzt und muss vom Unternehmer so in die Submission-/ Offerte über- nommen werden. Die Abrechnung er- folgt im Nachmass zu den im Werk- vertrag vereinbarten Konditionen. Die Arbeiten sind vor der Ausführung-/ Freigabe vom Unternehmer zu offerieren.	P	PB023 00	1	St			P
	Total: S:236.81 BMA							
	Total: S:236.8 Brandschutz							
	Total: S:236 Schwachstrominstallationen						 (.....)	
	S:237 Gebäudeautomations							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	S:237.1 KNX							
	Info Allgemein:							
	Die Lieferung / Integration sämtlicher KNX-Komponenten erfolgt bauseits durch einen KNX-System-Integrator.							
	S:237.11 KNX-Einbauten in UV Elektro							
	Sämtliche KNX-Einbauten (ohne Lieferung und Integration / Programmierung) sind in der BKP 231.22 enthalten. Die Anzahl und Art der Komponenten muss in einer separaten Zusammenstellung der KNX-Lieferungen entnommen werden.							
	Total: S:237.11 KNX-Einbauten in UV Elektro							
	S:237.12 Hauptkabel Linien-Erschliessung							
	UV Elektro - Allgemein							
2503	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m Decke AP *	145 070	00	4	Stk			
2504	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -75m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 718	00	4	Stk			
2505	Al-Rohr 25	155 002	20	16	m			
2506	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	8	Stk			
	Total: S:237.12 Hauptkabel Linien-Erschliessung							
	S:237.13 Schaltstellen							
2507	KNX-/Bus-Ltg m EK Gr 1 o Apparat	145 730	00	24	Stk			
2508	w EK Gr 1 o Apparat	145 732	00	12	Stk			
2509	KNX-/Bus-Ltg Decken-Bewegungs-/Präsenzmelder (o Lief)	145 735	00	16	Stk			
	Total: S:237.13 Schaltstellen							
	Total: S:237.1 KNX							
	Total: S:237 Gebäudeautomations							
	S:239 Übriges							
	Info: Übergeordnete BKP 239 im Los R enthalten.							
	Total: S:239 Übriges							
	Total: S:23 Allgemein (BEZ-06.0500-TE002)							
							(.....)	
	T:23 Allgemein (AEZ-06.0500-TE003)							
	T:231 Starkstromanlagen							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%	
	T:231.2 Schaltgerätekombinationen Beschrieb Schaltgerätekombinationen: Aufbau-Variante 1: Aluminiumrahmen mit Klarsichtabdeckung (halogenfrei), seitlich geschlossen, hinten offen, oben und unten mit Ausschnitten für die Kabeleinführungen mit Apparateabdeckungen (Klarsichtkunststoff halogenfrei) und internen PVC-beschichteten Installationskanälen zur Kabelführung. Aufbau-Variante 2: Reihen-Stahlblechschrank wie z.B. Hager AG, Typ Weber.Mes, multifunktionaler Energie-Verteilschrank. Konstruktion: - Schrankgerüst aus Stahlblech, Materialstärke = 1.25mm - Schutzart IP40 - unten und oben offen für Leitungseinführungen - Ausschnitte sind mit Borsten bzw. Moosgummi zu versehen. - seitlich und hinten geschlossen, von aussen verschraubt - komplette Konstruktion feuerverzinkt - Farbe innen und aussen nach Wahl bzw. Vorgabe Bauherr - Apparateabdeckungen aus Klarsichtkunststoff (halogenfrei) - Türen 2-flügelig und 4 Scharniere - Schliessung: Vierkant 6x6 bzw. nach Vorgabe Bauherrschaft - Sockel aus Stahlblechprofil, Farbe RAL 9005 mattschwarz - Sockelhöhe Standard 100mm bzw. nach Vorgabe Planung Die Aufbau-Varianten 1 oder 2 sind bei der jeweiligen Verteilanlage im Detail beschrieben. Grösse / Dimensionen: Die Grösse bzw. die Dimensionen der jeweiligen Verteilanlage bzw. deren Felder sind bei der jeweiligen Verteilanlage beschrieben. Transport: Transport bis zum Objekt inkl. abladen und Transport bis zum Montageort, nach Absprache mit der Fachplanung / Bauleitung. Transportteilungen: Rekognisieren und Massaufnahmen der Transportwege bis zum Aufstellungsort der Schaltgerätekombination in eigener Verantwortung des Unternehmers / Lieferanten. Allfällige Transporttrennungen bzw. die Notwendigkeit von separaten Einzelfeldern, sind in die Einheitspreise / Kostenpositionen einzukalkulieren. Montage: Montage der Verteilungen auf oder an Betonwand. Die genauen Masse sind vor der Anfertigung der Schaltschränke durch den Unternehmer / Lieferanten zu prüfen. Beschriftungen: Alle Apparate sind sauber, unverwechselbar und deutlich sichtbar mit den Positionsnummern des Stromlaufschematas zu kennzeichnen. Beschriftungen gemäss Beschriftungskonzept der Bauherrschaft bzw. Auftraggeber des GU/TU. Alle Apparate welche auf der Klarsichtabdeckung beschriftet werden, müssen mit gravierten Schildern ausgeführt werden. Sicherheitsnachweis als Kontrollschild gut sichtbar anbringen, separates unterzeichnetes Prüfprotokoll vor der Montage der Verteilung / Schaltanlage dem Fachplaner / Bauleiter abgeben. Schaltschrankfront: Die Beschriftungen der Schaltgerätekombination ist dauerhaft mit gravierten Schildern gemäss den technischen Richtlinien								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	bzw. Vorgabe der Bauherrschaft zu kennzeichnen. Sockelsysteme: Leistungsschutzschalter und Fehlerstromleitu- schuttschalter sind auf einem Sockelsystem wie z.B. ABB Smlissline (oder gleichwertig gemäss Vorschlag Unternehmer) zu montieren / einzubauen. Zubehör wie z.B. Höhenadapter, Sammelschienen, Einspeisblöcke, Trennstücke, etc. sind in den Leistungspositionen bzw. der Gesamt-Position der Schaltgerätekombination zu berücksichtigen bzw. einzukalkulieren. Zubehör: - Schematasche Metall, geschraubt befestigt, wie E.No. 983 410 611. - Sicherungsliste auf bzw. in Verteilanlage angebracht inkl. Sichtmapp e. - Sicherungsliste auf elektronischem Datenträger dem Fachplaner abgebe n. Verdrahtung: Alle Apparate komplett auf Klemmen verdrahtet und ausgeprüft, komplett inkl. Verdrahtungskanälen, Befestigungsschienen, usw. Diverses: Nachfolgende Materialspezifikationen sind zu berücksichtigen: Für die Ausführung geltende Vorschriften (SEV, VKF, SIA, Werkvorschriften des Energie liefernden Werkes etc.) sind einzuhalten. Der Unternehmer darf ohne Weisung des Fachplaners von Plänen, Stromlaufschemata, Vorschriften und freigegebenen Dispositionen nicht abweichen. Änderungsvorschläge sind mit dem Fachplaner vorgängig abzusprechen. Die Verteilanlage ist mit dem Typenschild nach EN 60439-1 zu kennzeichnen. Der Unternehmer übergibt dem Fachplaner vor der Abnahme alle Bedienungsanleitungen, Wartungsanweisungen und Datenblätter aller Verbauten Komponenten / Apparate. Reserveplatz: Richtwert für Reserveplatz sind 20-30%. Schlussreinigung der Verteilanlagen beinhaltet: - Schlussreinigung vor der Abnahme in einem separaten Arbeitsschritt. - Antistatische Schlussreinigung nach Bauvollendung. T:231.22 Unterverteilungen Aufbau-Variante 2: - Sammelschienensystem / Stromschienen ausgelegt auf 160A - Grösse BxHxT 1200x2100x400mm (Sockel 100mm) 1 Stk. Hauptanlagenschalter, mit Drehgriff, 400V, 160A, 4L. - 1 Stk. Modularer Kombi-Ableiter DEHN-Ventil Typ: Typ 2 (Art. 952 440) mit integr. Vorsicherung. Sicherungsabgänge / Feinabgänge: Leitungsschutzschalter und Fehlerstromschutzschalter aufgeschaltet / montiert auf Sockelsystem wie z.B. ABB Smissline (TP) oder qualitativ gleichwertig. Sämtliches Zubehörmaterial wie Einspeiseblöcke, Trennstücke usw. sind in die Leistungspositionen einzukalkulieren bzw. zu berücksichtigen.							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	3 Stk. Leitungsschutzschalter Typ C, 10kA, 16A, 3 LN							
	3 Stk. Leitungsschutzschalter Typ C, 10kA, 16A, 1 LN							
	3 Stk. Leitungsschutzschalter Typ C, 10kA, 13A, 3 LN							
	3 Stk. Leitungsschutzschalter Typ C, 10kA, 13A, 1 LN							
	6 Stk. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FI-LS 30mA, Typ C, 10kA, 13A/16A, 3LN							
	6 Stk. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FI-LS 30mA, Typ C, 10kA, 13A/16A, 1LN							
	1 Stk. Digital Schaltuhr 4-Kanal 230V AC, 13A (z.B. Hager AG)							
	1 Stk. Dämmerungsschalter inkl. Aussenfühler, 230V AC, 13A (z.B. Hager AG)							
	2 Stk. EB-Drehschalter H-0-A für 230V / 16A							
	4 Stk. Hilfsschütz 4S/4Oe, 16A, 230V, 50Hz							
	Einbauten KNX-Komponenten: Einbau und Verdrahtung von bauseits gelieferten REG-Apparaten / Komponenten (KNX) bis 8 TE / 16p (bis 1.5mm ²) auf Klemmen inkl. Lieferkontrolle und Entsorgung Packmaterial gemäss separaten Zusammenstellung / Liste. Komplette Verteilanlage verdrahtet, geprüft und auf Klemmen verdrahtet. Lieferung und Montage an Verwendungsort, Schlussreinigung der Verteilanlage vor der Abnahme in separatem Arbeitsgang.							
2510	UV Allgemein AEZ	M	706	00	1			
	Anfertigen von Fabrikations- und Werkstattunterlagen für die Verdrahtung (Stromlaufschemas) bzw. Konstruktion der Verteiltafeln inklusive Detail- aufnahmen am Bau.							
2511	Techniker, Konstrukteur E		9 351	09	16 h			
	Total: T:231.22 Unterverteilungen							
	Total: T:231.2 Schaltgerätekombinationen							
	Total: T:231 Starkstromanlagen							
	T:232 Starkstrominstallationen							
	T:232.1 Erdungen u Schutzpotenzialausgleich							
	T:232.11 Erder							
	Fundamenterdung:							
2512	Fundamenterder /m o Anschliesspunkte		109 460	00	8 m			
2513	Anschliesspunkt -5m							

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2513	ab Fundamentender		109 470	00	3	Stk			
2514	Verlängerung Anschliesspunkt isolierte Fassade		109 476	00	1	Stk			
2515	Nachträglicher Anschliesspunkt best Bauwerk o zuputzen		109 305	00	2	Stk			
2516	Durchbruch zuputzen		110 000	09	4	Stk			
	Ringerder:								
2517	Ringerder Cu-Seil 50 /m o Grabarbeiten		109 380	00	16	m			
2518	Verlängerung Anschliesspunkt isolierte Fassade		109 476	00	2	Stk			
2519	Tiefenerder -3m /Stk o Ringerder	*	109 390	00	1	Stk			
2520	Trennstelle Bodendose Blitzschutz Anschliessset 3m Erdseil 1 Bodendose Messtrennstelle	*	109 353	00	1	Stk			
	Total: T:232.11 Erder								
	T:232.12 Schutzpotenzialausgleich								
	Pot.-Schienen:								
2521	SPA-Ltg 6-16 m SPA-Schiene -5m	*	109 410	00	2	Stk			
2522	SPA-Ltg 25-50 m SPA-Schiene -5m	*	109 415	00	4	Stk			
2523	Erdungs-/SPA-Ltg 25-50 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre		109 440	00	1.5	Stk			
	UV-/ Anlagen:								
2524	Erdungs-/SPA-Ltg 25-50 m Anschluss -5m	*	109 425	00	2	Stk			
2525	Erdungs-/SPA-Ltg 25-50 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre		109 440	00	1	Stk			
	19"-Rack:								
2526	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 m Anschluss -5m	*	109 420	00	1	Stk			
2527	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre		109 430	00	0.5	Stk			
2528	SPA-Überbrückung Trasse/Kanäle etc	*	109 341	00	1	Stk			
	K-Trassen:								
2529	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 m Anschluss -5m	*	109 420	00	6	Stk			
2530	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre		109 430	00	3	Stk			
2531	SPA-Überbrückung Trasse/Kanäle etc	*	109 341	00	6	Stk			
	Steigzonen:								
2532	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 m Anschluss -5m	*	109 420	00	4	Stk			
2533	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre		109 430	00	2	Stk			
2534	SPA-Überbrückung Trasse/Kanäle etc	*	109 341	00	4	Stk			
	P-Lift:								
2535	SPA Lift ab Anschliesspunkt Liftschacht	*	109 300	00	2	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2536	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 m Anschluss -5m *	109 420	00	2	Stk			
2537	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre	109 430	00	1	Stk			
2538	SPA-Überbrückung Trasse/Kanäle etc *	109 341	00	2	Stk			
	Allgemein:							
2539	SPA-Verbindung ab Anschliesspunkt *	109 303	00	1	Stk			
2540	SPA-Überbrückung Monoblock Lüftung *	109 342	00	1	Stk			
2541	SPA-Überbrückung 2 Rohre *	109 301	00	1	Stk			
2542	SPA-Überbrückung /w Rohr *	109 302	00	1	Stk			
2543	SPA Stahlkonstruktion ab Fundamenterder *	109 347	00	1	Stk			
2544	SPA-Überbrückung Trasse/Kanäle etc *	109 341	00	5	Stk			
2545	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 m Anschluss -5m *	109 420	00	5	Stk			
2546	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre	109 430	00	2.5	Stk			
	Total: T:232.12 Schutzpotenzialausgleich							
	Total: T:232.1 Erdungen u Schutzpotenzialausgleich							
	T:232.3 Installationssysteme							
	T:232.31 Kabeltrassen							
	Installation (ZG):							
2547	Ordnungstrennung Kabelkanal s-verz	151 850	00	20	m			
2548	Kabelkanal s-verz -1.3 -300x60 Ausleger, Deckenstütze -500 Formstücke/RA Zubehör, wie Verbinder etc	1 630	00	10	m			
2549	Kabelkanal s-verz -1.3 -600x60 Ausleger, Deckenstütze -500 Formstücke/RA Zubehör, wie Verbinder etc	1 631	00	10	m			
2550	MP Kabelkanal f-verz -1.3 -300x60	1 634	00	10	m		(.....)	
2551	MP Kabelkanal f-verz -1.3 -600x60	1 635	00	10	m		(.....)	
	Installation (OG1):							
2552	Ordnungstrennung Kabelkanal s-verz	151 850	00	15	m			
2553	Kabelkanal s-verz -1.3 -600x60 Ausleger, Deckenstütze -500 Formstücke/RA Zubehör, wie Verbinder etc	1 631	00	15	m			
2554	MP Kabelkanal f-verz -1.3 -600x60	1 635	00	15	m		(.....)	
	Total: T:232.31 Kabeltrassen						 (.....)	
	T:232.32 Kabeltrassen mit Funktionserhalt							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Installation (ZG):							
2555	Ordnungstrennung Kabelkanal s-verz	151 850	00	10 m				
2556	Kabelkanal s-verz E30-E90 -200x60 Funktionserhalt 30-90min Ausleger, Deckenstütze -500 Formstücke/RA Zubehör, wie Verbinder etc	151 932	00	10 m				
	Installation (OG1):							
2557	Ordnungstrennung Kabelkanal s-verz	151 850	00	5 m				
2558	Kabelkanal s-verz E30-E90 -200x60 Funktionserhalt 30-90min Ausleger, Deckenstütze -500 Formstücke/RA Zubehör, wie Verbinder etc	151 932	00	5 m				
Total: T:232.32 Kabeltrassen mit Funktionserhalt								
T:232.35 Steigzonen								
	Installation (EG-OG2):							
2559	Steigzone Multibahn s-verz -300x60 Wandbügel Zubehör, wie Verbinder etc	1 656	00	15 m				
2560	Steigzone Multibahn s-verz -600x60 Wandbügel Zubehör, wie Verbinder etc	1 657	00	15 m				
2561	MP Steigzone H=110 Multibahn s-verz -300/600 Zubehör, wie Verbinder etc	1 663	00	30 m				
2562	MP Kabelkanal f-verz -1.3 -300x60	1 634	00	15 m		(.....)		
2563	MP Kabelkanal f-verz -1.3 -600x60	1 635	00	15 m		(.....)		
Total: T:232.35 Steigzonen							 (.....)	
T:232.36 Steigzonen mit Funktionserhalt								
	Installation (EG-OG2):							
2564	Steigzone E30-E90 -200x60 Kabelleiter s-verz Funktionserhalt 30-90min Sprossenabstand 300 Kabelabfang-Halterung Zubehör, wie Verbinder etc	151 935	00	20 m				
Total: T:232.36 Steigzonen mit Funktionserhalt								
T:232.37 Installationskanäle								
	Installation							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	(EG-OG2):							
2565	Kanal Al elox 57x41 Formstücke/RA Ausschnitte	127 346	00	32	m			
2566	Trennwand Al /Stk z Kanal 57x41	127 407	00	32	Stk			
	Total: T:232.37 Installationskanäle							
	Total: T:232.3 Installationssysteme						 (.....)	
	T:232.4 Haupt- und Steigleitungen							
	T:232.41 Zuleitung UVE							
	UV Allgemein:							
2567	Anschluss Zuleitung SK 5x25 *	109 706	00	1	Stk			
2568	Zuleitung SK /m 5x25 in Trasse/Kanäle/Rohre	109 606	00	75	m			
2569	Al-Rohr 40	155 004	20	4	m			
2570	Al-Bogen steckbar 40	125 050	24	2	Stk			
	Total: T:232.41 Zuleitung UVE							
	Total: T:232.4 Haupt- und Steigleitungen							
	T:232.5 Lichtinstallationen							
	T:232.51 Lichtinstallationen allgemein							
	Installationen Allgemeine Räume wie Treppenhäuser und Korridore / Gänge:							
	In den nachfolgenden Leistungspositionen sind sämtliche Leitungen mit Verkabelung mit Kabel FE05 Cca eingerechnet.							
2571	Bewegungs-/Präsenzmelder (o Lief) -5m Leitung: Decke UP/HD	117 250	00	8	Stk			
2572	Nachjustierung Bewegungs-/Präsenzmelder Kontrolle der Einstellungen	125 620	09	8	Stk			
2573	Deckenlampenstelle -5m Leitung: Decke UP	182 050	00	18	Stk			
2574	Wandlampenstelle -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP/AP	117 210	00	12	Stk			
2575	Lampendübel Schichtex 6 Einf m Ausschnitt -150	165 014	40	12	Stk			
2576	Adapter Deckenisolation -150 Unterdeckenisolation	165 015	20	8	Stk			
2577	Übergangsdübel Schichtex 20 m Ausschnitt -100	126 009	40	8	Stk			
2578	M+A Lichtleiste 2 Bef *	13 101	20	16	Stk			
2579	M+A Lichtleiste 2 Seil-/Rohr-/Kettenaufhängungen *	900 055	20	24	Stk			
2580	M+A Nassleuchte 3-4 Bef *	13 246	20	6	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
Total: T:232.51 Lichtinstallationen allgemein								
T:232.52 Notlichtinstallationen								
Installation Notlichtzentrale:								
2581	Apparatemontage 4-6 Bef 15-30kg	12 006	20	1	Stk			
2582	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -15m Decke AP Wand AP	123 103	00	1	Stk			
2583	Schwachstrom-Ltg -8 adrig -20m Decke UP/HD Wand UP/AP	130 414	00	1	Stk			
2584	Mithilfe bei Inbetriebsetzung 2.0h	12 586	09	1	Stk			
2585	Funktionskontrolle 2.0h	12 578	09	1	Stk			
Installation Sicherheitsleuchten / Rttgz.:								
2586	Zuleitung -3x2.5 m Abzweigdose -30m Decke UP	112 304	00	4	Stk			
2587	Deckenlampenstelle Leitung: Decke UP	112 200	00	8	Stk			
2588	M+A AP-Rettungszeichen-/Notleuchte Abdeckung/Scheibe	12 477	20	8	Stk			
2589	M+A Pendel-Rettungszeichen-/Notleuchte Abdeckung/Scheibe -4 Seil-/Rohr-/Ketten-Bef	12 480	20	4	Stk			
2590	Codierung Notleuchte Einzelüberwachung	900 123	09	16	Stk			
Total: T:232.52 Notlichtinstallationen								
Total: T:232.5 Lichtinstallationen								
T:232.6 Kraftinstallationen								
T:232.61 Steckdosen-/Anlagen (Allg.)								
Steckdosen Treppenkern (OG1/OG2): 02x Steckdosen (T25/GAP)								
2591	GAP-Steckdose IP20 T25	623 665	20	2	Stk			
2592	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke AP Wand AP	123 111	00	2	Stk			
2593	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -40m in Trasse/Kanäle/Rohre 19"-Rack Elektroraum (OG1): 01x Steckdosen (T23)	116 584	00	1	Stk			
2594	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke AP Wand AP	120 001	00	1	Stk			
2595	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m in Trasse/Kanäle/Rohre Steckdosen Treppenkern	116 570	00	1	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	(EG): 01x Steckdosen (T25/GUP) 01x Paketbox (230V-D)								
2596	GUP-Steckdose IP20 T25	*	623 765	45	1	Stk			
2597	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -15m Decke UP/HD Wand UP/AP		122 113	00	1	Stk			
2598	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -20m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 582	00	1	Stk			
2599	Direktanschluss Verbraucher -3x2.5	*	123 221	00	1	Stk			
2600	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -20m Decke UP/HD Wand UP/AP		122 104	00	1	Stk			
2601	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -20m in Trasse/Kanäle/Rohre Steckdosen Korridor		116 572	00	1	Stk			
	(OG1): 03x Steckdosen (T25/GUP)								
2602	GUP-Steckdose IP20 T25	*	623 765	45	3	Stk			
2603	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke UP/HD Wand UP/AP		122 111	00	1	Stk			
2604	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -20m Decke UP/HD Wand UP/AP Steckdosen Korridor		122 114	00	2	Stk			
	(OG2): 01x Steckdosen (T25/GUP)								
2605	GUP-Steckdose IP20 T25	*	623 765	45	1	Stk			
2606	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -10m Decke UP/HD Wand UP/AP		122 112	00	1	Stk			
	Total: T:232.61 Steckdosen-/Anlagen (Allg.)								
	T:232.62 Beschattung								
	Allgemein: Treppenkerne								
	(EG):								
2607	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295	00	1	Stk			
2608	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -40m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	116 315	00	1	Stk			
2609	Zuleitung -5x2.5 /Stock AP Treppenkerne		113 401	00	1	Stk			
	(ZG):								
2610	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295	00	1	Stk			
2611	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -30m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	116 314	00	1	Stk			
2612	Zuleitung -5x2.5 /Stock AP Treppenkerne		113 401	00	1	Stk			
	(OG1):								

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2613	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295	00	1	Stk			
2614	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	116 313	00	1	Stk			
2615	Zuleitung -5x2.5 /Stock AP		113 401	00	1	Stk			
	Treppenker (OG2):								
2616	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295	00	1	Stk			
2617	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -30m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	116 314	00	1	Stk			
2618	Zuleitung -5x2.5 /Stock AP		113 401	00	1	Stk			
	Treppenker (OG3):								
2619	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295	00	1	Stk			
2620	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -30m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	116 314	00	1	Stk			
	Total: T:232.62 Beschattung								
	Total: T:232.6 Kraftinstallationen								
	T:232.7 HLKS-Installationen								
	T:232.73 Kälteinstallationen								
	Elektroraum:								
2621	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke AP Wand AP	*	120 001	00	1	Stk			
2622	Al-Rohr 25		155 002	20	4	m			
2623	Al-Bogen steckbar 25		125 048	24	2	Stk			
	Total: T:232.73 Kälteinstallationen								
	T:232.76 Rauch- und Wärmeabzugsinstallationen								
2624	Rauch-/ Wärmeabzugsanlage MFH Installation o Geschosshöhen enthält: 1 Antrieb 1 Rauchabzugstaster 1 Lüftertaster 1 Steuerkasten Mithilfe IBS o Zuleitung	*	122 350	00	1	Stk			
2625	Inst /w Klappenantrieb Wärmeabzug Liftschacht	*	120 533	00	1	Stk			
	Total: T:232.76 Rauch- und Wärmeabzugsinstallationen								
	Total: T:232.7 HLKS-Installationen								
	Total: T:232 Starkstrominstallationen							 (.....)	

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	T:233 Leuchten und Lampen Keine Lieferungen vorgesehen. Total: T:233 Leuchten und Lampen								
	T:235 Schwachstromanlagen T:235.6 Video-Gegensprechanlagen Rene Koch AG Seestrasse 241 8004 Au Tel. 044 782 60 00 Mail: info@kochag.ch Systemkomponenten für den Einbau in die Verteilanlage und Aussen- Sprechstellen: Sämtliche für die IBS und Programmierung nötigen Dienstleistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.								
2626	REG-Zentrale 1 Buslinie BVS25	*	966 058	24	1	Stk			
2627	REG-Netzgerät Zusatzspeisung PW25G/2.5A	*	966 053	24	1	Stk			
2628	REG-Trafo 230VAC/8VAC 2A TR2A Türöffner/Zusatzgeräte	*	7 757	24	1	Stk			
2629	REG-Schaltgerät Tag/Nacht TN12 o Schaltuhr	*	966 074	24	1	Stk			
2630	REG-Video-Türumschaltgerät TVDUM2 2 Kameras	*	966 071	24	1	Stk			
2631	REG-Video-Verteiler VV24/2DVS 1 Eing 4 Ausg	*	966 051	24	1	Stk			
2632	REG-Video SIP-Gateway AVS2100 Progr + IBS Lieferant	*	966 056	24	1	Stk			
	Aussensprechstelle Treppenhaus:								
2633	Video-Display-Aussensprechstelle Fabrikat: Rene Koch AG Typ: ADITV1000 inkl. Zubehör inkl. Einbaukasten für UP-Montage Stück:	M	366	24	2	St			
	Total: T:235.6 Video-Gegensprechanlagen								
	Total: T:235 Schwachstromanlagen								
	T:236 Schwachstrominstallationen T:236.4 UKV-Installationen T:236.42 Zuleitungen UKV-Verteiler Rack EV:								
2634	LWL-Kabel SM 24 Fasern 9/125µm Cca hf ge Nagetierschutz Universalkabel		103 441	60	45	m			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2635	LWL-Kabel SM 24 Fasern 9/125µm Cca hf ge Nagetierschutz Universalkabel	103 441	64	30	m			
2636	Kabelbezeichnung m Beschriftungsband Schildprofil/Markierschild/Markierer	8 916	24	2	Stk			
2637	Kabelbezeichnung handbeschriftet m/o Markierer Vinyl	174 001	24	2	Stk			
2638	LWL-Fusionsspleissung ab 24 Spleisschutz Leistungsmessung eins 1 Wellenlänge Messprotokoll	103 642	81	48	Stk			
2639	MP z Spleissung OTDR-Messung /Faser beids 2 Wellenlängen Vor- + Nachlauf Messprotokoll	103 648	09	48	Stk			
Total: T:236.42 Zuleitungen UKV-Verteiler								
T:236.43 UKV-Verteiler								
2640	19"-UKV-Verteilschrank RJ45/s -Kat 6A Standard 42HE T= -1000 1 Panel 24 Anschlussmodule 1 Kabelführungsplatte 2 Tablare 1 Schublade Lüftereinheit 1 Steckdosenleiste o Zuleitung	150 521	00	1	Stk			
2641	w 24 Anschlussmod RJ45/s -Kat 6A 1 Panel 1 Kabelführungsplatte	150 531	00	1	Stk			
Total: T:236.43 UKV-Verteiler								
T:236.44 UKV-Verteilinstallationen								
2642	UKV-Ltg m Dose RJ45/s Kat 6A -30m Bezeichnungen Messung o Rohrinstallation	150 302	00	12	Stk			*
2643	UP-Leerrohr -M25 -20m	142 378	00	12	Stk			
Total: T:236.44 UKV-Verteilinstallationen								
Total: T:236.4 UKV-Installationen								
T:236.6 VGSA-Installationen								
2644	Inst Video-Aussensprechstelle MFH Türlautsprecher Kamera Zentrale Netzgerät Türöffner (o Lief)	132 290	00	2	Stk			*
2645	Inst Video-Innensprechstelle MFH UP-Sprechstelle Farbdisplay Anteil Steigzone Anteil Ruftaster Etagentaster	132 292	00	1	Stk			*
2646	Inst w Video-Innensprechstelle MFH UP-Sprechstelle Farbdisplay	132 294	00	1	Stk			*
Total: T:236.6 VGSA-Installationen								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	T:236.7 Sicherheitsinstallationen							
	T:236.72 Zutrittskontrollinstallationen							
	T:236.72.3 Ausbau 19"-Rack							
	Einbau (ZUKO):							
2647	Bezeichnungsschild graviert 3-zeilig	173 023	24	1	Stk			
2648	Apparatemontage 4-6 Bef 30-50kg	12 007	24	1	Stk			
	Abgänge (Allg):							
2649	19"-Panel Kat 6A 30xRJ45/s 6 Universaleinheiten 5xRJ45 2HE Bef-Set o Erdungsset freenet	966 514	24	1	Stk			
2650	Erdungskit Panel 15/16/30 Port Bef-Set freenet	9 138	24	1	Stk			
2651	19"-Kabelführungsplatte Me 1HE 4 Rangierbügel Bef-Set	967 576	24	1	Stk			
2652	Beschriftungsband -20 Z	8 911	24	8	Stk			
2653	Universal-Blindabdeckung	977 902	24	22	Stk			
2654	Erdband z Erdungskit 5/6 Port L=250 freenet	9 162	24	2	Stk			
	Patchkabel-/							
	Patchungen:							
2655	Patchkabel S/FTP 4P Kat 6A -2m RJ45/s hf gr	101 394	100	8	Stk			
2656	Farbcodierung Patchkabel	977 907	100	16	Stk			
	Total: T:236.72.3 Ausbau 19"-Rack							
	T:236.72.4 Türen (Ein-/Doppelflügelig)							
	T:236.72.41 Türe (01)							
	Allgemein:							
	01x Türdose							
	01x Leser							
	02x Magnetkontakt							
	01x Riegelkontakt							
	01x Türöffner							
	02x Kabelübergang							
	01x Schlüsselschalter							
	01x Leerrohre							
	Türdose:							
2657	Türdose Zutrittskontrolle Installation enthält: Verdrahtung Steuergeräte Türdose (L+M) Mithilfe IBS o Zuleitung	133 181	00	1	Stk			
2658	Datenkabel S/FTP Dca Kat 7A 7702 4P AWG22 hf	102 180	60	30	m			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2659	Datenkabel S/FTP Dca Kat 7A 7702 4P AWG22 hf	102 180	64	20	m			
2660	Datenkabel S/FTP Dca Kat 7A 7702 4P AWG22 hf	102 180	81	2	Stk			
2661	Zertifizierte Kabelmessung /Stk -20 Permanent Link/Channel beids gemessen Messprotokoll	9 117	09	1	Stk			
2662	Kabelbezeichnung m Beschriftungsband Schildprofil/Markierschild/Markierer	8 916	24	2	Stk			
2663	Kabelbezeichnung handbeschriftet m/o Markierer Vinyl Leser:	174 001	24	2	Stk			
2664	Inst Leser/Codewähler/Taster etc -5m Zutrittskontrolle	*	133 200	00	1	Stk		
2665	Leser/Codewähler/Taster-Ltg /w 10m in Trasse/Kanäle/Rohre MK-/ RK:	133 204	00	0.5	Stk			
2666	Inst Türöffner/Magnetkontakt/ -5m Riegelkontakt Zutrittskontrolle	*	133 210	00	3	Stk		
2667	Türöffner/Magnet-/ /w 10m Riegelkontakt-Ltg in Trasse/Kanäle/Rohre Türöffner:	133 214	00	1.5	Stk			
2668	Inst Türöffner/Magnetkontakt/ -5m Riegelkontakt Zutrittskontrolle	*	133 210	00	1	Stk		
2669	Türöffner/Magnet-/ /w 10m Riegelkontakt-Ltg in Trasse/Kanäle/Rohre Kabelübergang:	133 214	00	0.5	Stk			
2670	Kabelübergangs-Set Ms L=500 Schlüsselschalter:	966 910	20	2	Stk			
2671	UP-Schlüsselschalter/-taster 1-0-2/1L o Schloss 16A	*	347 024	48	1	Stk		
2672	L+M Zylinder KABA 5000	829 405	100	1	Stk		(.....)	
2673	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -50m in Trasse/Kanäle/Rohre Leerrohre:	116 585	00	1	Stk			
2674	Leerrohr /Apparat -5m EK Blindabdeckung Einzughilfe Zutrittskontrolle	133 230	00	2	Stk			
Total: T:236.72.41 Türe (01)							 (.....)	
T:236.72.42 Weitere Türen								
Analog: T:236.72.41 Türe (01)				5				
Analog: T:236.72.41 Türe (01)				5				

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Total: T:236.72.42 Weitere Türen						 (.....)	
	Total: T:236.72.4 Türen (Ein-/Doppelflügelig)						 (.....)	
	T:236.72.9 Allgemein							
	Mithilfe-/ IBS:							
2675	Für Mithilfe-/ IBS-/ Abklärungen mit FZAG-/ Lieferant der ZUKO-Anlagen-/ Komponenten-/ Türen etc. ist vom Unternehmer ein Pauschalpreisanzugeben-/ einzusetzen. (pro Türe)	P	PB075	00	6 St			P
	Ausführung:							
2676	Mehrpreise für die Installationen in Ausführungen NAP/NUP gegenüber den ausgeschriebenen Positionen pro "Türe 1-/ 2 flügelig" etc.(ZUKO) Komplet ; Betriebsbereit ; Pauschal	P	PB076	00	6 St			P
	Total: T:236.72.9 Allgemein							
	Total: T:236.72 Zutrittskontrollinstallationen						 (.....)	
	Total: T:236.7 Sicherheitsinstallationen						 (.....)	
	T:236.8 Brandschutzinstallationen							
	T:236.81 Brandmeldeinstallationen							
	Demontagen:							
	Demontagen-/ Rückgaben der bestehenden BMA-Komponenten an Systemlieferant etc. wie nachfolgend aufgeführten Positionen:							
2677	M Brandmelder/Alarmgeber z Sockel		133 095	00	58 Stk			
	Allgemein:							
2678	Für Ausmitteln-/ Abklärungen-/ Aus-/ Einschaltungen vom Bestand der BMA-Anlagen-/ Installationen etc. wird ein Budgetbetrag von Fr. 1'500.-- eingesetzt und muss vom Unternehmer so in die Submission-/ Offerte übernommen werden. Die Abrechnung erfolgt im Nachmass zu den im Werkvertrag vereinbarten Konditionen. Die Arbeiten sind vor der Ausführung-/ Freigabe vom Unternehmer zu offerieren.	P	PB023	00	1 St			P
	Total: T:236.81 Brandmeldeinstallationen							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
Total: T:236.8 Brandschutzinstallationen								
Total: T:236 Schwachstrominstallationen							 (.....)	
T:237 Gebäudeautomation								
T:237.1 KNX								
Info Allgemein:								
Die Lieferung / Integration sämtlicher KNX-Komponenten erfolgt bauseits durch einen KNX-System-Integrator.								
T:237.11 KNX-Einbauten in UV Elektro								
Sämtliche KNX-Einbauten (ohne Lieferung und Integration / Programmierung) sind in der BKP 231.22 enthalten. Die Anzahl und Art der Komponenten muss in einer separaten Zusammenstellung der KNX-Lieferungen entnommen werden.								
Total: T:237.11 KNX-Einbauten in UV Elektro								
T:237.12 Hauptkabel Linien-Erschliessung								
UV Elektro - Allgemein								
2679	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m Decke AP *	145 070	00	4	Stk			
2680	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -75m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 718	00	4	Stk			
2681	Al-Rohr 25	155 002	20	16	m			
2682	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	8	Stk			
Total: T:237.12 Hauptkabel Linien-Erschliessung								
T:237.13 Schaltstellen								
2683	KNX-/Bus-Ltg m EK Gr 1 o Apparat	145 730	00	19	Stk			
2684	w EK Gr 1 o Apparat	145 732	00	9	Stk			
2685	KNX-/Bus-Ltg Decken-Bewegungs-/Präsenzmelder (o Lief)	145 735	00	18	Stk			
Total: T:237.13 Schaltstellen								
Total: T:237.1 KNX								
Total: T:237 Gebäudeautomation								
T:239 Übriges								
Info: Übergeordnete BKP 239 im Los R enthalten.								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Total: T:239 Übriges							
	Total: T:23 Allgemein (AEZ-06.0500-TE003)						 (.....)	
	U:23 Allgemein (C01-06.0500-TE004)							
	U:231 Starkstrom-Apparate							
	U:231.2 Schaltgerätekombinationen							
	Beschrieb Schaltgerätekombinationen:							
	Aufbau-Variante 1:							
	Aluminiumrahmen mit Klarsichtabdeckung (halogenfrei), seitlich geschlossen, hinten offen, oben und unten mit Ausschnitten für die Kabeleinführungen mit Apparate- abdeckungen (Klarsichtkunststoff halogenfrei) und internen PVC-beschichteten Installationskanälen zur Kabelführung.							
	Aufbau-Variante 2:							
	Reihen-Stahlblechschrank wie z.B. Hager AG, Typ Weber.Mes, multifunktionaler Energie- Verteilschrank.							
	Konstruktion:							
	- Schrankgerüst aus Stahlblech, Materialstärke = 1.25mm							
	- Schutzart IP40							
	- unten und oben offen für Leitungseinführungen							
	- Ausschnitte sind mit Borsten bzw. Moosgummi zu versehen.							
	- seitlich und hinten geschlossen, von aussen verschraubt							
	- komplette Konstruktion feuerverzinkt							
	- Farbe innen und aussen nach Wahl bzw. Vorgabe Bauherr							
	- Apparateabdeckungen aus Klarsichtkunststoff (halogenfrei)							
	- Türen 2-flügelig und 4 Scharniere							
	- Schliessung: Vierkant 6x6 bzw. nach Vorgabe Bauherrschaft							
	- Sockel aus Stahlblechprofil, Farbe RAL 9005 mattschwarz							
	- Sockelhöhe Standard 100mm bzw. nach Vorgabe Planung							
	Die Aufbau-Varianten 1 oder 2 sind bei der jeweiligen Verteilanlage im Detail beschrieben.							
	Grösse / Dimensionen:							
	Die Grösse bzw. die Dimensionen der jeweiligen Verteilanlage bzw. deren Felder sind bei der jeweiligen Verteilanlage beschrieben.							
	Transport:							
	Transport bis zum Objekt inkl. abladen und Transport bis zum Montageort, nach Absprache mit der Fachplanung / Bauleitung.							
	Transportteilungen:							
	Rekognisieren und Massaufnahmen der Transportwege bis zum Aufstellungsort der Schaltgerätekombination in eigener Verantwortung des Unternehmers / Lieferanten. Allfällige Transporttrennungen bzw. die Notwendigkeit von separaten Einzelfeldern, sind in die Einheitspreise / Kostenpositionen einzukalkulieren.							
	Montage:							
	Montage der Verteilungen auf oder an Betonwand. Die genauen Masse sind vor der Anfertigung der Schaltschränke durch den Unternehmer / Lieferanten zu prüfen.							
	Beschriftungen:							
	Alle Apparate sind sauber, unverwechselbar und deutlich sichtbar mit den Positionsnummern des Stromlaufschematas zu kenn-							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	zeichnen. Beschriftungen gemäss Beschriftungskonzept der Bauherrschaft bzw. Auftraggeber des GU/TU muss pauschal in den Einzelpositionen enthalten sein. Alle Apparate welche auf der Klarsichtabdeckung beschriftet werden, müssen mit gravierten Schildern ausgeführt werden. Sicherheitsnachweis als Kontrollschild gut sichtbar anbringen, separates unterzeichnetes Prüfprotokoll vor der Montage der Verteilung / Schaltanlage dem Fachplaner / Bauleiter abgeben. Schaltschrankfront: Die Beschriftungen der Schaltgerätekombination ist dauerhaft mit gravierten Schildern gemäss den technischen Richtlinien bzw. Vorgabe der Bauherrschaft zu kennzeichnen. Sockelsysteme: Leistungsschutzschalter und Fehlerstromleitungsschutzschalter sind auf einem Sockelsystem wie z.B. ABB Smlissline (oder gleichwertig gemäss Vorschlag Unternehmer) zu montieren / einzubauen. Zubehör wie z.B. Höhenadapter, Sammelschienen, Einspeisblöcke, Trennstücke, etc. sind in den Leistungspositionen bzw. der Gesamt-Position der Schaltgerätekombination zu berücksichtigen bzw. einzukalkulieren. Zubehör: - Schematasche Metall, geschraubt befestigt, wie E.No. 983 410 611. - Sicherungsliste auf bzw. in Verteilanlage angebracht inkl. Sichtmappe. - Sicherungsliste auf elektronischem Datenträger dem Fachplaner abgeben. Verdrahtung: Alle Apparate komplett auf Klemmen verdrahtet und ausgeprüft, komplett inkl. Verdrahtungskanälen, Befestigungsschienen, usw. Diverses: Nachfolgende Materialspezifikationen sind zu berücksichtigen: Für die Ausführung geltende Vorschriften (SEV, VKF, SIA, Werkvorschriften des Energie liefernden Werkes etc.) sind einzuhalten. Der Unternehmer darf ohne Weisung des Fachplaners von Plänen, Stromlaufschemata, Vorschriften und freigegebenen Dispositionen nicht abweichen. Änderungsvorschläge sind mit dem Fachplaner vorgängig abzusprechen. Die Verteilanlage ist mit dem Typenschild nach EN 60439-1 zu kennzeichnen. Der Unternehmer übergibt dem Fachplaner vor der Abnahme alle Bedienungsanleitungen, Wartungsanweisungen und Datenblätter aller Verbauten Komponenten / Apparate. Reserveplatz: Richtwert für Reserveplatz sind 20-30%. Schlussreinigung der Verteilanlagen beinhaltet: - Schlussreinigung vor der Abnahme in einem separaten Arbeitsschritt. - Antistatische Schlussreinigung nach Bauvollendung. U:231.22 Unterverteilungen Aufbau-Variante 2: - Sammelschienensystem / Stromschienen ausgelegt auf 160A - Grösse BxHxT 1200x2100x400mm (Sockel 100mm) 1 Stk. Hauptanlagenschalter, mit Drehgriff,							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	400V, 160A, 4L. - 1 Stk. Modularer Kombi-Ableiter DEHN-Ventil Typ: Typ 2 (Art. 952 440) mit integr. Vorsicherung. Sicherungsabgänge / Feinabgänge: Leitungsschutzschalter und Fehlerstromschutzschalter aufgeschaltet / montiert auf Sockelsystem wie z.B. ABB Smissline (TP) oder qualitativ gleichwertig. Sämtliches Zubehörmaterial wie Einspeiseblöcke, Trennstücke usw. sind in die Leistungspositionen einzukalkulieren bzw. zu berücksichtigen. 3 Stk. Leitungsschutzschalter Typ C, 10kA, 16A, 3 LN 3 Stk. Leitungsschutzschalter Typ C, 10kA, 16A, 1 LN 3 Stk. Leitungsschutzschalter Typ C, 10kA, 13A, 3 LN 3 Stk. Leitungsschutzschalter Typ C, 10kA, 13A, 1 LN 6 Stk. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FI-LS 30mA, Typ C, 10kA, 13A/16A, 3LN 6 Stk. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FI-LS 30mA, Typ C, 10kA, 13A/16A, 1LN 1 Stk. Digital Schaltuhr 4-Kanal 230V AC, 13A (z.B. Hager AG) 1 Stk. Dämmerungsschalter inkl. Aussenfühler, 230V AC, 13A (z.B. Hager AG) 2 Stk. EB-Drehschalter H-0-A für 230V / 16A 4 Stk. Hilfsschutz 4S/4Oe, 16A, 230V, 50Hz Einbauten KNX-Komponenten: Einbau und Verdrahtung von bauseits gelieferten REG-Apparaten / Komponenten (KNX) bis 8 TE / 16p (bis 1.5mm²) auf Klemmen inkl. Lieferkontrolle und Entsorgung Packmaterial gemäss separaten Zusammenstellung / Liste. Komplette Verteilanlage verdrahtet, geprüft und auf Klemmen verdrahtet. Lieferung und Montage an Verwendungsort, Schlussreinigung der Verteilanlage vor der Abnahme in separatem Arbeitsgang.							
2686	UV Allgemein C01	M	700	00	1			
	Anfertigen von Fabrikations- und Werkstattunterlagen für die Verdrahtung (Stromlaufschemata) bzw. Konstruktion der Verteiltafeln inklusive Detail- aufnahmen am Bau.							
2687	Techniker, Konstrukteur E		9 351	09	16 h			
	Total: U:231.22 Unterverteilungen							
	Total: U:231.2 Schaltgerätekombinationen							
	Total: U:231 Starkstrom-Apparate							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
U:232 Starkstrom-Installationen								
U:232.1 Erdungen-/ Schutz-/ Potentialausgleich								
U:232.11 Erder								
Fundamenterdung:								
2688	Fundamenterder /m o Anschliesspunkte	109 460	00	8 m				
2689	Anschliesspunkt -5m ab Fundamenterder	109 470	00	3 Stk				
2690	Verlängerung Anschliesspunkt isolierte Fassade	109 476	00	1 Stk				
2691	Nachträglicher Anschliesspunkt best Bauwerk o zuputzen	109 305	00	2 Stk				
2692	Durchbruch zuputzen	110 000	09	4 Stk				
Ringerder:								
2693	Ringerder Cu-Seil 50 /m o Grabarbeiten	109 380	00	16 m				
2694	Verlängerung Anschliesspunkt isolierte Fassade	109 476	00	2 Stk				
2695	Tiefenerder -3m /Stk o Ringerder	*	109 390	00	1 Stk			
2696	Trennstelle Bodendose Blitzschutz Anschliessset 3m Erdseil 1 Bodendose Messtrennstelle	*	109 353	00	1 Stk			
Total: U:232.11 Erder								
U:232.12 Potentialausgleich								
Pot.-Schienen:								
2697	SPA-Ltg 6-16 m SPA-Schiene -5m	*	109 410	00	2 Stk			
2698	SPA-Ltg 25-50 m SPA-Schiene -5m	*	109 415	00	4 Stk			
2699	Erdungs-/SPA-Ltg 25-50 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre		109 440	00	1.5 Stk			
UV-/ Anlagen:								
2700	Erdungs-/SPA-Ltg 25-50 m Anschluss -5m	*	109 425	00	2 Stk			
2701	Erdungs-/SPA-Ltg 25-50 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre		109 440	00	1 Stk			
19"-Rack:								
2702	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 m Anschluss -5m	*	109 420	00	1 Stk			
2703	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre		109 430	00	0.5 Stk			
2704	SPA-Überbrückung Trasse/Kanäle etc	*	109 341	00	1 Stk			
K-Trassen:								
2705	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 m Anschluss -5m	*	109 420	00	6 Stk			
2706	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre		109 430	00	3 Stk			
2707	SPA-Überbrückung Trasse/Kanäle etc	*	109 341	00	6 Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Steigzonen:							
2708	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 m Anschluss -5m *	109 420	00	4	Stk			
2709	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre	109 430	00	2	Stk			
2710	SPA-Überbrückung Trasse/Kanäle etc *	109 341	00	4	Stk			
	P-Lift:							
2711	SPA Lift ab Anschliesspunkt Liftschacht *	109 300	00	2	Stk			
2712	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 m Anschluss -5m *	109 420	00	2	Stk			
2713	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre	109 430	00	1	Stk			
2714	SPA-Überbrückung Trasse/Kanäle etc *	109 341	00	2	Stk			
	Allgemein:							
2715	SPA-Verbindung ab Anschliesspunkt *	109 303	00	1	Stk			
2716	SPA-Überbrückung Monoblock Lüftung *	109 342	00	1	Stk			
2717	SPA-Überbrückung 2 Rohre *	109 301	00	1	Stk			
2718	SPA-Überbrückung /w Rohr *	109 302	00	1	Stk			
2719	SPA Stahlkonstruktion ab Fundamenterder *	109 347	00	1	Stk			
2720	SPA-Überbrückung Trasse/Kanäle etc *	109 341	00	5	Stk			
2721	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 m Anschluss -5m *	109 420	00	5	Stk			
2722	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre	109 430	00	2.5	Stk			
	Total: U:232.12 Potentialausgleich							
	Total: U:232.1 Erdungen-/ Schutz-/ Potentialausgleich							
	U:232.3 Installations-Systeme							
	U:232.31 Kabeltrassen							
	Installation							
	(ZG):							
2723	Ordnungstrennung Kabelkanal s-verz	151 850	00	20	m			
2724	Kabelkanal s-verz -1.3 -300x60 Ausleger, Deckenstütze -500 Formstücke/RA Zubehör, wie Verbinder etc	1 630	00	10	m			
2725	Kabelkanal s-verz -1.3 -600x60 Ausleger, Deckenstütze -500 Formstücke/RA Zubehör, wie Verbinder etc	1 631	00	10	m			
2726	MP Kabelkanal f-verz -1.3 -300x60	1 634	00	10	m		(.....)	
2727	MP Kabelkanal f-verz -1.3 -600x60	1 635	00	10	m		(.....)	
	Installation							
	(OG1):							
2728	Ordnungstrennung Kabelkanal s-verz	151 850	00	15	m			
2729	Kabelkanal s-verz -1.3 -600x60 Ausleger, Deckenstütze -500							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2729	Formstücke/RA Zubehör, wie Verbinder etc	1 631	00	15	m			
2730	MP Kabelkanal f-verz -1.3 -600x60	1 635	00	15	m		(.....)	
	Total: U:232.31 Kabeltrassen						 (.....)	
	U:232.32 Kabeltrassen (FE)							
	Installation (ZG):							
2731	Ordnungstrennung Kabelkanal s-verz	151 850	00	10	m			
2732	Kabelkanal s-verz E30-E90 -200x60 Funktionserhalt 30-90min Ausleger, Deckenstütze -500 Formstücke/RA Zubehör, wie Verbinder etc	151 932	00	10	m			
	Installation (OG1):							
2733	Ordnungstrennung Kabelkanal s-verz	151 850	00	5	m			
2734	Kabelkanal s-verz E30-E90 -200x60 Funktionserhalt 30-90min Ausleger, Deckenstütze -500 Formstücke/RA Zubehör, wie Verbinder etc	151 932	00	5	m			
	Total: U:232.32 Kabeltrassen (FE)							
	U:232.35 Steigzonen							
	Installation (EG-OG2):							
2735	Steigzone Multibahn s-verz -300x60 Wandbügel Zubehör, wie Verbinder etc	1 656	00	15	m			
2736	Steigzone Multibahn s-verz -600x60 Wandbügel Zubehör, wie Verbinder etc	1 657	00	15	m			
2737	MP Steigzone H=110 Multibahn s-verz -300/600 Zubehör, wie Verbinder etc	1 663	00	30	m			
2738	MP Kabelkanal f-verz -1.3 -300x60	1 634	00	15	m		(.....)	
2739	MP Kabelkanal f-verz -1.3 -600x60	1 635	00	15	m		(.....)	
	Total: U:232.35 Steigzonen						 (.....)	
	U:232.36 Steigzonen (FE)							
	Installation (EG-OG2):							
2740	Steigzone E30-E90 -200x60 Kabelleiter s-verz Funktionserhalt 30-90min							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2740	Sprossenabstand 300 Kabelabfang-Halterung Zubehör, wie Verbinder etc	151 935	00	20	m			
	Total: U:232.36 Steigzonen (FE)							
	U:232.37 Installationskanäle							
	Installation (EG-OG2):							
2741	Kanal Al elox 57x41 Formstücke/RA Ausschnitte	127 346	00	32	m			
2742	Trennwand Al /Stk z Kanal 57x41	127 407	00	32	Stk			
	Total: U:232.37 Installationskanäle							
	Total: U:232.3 Installations-Systeme						(.....)	
	U:232.4 Haupt-/ Steigleitungen							
	U:232.41 Zuleitung UVE							
	UV Allgemein C01 (OG1):							
2743	Anschluss Zuleitung SK 5x25 *	109 706	00	1	Stk			
2744	Zuleitung SK /m 5x25 in Trasse/Kanäle/Rohre	109 606	00	75	m			
2745	Al-Rohr 40	155 004	20	4	m			
2746	Al-Bogen steckbar 40	125 050	24	2	Stk			
	Total: U:232.41 Zuleitung UVE							
	Total: U:232.4 Haupt-/ Steigleitungen							
	U:232.5 Lichtinstallationen							
	U:232.51 Allgemein							
	Installationen Allgemeine Räume wie Treppenhäuser und Korridore / Gänge: In den nachfolgenden Leistungspositionen sind sämtliche Leitungen mit Verkabelung mit Kabel FE05 Cca eingerechnet.							
2747	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -15m Decke UP *	112 312	00	4	Stk			
2748	Bewegungs-/Präsenzmelder (o Lief) -5m Leitung: Decke UP/HD	117 250	00	8	Stk			
2749	Nachjustierung Bewegungs-/Präsenzmelder Kontrolle der Einstellungen	125 620	09	8	Stk			
2750	Deckenlampenstelle -5m Leitung: Decke UP	182 050	00	18	Stk			
2751	Wandlampenstelle -5m							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2751	Leitung: Decke UP/HD Wand UP/AP	117 210	00	12	Stk			
2752	Lampendübel Schichtex 6 Einf m Ausschnitt -150	165 014	40	12	Stk			
2753	Adapter Deckenisolation -150 Unterdeckenisolation	165 015	20	8	Stk			
2754	Übergangsdübel Schichtex 20 m Ausschnitt -100	126 009	40	8	Stk			
2755	M+A Lichtleiste 2 Bef	13 101	20	16	Stk			
2756	M+A Lichtleiste 2 Seil-/Rohr-/Kettenaufhängungen	900 055	20	24	Stk			
2757	M+A Nassleuchte 3-4 Bef	13 246	20	6	Stk			
Total: U:232.51 Allgemein								
U:232.52 Sicherheitsbeleuchtung								
Installation Notlichtzentrale:								
2758	Apparatemontage 4-6 Bef 15-30kg	12 006	20	1	Stk			
2759	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -15m Decke AP Wand AP	123 103	00	1	Stk			
2760	Schwachstrom-Ltg -8 adrig -20m Decke UP/HD Wand UP/AP	130 414	00	1	Stk			
2761	Mithilfe bei Inbetriebsetzung 2.0h	12 586	09	1	Stk			
2762	Funktionskontrolle 2.0h	12 578	09	1	Stk			
Installation Sicherheitsleuchten / Rttgz.:								
2763	Zuleitung -3x2.5 m Abzweigdose -30m Decke UP	112 304	00	4	Stk			
2764	Deckenlampenstelle Leitung: Decke UP	112 200	00	8	Stk			
2765	M+A AP-Rettungszeichen-/Notleuchte Abdeckung/Scheibe	12 477	20	8	Stk			
2766	M+A Pendel-Rettungszeichen-/Notleuchte Abdeckung/Scheibe -4 Seil-/Rohr-/Ketten-Bef	12 480	20	4	Stk			
2767	Codierung Notleuchte Einzelüberwachung	900 123	09	16	Stk			
2768	Sep M Piktogramm geklebt/3-4 Bef z Rettungszeichenleuchte	12 479	24	12	Stk			
Total: U:232.52 Sicherheitsbeleuchtung								
Total: U:232.5 Lichtinstallationen								
U:232.6 Kraftinstallationen								
U:232.61 Steckdosen-/ Anlagen (Allg)								
Steckdosen Treppenker C (OG1/OG2): 02x Steckdosen (T25/GAP)								
2769	GAP-Steckdose IP20 T25	623 665	20	2	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2770	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke AP Wand AP	123 111	00	2	Stk			
2771	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -40m in Trasse/Kanäle/Rohre 19"-Rack Elektroraum (OG1): 01x Steckdosen (T23)	116 584	00	1	Stk			
2772	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke AP Wand AP	* 120 001	00	1	Stk			
2773	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m in Trasse/Kanäle/Rohre Steckdosen Treppenkern C (EG): 01x Steckdosen (T25/GUP) 01x Paketbox (230V-D)	116 570	00	1	Stk			
2774	GUP-Steckdose IP20 T25	* 623 765	45	1	Stk			
2775	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -15m Decke UP/HD Wand UP/AP	122 113	00	1	Stk			
2776	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 582	00	1	Stk			
2777	Direktanschluss Verbraucher -3x2.5	* 123 221	00	1	Stk			
2778	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -20m Decke UP/HD Wand UP/AP	122 104	00	1	Stk			
2779	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -20m in Trasse/Kanäle/Rohre Steckdosen Korridor (OG1): 03x Steckdosen (T25/GUP)	116 572	00	1	Stk			
2780	GUP-Steckdose IP20 T25	* 623 765	45	3	Stk			
2781	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke UP/HD Wand UP/AP	122 111	00	1	Stk			
2782	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -20m Decke UP/HD Wand UP/AP Steckdosen Korridor (OG2): 01x Steckdosen (T25/GUP)	122 114	00	2	Stk			
2783	GUP-Steckdose IP20 T25	* 623 765	45	1	Stk			
2784	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -10m Decke UP/HD Wand UP/AP	122 112	00	1	Stk			
2785	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 581	00	1	Stk			
Total: U:232.61 Steckdosen-/ Anlagen (Allg)								
U:232.62 Beschattung								
Allgemein:								

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Treppenkern C (EG):								
2786	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295	00	1	Stk			
2787	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -40m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	116 315	00	1	Stk			
2788	Zuleitung -5x2.5 /Stock AP		113 401	00	1	Stk			
	Treppenkern C (ZG):								
2789	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295	00	1	Stk			
2790	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -30m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	116 314	00	1	Stk			
2791	Zuleitung -5x2.5 /Stock AP		113 401	00	1	Stk			
	Treppenkern C (OG1):								
2792	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295	00	1	Stk			
2793	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	116 313	00	1	Stk			
2794	Zuleitung -5x2.5 /Stock AP		113 401	00	1	Stk			
	Treppenkern C (OG2):								
2795	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295	00	1	Stk			
2796	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -30m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	116 314	00	1	Stk			
2797	Zuleitung -5x2.5 /Stock AP		113 401	00	1	Stk			
	Treppenkern C (OG3):								
2798	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5	*	122 295	00	1	Stk			
2799	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -30m in Trasse/Kanäle/Rohre	*	116 314	00	1	Stk			
2800	Zuleitung -5x2.5 /Stock AP		113 401	00	1	Stk			
	Total: U:232.62 Beschattung								
	Total: U:232.6 Kraftinstallationen								
	U:232.7 HLKS								
	U:232.73 Kühlung								
	Elektroraum (OG1)								
2801	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke AP Wand AP	*	120 001	00	1	Stk			
2802	Al-Rohr 25		155 002	20	4	m			
2803	Al-Bogen steckbar 25		125 048	24	2	Stk			
	Total: U:232.73 Kühlung								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
U:232.76 Rauch- und Wärmeabzugsinstallationen								
2804	Rauch-/ Wärmeabzugsanlage MFH Installation o Geschosshöhen enthält: 1 Antrieb 1 Rauchabzugstaster 1 Lüftertaster 1 Steuerkasten Mithilfe IBS o Zuleitung	*	122 350 00	1	Stk			
2805	Inst /w Klappenantrieb Wärmeabzug Liftschacht	*	120 533 00	1	Stk			
Total: U:232.76 Rauch- und Wärmeabzugsinstallationen								
Total: U:232.7 HLKS								
Total: U:232 Starkstrom-Installationen							 (.....)	
U:233 Leuchten-/ Lampen								
Keine Lieferungen vorgesehen.								
Total: U:233 Leuchten-/ Lampen								
U:235 Schwachstromanlagen								
U:235.6 Video-Gegensprechanlagen								
Lieferung Gegensprechanlage mit Videofunktion durch:								
Rene Koch AG Seestrasse 241 8004 Au Tel. 044 782 60 00 Mail: info@kochag.ch								
Systemkomponenten für den Einbau in die Verteilanlage und Aussen- Sprechstellen:								
Sämtliche für die IBS und Programmierung nötigen Dienstleistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.								
2806	REG-Zentrale 1 Buslinie BVS25	*	966 058 24	1	Stk			
2807	REG-Netzgerät Zusatzspeisung PW25G/2.5A	*	966 053 24	1	Stk			
2808	REG-Trafo 230VAC/8VAC 2A TR2A Türöffner/Zusatzgeräte	*	7 757 24	1	Stk			
2809	REG-Schaltgerät Tag/Nacht TN12 o Schaltuhr	*	966 074 24	1	Stk			
2810	REG-Video-Türumschaltgerät TVDUM2 2 Kameras	*	966 071 24	1	Stk			
2811	REG-Video-Verteiler VV24/2DVS 1 Eing 4 Ausg	*	966 051 24	1	Stk			
2812	REG-Video-SIP-Gateway AVS2100 Progr + IBS Lieferant	*	966 056 24	1	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2813	Aussensprechstelle Treppenhaus: Video-Display-Aussensprechstelle Fabrikat: Rene Koch AG Typ: ADITV1000 inkl. Zubehör inkl. Einbaukasten für UP-Montage Stück: M	366	24	4	St			
Total: U:235.6 Video-Gegensprechanlagen								
Total: U:235 Schwachstromanlagen								
U:236 Schwachstrom-Installationen								
U:236.4 UKV								
U:236.42 Erschliessung								
Rack EV-C01 (OG1):								
2814	LWL-Kabel SM 24 Fasern 9/125µm Cca hf ge Nagetierschutz Universalkabel	103 441	60	45	m			
2815	LWL-Kabel SM 24 Fasern 9/125µm Cca hf ge Nagetierschutz Universalkabel	103 441	64	30	m			
2816	Kabelbezeichnung m Beschriftungsband Schildprofil/Markierschild/Markierer	8 916	24	2	Stk			
2817	Kabelbezeichnung handbeschriftet m/o Markierer Vinyl	174 001	24	2	Stk			
2818	LWL-Fusionsspleissung ab 24 Spleisschutz Leistungsmessung eins 1 Wellenlänge Messprotokoll	103 642	81	48	Stk			
2819	MP z Spleissung OTDR-Messung /Faser beids 2 Wellenlängen Vor- + Nachlauf Messprotokoll	103 648	09	48	Stk			
Total: U:236.42 Erschliessung								
U:236.43 Verteiler								
2820	19"-UKV-Verteilschrank RJ45/s -Kat 6A Standard 42HE T= -1000 1 Panel 24 Anschlussmodule 1 Kabelführungsplatte 2 Tablare 1 Schublade Lüftereinheit 1 Steckdosenleiste o Zuleitung	150 521	00	1	Stk			
2821	w 24 Anschlussmod RJ45/s -Kat 6A 1 Panel 1 Kabelführungsplatte	150 531	00	1	Stk			
Total: U:236.43 Verteiler								
U:236.44 Anschlussdosen								
2822	UKV-Ltg m Dose RJ45/s Kat 6A -30m							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2822	Bezeichnungen Messung o Rohrinstantion	* 150 302	00	12	Stk			
2823	UP-Leerrohr -M25 -20m	142 378	00	12	Stk			
	Total: U:236.44 Anschlussdosen							
	Total: U:236.4 UKV							
	U:236.5 Kommunikation							
	Total: U:236.5 Kommunikation							
	U:236.6 VGSA-Installationen							
2824	Inst Video-Aussensprechstelle MFH Türlautsprecher Kamera Zentrale Netzgerät Türöffner (o Lief)	* 132 290	00	4	Stk			
2825	Inst Video-Innensprechstelle MFH UP-Sprechstelle Farbdisplay Anteil Steigzone Anteil Ruftaster Etagentaster	* 132 292	00	1	Stk			
2826	Inst w Video-Innensprechstelle MFH UP-Sprechstelle Farbdisplay	* 132 294	00	1	Stk			
	Total: U:236.6 VGSA-Installationen							
	U:236.7 Sicherheit							
	U:236.72 ZUKO							
	U:236.72.3 Ausbau 19"-Rack							
	Einbau (ZUKO):							
2827	Bezeichnungsschild graviert 3-zeilig	173 023	24	1	Stk			
2828	Apparatemontage 4-6 Bef 30-50kg Abgänge (Allg):	12 007	24	1	Stk			
2829	19"-Panel Kat 6A 30xRJ45/s 6 Universaleinheiten 5xRJ45 2HE Bef-Set o Erdungsset freenet	966 514	24	1	Stk			
2830	Erdungskit Panel 15/16/30 Port Bef-Set freenet	9 138	24	1	Stk			
2831	19"-Kabelführungsplatte Me 1HE 4 Rangierbügel Bef-Set	967 576	24	1	Stk			
2832	Beschriftungsband -20 Z	8 911	24	8	Stk			
2833	Universal-Blindabdeckung	977 902	24	22	Stk			
2834	Erdband z Erdungskit 5/6 Port L=250 freenet Patchkabel-/ Patchungen:	9 162	24	2	Stk			
2835	Patchkabel S/FTP 4P Kat 6A -2m RJ45/s hf gr	101 394	100	8	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2836	Farbcodierung Patchkabel	977 907	100	16	Stk			
2837	Patchkabel -5m gesteckt m Eintrag in Verzeichnis	7 937	09	8	Stk			
Total: U:236.72.3 Ausbau 19"-Rack								
U:236.72.4 Türen (Ein-/ Doppelflüglig)								
U:236.72.41 Türe (01)								
Allgemein:								
01x Türdose								
01x Leser								
02x Magnetkontakt								
01x Riegelkontakt								
01x Türöffner								
02x Kabelübergang								
01x Schlüsselschalter								
01x Leerrohre								
Türdose:								
2838	Türdose Zutrittskontrolle Installation enthält: Verdrahtung Steuergeräte Türdose (L+M) Mithilfe IBS o Zuleitung	133 181	00	1	Stk			
2839	Datenkabel S/FTP Dca Kat 7A 7702 4P AWG22 hf	102 180	60	30	m			
2840	Datenkabel S/FTP Dca Kat 7A 7702 4P AWG22 hf	102 180	64	20	m			
2841	Datenkabel S/FTP Dca Kat 7A 7702 4P AWG22 hf	102 180	81	2	Stk			
2842	Zertifizierte Kabelmessung /Stk -20 Permanent Link/Channel beids gemessen Messprotokoll	9 117	09	1	Stk			
2843	Kabelbezeichnung m Beschriftungsband Schildprofil/Markierschild/Markierer	8 916	24	2	Stk			
2844	Kabelbezeichnung handbeschriftet m/o Markierer Vinyl Leser:	174 001	24	2	Stk			
2845	Inst Leser/Codewähler/Taster etc -5m Zutrittskontrolle	133 200	00	1	Stk			*
2846	Leser/Codewähler/Taster-Ltg /w 10m in Trasse/Kanäle/Rohre MK-/ RK:	133 204	00	0.5	Stk			
2847	Inst Türöffner/Magnetkontakt/ -5m Riegelkontakt Zutrittskontrolle	133 210	00	3	Stk			*
2848	Türöffner/Magnet-/ /w 10m Riegelkontakt-Ltg in Trasse/Kanäle/Rohre	133 214	00	1.5	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Türöffner:								
2849	Inst Türöffner/Magnetkontakt/ -5m Riegelkontakt Zutrittskontrolle	*	133 210	00	1	Stk			
2850	Türöffner/Magnet-/ /w 10m Riegelkontakt-Ltg in Trasse/Kanäle/Rohre		133 214	00	0.5	Stk			
	Kabelübergang:								
2851	Kabelübergangs-Set Ms L=500		966 910	20	2	Stk			
	Schlüsselschalter:								
2852	UP-Schlüsselschalter/-taster 1-0-2/1L o Schloss 16A	*	347 024	48	1	Stk			
2853	L+M Zylinder KABA 5000		829 405	100	1	Stk		(.....)	
2854	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -50m in Trasse/Kanäle/Rohre		116 585	00	1	Stk			
	Leerrohre:								
2855	Leerrohr /Apparat -5m EK Blindabdeckung Einzughilfe Zutrittskontrolle		133 230	00	2	Stk			
	Total: U:236.72.41 Türe (01)							 (.....)	
	U:236.72.42 Weitere								
	Analog: U:236.72.41 Türe (01)				6				
	Total: U:236.72.42 Weitere							 (.....)	
	Total: U:236.72.4 Türen (Ein-/ Doppelflüglig)							 (.....)	
	U:236.72.9 Allgemein								
	Mithilfe-/ IBS:								
2856	Für Mithilfe-/ IBS-/ Abklärungen mit FZAG-/ Lieferant der ZUKO-Anlagen-/ Komponenten-/ Türen etc. ist vom Unternehmer ein Pauschalpreisan- zugeben-/ einzusetzen. (pro Türe)	P	PB075	00	8	St			P
	Ausführung:								
2857	Mehrpreise für die Installationen in Ausführungen NAP/NUP gegenüber den ausgeschriebenen Positionen pro "Türe 1-/ 2 flüglig" etc.(ZUKO) Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal	P	PB076	00	8	St			P
	Total: U:236.72.9 Allgemein								
	Total: U:236.72 ZUKO							 (.....)	

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Total: U:236.7 Sicherheit						 (.....)	
	U:236.8 Brandschutz							
	U:236.81 BMA							
	Demontagen:							
	Demontagen-/ Rückgaben der be- stehenden BMA-Komponenten an Systemlieferant etc. wie nachfolgend aufgeführten Positionen:							
2858	M Brandmelder/Alarmgeber z Sockel Allgemein:	133 095 00		64	Stk			
2859	Für Ausmitteln-/ Abklärungen-/ Aus-/ Einschaltungen vom Bestand der BMA-Anlagen-/ Installationen etc. wird ein Budgetbetrag von Fr. 1'500.-- ein- gesetzt und muss vom Unternehmer so in die Submission-/ Offerte über- nommen werden. Die Abrechnungen- folgt im Nachmass zu den im Werk- vertrag vereinbarten Konditionen. Die Arbeiten sind vor der Ausführung-/ Freigabe vom Unternehmer zu offerieren. P	PB023 00		1	St			P
	Total: U:236.81 BMA							
	Total: U:236.8 Brandschutz							
	Total: U:236 Schwachstrom-Installationen						 (.....)	
	U:237 Gebäudeautomation							
	U:237.1 KNX							
	Info Allgemein:							
	Die Lieferung / Integration sämtlicher KNX-Komponenten erfolgt bauseits durch einen KNX-System-Integrator.							
	U:237.11 KNX-Einbauten in UV Elektro							
	Sämtliche KNX-Einbauten (ohne Lieferung und Integration / Programmierung) sind in der BKP 231.22 enthalten. Die Anzahl und Art der Komponenten muss in einer separaten Zusammenstellung der KNX-Lieferungen entnommen werden.							
	Total: U:237.11 KNX-Einbauten in UV Elektro							
	U:237.12 Hauptkabel Linien-Erschliessung							
	UV Elektro - Allgemein							
2860	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2860	Decke AP *	145 070	00	4	Stk			
2861	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -75m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 718	00	4	Stk			
2862	Al-Rohr 25	155 002	20	16	m			
2863	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	8	Stk			
Total: U:237.12 Hauptkabel Linien-Erschliessung								
U:237.13 Schaltstellen								
2864	KNX-/Bus-Ltg m EK Gr 1 o Apparat	145 730	00	24	Stk			
2865	w EK Gr 1 o Apparat	145 732	00	12	Stk			
2866	KNX-/Bus-Ltg Decken-Bewegungs-/Präsenzmelder (o Lief)	145 735	00	16	Stk			
Total: U:237.13 Schaltstellen								
Total: U:237.1 KNX								
Total: U:237 Gebäudeautomation								
U:239 Übriges								
Info: Übergeordnete BKP 239 im Los R enthalten.								
Total: U:239 Übriges								
Total: U:23 Allgemein (C01-06.0500-TE004							 (.....)	
V:23 Allgemein (DEG-06.0500-TE005)								
V:231 Starkstromanlagen								
V:231.2 Schaltgerätekombinationen								
Beschrieb Schaltgerätekombinationen:								
Aufbau-Variante 1:								
Aluminiumrahmen mit Klarsichtabdeckung (halogenfrei), seitlich geschlossen, hinten offen, oben und unten mit Ausschnitten für die Kabeleinführungen mit Apparate- abdeckungen (Klarsichtkunststoff halogenfrei) und internen PVC-beschichteten Installationskanälen zur Kabelführung.								
Aufbau-Variante 2:								
Reihen-Stahlblechschrank wie z.B. Hager AG, Typ Weber.Mes, multifunktionaler Energie- Verteilschrank.								
Konstruktion:								
- Schrankgerüst aus Stahlblech, Materialstärke = 1.25mm								
- Schutzart IP40								
- unten und oben offen für Leitungseinführungen								
- Ausschnitte sind mit Borsten bzw. Moosgummi zu versehen.								
- seitlich und hinten geschlossen, von aussen verschraubt								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	- komplette Konstruktion feuerverzinkt - Farbe innen und aussen nach Wahl bzw. Vorgabe Bauherr - Apparateabdeckungen aus Klarsichtkunststoff (halogenfrei) - Türen 2-flügelig und 4 Scharniere - Schliessung: Vierkant 6x6 bzw. nach Vorgabe Bauherrschaft - Sockel aus Stahlblechprofil, Farbe RAL 9005 mattschwarz - Sockelhöhe Standard 100mm bzw. nach Vorgabe Planung Die Aufbau-Varianten 1 oder 2 sind bei der jeweiligen Verteilanlage im Detail beschrieben. Grösse / Dimensionen: Die Grösse bzw. die Dimensionen der jeweiligen Verteilanlage bzw. deren Felder sind bei der jeweiligen Verteilanlage beschrieben. Transport: Transport bis zum Objekt inkl. abladen und Transport bis zum Montageort, nach Absprache mit der Fachplanung / Bauleitung. Transportteilungen: Rekognisieren und Massaufnahmen der Transportwege bis zum Aufstellungsort der Schaltgerätekombination in eigener Verantwortung des Unternehmers / Lieferanten. Allfällige Transporttrennungen bzw. die Notwendigkeit von separaten Einzelfeldern, sind in die Einheitspreise / Kostenpositionen einzukalkulieren. Montage: Montage der Verteilungen auf oder an Betonwand. Die genauen Masse sind vor der Anfertigung der Schaltschränke durch den Unternehmer / Lieferanten zu prüfen. Beschriftungen: Alle Apparate sind sauber, unverwechselbar und deutlich sichtbar mit den Positionsnummern des Stromlaufschematas zu kennzeichnen. Beschriftungen gemäss Beschriftungskonzept der Bauherrschaft bzw. Auftraggeber des GU/TU. Alle Apparate welche auf der Klarsichtabdeckung beschriftet werden, müssen mit gravierten Schildern ausgeführt werden. Sicherheitsnachweis als Kontrollschild gut sichtbar anbringen, separates unterzeichnetes Prüfprotokoll vor der Montage der Verteilung / Schaltanlage dem Fachplaner / Bauleiter abgeben. Schaltschrankfront: Die Beschriftungen der Schaltgerätekombination ist dauerhaft mit gravierten Schildern gemäss den technischen Richtlinien bzw. Vorgabe der Bauherrschaft zu kennzeichnen. Sockelsysteme: Leistungsschutzschalter und Fehlerstromleitungsschutzschalter sind auf einem Sockelsystem wie z.B. ABB Smlissline (oder gleichwertig gemäss Vorschlag Unternehmer) zu montieren / einzubauen. Zubehör wie z.B. Höhenadapter, Sammelschienen, Einspeisblöcke, Trennstücke, etc. sind in den Leistungspositionen bzw. der Gesamt-Position der Schaltgerätekombination zu berücksichtigen bzw. einzukalkulieren. Zubehör: - Schematasche Metall, geschraubt befestigt, wie E.No. 983 410 611. - Sicherungsliste auf bzw. in Verteilanlage angebracht inkl. Sichtmappe. - Sicherungsliste auf elektronischem Datenträger dem Fachplaner abgeben. Verdrahtung: Alle Apparate komplett auf Klemmen verdrahtet und ausgeprüft,							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	komplett inkl. Verdrahtungskanälen, Befestigungsschienen, usw. Diverses: Nachfolgende Materialspezifikationen sind zu berücksichtigen: Für die Ausführung geltende Vorschriften (SEV, VKF, SIA, Werkvorschriften des Energie liefernden Werkes etc.) sind einzuhalten. Der Unternehmer darf ohne Weisung des Fachplaners von Plänen, Stromlaufschemata, Vorschriften und freigegebenen Dispositionen nicht abweichen. Änderungsvorschläge sind mit dem Fachplaner vorgängig abzusprechen. Die Verteilanlage ist mit dem Typenschild nach EN 60439-1 zu kennzeichnen. Der Unternehmer übergibt dem Fachplaner vor der Abnahme alle Bedienungsanleitungen, Wartungsanweisungen und Datenblätter aller Verbauten Komponenten / Apparate. Reserveplatz: Richtwert für Reserveplatz sind 20-30%. V:231.22 Unterverteilungen Aufbau-Variante 2: - Sammelschienensystem / Stromschienen ausgelegt auf 160A - Grösse BxHxT 1200x2100x400mm (Sockel 100mm) 1 Stk. Hauptanlagenschalter, mit Drehgriff, 400V, 160A, 4L. - 1 Stk. Modularer Kombi-Ableiter DEHN-Ventil Typ: Typ 2 (Art. 952 440) mit integr. Vorsicherung. Sicherungsabgänge / Feinabgänge: Leitungsschutzschalter und Fehlerstromschutzschalter aufgeschaltet / montiert auf Sockelsystem wie z.B. ABB Smissline (TP) oder qualitativ gleichwertig. Sämtliches Zubehörmaterial wie Einspeiseblöcke, Trennstücke usw. sind in die Leistungspositionen einzukalkulieren bzw. zu berücksichtigen. 3 Stk. Leitungsschutzschalter Typ C, 10kA, 16A, 3 LN 3 Stk. Leitungsschutzschalter Typ C, 10kA, 16A, 1 LN 3 Stk. Leitungsschutzschalter Typ C, 10kA, 13A, 3 LN 3 Stk. Leitungsschutzschalter Typ C, 10kA, 13A, 1 LN 6 Stk. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FI-LS 30mA, Typ C, 10kA, 13A/16A, 3LN 6 Stk. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter FI-LS 30mA, Typ C, 10kA, 13A/16A, 1LN 1 Stk. Digital Schaltuhr 4-Kanal 230V AC, 13A (z.B. Hager AG) 1 Stk. Dämmerungsschalter inkl. Aussenfühler, 230V AC, 13A (z.B. Hager AG) 2 Stk. EB-Drehschalter H-0-A für 230V / 16A 4 Stk. Hilfsschütz 4S/4Oe, 16A, 230V, 50Hz							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Einbauten KNX-Komponenten: Einbau und Verdrahtung von bauseits gelieferten REG-Apparaten / Komponenten (KNX) bis 8 TE / 16p (bis 1.5mm²) auf Klemmen inkl. Lieferkontrolle und Entsorgung Packmaterial gemäss separaten Zusammenstellung / Liste. Komplette Verteilanlage verdrahtet, geprüft und auf Klemmen verdrahtet. Lieferung und Montage an Verwendungsort, Schlussreinigung der Verteilanlage vor der Abnahme in separatem Arbeitsgang.							
2867	UV Allgemein DEG	M	710 00	1				
	Anfertigen von Fabrikations- und Werkstattunterlagen für die Verdrahtung (Stromlaufschemata) bzw. Konstruktion der Verteiltafeln inklusive Detail- aufnahmen am Bau.							
2868	Techniker, Konstrukteur E		9 351 09	16 h				
	Total: V:231.22 Unterverteilungen							
	Total: V:231.2 Schaltgerätekombinationen							
	Total: V:231 Starkstromanlagen							
	V:232 Starkstrominstallationen							
	V:232.1 Erdungen u Schutzpotenzialausgleich							
	V:232.11 Erder							
	Fundamenterdung:							
2869	Fundamenterder /m o Anschliesspunkte		109 460 00	8 m				
2870	Anschliesspunkt -5m ab Fundamenterder		109 470 00	3 Stk				
2871	Verlängerung Anschliesspunkt isolierte Fassade		109 476 00	1 Stk				
2872	Nachträglicher Anschliesspunkt best Bauwerk o zuputzen		109 305 00	2 Stk				
2873	Durchbruch zuputzen		110 000 09	4 Stk				
	Ringerder:							
2874	Ringerder Cu-Seil 50 /m o Grabarbeiten		109 380 00	16 m				
2875	Verlängerung Anschliesspunkt isolierte Fassade		109 476 00	2 Stk				
2876	Tiefenerder -3m /Stk o Ringerder	*	109 390 00	1 Stk				
2877	Trennstelle Bodendose Blitzschutz Anschliessset 3m Erdseil 1 Bodendose Messtrennstelle	*	109 353 00	1 Stk				
	Total: V:232.11 Erder							
	V:232.12 Schutzpotenzialausgleich							

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Pot.-Schienen:								
2878	SPA-Ltg 6-16 m SPA-Schiene -5m	*	109 410	00	2	Stk			
2879	SPA-Ltg 25-50 m SPA-Schiene -5m	*	109 415	00	4	Stk			
2880	Erdungs-/SPA-Ltg 25-50 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre		109 440	00	1.5	Stk			
	UV-/ Anlagen:								
2881	Erdungs-/SPA-Ltg 25-50 m Anschluss -5m	*	109 425	00	2	Stk			
2882	Erdungs-/SPA-Ltg 25-50 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre		109 440	00	1	Stk			
	19"-Rack:								
2883	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 m Anschluss -5m	*	109 420	00	1	Stk			
2884	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre		109 430	00	0.5	Stk			
2885	SPA-Überbrückung Trasse/Kanäle etc	*	109 341	00	1	Stk			
	K-Trassen:								
2886	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 m Anschluss -5m	*	109 420	00	6	Stk			
2887	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre		109 430	00	3	Stk			
2888	SPA-Überbrückung Trasse/Kanäle etc	*	109 341	00	6	Stk			
	Steigzonen:								
2889	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 m Anschluss -5m	*	109 420	00	4	Stk			
2890	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre		109 430	00	2	Stk			
2891	SPA-Überbrückung Trasse/Kanäle etc	*	109 341	00	4	Stk			
	P-Lift:								
2892	SPA Lift ab Anschliesspunkt Liftschacht	*	109 300	00	2	Stk			
2893	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 m Anschluss -5m	*	109 420	00	2	Stk			
2894	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre		109 430	00	1	Stk			
2895	SPA-Überbrückung Trasse/Kanäle etc	*	109 341	00	2	Stk			
	Allgemein:								
2896	SPA-Verbindung ab Anschliesspunkt	*	109 303	00	1	Stk			
2897	SPA-Überbrückung Monoblock Lüftung	*	109 342	00	1	Stk			
2898	SPA-Überbrückung 2 Rohre	*	109 301	00	1	Stk			
2899	SPA-Überbrückung /w Rohr	*	109 302	00	1	Stk			
2900	SPA Stahlkonstruktion ab Fundamenterder	*	109 347	00	1	Stk			
2901	SPA-Überbrückung Trasse/Kanäle etc	*	109 341	00	5	Stk			
2902	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 m Anschluss -5m	*	109 420	00	5	Stk			
2903	Erdungs-/SPA-Ltg 6-16 -10m in Trasse/Kanäle/Rohre		109 430	00	2.5	Stk			
	Total: V:232.12 Schutzpotenzialausgleich								
	Total: V:232.1 Erdungen u Schutzpotenzialausgleich								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	V:232.3 Installationssysteme							
	V:232.31 Kabeltrassen							
	Installation (ZG):							
2904	Ordnungstrennung Kabelkanal s-verz	151 850	00	20	m			
2905	Kabelkanal s-verz -1.3 -300x60 Ausleger, Deckenstütze -500 Formstücke/RA Zubehör, wie Verbinder etc	1 630	00	10	m			
2906	Kabelkanal s-verz -1.3 -600x60 Ausleger, Deckenstütze -500 Formstücke/RA Zubehör, wie Verbinder etc	1 631	00	10	m			
2907	MP Kabelkanal f-verz -1.3 -300x60	1 634	00	10	m		(.....)	
2908	MP Kabelkanal f-verz -1.3 -600x60	1 635	00	10	m		(.....)	
	Installation (OG1):							
2909	Ordnungstrennung Kabelkanal s-verz	151 850	00	15	m			
2910	Kabelkanal s-verz -1.3 -600x60 Ausleger, Deckenstütze -500 Formstücke/RA Zubehör, wie Verbinder etc	1 631	00	15	m			
2911	MP Kabelkanal f-verz -1.3 -600x60	1 635	00	15	m		(.....)	
	Total: V:232.31 Kabeltrassen						 (.....)	
	V:232.32 Kabeltrassen mit Funktionserhalt							
	Installation (ZG):							
2912	Ordnungstrennung Kabelkanal s-verz	151 850	00	10	m			
2913	Kabelkanal s-verz E30-E90 -200x60 Funktionserhalt 30-90min Ausleger, Deckenstütze -500 Formstücke/RA Zubehör, wie Verbinder etc	151 932	00	10	m			
	Installation (OG1):							
2914	Ordnungstrennung Kabelkanal s-verz	151 850	00	5	m			
2915	Kabelkanal s-verz E30-E90 -200x60 Funktionserhalt 30-90min Ausleger, Deckenstütze -500 Formstücke/RA Zubehör, wie Verbinder etc	151 932	00	5	m			
	Total: V:232.32 Kabeltrassen mit Funktionserhalt							
	V:232.35 Steigzonen							
	Installation							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	(EG-OG2):							
2916	Steigzone Multibahn s-verz -300x60 Wandbügel Zubehör, wie Verbinder etc	1 656	00	15	m			
2917	Steigzone Multibahn s-verz -600x60 Wandbügel Zubehör, wie Verbinder etc	1 657	00	15	m			
2918	MP Steigzone H=110 Multibahn s-verz -300/600 Zubehör, wie Verbinder etc	1 663	00	30	m			
2919	MP Kabelkanal f-verz -1.3 -300x60	1 634	00	15	m		(.....)	
2920	MP Kabelkanal f-verz -1.3 -600x60	1 635	00	15	m		(.....)	
	Total: V:232.35 Steigzonen						 (.....)	
	V:232.36 Steigzonen mit Funktionserhalt							
	Installation (EG-OG2):							
2921	Steigzone E30-E90 -200x60 Kabelleiter s-verz Funktionserhalt 30-90min Sprossenabstand 300 Kabelabfang-Halterung Zubehör, wie Verbinder etc	151 935	00	20	m			
	Total: V:232.36 Steigzonen mit Funktionserhalt							
	V:232.37 Installationskanäle							
	Installation (EG-OG2):							
2922	Kanal Al elox 57x41 Formstücke/RA Ausschnitte	127 346	00	32	m			
2923	Trennwand Al /Stk z Kanal 57x41	127 407	00	32	Stk			
	Total: V:232.37 Installationskanäle							
	Total: V:232.3 Installationssysteme						 (.....)	
	V:232.4 Haupt- und Steigleitungen							
	V:232.41 Zuleitung UVE							
	UV Allgemein:							
2924	Anschluss Zuleitung SK 5x25 *	109 706	00	1	Stk			
2925	Zuleitung SK /m 5x25 in Trasse/Kanäle/Rohre	109 606	00	75	m			
2926	Al-Rohr 40	155 004	20	4	m			
2927	Al-Bogen steckbar 40	125 050	24	2	Stk			
	Total: V:232.41 Zuleitung UVE							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
Total: V:232.4 Haupt- und Steigleitungen								
V:232.5 Lichtinstallationen								
V:232.51 Lichtinstallationen allgemein								
Installationen Allgemeine Räume wie Treppenhäuser und Korridore / Gänge:								
In den nachfolgenden Leistungspositionen sind sämtliche Leitungen mit Verkabelung mit Kabel FE05 Cca eingerechnet.								
2928	Bewegungs-/Präsenzmelder (o Lief) -5m Leitung: Decke UP/HD	117 250	00	8	Stk			
2929	Nachjustierung Bewegungs-/Präsenzmelder Kontrolle der Einstellungen	125 620	09	8	Stk			
2930	Deckenlampenstelle -5m Leitung: Decke UP	182 050	00	18	Stk			
2931	Wandlampenstelle -5m Leitung: Decke UP/HD Wand UP/AP	117 210	00	12	Stk			
2932	Lampendübel Schichtex 6 Einf m Ausschnitt -150	165 014	40	12	Stk			
2933	Adapter Deckenisolation -150 Unterdeckenisolation	165 015	20	8	Stk			
2934	Übergangsdübel Schichtex 20 m Ausschnitt -100	126 009	40	8	Stk			
2935	M+A Lichtleiste 2 Bef *	13 101	20	16	Stk			
2936	M+A Lichtleiste 2 Seil-/Rohr-/Kettenaufhängungen *	900 055	20	24	Stk			
2937	M+A Nassleuchte 3-4 Bef *	13 246	20	6	Stk			
Total: V:232.51 Lichtinstallationen allgemein								
V:232.52 Notlichtinstallationen								
Installation Notlichtzentrale:								
2938	Apparatemontage 4-6 Bef 15-30kg	12 006	20	1	Stk			
2939	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -15m Decke AP Wand AP	123 103	00	1	Stk			
2940	Schwachstrom-Ltg -8 adrig -20m Decke UP/HD Wand UP/AP	130 414	00	1	Stk			
2941	Mithilfe bei Inbetriebsetzung 2.0h	12 586	09	1	Stk			
2942	Funktionskontrolle 2.0h	12 578	09	1	Stk			
Installation Sicherheitsleuchten / Rttgz.:								
2943	Zuleitung -3x2.5 m Abzweigdose -30m Decke UP *	112 304	00	4	Stk			
2944	Deckenlampenstelle Leitung: Decke UP	112 200	00	8	Stk			
2945	M+A AP-Rettungszeichen-/Notleuchte Abdeckung/Scheibe *	12 477	20	8	Stk			
2946	M+A Pendel-Rettungszeichen-/Notleuchte Abdeckung/Scheibe							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2946	-4 Seil-/Rohr-/Ketten-Bef *	12 480	20	4	Stk			
2947	Codierung Notleuchte Einzelüberwachung	900 123	09	16	Stk			
	Total: V:232.52 Notlichtinstallationen							
	Total: V:232.5 Lichtinstallationen							
	V:232.6 Kraftinstallationen							
	V:232.61 Steckdosen-/Anlagen (Allg.)							
	Steckdosen Treppenkern (OG1/OG2):							
	02x Steckdosen (T25/GAP)							
2948	GAP-Steckdose IP20 T25 *	623 665	20	2	Stk			
2949	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke AP Wand AP	123 111	00	2	Stk			
2950	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -40m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 584	00	1	Stk			
	19"-Rack Elektroraum (OG1):							
	01x Steckdosen (T23)							
2951	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke AP Wand AP *	120 001	00	1	Stk			
2952	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -5m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 570	00	1	Stk			
	Steckdosen Treppenkern (EG):							
	01x Steckdosen (T25/GUP)							
	01x Paketbox (230V-D)							
2953	GUP-Steckdose IP20 T25 *	623 765	45	1	Stk			
2954	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -15m Decke UP/HD Wand UP/AP	122 113	00	1	Stk			
2955	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 582	00	1	Stk			
2956	Direktanschluss Verbraucher -3x2.5 *	123 221	00	1	Stk			
2957	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -20m Decke UP/HD Wand UP/AP	122 104	00	1	Stk			
2958	Starkstrom-Ltg -3x2.5 -20m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 572	00	1	Stk			
	Steckdosen Korridor (OG1):							
	03x Steckdosen (T25/GUP)							
2959	GUP-Steckdose IP20 T25 *	623 765	45	3	Stk			
2960	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -5m Decke UP/HD Wand UP/AP	122 111	00	1	Stk			
2961	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -20m							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2961	Decke UP/HD Wand UP/AP Steckdosen Korridor (OG2): 01x Steckdosen (T25/GUP)	122 114	00	2	Stk			
2962	GUP-Steckdose IP20 T25 *	623 765	45	1	Stk			
2963	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -10m Decke UP/HD Wand UP/AP	122 112	00	1	Stk			
Total: V:232.61 Steckdosen-/Anlagen (Allg.)								
V:232.62 Beschattung								
Allgemein:								
Treppenkerne								
(EG):								
2964	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5 *	122 295	00	1	Stk			
2965	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -40m in Trasse/Kanäle/Rohre *	116 315	00	1	Stk			
2966	Zuleitung -5x2.5 /Stock AP Treppenkerne (ZG):	113 401	00	1	Stk			
2967	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5 *	122 295	00	1	Stk			
2968	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -30m in Trasse/Kanäle/Rohre *	116 314	00	1	Stk			
2969	Zuleitung -5x2.5 /Stock AP Treppenkerne (OG1):	113 401	00	1	Stk			
2970	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5 *	122 295	00	1	Stk			
2971	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -20m in Trasse/Kanäle/Rohre *	116 313	00	1	Stk			
2972	Zuleitung -5x2.5 /Stock AP Treppenkerne (OG2):	113 401	00	1	Stk			
2973	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5 *	122 295	00	1	Stk			
2974	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -30m in Trasse/Kanäle/Rohre *	116 314	00	1	Stk			
2975	Zuleitung -5x2.5 /Stock AP Treppenkerne (OG3):	113 401	00	1	Stk			
2976	A+FK Storenmotor m Stecker -5x1.5 *	122 295	00	1	Stk			
2977	Zuleitung -5x2.5 m Abzweigdose -30m in Trasse/Kanäle/Rohre *	116 314	00	1	Stk			
Total: V:232.62 Beschattung								
Total: V:232.6 Kraftinstallationen								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	V:232.7 HLKS-Installationen							
	V:232.73 Kälteinstallationen							
	Elektroraum:							
2978	Starkstrom-Ltg m App -3x2.5 -5m Schalter/Steckdose Decke AP Wand AP	*	120 001 00	1	Stk			
2979	Al-Rohr 25		155 002 20	4	m			
2980	Al-Bogen steckbar 25		125 048 24	2	Stk			
	Total: V:232.73 Kälteinstallationen							
	V:232.76 Rauch- und Wärmeabzugsinstallationen							
2981	Rauch-/ Wärmeabzugsanlage MFH Installation o Geschosshöhen enthält: 1 Antrieb 1 Rauchabzugstaster 1 Lüftertaster 1 Steuerkasten Mithilfe IBS o Zuleitung	*	122 350 00	1	Stk			
2982	Inst /w Klappenantrieb Wärmeabzug Liftschacht	*	120 533 00	1	Stk			
	Total: V:232.76 Rauch- und Wärmeabzugsinstallationen							
	Total: V:232.7 HLKS-Installationen							
	Total: V:232 Starkstrominstallationen						 (.....)	
	V:233 Leuchten und Lampen							
	Keine Lieferungen vorgesehen.							
	Total: V:233 Leuchten und Lampen							
	V:235 Schwachstromanlagen							
	V:235.6 Video-Gegensprechanlagen							
	Rene Koch AG Seestrasse 241 8004 Au Tel. 044 782 60 00 Mail: info@kochag.ch							
	Systemkomponenten für den Einbau in die Verteilanlage und Aussen- Sprechstellen:							
	Sämtliche für die IBS und Programmierung nötigen Dienstleistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.							
2983	REG-Zentrale 1 Buslinie BVS25	*	966 058 24	1	Stk			
2984	REG-Netzgerät Zusatzspeisung PW25G/2.5A	*	966 053 24	1	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung		Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2985	REG-Trafo 230VAC/8VAC 2A TR2A Türöffner/Zusatzgeräte	*	7 757	24	1	Stk			
2986	REG-Schaltgerät Tag/Nacht TN12 o Schaltuhr	*	966 074	24	1	Stk			
2987	REG-Video-Türumschaltgerät TVDUM2 2 Kameras	*	966 071	24	1	Stk			
2988	REG-Video-Verteiler VV24/2DVS 1 Eing 4 Ausg	*	966 051	24	1	Stk			
2989	REG-Video SIP-Gateway AVS2100 Progr + IBS Lieferant	*	966 056	24	1	Stk			
2990	Aussensprechstelle Treppenhaus: Video-Display-Aussensprechstelle Fabrikat: Rene Koch AG Typ: ADITV1000 inkl. Zubehör inkl. Einbaukasten für UP-Montage Stück:	M	366	24	2	St			
Total: V:235.6 Video-Gegensprechanlagen									
Total: V:235 Schwachstromanlagen									
V:236 Schwachstrominstallationen									
V:236.4 UKV-Installationen									
V:236.42 Zuleitungen UKV-Verteiler									
Rack EV:									
2991	LWL-Kabel SM 24 Fasern 9/125µm Cca hf ge Nagetierschutz Universalkabel		103 441	60	45	m			
2992	LWL-Kabel SM 24 Fasern 9/125µm Cca hf ge Nagetierschutz Universalkabel		103 441	64	30	m			
2993	Kabelbezeichnung m Beschriftungsband Schildprofil/Markierschild/Markierer		8 916	24	2	Stk			
2994	Kabelbezeichnung handbeschriftet m/o Markierer Vinyl		174 001	24	2	Stk			
2995	LWL-Fusionsspleissung ab 24 Spleissschutz Leistungsmessung eins 1 Wellenlänge Messprotokoll		103 642	81	48	Stk			
2996	MP z Spleissung OTDR-Messung /Faser beids 2 Wellenlängen Vor- + Nachlauf Messprotokoll		103 648	09	48	Stk			
Total: V:236.42 Zuleitungen UKV-Verteiler									
V:236.43 UKV-Verteiler									
2997	19"-UKV-Verteilschrank RJ45/s -Kat 6A Standard 42HE T= -1000 1 Panel 24 Anschlussmodule 1 Kabelführungsplatte 2 Tablare 1 Schublade								

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
2997	Lüftereinheit 1 Steckdosenleiste o Zuleitung	150 521	00	1	Stk			
2998	w 24 Anschlussmod RJ45/s -Kat 6A 1 Panel 1 Kabelführungsplatte	150 531	00	1	Stk			
	Total: V:236.43 UKV-Verteiler							
	V:236.44 UKV-Verteilinstallationen							
2999	UKV-Ltg m Dose RJ45/s Kat 6A -30m Bezeichnungen Messung o Rohrinstallation *	150 302	00	12	Stk			
3000	UP-Leerrohr -M25 -20m	142 378	00	12	Stk			
	Total: V:236.44 UKV-Verteilinstallationen							
	Total: V:236.4 UKV-Installationen							
	V:236.6 VGSA-Installationen							
3001	Inst Video-Aussensprechstelle MFH Türlautsprecher Kamera Zentrale Netzgerät Türöffner (o Lief) *	132 290	00	2	Stk			
3002	Inst Video-Innensprechstelle MFH UP-Sprechstelle Farbdisplay Anteil Steigzone Anteil Ruftaster Etagentaster *	132 292	00	1	Stk			
3003	Inst w Video-Innensprechstelle MFH UP-Sprechstelle Farbdisplay *	132 294	00	1	Stk			
	Total: V:236.6 VGSA-Installationen							
	V:236.7 Sicherheitsinstallationen							
	V:236.72 Zutrittskontrollinstallationen							
	V:236.72.3 Ausbau 19"-Rack							
	Einbau (ZUKO):							
3004	Bezeichnungsschild graviert 3-zeilig	173 023	24	1	Stk			
3005	Apparatemontage 4-6 Bef 30-50kg	12 007	24	1	Stk			
	Abgänge (Allg):							
3006	19"-Panel Kat 6A 30xRJ45/s 6 Universaleinheiten 5xRJ45 2HE Bef-Set o Erdungsset freenet	966 514	24	1	Stk			
3007	Erdungskit Panel 15/16/30 Port Bef-Set freenet	9 138	24	1	Stk			
3008	19"-Kabelführungsplatte Me 1HE 4 Rangierbügel Bef-Set	967 576	24	1	Stk			
3009	Beschriftungsband -20 Z	8 911	24	8	Stk			
3010	Universal-Blindabdeckung	977 902	24	22	Stk			
3011	Erdband z Erdungskit 5/6 Port L=250 freenet	9 162	24	2	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Patchkabel-/							
	Patchungen:							
3012	Patchkabel S/FTP 4P Kat 6A -2m RJ45/s hf gr	101 394	100	8	Stk			
3013	Farbcodierung Patchkabel	977 907	100	16	Stk			
	Total: V:236.72.3 Ausbau 19"-Rack							
	V:236.72.4 Türen (Ein-/Doppelflügelig)							
	V:236.72.41 Türe 01							
	Allgemein:							
	01x Türdose							
	01x Leser							
	02x Magnetkontakt							
	01x Riegelkontakt							
	01x Türöffner							
	02x Kabelübergang							
	01x Schlüsselschalter							
	01x Leerrohre							
	Türdose:							
3014	Türdose Zutrittskontrolle Installation enthält: Verdrahtung Steuergeräte Türdose (L+M) Mithilfe IBS o Zuleitung	133 181	00	1	Stk			
3015	Datenkabel S/FTP Dca Kat 7A 7702 4P AWG22 hf	102 180	60	30	m			
3016	Datenkabel S/FTP Dca Kat 7A 7702 4P AWG22 hf	102 180	64	20	m			
3017	Datenkabel S/FTP Dca Kat 7A 7702 4P AWG22 hf	102 180	81	2	Stk			
3018	Zertifizierte Kabelmessung /Stk -20 Permanent Link/Channel beids gemessen Messprotokoll	9 117	09	1	Stk			
3019	Kabelbezeichnung m Beschriftungsband Schildprofil/Markierschild/Markierer	8 916	24	2	Stk			
3020	Kabelbezeichnung handbeschriftet m/o Markierer Vinyl	174 001	24	2	Stk			
	Leser:							
3021	Inst Leser/Codewähler/Taster etc -5m Zutrittskontrolle	133 200	00	1	Stk			
3022	Leser/Codewähler/Taster-Ltg /w 10m in Trasse/Kanäle/Rohre	133 204	00	0.5	Stk			
	MK-/ RK:							
3023	Inst Türöffner/Magnetkontakt/ -5m Riegelkontakt Zutrittskontrolle	133 210	00	3	Stk			

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
3024	Türöffner/Magnet-/ /w 10m Riegelkontakt-Ltg in Trasse/Kanäle/Rohre	133 214	00	1.5	Stk			
	Türöffner:							
3025	Inst Türöffner/Magnetkontakt/ -5m Riegelkontakt Zutrittskontrolle	* 133 210	00	1	Stk			
3026	Türöffner/Magnet-/ /w 10m Riegelkontakt-Ltg in Trasse/Kanäle/Rohre	133 214	00	0.5	Stk			
	Kabelübergang:							
3027	Kabelübergangs-Set Ms L=500 Schlüsselschalter:	966 910	20	2	Stk			
3028	UP-Schlüsselschalter/-taster 1-0-2/1L o Schloss 16A	* 347 024	48	1	Stk			
3029	L+M Zylinder KABA 5000	829 405	100	1	Stk		(.....)	
3030	Starkstrom-Ltg -5x2.5 -50m in Trasse/Kanäle/Rohre	116 585	00	1	Stk			
	Leerrohre:							
3031	Leerrohr /Apparat -5m EK Blindabdeckung Einzughilfe Zutrittskontrolle	133 230	00	2	Stk			
	Total: V:236.72.41 Türe 01						 (.....)	
	V:236.72.42 Weitere Türen							
	Analog: V:236.72.41 Türe 01			4				
	Total: V:236.72.42 Weitere Türen						 (.....)	
	Total: V:236.72.4 Türen (Ein-/Doppelflügelig)						 (.....)	
	V:236.72.9 Allgemein							
	Mithilfe-/ IBS:							
3032	Für Mithilfe-/ IBS-/ Abklärungen mit FZAG-/ Lieferant der ZUKO-Anlagen-/ Komponenten-/ Türen etc. ist vom Unternehmer ein Pauschalpreisan- zugeben-/ einzusetzen. (pro Türe)	P PB075	00	5	St			P
	Ausführung:							
3033	Mehrpreise für die Installationen in Ausführungen NAP/NUP gegenüber den ausgeschriebenen Positionen pro "Türe 1-/ 2 flügelig" etc.(ZUKO) Komplett ; Betriebsbereit ; Pauschal	P PB076	00	5	St			P
	Total: V:236.72.9 Allgemein							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	Total: V:236.72 Zutrittskontrollinstallationen						 (.....)	
	Total: V:236.7 Sicherheitsinstallationen						 (.....)	
	V:236.8 Brandschutzinstallationen							
	V:236.81 Brandmeldeinstallationen							
	Demontagen:							
	Demontagen-/ Rückgaben der be-							
	stehenden BMA-Komponenten an							
	Systemlieferant etc. wie nachfolgend							
	aufgeführten Positionen:							
3034	M Brandmelder/Alarmgeber z Sockel	133 095	00	48	Stk			
	Allgemein:							
3035	Für Ausmitteln-/ Abklärungen-/ Aus-/							
	Einschaltungen vom Bestand der							
	BMA-Anlagen-/ Installationen etc. wird							
	ein Budgetbetrag von Fr. 1'500.-- ein-							
	gesetzt und muss vom Unternehmer							
	so in die Submission-/ Offerte über-							
	nommen werden. Die Abrechnungen-							
	folgt im Nachmass zu den im Werk-							
	vertrag vereinbarten Konditionen. Die							
	Arbeiten sind vor der Ausführung-/							
	Freigabe vom Unternehmer zu offerieren. P	PB023	00	1	St			P
	Total: V:236.81 Brandmeldeinstallationen							
	Total: V:236.8 Brandschutzinstallationen							
	Total: V:236 Schwachstrominstallationen						 (.....)	
	V:237 Gebäudeautomations							
	V:237.1 KNX							
	Info Allgemein:							
	Die Lieferung / Integration sämtlicher							
	KNX-Komponenten erfolgt bauseits							
	durch einen KNX-System-Integrator.							
	V:237.11 KNX-Einbauten in UV Elektro							
	Sämtliche KNX-Einbauten (ohne Lieferung							
	und Integration / Programmierung) sind in							
	der BKP 231.22 enthalten. Die Anzahl und							
	Art der Komponenten muss in einer separaten							
	Zusammenstellung der KNX-Lieferungen							
	entnommen werden.							
	Total: V:237.11 KNX-Einbauten in UV Elektro							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	V:237.12 Hauptkabel Linien-Erschliessung							
	UV Elektro - Allgemein							
3036	Zuleitung KNX/Bus m Abzweigdose -5m Decke AP *	145 070	00	4	Stk			
3037	Zuleitung KNX/Bus o Abzweigdose -75m in Trasse/Kanäle/Rohre	145 718	00	3	Stk			
3038	Al-Rohr 25	155 002	20	15	m			
3039	Al-Bogen steckbar 25	125 048	24	7	Stk			
	Total: V:237.12 Hauptkabel Linien-Erschliessung							
	V:237.13 Schaltstellen							
3040	KNX-/Bus-Ltg m EK Gr 1 o Apparat	145 730	00	16	Stk			
3041	w EK Gr 1 o Apparat	145 732	00	9	Stk			
3042	KNX-/Bus-Ltg Decken-Bewegungs-/Präsenzmelder (o Lief)	145 735	00	12	Stk			
	Total: V:237.13 Schaltstellen							
	Total: V:237.1 KNX							
	Total: V:237 Gebäudeautomations							
	V:239 Übriges							
	Info: Übergeordnete BKP 239 im Los R enthalten.							
	Total: V:239 Übriges							
	Total: V:23 Allgemein (DEG-06.0500-TE005)						 (.....)	
	Total optionale Positionen						(.....)	
	Summe exkl. MWST							
	Total Pauschale							
	Total Richtpreise					35'000.00		
	Total vorgezogene Recycling-Gebühren							
	Zuzüglich MWST			8.10%				
	Summe inkl. MWST							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	BKP Zusammenfassung							
	A:23 6 1/2 Zi-Wohnung (C01.05-TE207/OG1-OG2)							
	A:231 Starkstrom-Apparate							
	A:232 Starkstrom-Installationen							
	A:233 Leuchten-/ Lampen							
	A:236 Schwachstrom-Installationen							
	A:237 Gebäudeautomation							
	A:239 Übriges							
	B:23 5 1/2 Zi-Wohnung (A02.03-TE214/OG2)							
	B:231 Starkstrom-Apparate							
	B:232 Starkstrom-Installationen							
	B:233 Leuchten-/ Lampen							
	B:236 Schwachstrom-Installationen							
	B:237 Gebäudeautomation							
	B:239 Übriges							
	C:23 4 1/2 Zi-Wohnung (B02.01-TE215/OG2)							
	C:231 Starkstrom-Apparate							
	C:232 Starkstrom-Installationen							
	C:233 Leuchten-/ Lampen							
	C:236 Schwachstrom-Installationen							
	C:237 Gebäudeautomation							
	C:239 Übriges							
	D:23 3 1/2 Zi-Wohnung (A02.01-TE212/OG2)							
	D:231 Starkstrom-Apparate							
	D:232 Starkstrom-Installationen							
	D:233 Leuchten-/ Lampen							
	D:236 Schwachstrom-Installationen							
	D:237 Gebäudeautomation							
	D:239 Übriges							
	E:23 2 1/2 Zi-Wohnung (B03.03-TE224/OG3)							
	E:231 Starkstrom-Apparate							
	E:232 Starkstrom-Installationen							
	E:233 Leuchten-/ Lampen							
	E:236 Schwachstrom-Installationen							
	E:237 Gebäudeautomation							
	E:239 Übriges							
	F:23 1 1/2 Zi-Wohnung (B03.05-TE226/OG3)							
	F:231 Starkstrom-Apparate							
	F:232 Starkstrom-Installationen							
	F:233 Leuchten-/ Lampen							
	F:236 Schwachstrom-Installationen							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	F:237 Gebäudeautomation							
	F:239 Übriges							
	G:23 Büro-/ Coworking (B02.02-TE114/OG2)							
	G:231 Starkstrom-Apparate							
	G:232 Starkstrom-Installationen							
	G:233 Leuchten-/ Lampen							
	G:236 Schwachstrom-Installationen							
	G:237 Gebäudeautomation							
	G:239 Übriges							
	H:23 Weitere							
	I:23 Hobbyraum (CEG.06-TE106/EG-ZG)							
	I:231 Starkstrom-Apparate							
	I:232 Starkstrom-Installationen							
	I:233 Leuchten-/ Lampen							
	I:236 Schwachstrom-Installationen							
	I:237 Gebäudeautomation							
	I:239 Übriges							
	J:23 Hobbyraum (C02.02-TE115/OG2)							
	J:231 Starkstrom-Apparate							
	J:232 Starkstrom-Installationen							
	J:233 Leuchten-/ Lampen							
	J:236 Schwachstrom-Installationen							
	J:237 Gebäudeautomation							
	J:239 Übriges							
	K:23 Atelier (CEG.02-TE101/EG-ZG)							
	K:231 Starkstrom-Apparate							
	K:232 Starkstrom-Installationen							
	K:233 Leuchten-/ Lampen							
	K:236 Schwachstrom-Installationen							
	K:237 Gebäudeautomation							
	K:239 Übriges							
	L:23 Weitere							
	M:23 Gewerbe (DEG.02-TE103/EG-ZG)							
	M:231 Starkstrom-Apparate							
	M:232 Starkstrom-Installationen							
	M:233 Leuchten-/ Lampen							
	M:236 Schwachstrom-Installationen							
	M:237 Gebäudeautomation							
	M:239 Übriges							
	N:23 Gewerbe (CEG.09-TE109/EG-ZG)							
	N:231 Starkstrom-Apparate							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	N:232 Starkstrom-Installationen							
	N:233 Leuchten-/ Lampen							
	N:236 Schwachstrom-Installationen							
	N:237 Gebäudeautomation							
	N:239 Übriges							
	O:23 Gewerbe (AEZ.01-TE111/ZG)							
	O:231 Starkstrom-Apparate							
	O:232 Starkstrom-Installationen							
	O:233 Leuchten-/ Lampen							
	O:236 Schwachstrom-Installationen							
	O:237 Gebäudeautomation							
	O:239 Übriges							
	P:23 Café (CEG.11-TE116/EG-ZG)							
	P:231 Starkstrom-Apparate							
	P:232 Starkstrom-Installationen							
	P:233 Leuchten-/ Lampen							
	P:236 Schwachstrom-Installationen							
	P:237 Gebäudeautomation							
	P:239 Übriges							
	Q:23 Bürofläche (CEG.10-TE110/EG-ZG)							
	Q:231 Starkstrom-Apparate							
	Q:232 Starkstrom-Installationen							
	Q:233 Leuchten-/ Lampen							
	Q:236 Schwachstrom-Installationen							
	Q:237 Gebäudeautomation							
	Q:239 Übriges							
	R:23 Allgemein (Übergeordnet aller Lose)							
	R:231 Starkstromanlagen							
	R:232 Starkstrominstallationen							
	R:233 Leuchten und Lampen							
	R:235 Schwachstromanlagen							
	R:236 Schwachstrominstallationen							
	R:237 Gebäudeautomations-Installationen							
	R:238 Provisorische Installationen							
	R:239 Übriges							
	S:23 Allgemein (BEZ-06.0500-TE002)							
	S:231 Starkstromanlagen							
	S:232 Starkstrominstallationen							
	S:233 Leuchten und Lampen							
	S:235 Schwachstromanlagen							
	S:236 Schwachstrominstallationen							

Pos	Artikelbezeichnung	Artikelnr.	VA	Menge	Einheit	Preis	Betrag	%
	S:237 Gebäudeautomations							
	S:239 Übriges							
	T:23 Allgemein (AEZ-06.0500-TE003)							
	T:231 Starkstromanlagen							
	T:232 Starkstrominstallationen							
	T:233 Leuchten und Lampen							
	T:235 Schwachstromanlagen							
	T:236 Schwachstrominstallationen							
	T:237 Gebäudeautomation							
	T:239 Übriges							
	U:23 Allgemein (C01-06.0500-TE004)							
	U:231 Starkstrom-Apparate							
	U:232 Starkstrom-Installationen							
	U:233 Leuchten-/ Lampen							
	U:235 Schwachstromanlagen							
	U:236 Schwachstrom-Installationen							
	U:237 Gebäudeautomation							
	U:239 Übriges							
	V:23 Allgemein (DEG-06.0500-TE005)							
	V:231 Starkstromanlagen							
	V:232 Starkstrominstallationen							
	V:233 Leuchten und Lampen							
	V:235 Schwachstromanlagen							
	V:236 Schwachstrominstallationen							
	V:237 Gebäudeautomations							
	V:239 Übriges							
	Total BKP Zusammenfassung							